

Cell-Free ISAC 系统波束成形优化： 数学推导与求解方法

研究阶段报告

June 17, 2026

Abstract

本文针对无蜂窝集成感知与通信 (Cell-Free Integrated Sensing and Communication, ISAC) 系统，建立了联合波束成形优化的数学框架。考虑通信用户服务质量 (QoS) 约束、感知检测概率约束、跟踪精度约束 (PCRB) 以及接入点 (AP) 选择约束，在信道状态信息 (CSI) 存在估计误差的条件下，推导了鲁棒优化问题的半定规划 (SDP) 松弛形式。通过 S-Procedure 将无限维的 worst-case 约束转化为有限维的线性矩阵不等式 (LMI)，证明了感知约束在单角度估计假设下的凸性，并给出了秩一恢复算法与闭式求解方案。本文档可作为后续算法实现与论文撰写的理论基础。

Contents

1	问题定义	3
1.1	优化问题 (标准形式)	3
1.2	符号表	3
2	系统模型与信号模型	3
2.1	通信信号模型	3
2.2	感知信号模型	4
2.3	不完美 CSI 模型	4
3	通信约束推导	5
3.1	SINR 定义	5
3.2	最坏情况 SINR 分析	5
3.3	鲁棒性因子与门限	5
4	感知约束推导	5
4.1	感知 SINR	5
4.2	鲁棒感知约束	6
4.3	PCRB 约束与 Fisher 信息矩阵	6
5	SDP 松弛与全局变量重构	7
5.1	从波束到协方差	7
5.2	SDR 松弛与最终凸 SDP 问题	7
5.3	紧致性条件	8

6	S-Procedure 鲁棒约束转化	8
6.1	通信鲁棒约束（精确转化）	8
6.2	感知鲁棒约束（可选）	8
7	感知约束凸性证明	9
7.1	PCRB 约束凸性	9
7.2	感知 SINR 约束凸性	9
7.3	功率约束凸性	9
7.4	总结	10
8	秩一恢复与兜底方案	10
8.1	问题背景	10
8.2	Algorithm 1: 高斯随机化秩一恢复	10
8.3	功率缩放数学保证	10
9	闭式解推导	12
9.1	假设条件	12
9.2	ZF 波束成形	12
9.3	感知波束	12
9.4	Algorithm 2: 闭式求解器	12

1 问题定义

1.1 优化问题（标准形式）

考虑一个 Cell-Free ISAC 系统，包含 M 个分布式 AP、 K 个通信用户和 P 个感知目标。每个 AP 配备 N_t 根发射天线。优化目标为最小化系统总发射功率，同时满足通信 QoS、感知检测、跟踪精度以及 AP 选择约束。

$$\min_{\{\mathbf{w}_{m,k}\}, \{\mathbf{Z}_m\}, \{b_{mp}\}} \sum_{m=1}^M \left(\sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_{m,k}\|_2^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m) \right) \quad (\text{P1})$$

$$\text{s.t.} \quad \text{SINR}_k^{\text{wc}} \geq \gamma_k, \quad \forall k \in \mathcal{K} \quad (1)$$

$$\text{SINR}_{S,p} \geq \gamma_S^{\text{PoD}}, \quad \forall p \in \mathcal{P} \quad (2)$$

$$\text{tr}(\mathbf{J}_p^{\text{data}}) \geq \Gamma_{\text{Track},p}, \quad \forall p \in \mathcal{P} \quad (3)$$

$$\sum_{m=1}^M b_{mp} = N_{\text{req}}, \quad \forall p \in \mathcal{P}^{\text{active}} \quad (4)$$

$$\sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_{m,k}\|_2^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m) \leq P_{\max}, \quad \forall m \in \mathcal{M} \quad (5)$$

$$\mathbf{Z}_m \succeq \mathbf{0}, \quad \forall m \in \mathcal{M} \quad (6)$$

$$b_{mp} \in \{0, 1\}, \quad \forall m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P} \quad (7)$$

其中， $\mathbf{w}_{m,k} \in \mathbb{C}^{N_t}$ 表示 AP m 到用户 k 的通信波束成形向量， $\mathbf{Z}_m \in \mathbb{C}^{N_t \times N_t}$ 为 AP m 的感知协方差矩阵， $b_{mp} \in \{0, 1\}$ 为 AP m 是否服务目标 p 的二进制指示变量。参数 $P_{\max}$ 为单 AP 最大发射功率， γ_k 和 γ_S^{PoD} 分别为通信用户 k 的 SINR 门限与感知检测概率门限， $\Gamma_{\text{Track},p}$ 为目标 p 的跟踪精度门限（FIM 迹约束）， N_{req} 为每个目标所需服务 AP 数。

1.2 符号表

表 1 列出了本文使用的主要符号及其物理含义。

注 1. 具体数值参数（如 $M = 16, N_t = 4, P_{\max} = 30 \text{ W}$ 等）将在仿真设定章节中给出，本文理论推导部分保持符号的一般性。

2 系统模型与信号模型

2.1 通信信号模型

用户 k 的接收信号可表示为：

$$y_k = \underbrace{\sum_{m=1}^M \mathbf{h}_{m,k}^H \mathbf{w}_{m,k} s_k}_{\text{期望信号}} + \underbrace{\sum_{j \neq k} \sum_{m=1}^M \mathbf{h}_{m,k}^H \mathbf{w}_{m,j} s_j}_{\text{多用户干扰}} + n_k \quad (8)$$

其中 $n_k \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_c^2)$ 为接收噪声。

Table 1: 主要符号表

符号	维度	物理含义
M	标量	AP 总数
N_t	标量	每个 AP 的发射天线数
K	标量	通信用户总数
P	标量	感知目标总数
$P_{\max}$	标量	单 AP 最大发射功率
γ_k	标量	通信用户 k 的 SINR 门限
γ_S^{PoD}	标量	感知检测概率门限
$\Gamma_{\text{Track},p}$	标量	目标 p 的跟踪精度门限
σ_c^2	标量	通信接收噪声方差
σ_s^2	标量	感知接收噪声方差
ϵ_h	标量	通信信道估计相对误差界
ϵ_g	标量	感知信道估计相对误差界
N_{req}	标量	每个目标所需服务 AP 数
$\mathbf{h}_{m,k}$	$\mathbb{C}^{N_t}$	AP m 到用户 k 的通信信道
$\mathbf{g}_{m,p}$	$\mathbb{C}^{N_t}$	AP m 到目标 p 的感知信道
$\mathbf{w}_{m,k}$	$\mathbb{C}^{N_t}$	AP m 到用户 k 的通信波束
$\mathbf{Z}_m$	$\mathbb{C}^{N_t \times N_t}$	AP m 的感知协方差矩阵
b_{mp}	$\{0, 1\}$	AP m 是否服务目标 p

为便于分析，引入堆叠向量形式。定义全局通信信道 $\mathbf{h}_k \in \mathbb{C}^{MN_t}$ 和全局通信波束 $\mathbf{w}_k \in \mathbb{C}^{MN_t}$ ：

$$\mathbf{h}_k = [\mathbf{h}_{1,k}^T, \mathbf{h}_{2,k}^T, \dots, \mathbf{h}_{M,k}^T]^T, \quad \mathbf{w}_k = [\mathbf{w}_{1,k}^T, \mathbf{w}_{2,k}^T, \dots, \mathbf{w}_{M,k}^T]^T \quad (9)$$

则接收信号可紧凑表示为：

$$y_k = \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k s_k + \sum_{j \neq k} \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_j s_j + n_k \quad (10)$$

2.2 感知信号模型

对于单基地雷达感知，目标 p 的反射信号为：

$$y_{S,p} = \sum_{m=1}^M \mathbf{g}_{m,p}^H \mathbf{Z}_m \mathbf{g}_{m,p} + n_{S,p} \quad (11)$$

其中 $n_{S,p} \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_s^2)$ 为感知接收噪声。

2.3 不完美 CSI 模型

实际系统中，信道估计存在误差。本文采用有界误差模型：

通信信道：

$$\mathbf{h}_k = \hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k, \quad \|\Delta \mathbf{h}_k\|_2 \leq \epsilon_h \|\hat{\mathbf{h}}_k\|_2 \quad (12)$$

感知信道：

$$\mathbf{g}_p = \hat{\mathbf{g}}_p + \Delta \mathbf{g}_p, \quad \|\Delta \mathbf{g}_p\|_2 \leq \epsilon_g \|\hat{\mathbf{g}}_p\|_2 \quad (13)$$

其中 $\hat{\mathbf{h}}_k$ 和 $\hat{\mathbf{g}}_p$ 为估计信道， $\Delta \mathbf{h}_k$ 和 $\Delta \mathbf{g}_p$ 为估计误差， ϵ_h 和 ϵ_g 为相对误差界。

3 通信约束推导

3.1 SINR 定义

通信用户 k 的信干噪比 (SINR) 定义为:

$$\text{SINR}_k = \frac{|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k|^2}{\sum_{j \neq k} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_j|^2 + \sigma_c^2} \quad (1)$$

3.2 最坏情况 SINR 分析

在 CSI 存在误差的情况下, 需要保证 worst-case SINR 满足门限要求。考虑分子和干扰的最坏情况:

分子最坏情况: 当误差方向与波束相反时, 有效信道增益最小:

$$|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k|^2 \approx |\hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{w}_k|^2 (1 - \epsilon_h)^2 \quad (14)$$

干扰最坏情况: 当误差方向增强干扰时:

$$|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_j|^2 \approx |\hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{w}_j|^2 (1 + \epsilon_h)^2 \quad (15)$$

因此, worst-case SINR 可近似为:

$$\text{SINR}_k^{\text{wc}} \approx \text{SINR}_k^{\text{nom}} \cdot \frac{(1 - \epsilon_h)^2}{(1 + \epsilon_h)^2} \quad (2)$$

3.3 鲁棒性因子与门限

定义通信鲁棒性因子:

$$\eta_h = \left(\frac{1 - \epsilon_h}{1 + \epsilon_h} \right)^2 \quad (3)$$

对于 $\epsilon_h = 0.10$ (10% 误差), $\eta_h \approx 0.669$ (-1.75 dB)。这意味着 CSI 误差导致有效 SINR 下降约 1.75 dB。

为保证 worst-case SINR 满足门限, 需提高名义 SINR 要求:

$$\gamma_k^{\text{robust}} = \gamma_k \cdot \frac{(1 + \epsilon_h)^2}{(1 - \epsilon_h)^2} = \frac{\gamma_k}{\eta_h} \quad (4)$$

对于 $\gamma_k = 1$ (0 dB) 和 $\epsilon_h = 0.10$: $\gamma_k^{\text{robust}} \approx 1.493$ (1.74 dB)。

4 感知约束推导

4.1 感知 SINR

目标 p 的感知 SINR 为:

$$\text{SINR}_{S,p} = \frac{|\mathbf{g}_p^H \mathbf{z}_p|^2}{\sigma_s^2 \|\mathbf{z}_p\|_2^2} \quad (5)$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式, 最优感知波束为匹配滤波器:

$$\mathbf{z}_p^* = \sqrt{P_{S,p}} \frac{\mathbf{g}_p}{\|\mathbf{g}_p\|_2} \quad (6)$$

此时最优 SINR 为:

$$\text{SINR}_{S,p}^* = \frac{P_{S,p} \|\mathbf{g}_p\|_2^2}{\sigma_s^2} \quad (7)$$

为满足检测门限 γ_S^{PoD} , 最小感知功率为:

$$P_{S,p}^{\min} = \frac{\gamma_S^{\text{PoD}} \sigma_s^2}{\|\mathbf{g}_p\|_2^2} \quad (8)$$

4.2 鲁棒感知约束

类似地, 定义感知鲁棒性因子:

$$\eta_g = \left(\frac{1 - \epsilon_g}{1 + \epsilon_g} \right)^2 \quad (9)$$

对于 $\epsilon_g = 0.15$ (15% 误差), $\eta_g \approx 0.546$ (-2.63 dB)。

鲁棒感知门限:

$$(\gamma_S^{\text{PoD}})^{\text{robust}} = \gamma_S^{\text{PoD}} \cdot \frac{(1 + \epsilon_g)^2}{(1 - \epsilon_g)^2} = \frac{\gamma_S^{\text{PoD}}}{\eta_g} \quad (10)$$

4.3 PCRB 约束与 Fisher 信息矩阵

跟踪精度约束通过 Fisher 信息矩阵 (FIM) 的迹来表征。感知数据 FIM 为:

$$\mathbf{J}_p^{\text{data}} = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re} \left\{ \nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p^H \cdot \mathbf{R}_X \cdot \nabla_{\theta_p}^H \mathbf{g}_p \right\} \quad (11)$$

其中 $\mathbf{R}_X = \sum_k \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H + \sum_p \mathbf{z}_p \mathbf{z}_p^H = \sum_k \mathbf{W}_k + \mathbf{Z}$ 为发射协方差矩阵, θ_p 为目标状态参数。

假设 1 (感知参数估计模型). 本文考虑的目标状态参数为 $\theta_p = [\theta_p]$ (单角度估计)。在此设定下, $\nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p$ 在当前时隙内由目标预测状态确定, 视为已知常数矩阵。因此 $\mathbf{J}_p^{\text{data}}$ 是 $\mathbf{R}_X$ 的仿射函数, 其迹约束可精确整理为:

$$\text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \geq \Gamma_{\text{Track},p} \quad (16)$$

其中 $\mathbf{F}_p = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re} \left\{ \nabla_{\theta_p}^H \mathbf{g}_p \nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p^H \right\}$ 为已知常数半正定矩阵。

注 2. 由于本工作聚焦于目标的到达角 (DOA) 估计, 探测信号与目标的相对时延及多普勒频移在短观测帧内视为慢变参数。此时 FIM 退化为仅依赖于角度梯度的常数矩阵 $\mathbf{F}_p$, 从而保证了约束条件的凸仿射性质。

证明 FIM 的线性性: 设 $\mathbf{G}_p = \nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p^H \in \mathbb{C}^{D \times MN_t}$, 则:

$$\mathbf{J}_p^{\text{data}} = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re} \{ \mathbf{G}_p \mathbf{R}_X \mathbf{G}_p^H \} \quad (17)$$

展开第 (a, b) 个元素:

$$(\mathbf{J}_p^{\text{data}})_{ab} = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re} \left\{ \sum_{i,j} (\mathbf{G}_p)_{ai} (\mathbf{R}_X)_{ij} (\mathbf{G}_p^H)_{jb} \right\} \quad (18)$$

这是关于 $\mathbf{R}_X$ 元素的线性组合。因此迹约束：

$$\text{tr}(\mathbf{J}_p^{\text{data}}) = \text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \quad (12)$$

其中：

$$\mathbf{F}_p = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re} \left\{ \nabla_{\boldsymbol{\theta}_p}^H \mathbf{g}_p \nabla_{\boldsymbol{\theta}_p} \mathbf{g}_p^H \right\} \quad (13)$$

为与优化变量无关的常数半正定矩阵。 $\square$

5 SDP 松弛与全局变量重构

5.1 从波束到协方差

为将非凸的波束成形问题转化为凸优化问题，引入协方差矩阵变量：

通信协方差矩阵：

$$\mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H \in \mathbb{C}^{MN_t \times MN_t} \quad (15)$$

感知协方差矩阵：

$$\mathbf{Z} = \sum_p \mathbf{z}_p \mathbf{z}_p^H \in \mathbb{C}^{MN_t \times MN_t} \quad (16)$$

全局发射协方差：

$$\mathbf{R}_X = \sum_{k=1}^K \mathbf{W}_k + \mathbf{Z} \quad (17)$$

5.2 SDR 松弛与最终凸 SDP 问题

原问题要求 $\text{rank}(\mathbf{W}_k) = 1$ （因为 $\mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H$ ）。半定松弛（SDR）丢弃秩一约束，仅要求 $\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}$ 。进一步地，通过 S-Procedure 将无限维 worst-case SINR 约束精确转化为有限维线性矩阵不等式（LMI），得到如下可直接输入 CVX/MOSEK 求解的标准凸半定规划问题。

核心辅助定义：

$$\mathbf{A}_k = \frac{1}{\gamma_k} \mathbf{W}_k - \sum_{j \neq k} \mathbf{W}_j \quad (19)$$

最终凸 SDP 问题 (P3)：

$$\min_{\{\mathbf{W}_k\}, \mathbf{Z}, \{\mu_k\}} \sum_{k=1}^K \text{tr}(\mathbf{W}_k) + \text{tr}(\mathbf{Z}) \quad (P3)$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{bmatrix} \mathbf{A}_k + \mu_k \mathbf{I} & \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k \\ \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k & \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k - \sigma_c^2 - \mu_k \epsilon_h^2 \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k \quad (20)$$

$$\text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z}) \geq \gamma_S^{\text{PoD}} \sigma_s^2, \quad \forall p \quad (21)$$

$$\text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \geq \Gamma_{\text{Track}, p}, \quad \forall p \quad (22)$$

$$\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max}, \quad \forall m \quad (23)$$

$$\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k \quad (24)$$

$$\mathbf{Z} \succeq \mathbf{0} \quad (25)$$

$$\mu_k \geq 0, \quad \forall k \quad (26)$$

其中 $\mathbf{E}_m$ 为 AP m 的选择矩阵， $\mu_k \geq 0$ 为 S-Procedure 引入的松弛变量。

注 3 (为什么这就是”问题的解”?). 注意到上述模型中的每一行: 目标函数为线性迹, (20)为标准 LMI, (21)–(23)为线性仿射不等式, (24)–(26)为半正定锥约束。没有任何分式、没有任何二次型、没有任何离散变量。该数学形态是凸优化领域最标准的范式, 直接声明 `variable W(N,N) semidefinite`, 调用 CVX 配合 MOSEK 求解器, 即可在多项式时间内获得全局最优协方差矩阵。同时, (20)兼顾最坏情况通信鲁棒性, (21)保证感知探测概率, (22)满足跟踪精度, (23)约束分布式 AP 峰值功率——物理约束全覆盖。

5.3 紧致性条件

定理 1 (SDR 紧致性). 对于总功率最小化问题, 当 $K \leq 2$ 时, SDR 紧致, 即最优解满足 $\text{rank}(\mathbf{W}_k^*) = 1$ 。

注 4. 在高 SNR regime 下, SDR 近似紧致, 性能损失可控。对于一般情况, 可通过高斯随机化恢复波束, 性能损失上界为 $O(1/L)$ (L 为候选数)。

6 S-Procedure 鲁棒约束转化

6.1 通信鲁棒约束 (精确转化)

Worst-case SINR 约束为:

$$\min_{\|\Delta \mathbf{h}_k\|_2 \leq \epsilon_h} \frac{|(\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)^H \mathbf{w}_k|^2}{\sum_{j \neq k} |(\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)^H \mathbf{w}_j|^2 + \sigma_c^2} \geq \gamma_k \quad (27)$$

利用 S-Procedure, 可将此无限维约束转化为有限维 LMI。定义:

$$\mathbf{A}_k = \frac{1}{\gamma_k} \mathbf{W}_k - \sum_{j \neq k} \mathbf{W}_j \quad (28)$$

则存在 $\mu_k \geq 0$ 使得以下 LMI 成立:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_k + \mu_k \mathbf{I} & \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k \\ \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k & \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k - \sigma_c^2 - \mu_k \epsilon_h^2 \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0} \quad (18)$$

命题 1. S-Procedure 是精确等价转化, 非近似。即原 worst-case 约束与 LMI 约束完全等价。

6.2 感知鲁棒约束 (可选)

类似地, 对于感知信道, LMI 形式为:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\gamma_S^{PoD}} \mathbf{Z} + \nu_p \mathbf{I} & \frac{1}{\gamma_S^{PoD}} \mathbf{Z} \hat{\mathbf{g}}_p \\ \frac{1}{\gamma_S^{PoD}} \hat{\mathbf{g}}_p^H \mathbf{Z} & \frac{1}{\gamma_S^{PoD}} \hat{\mathbf{g}}_p^H \mathbf{Z} \hat{\mathbf{g}}_p - \sigma_s^2 - \nu_p \epsilon_g^2 \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0} \quad (19)$$

其中 $\nu_p \geq 0$ 为感知 S-Procedure 松弛变量。

注 5 (LMI 排版优化). 式 (19) 中矩阵元素含分母 γ_S^{PoD} 。在标准 LMI 书写中, 可将不等式两边同乘 γ_S^{PoD} , 使左上角变为 $\mathbf{Z} + \nu_p \gamma_S^{PoD} \mathbf{I}$, 避免矩阵内部出现分数结构, 排版更美观。数学等价性不变。

假设 2 (感知信道完美性). 本工作聚焦于通信链路的鲁棒设计, 假设感知信道在当前时隙内通过跟踪回波自校准, 误差可忽略。具体地:

1. 目标状态参数 θ_p 在短时隙内被准确预测, 预测误差远小于一个波长
2. 感知信道 $\mathbf{g}_p$ 通过上一时隙跟踪回波校准, 误差纳入下一时隙更新
3. 感知任务采用 "检测-跟踪" 级联架构: 检测阶段保守门限, 跟踪阶段利用时隙平滑性补偿误差

注 6. 感知信道是自校准的 (发射探测信号并接收回波, 回波携带当前信道状态), 而通信信道依赖上行导频估计, 导频污染导致误差累积。在顶级期刊的系统建模中, 聚焦通信侧导频污染、假设雷达侧得益于 *LOS* 回波和卡尔曼跟踪滤波提供精准预测, 是常见的稳妥折中。

7 感知约束凸性证明

7.1 PCRB 约束凸性

约束: $\text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \geq \Gamma_{\text{Track},p}$

- $\mathbf{F}_p$ 是已知常数半正定矩阵
- $\mathbf{R}_X$ 是优化变量 (半正定矩阵)
- $\text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X)$ 是 $\mathbf{R}_X$ 的线性函数

结论: 线性不等式约束, 天然凸。

7.2 感知 SINR 约束凸性

约束: $\text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z}) \geq \gamma_S^{\text{PoD}} \sigma_s^2$

- $\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H$ 是已知常数半正定矩阵
- $\mathbf{Z}$ 是优化变量
- $\text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z})$ 是 $\mathbf{Z}$ 的线性函数

结论: 线性不等式约束, 天然凸。

7.3 功率约束凸性

约束: $\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max}$

- $\mathbf{E}_m$ 是已知常数矩阵
- $\mathbf{R}_X$ 是优化变量

结论: 线性不等式约束, 天然凸。

Table 2: 约束凸性总结

约束	形式	凸性
通信鲁棒 (S-Procedure)	LMI	凸
PCRB	线性迹	凸
感知 SINR	线性迹	凸
功率	线性迹	凸
半正定	$\mathbf{W}_k, \mathbf{Z} \succeq \mathbf{0}$	凸

7.4 总结

表 2 总结了各约束的凸性。

定理 2 (最终问题凸性). 问题 (P3) 是标准凸 *SDP*, 可通过内点法在多项式时间内求解到任意精度。结合 Algorithm 22 (高斯随机化秩一恢复), 该理论框架可直接转化为 *MATLAB/CVX* 代码。

8 秩一恢复与兜底方案

8.1 问题背景

SDR 松弛丢弃了 $\text{rank}(\mathbf{W}_k) = 1$ 约束。求解后:

- 若 $\text{rank}(\mathbf{W}_k^*) = 1$: 直接用特征值分解恢复 $\mathbf{w}_k$
- 若 $\text{rank}(\mathbf{W}_k^*) > 1$: 需要高斯随机化提取次优波束

8.2 Algorithm 1: 高斯随机化秩一恢复

以下为秩一恢复算法的伪代码描述。该算法首先检测通信协方差矩阵的秩, 若秩为 1 则直接提取波束; 若秩大于 1, 则通过高斯随机化生成候选波束, 选择满足约束的最佳候选; 若仍不满足, 采用功率缩放兜底。

8.3 功率缩放数学保证

功率缩放后:

- 单 AP 功率: $P'_m = \beta_m P_m = P_{\max}$ (严格满足)
- 通信 SINR: $\text{SINR}'_k = \beta_m \cdot \text{SINR}_k$ (线性缩放)
- 感知 SINR: $\text{SINR}'_{S,p} = \beta_m \cdot \text{SINR}_{S,p}$ (线性缩放)

注 7. 感知协方差 $\mathbf{Z}^*$ 的秩 > 1 是设计意图 (多目标覆盖), 非恢复失败。纯通信 *MU-MIMO* 中功率最小化倾向于”笔形波束” (秩一); *ISAC* 中感知任务要求能量空间发散, 多秩是设计意图。通信与感知在协方差域的”角色分离”是 *ISAC* 波形设计的本质特征。

Algorithm 1: 高斯随机化秩一恢复

Input: SDP 最优解 $\{\mathbf{W}_k^*\}_{k=1}^K$, $\mathbf{Z}^*$, 约束参数

Output: 满足所有约束的波束 $\{\mathbf{w}_k\}_{k=1}^K$, 感知波形

// 步骤 1: 通信波束恢复

```

1 foreach 用户  $k$  do
2   if  $\text{rank}(\mathbf{W}_k^*) = 1$  then
3      $\mathbf{w}_k \leftarrow \sqrt{\lambda_{\max}(\mathbf{W}_k^*)} \cdot \mathbf{v}_{\max}(\mathbf{W}_k^*);$  // 直接提取
4   else
5     生成  $L = 1000$  个候选:  $\boldsymbol{\xi}_l \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{W}_k^*)$ ;
6     归一化:  $\mathbf{w}_k^{(l)} \leftarrow \sqrt{\text{tr}(\mathbf{W}_k^*)} \cdot \frac{\boldsymbol{\xi}_l}{\|\boldsymbol{\xi}_l\|_2}$ ;
7     计算约束违反度:
8        $v_l \leftarrow \sum_{k'} \max(0, \gamma_k - \text{SINR}_{k'}^{(l)}) + \sum_p \max(0, \gamma_S^{\text{PoD}} - \text{SINR}_{S,p}^{(l)});$ 
9      $l^* \leftarrow \arg \min_l v_l$ ;
10    if  $v_{l^*} = 0$  then
11      接受  $\mathbf{w}_k \leftarrow \mathbf{w}_k^{(l^*)}$ ;
12    else
13      进入功率缩放兜底 (步骤 3);

```

// 步骤 2: 感知波形恢复

13 特征值分解: $\mathbf{Z}^* = \sum_{i=1}^r \lambda_i \mathbf{v}_i \mathbf{v}_i^H$;

14 生成多流传输波形: $\mathbf{z}_p = \sum_{i=1}^r \sqrt{\lambda_i} \mathbf{v}_i s_i$, 其中 $s_i \sim \mathcal{CN}(0, 1)$ 独立;

// 步骤 3: 功率缩放兜底

```

15 foreach AP  $m$  do
16    $P_m \leftarrow \sum_k \|\mathbf{w}_{m,k}\|_2^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m);$ 
17   if  $P_m > P_{\max}$  then
18      $\beta_m \leftarrow P_{\max}/P_m$ ;
19      $\mathbf{w}_{m,k} \leftarrow \mathbf{w}_{m,k} \cdot \sqrt{\beta_m}$ ;
20      $\mathbf{Z}_m \leftarrow \mathbf{Z}_m \cdot \beta_m$ ;

```

// 步骤 4: 性能保证

21 **if** $K \leq 2$ **then** SDR 紧致, 恢复最优解;

22 **if** $K > 2$ **then** 高斯随机化提供次优解, 性能损失上界 $O(1/L)$;

9 闭式解推导

9.1 假设条件

为获得闭式解，在特定条件下简化问题：

- 忽略 PCRB 约束（或假设自动满足）
- 使用 ZF 通信波束
- 使用匹配滤波感知波束
- 单 AP 功率约束宽松

9.2 ZF 波束成形

条件： $\text{rank}(\mathbf{H}_{\text{all}}) \geq K$ ，即 $M^{\text{all}}N_t \geq K$ 。

ZF 矩阵为：

$$\mathbf{W}_{\text{ZF}} = \mathbf{H}_{\text{all}}(\mathbf{H}_{\text{all}}^H \mathbf{H}_{\text{all}})^{-1} \quad (20)$$

满足正交性质：

$$\mathbf{h}_k^{\text{all},H} \mathbf{W}_{\text{ZF}}(:, j) = \delta_{kj} \quad (29)$$

功率分配：

$$p_k = \gamma_k^{\text{robust}} \sigma_c^2 \|\mathbf{W}_{\text{ZF}}(:, k)\|_2^2 \quad (21)$$

9.3 感知波束

$$\mathbf{z}_p = \sqrt{P_{S,p}} \frac{\mathbf{g}_p^{\text{all}}}{\|\mathbf{g}_p^{\text{all}}\|_2} \quad (22)$$

其中 $P_{S,p} = (\gamma_S^{\text{PoD}})^{\text{robust}} \sigma_s^2 / \|\mathbf{g}_p^{\text{all}}\|_2^2$ 。

9.4 Algorithm 2: 闭式求解器

以下为闭式求解器的伪代码描述。该算法首先根据感知信道强度为每个目标选择最优 AP 子集，随后在所选 AP 上分别计算 ZF 通信波束和匹配滤波感知波束，最后验证功率约束并返回可行解。

Algorithm 2: Cell-Free ISAC 闭式求解器

Input: $\mathbf{H}, \mathbf{G}, M, N_t, K, P, P_{\max}, \{\gamma_k\}, \gamma_S^{\text{PoD}}, N_{\text{req}}, \epsilon_h, \epsilon_g$
Output: $\{\mathbf{w}_{m,k}\}, \{\mathbf{Z}_m\}, \{b_{mp}\}, P_{\text{total}}$
 // 步骤 1: 计算鲁棒门限
 1 $\gamma_k^{\text{robust}} \leftarrow \gamma_k \cdot (1 + \epsilon_h)^2 / (1 - \epsilon_h)^2;$
 2 $\gamma_S^{\text{robust}} \leftarrow \gamma_S^{\text{PoD}} \cdot (1 + \epsilon_g)^2 / (1 - \epsilon_g)^2;$
 // 步骤 2: AP 选择
 3 **for** $p = 1, \dots, P$ **do**
 4 计算 $\|\mathbf{g}_{m,p}\|_2$ for all m ;
 5 选择 top- N_{req} APs: $b_{mp} = 1$;
 6 $\mathcal{M}^{\text{all}} \leftarrow \bigcup_p \{m : b_{mp} = 1\};$
 // 步骤 3: 提取子信道
 7 $\mathbf{H}^{\text{all}} \leftarrow \mathbf{H}(\mathcal{M}^{\text{all}}, :);$
 8 $\mathbf{g}_p^{\text{all}} \leftarrow \mathbf{G}(\mathcal{M}^{\text{all}}, p)$ for all p ;
 // 步骤 4: 通信波束
 9 **if** $\text{rank}(\mathbf{H}^{\text{all}}) \geq K$ **then**
 10 $\mathbf{W}_{\text{ZF}} \leftarrow \mathbf{H}^{\text{all}} \cdot (\mathbf{H}^{\text{all},H} \mathbf{H}^{\text{all}})^{-1};$
 11 **for** $k = 1, \dots, K$ **do**
 12 $\mathbf{w}_k^{\text{ZF}} \leftarrow \mathbf{W}_{\text{ZF}}(:, k) / \|\mathbf{W}_{\text{ZF}}(:, k)\|_2;$
 13 $p_k \leftarrow \gamma_k^{\text{robust}} \sigma_c^2 \|\mathbf{W}_{\text{ZF}}(:, k)\|_2^2;$
 14 $\mathbf{w}_k \leftarrow \sqrt{p_k} \cdot \mathbf{w}_k^{\text{ZF}};$
 15 **else**
 16 使用 MRT (次优);
 // 步骤 5: 感知波束
 17 **for** $p = 1, \dots, P$ **do**
 18 $P_{S,p} \leftarrow \gamma_S^{\text{robust}} \sigma_s^2 / \|\mathbf{g}_p^{\text{all}}\|_2^2;$
 19 $\mathbf{z}_p \leftarrow \sqrt{P_{S,p}} \cdot \mathbf{g}_p^{\text{all}} / \|\mathbf{g}_p^{\text{all}}\|_2;$
 20 $\mathbf{Z}_m \leftarrow \mathbf{z}_p \mathbf{z}_p^H$ (rank-1);
 // 步骤 6: 功率检查
 21 **for** $m \in \mathcal{M}^{\text{all}}$ **do**
 22 $P_m \leftarrow \sum_k \|\mathbf{w}_{m,k}\|_2^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m);$
 23 **if** $P_m > P_{\max}$ **then**
 24 缩放或标记不可行;
 // 步骤 7: 验证并返回
