1 Общие сведения

1.1 Наименование программы — встроенное программное обеспечение микроконтроллера модуля приёмника ГНСС МГП-8 (далее — ПО МК). Обозначение — ШИВА.00001-01.

1.2 ПО МК выполняется на микроконтроллере STM32H743 (Cortex-M7, 480 МГц) в составе модуля МГП-8 (ШИВА.468157.001). Для проверок ПО МК без изменений исходных текстов собирается на ПК: вместо шины FMC используется битово-точная модель ПЛИС.

1.3 Язык программирования — C (стандарт C99). Библиотеки — newlib-nano и libm из состава arm-none-eabi-gcc. БПФ — собственная реализация (`src/fft.c`) на МК и на ПК; библиотеки изготовителя МК (HAL, CMSIS) не используются, регистры периферии описаны в `plat/stm32h743.h`.

1.4 Исходные тексты — каталог `sw/fw`:

- `inc/` — заголовки;
- `src/` — модули вычислительного ядра (общие для МК и ПК);
- `plat/` — платформенная часть МК: запуск, тактирование, драйверы, загрузчик;
- `ld/` — размещение в памяти МК (скрипты компоновки);
- `tests/` — тесты;
- `tools/` — генераторы таблиц кодов и эталонных векторов, заголовок образа, оценка стека, утилита обновления ПО МК.

Сборка и проверка на ПК — `make test` и `make test-long`; сборка для МК — `make elf` (образ ПО МК `build/mcu/mgp8.bin`, загрузчик `build/mcu/boot.bin`, общий Intel HEX `build/mcu/mgp8_full.hex`); проверка обновления на модели загрузчика — `make boot-check`.

2 Функциональное назначение

2.1 ПО МК управляет ПЛИС и ВЧ-трактами модуля и решает навигационные задачи:

- захват сигналов по снимкам отсчётов: обычный режим и режим длительного накопления;
- захват слабых сигналов на ускорителе ПЛИС: загрузка спектра копии, перебор PRN и ячеек доплера, решение по накопленной мощности;
- слежение по результатам аппаратного коррелятора (80 каналов);
- декодирование навигационных сообщений GPS LNAV, ГЛОНАСС L1OF, Galileo I/NAV (E1-B) и BeiDou D1 (B1I), хранение эфемерид;
- измерение псевдодальностей и доплеровских сдвигов, сглаживание кода по фазе несущей;
- двухчастотные измерения по парам GPS L1 C/A + L2C или L5, ГЛОНАСС G1 + G2, Galileo E1-B + E5a, BeiDou B1I + B3I: пуск канала второй частоты по каналу первой того же КА (без поиска), ионосферно-свободная комбинация псевдодальностей с поправкой на групповую задержку комбинации;
- навигационное решение (координаты, скорость, смещение и дрейф часов, DOP) с весами по ожидаемому шуму измерений;
- формирование метки времени 1PPS с поправкой дискретности qErr;
- выдача протоколов NMEA-0183 и RTCM 3.3;

– спектральный контроль ВЧ-каналов, обнаружение узкополосных помех, настройка режекторного фильтра ПЛИС.

2.2 Ограничения текущей версии:

– вычислительное ядро ПО МК проверено на ПК, платформенная часть (начальный запуск, драйверы, загрузчик) — сборкой, оценкой стека и моделью загрузчика. Работа драйверов с аппаратурой проверяется на опытном образце. Не реализованы: запись на карту microSD в файловой системе (есть чтение и запись блоков), обработка команд по CAN (приёмопередатчик и контроль шины — есть), режим длительного накопления на МК (буферы не помещаются в ОЗУ, подраздел 4.3; на пороговом уровне поиск ведёт ускоритель ПЛИС, драйвер `acq_hw_*`);
– навигационные сообщения декодируются для GPS LNAV, ГЛОНАСС L1OF (в том числе без GPS: дата — по строке 5), Galileo I/NAV и BeiDou D1. Не реализованы: BeiDou D2 (КА GEO, PRN 1–5, 59–63), Galileo F/NAV, сообщения ГЛОНАСС с кодовым разделением; ионосферная модель BeiDou в решение не передаётся (используются параметры GPS);
– двухчастотный режим реализован для пар L1 C/A + L2CM или L5Q, G1 + G2, E1-B + E5a-Q, B1I + B3I. Пара B1I + B2a не реализована: часы КА в сообщении D1 отнесены к B3I, а для B2a нужна групповая задержка TGD_B2ap из сообщения B-CNAV, которое не декодируется. Не реализована и помощь каналу второй частоты по несущей первой при высокой динамике;
– захват по снимкам выполняется для сигналов с размером БПФ до 16 384 точек: L1 C/A, B1I, ГЛОНАСС L1/L2 и E1-B (4 ячейки на чип; период 4 мс длиннее снимка — когерентно накапливается его часть). Остальные сигналы захватываются с поддержкой от сигналов L1 того же КА (известны время и доплер). Режим длительного накопления для E1 не реализован.

3 Описание логической структуры

3.1 Модули

Таблица 1 — Модули ПО МК

Модуль	Назначение
`signals.c`	параметры сигналов: несущие, ПЧ по ВЧ-каналам, скорости кода, BOC/TDM
`codes.c`, `gen/code_tab.c`	дальномерные коды всех сигналов (генераторы и таблицы)
`corr.c`	драйвер коррелятора: загрузка кодов, настройка, пуск, чтение результатов; «зеркало» NCO
`acq.c`	захват: параллельный поиск по задержке с БПФ; режим длительного накопления; снимки; драйвер ускорителя захвата ПЛИС
`track.c`	петли ФАП/ЧАП/ССЗ, индикаторы захвата, оценка C/N0, выделение битов
`lnav.c`	синхронизация подкадров, чётность, эфемериды, ионосфера, UTC
`glonav.c`	строки ГЛОНАСС: метка времени, меандр, относительный код, код Хэмминга, эфемериды ПЗ-90
`inav.c`	Galileo I/NAV (E1-B): синхронизация по частям страницы, обратное перемежение, декодер Витерби, CRC-24Q, слова 0–6, время GST
`bdsnav.c`	BeiDou D1 (B1I): синхронизация подкадров, BCH(15,11), подкадры 1–3, время BDT
`eph.c`	координаты и поправки часов КА по эфемеридам GPS, Galileo, BeiDou, ГЛОНАСС
`pvt.c`	навигационное решение МНК, скорость, DOP
`rx.c`	управление каналами, привязка времени излучения, измерения, 1PPS
`nmea.c`, `rtcm3.c`, `proto.c`	выходные протоколы: NMEA-0183, RTCM 3.3, собственный двоичный (раскладка сообщений — `inc/proto.h`)
`spectrum.c`	спектр каналов, обнаружение и уточнение частоты помех, настройка фильтра
`fft.c`	БПФ по основанию 2
`rinex.c`	чтение навигационных файлов RINEX (для проверок на ПК)
`corr_sim.c`	модель ПЛИС для проверок на ПК
`acqf_sim.c`	битово-точная модель ускорителя захвата ПЛИС (в модели ПЛИС и в генераторе эталонов теста RTL `fpga/tb/gen_acq.c`)
`max2771.c`	настройка ВЧ-приёмников MAX2771 по SPI через ПЛИС
`app.c`	прикладной уровень: инициализация ПЛИС и приёмника, обработка прерывания, решение и выдача
`bootp.c`	загрузчик: проверка образа, протокол обновления (`inc/bootp.h`)
`plat/startup.c`, `plat/system.c`	запуск, отказы; тактирование, MPU, кеши, SysTick, сторожевой таймер
`plat/fmc.c`, `plat/uart.c`, `plat/can.c`, `plat/sdmmc.c`, `plat/adc.c`, `plat/gpio.c`	драйверы FMC (ПЛИС), UART, FDCAN, SDMMC, АЦП (защита антенны), выводов
`plat/sched.c`, `plat/main.c`	планировщик фоновых задач; инициализация и задачи ПО МК
`plat/boot.c`, `plat/flash.c`	загрузчик: запуск ПО МК, запись флеш-памяти

3.2 Обмен с ПЛИС

3.2.1 Регистры ПЛИС отображены в адресное пространство МК через FMC (банк 1). Карта регистров — `inc/fpga.h`, которая совпадает с описанием в `fpga/rtl/mgp8_core.v`. Доступ — функции `fpga_rd` и `fpga_wr`. На ПК они перенаправляются в модель `corr_sim.c`.

3.2.2 Время в ПО МК задаётся номером отсчёта (24 МГц, 64 бит) и счётчиком тактов T96 ПЛИС. Время излучения сигнала КА определяется по формуле

$$t_tx(n) = ref_tow + (code_tot(n) - ref_code) / 2^{32} / R_code.$$

Обозначения:

– ref_tow — TOW конца подкадра (GPS, BeiDou), страницы I/NAV (Galileo) или метки времени строки (ГЛОНАСС), приведённый к GPST;

– ref_code — полная фаза кода на эпохе конца подкадра;

– code_tot(n) — полная (без свёртки) фаза кода на отсчёте n из «зеркала» NCO.

«Зеркало» NCO повторяет состояние аппаратного NCO по записанным шагам. Смена шагов вступает в силу в конце группы из четырёх отсчётов, содержащей сброс, как и в ПЛИС.

3.2.3 У каждого движка коррелятора один регистр пуска (START_T/START_MASK). Пуск на другой отсчёт до срабатывания ожидающего отменил бы ожидающий. Поэтому:

– пуски на один отсчёт объединяются в общую маску;
– пуск на другой отсчёт откладывается до срабатывания ожидающего (`corr_start_pending`).

3.3 Порядок работы

3.3.1 После включения ПО МК выполняет инициализацию:

1) ожидание загрузки конфигурации ПЛИС (из флеш-памяти W25Q128), проверка регистра ID;
2) настройка MAX2771 по SPI через ПЛИС;
3) выбор фазы приёма отсчётов.

3.3.2 Захват и пуск каналов:

1) снимки по каждому ВЧ-каналу, поиск всех PRN сигналов канала;
2) загрузка кода, настройка NCO и синхронный пуск каналов с заданного отсчёта (START_T/START_MASK);
3) при отсутствии сигналов на уровне обычного режима — режим длительного накопления.

3.3.3 Прерывание ПЛИС по готовности сбросов (период — 1 мс или период кода) запускает:

– чтение результатов;
– шаг петель слежения;
– запись новых шагов NCO;
– выделение битов и передачу их декодеру сообщения.

3.3.4 Раз в период решения (1–20 Гц) по номеру отсчёта эпохи выполняются:

1) измерения;
2) навигационное решение;
3) расчёт момента следующего 1PPS — запись PPS_T в ПЛИС;
4) выдача протоколов.

3.3.5 Фоновые задачи: спектральный контроль каналов (снимок, спектр, обнаружение помех, настройка фильтра), запись на карту microSD, обработка команд.

3.4 Алгоритмы

3.4.1 **Обычный захват.** Перенос на нулевую частоту по ячейкам доплера, усреднение периода кода в 2^k ячеек (не менее 4 на чип), круговая корреляция с копией через БПФ, некогерентное накопление по периодам и снимкам. Сдвиг пика из-за доплера кода между снимками компенсируется. Решение принимается по отношению пика ко второму пику. Затем доплер уточняется прямой корреляцией в найденной фазе кода.

3.4.2 **Захват слабых сигналов.** Потоковое накопление K периодов (до 256) по свежим снимкам для группы PRN. Решение принимается по критерию постоянной вероятности ложной тревоги: $z = (\text{пик} / \text{среднее} - 1)\cdot\sqrt{K} > 6{,}5$. Буферы для группы из 8 PRN — 384 КБ.

3.4.2а **Захват на ускорителе ПЛИС** (`acq_hw_*`). Тот же поиск и то же решение выполняет ускоритель ПЛИС на непрерывном потоке отсчётов (регистры R_ACQ_* в `inc/fpga.h`). Сетка доплера делится на запуски: до семи ячеек через 1/T (1 кГц для периода 1 мс), сетка с шагом 1/(qT) — q классами вычетов. Для каждого PRN ПО МК:

1) рассчитывает спектр копии (БПФ 2048 точек, значения ±255) и записывает его в ПЛИС;
2) для каждого запуска задаёт частоту переноса (центр запуска), сдвиги спектра ячеек, сдвиг кода за период по доплеру кода, K, масштабы этапов БПФ и пускает ускоритель;
3) по прерыванию IRQ_ACQ (или опросом) читает максимум, его ячейку и сумму накопителя каждой ячейки доплера и вычисляет z.

Запуск длится (K − 1)·Nper + Ns отсчётов (0,262 с при K = 256). Пока ускоритель работает, снимок недоступен (общий пул памяти), пуск при занятом снимке откладывается. Поддерживаются сигналы без BOC и TDM с периодом 1 мс и кодом до 1024 чипов: GPS L1 C/A, ГЛОНАСС L1OF и L2OF.

В фоновом поиске (`app.c`) ускоритель — второй проход цикла: после поиска по снимкам всех сигналов списка ускоритель перебирает КА L1 C/A, которые не в слежении (диапазон доплера и шаг — как у поиска по снимкам, K = `app_t.hw_K`, по умолчанию 256; 0 — без второго прохода). ГЛОНАСС G1 во второй проход пока не входит: символы 10 мс с меандром, и блоки оценки частоты (10 мс) при втягивании почти всегда содержат смену знака — их нужно согласовать с границами символов. Канал пускается в режиме слабого сигнала (3.4.3, `rx_start`) по подтверждённому кандидату (см. ниже). Один КА в диапазоне ±6 кГц — около 2,1 с, с подтверждением кандидата — до 3,7 с; весь проход по 32 PRN GPS — до 118 с. МК в это время свободен (опрос состояния ускорителя).

Коды L1 C/A имеют взаимно-корреляционную функцию (ВКФ) до −21…−24 дБ: от КА 45 дБГц это «сигнал» 21–24 дБГц. При девяти сильных КА максимум z по ячейкам поиска отсутствующего PRN составляет 5,3…7,7 и в 30–40 % поисков не ниже порога 6,5. Однако этот максимум — сумма ВКФ разных КА и шума в случайной ячейке: при повторном накоплении он оказывается в другом месте (ошибка 2,5…480 чипов), а у настоящего КА остаётся на месте кандидата (до 0,3 чипа). Поэтому подтверждается каждый кандидат с z ≥ `APP_HW_T1` = 5,5, в том числе выше порога: ускоритель повторяет накопление 2·hw_K периодов в ячейке доплера кандидата и двух соседних (±250 Гц, три запуска, ≈ 1,6 с). Соседние ячейки нужны потому, что при одной ячейке подтверждение у настоящего КА часто приходится на соседнюю ячейку. Канал пускается, если максимум подтверждения не ниже 5,5 и находится на месте кандидата: фаза кода кандидата, перенесённая по его доплеру на начало лучшего запуска подтверждения, ±1 чип (`APP_HW_DP`). Чистый шум попал бы в эти ±1 чип с вероятностью около 0,3 %, но пики ВКФ отчасти устойчивы, поэтому на деле проверку места проходит около 6 % ложных кандидатов.

Опыты на имитаторе (КА 29 дБГц и девять КА 45 дБГц, `sim_gps`):

– слабый КА пущен в 17 циклах поиска из 25 (≈ 0,7 за цикл); пропущенный ищется в следующем цикле. Место нашли 18 поисков из 25, подтверждение отвергло только один из них;
– по отсутствующим PRN проверку места прошли 2 кандидата из 36. В сквозном прогоне (`test_app`, 95 с) ложный канал PRN 3 вошёл в захват фазы, но не синхронизировался по битам. После срыва захвата он через 1 с освобождён (3.4.3), измерений не дал.

Канал, пущенный по устойчивому пику ВКФ, синхронизируется по битам сильного КА. Его отсекает проверка `rx_xcheck`. Она выполняется на каждом вызове `app_poll`, через 0,5 с после синхронизации по битам. Канал освобождается при двух условиях:

– его частота в пределах 10 Гц от частоты сильного КА + k·1 кГц;
– C/N0 сильного КА плюс уровень ВКФ на разности фаз кода не ниже C/N0 канала минус 6 дБ.

До этой проверки канал слабого сигнала не даёт измерений. Освобождённые проверкой каналы учитываются в `app_t.n_xc`.

Проверка уровня ВКФ до пуска канала не годится. Близ порога z определяется шумом, и C/N0 кандидата по z завышен на 5–9 дБ относительно уровня ВКФ.

3.4.3 **Слежение.** Используются:

– ФАП 2-го порядка (15 Гц) с поддержкой ЧАП (10 Гц) на этапе втягивания; в захвате — ФАП 3-го порядка (18 Гц), рассчитанная на динамику 4g с рывком 2g/с;

– ССЗ 1-го порядка (1 Гц) с поддержкой от несущей;

– нормированный дискриминатор «ранний минус поздний» по огибающей.

Индикатор захвата фазы и оценка C/N0 вычисляются по отношению мощностей. При срыве более 1 с канал освобождается.

Полосы петель ограничены условием $Bn \cdot T \leq 0{,}1$, где T — интервал обновления. Новые шаги NCO действуют со следующего интервала, и при длинном периоде кода (L2CM — 20 мс) более широкая петля теряет устойчивость. При периоде кода 10 мс и более (L2CM, L1C) ССЗ работает в полосе 0,2 Гц с поддержкой от несущей.

Для сигналов с временным уплотнением (L2C) копия CM занимает первую половину чипа, и главный пик корреляции вдвое уже: смещение E/L — ±0,25 чипа, коэффициент дискриминатора рассчитан на полуширину пика 0,5 чипа.

При C/N0 ниже 32 дБГц канал переходит к длительному накоплению:

– результаты периодов кода когерентно суммируются на 20 мс: по границам битов (L1 C/A) или со снятием вторичного кода (E1C — CS25, L5Q — NH20);

– петли обновляются раз в 20 мс (ФАП 5 Гц, ССЗ 0,2 Гц).

Втягивание слабого сигнала (пуск по ускорителю, `trk_cfg_t.weak`). При 29 дБГц ЧАП по периодам кода даёт ошибку частоты около 100 Гц, а индикатор захвата по одному периоду почти не отличается от порога, поэтому втягивание идёт по-другому (NCO несущей на первых двух этапах постоянна):

1) грубая оценка частоты: суммы по блокам 10 периодов, ДПФ по 51 гипотезе ±250 Гц через 10 Гц, некогерентно за 0,4 с, уточнение параболой по трём соседним гипотезам;

2) точная оценка: разность фаз соседних блоков с компенсацией знака бита (по типу Костаса), диапазон ±25 Гц, накопление 0,4 с; ошибка частоты после этапа — не более 1,3 Гц;

3) ФАП 2-го порядка без ЧАП; индикатор захвата — по суммам блоков 10 мс;

4) синхронизация по битам по энергии: суммы 20 периодов при всех 20 сдвигах за 50 бит, граница — по максимуму; далее — длительное накопление.

Синхронизация по вторичному коду выполняется сравнением знаков точного отвода со всеми сдвигами кода. Она же снимает неоднозначность фазы, после чего ФАП пилота становится четырёхквадрантной.

Повторный захват. При срыве в режиме накопления (индикатор ниже порога 200 мс подряд) канал до 30 с ведёт NCO по прогнозу частоты. Появление сигнала обнаруживается по мощности 20-мс сумм (5 превышений из 8). Затем петли втягиваются заново; ложное обнаружение отменяется через 1 с.

3.4.4 **Навигационное решение.** Взвешенный МНК, вес измерения — $\sin^2(\text{угол места})/(\sigma^2 + \sigma^2_{\text{ион}})$. Неизвестные — координаты и смещения шкал по системам.

σ^2 — ожидаемая дисперсия шума кода. Её рассчитывает модуль измерений по тепловому шуму ССЗ с поддержкой от несущей (дискриминатор $(E - L)/(E + L)$):

$$\sigma^2 = h \cdot s \cdot Bn/(C/N0) \cdot (1 + 1/(T \cdot C/N0 \cdot (1 - s/h))) \cdot \lambda c^2/m + \sigma 0^2,$$

где:

– h — полуширина пика корреляции: 1 чип, у L2C (TDM) — 0,5, у BOC(1,1) — 1/3;

– s — смещение отводов E/L;

– Bn — полоса ССЗ;

– T — время когерентного накопления;

– λc — длина чипа;

– m — эффективное число независимых измерений в сглаженной ПД (подраздел 3.4.6);

– $\sigma 0 = 0{,}3$ м — остаточные ошибки, например многолучёвость.

Для ионосферно-свободной комбинации $\sigma^2 = (\gamma^2 \cdot \sigma1^2 + \sigma2^2)/(\gamma - 1)^2$.

σ^2_ион — ошибка модели ионосферы для одночастотных измерений: (0,5·задержка по Клобучару)².

Веса нужны при смешивании сигналов с разной длиной чипа. В парах L1 + L5, E1 + E5a и B1I + B3I шум комбинации определяется первой частотой: чип второй — 29 м. У G1 + G2 чип 587 м на обеих частотах, и комбинация по СКО в 2,5–8 раз шумнее остальных пар. При равных весах она ухудшала бы решение по всем системам.

Учитываются:

- поправки часов КА (с релятивистской);
- вращение Земли за время распространения;
- тропосфера (Саастамойнен);
- ионосфера (Клобучар) — для одночастотных измерений;
- групповая задержка TGD КА GPS — для одночастотных измерений: часы КА в эфемеридах отнесены к ионосферно-свободной комбинации, на частоте f поправка $-TGD \cdot (f1/f)^2$; Galileo E1 (часы I/NAV — по паре E1, E5b) — −BGD(E1, E5b); BeiDou B1I (часы — по B3I) — −TGD1.

Скорость и дрейф часов определяются по доплеровским измерениям.

3.4.5 **Двухчастотный режим.** Включается полем `dual` структуры приёмника. Сигнал второй частоты задаётся по системе (`sig2`):

Система	Первая частота	Вторая частота (по умолчанию)	ВЧ-канал второй частоты	$\gamma = (f1/f2)^2$
GPS	L1 C/A	L2CM или L5Q	2 / 4	1,647 / 1,793
ГЛОНАСС	G1	G2	3	$(9/7)^2 = 1,653$
Galileo	E1-B	E5a-Q	4	1,793
BeiDou	B1I	B3I	6	1,514

Канал второй частоты пускается по каналу первой того же КА после привязки времени излучения:

- фаза кода — по времени излучения на первой частоте: (t_tx mod период кода)·частота чипов. Из времени излучения вычитается разность ионосферных задержек $(\gamma - 1) \cdot I1/c$ по модели Клобучара, если решение уже есть. Вторичный код (NH20 у L5Q, CS100 у E5a-Q, NH20 у B3I) синхронизируется при слежении;
- доплер — пересчётом сглаженного доплера первой частоты (τ = 1 с, без шума ФАП) по отношению несущих f2/f1. У ГЛОНАСС литера общая для G1 и G2.

Поиск не нужен: начальная ошибка по задержке определяется ошибкой модели ионосферы. Это единицы метров — меньше 0,1 чипа L5 и E5a (29 м). Особенности сигналов второй частоты:

- L2CM — половины чипов CL в копии обнуляются (режим TDM коррелятора), период кода и символа — 20 мс;
- E5a-Q, L5Q — пилотные сигналы, когерентное накопление 20 мс со снятием вторичного кода.

Псевдодальность второй частоты строится так. Время излучения внутри периода кода берётся по фазе её кода, целое число периодов — по первой частоте: разность времён излучения приводится к интервалу ± половина периода. Ионосферно-свободная комбинация:

$P_IF = (\gamma \cdot P1 - P2)/(\gamma - 1)$.

Модель ионосферы для неё не применяется. Часы КА исправляются на групповую задержку комбинации:

$gd_IF = (\gamma \cdot gd1 - gd2)/(\gamma - 1)$,

где gd — задержка сигнала относительно опорной для часов КА в эфемеридах (`sig_gd`):

Сигнал	gd
GPS L1 C/A, L5	TGD (часы LNAV — по L1/L2; ISC L5 из CNAV не принимается)
GPS L2C	γ12·TGD
Galileo E1	BGD(E1, E5b) (часы I/NAV — по E1/E5b)
Galileo E5a	BGD(E1, E5b) + (γ − 1)·BGD(E1, E5a)
BeiDou B1I	TGD1 (часы D1 — по B3I)
BeiDou B3I	0
ГЛОНАСС G1	0 (часы — по L1)
ГЛОНАСС G2	Δτn (строка 4)

Пара BeiDou выбрана B1I + B3I, а не B1I + B2a. Причина: часы D1 отнесены к B3I, поэтому для пары B1I + B3I достаточно TGD1. Для B2a нужна задержка TGD_B2ap из сообщения B-CNAV.

3.4.6 **Сглаживание кода по фазе несущей.** Псевдодальность каждого канала сглаживается фильтром Хэтча:

$$Ps(k) = P(k)/m + (Ps(k-1) + \Phi(k) - \Phi(k-1))\cdot(m - 1)/m,$$

где Φ — фаза несущей из «зеркала» NCO в метрах, m — число измерений, не более окна (100 с). Фильтр сбрасывается в трёх случаях:

– срыв слежения;

– перерыв в измерениях более 5 с;

– расхождение кода и фазы более 30 м (проскок фазы).

Сглаживание идёт с момента привязки времени излучения, в том числе до приёма эфемерид. Ионосферно-свободная комбинация сглаженных P1 и P2 не имеет расхождения кода и фазы из-за ионосферы: составляющие L1 и L2 взаимно уничтожаются.

Для веса в решении (подраздел 3.4.4) фильтр ведёт эффективное число независимых измерений кода в сглаженной ПД (`hs_m`):

– до заполнения окна — m (простое среднее);

– после — 2m − 1 (экспоненциальное среднее).

Шум ССЗ коррелирован на интервале около 1/(2Bn). Поэтому при интервале измерений dt короче этого значения число умножается на 2Bn·dt.

3.4.7 **1PPS.** Момент следующей секунды GPST вычисляется по последнему решению с учётом дрейфа и пересчитывается в такт 96 МГц. Остаток квантования выдаётся как qErr.

3.4.8 **Помехи.** Используются спектр Уэлча (1024 точки, окно Ханна) и пики выше 6 дБ над медианой. Частота уточняется максимумом ДПФ по снимку. Фильтр включается при J/N ≥ −20 дБ, дизеринг — при J/N < −5 дБ.

4 Используемые технические средства

4.1 Микроконтроллер STM32H743 (1 МБ ОЗУ, 2 МБ флеш-памяти). ПЛИС модуля с конфигурацией из `fpga/rtl` подключена к шине FMC (банк 1, 16 бит, мультиплексированный режим, сигнал NWAIT).

4.2 Для сборки и проверок на ПК: Linux или Windows (MSYS2 UCRT64), gcc (C99), arm-none-eabi-gcc (сборка для МК), Python 3 с пакетами numpy, pynmeagps, pyrtcm; для обновления ПО МК по UART — pyserial.

4.3 Объём (`make -C sw/fw elf`, arm-none-eabi-gcc 16.1 -O2, Cortex-M7):

Таблица 2 — Размещение ПО МК в памяти

Область	Содержимое	Занято
Флеш-память 0x08000000 (128 КБ)	загрузчик	8,3 КБ
Флеш-память 0x08020000 (1920 КБ)	ПО МК: код, таблицы дальномерных кодов (357 КБ)	451 КБ
DTCM 0x20000000 (128 КБ)	стек 31,5 КБ, снимки отсчётов 4 × 24 КБ, общая область загрузчика 256 байт	99,8 %
AXI SRAM 0x24000000 (512 КБ)	буферы захвата 384 КБ, спектр, данные, куча 16 КБ	88 %
SRAM1–3 0x30000000 (288 КБ)	состояние приёмника `rx_t`	97 %
SRAM4 0x38000000 (64 КБ)	копии измерений и эфемерид для решения	59 %

Наибольшая глубина стека (`tools/stack_check.py`, вызывается из `make elf`): 11,7 КБ из 31,5 КБ — фон 1,6 КБ, решение (PendSV) 6,5 КБ, прерывание ПЛИС 3,2 КБ, остальные уровни с кадрами исключения — 0,3 КБ.

Буферы режима длительного накопления (384 КБ на группу из 8 PRN) не помещаются. На пороговом уровне поиск ведёт ускоритель ПЛИС (3.4.2а), которому буферы МК не нужны. Для сигналов, которые ускоритель не поддерживает, буферы можно разместить на месте буферов обычного захвата того же объёма (режимы не работают одновременно).

5 Вызов и загрузка

5.1 ПО МК загружается во флеш-память МК через SWD (общий файл `mgp8_full.hex`: загрузчик и ПО МК) или через загрузчик по порту GPS либо отладочному UART (115200 бит/с): `tools/mgp8_flash.py --port <порт> build/mcu/mgp8.bin`. Загрузчик проверяет заголовок и CRC-32 образа при каждом включении; при неверном образе остаётся в режиме обновления. Сторожевой таймер — 4 с (ПО МК) и 20 с (загрузчик). Конфигурация ПЛИС хранится во флеш-памяти W25Q128 и загружается ПЛИС при включении.

5.2 На ПК: `make -C sw/fw test` — модульные и сквозные тесты; `make -C sw/fw test-long` — сквозные тесты «ПЧ → координаты, 1PPS» (GPS; GPS + ГЛОНАСС; GPS L1 + L2C; GPS + Galileo + BeiDou; двухчастотные пары L1 + L5, G1 + G2, E1 + E5a, B1I + B3I по четырём системам), слежение при динамике и слабых сигналах (около 70 мин).

6 Входные данные

6.1 Входные данные ПО МК:

- результаты корреляторов: I/Q трёх отводов, номер отсчёта сброса;
- снимки отсчётов каналов;
- метки времени событий ПЛИС (EXTINT, опора);
- состояние MAX2771 и питания антенны;
- команды по UART, USB и CAN.

6.2 Для проверок на ПК — отсчёты ПЧ от имитаторов в тестах и навигационные файлы RINEX (IGS).

7 Выходные данные

7.1 Выходные данные ПО МК:

- сообщения NMEA-0183 4.11 (GGA, RMC, GSA, GSV, GST, ZDA);
- RTCM 3.3 (MSM7 для GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou; 1005);
- собственный двоичный протокол: кадр 0x4D 0x38, класс, идентификатор, длина, данные, CRC-16/CCITT. Сообщения: решение (01/01), сырые измерения (02/01), эфемериды (02/02), состояние каналов (03/01), ИТМ (04/01);

– уставки 1PPS (регистр PPS_T) и поправка qErr;
– настройки режекторного фильтра ПЛИС.