
SmartPot

COMPONENT DOCUMENTATION · DOCUMENTACIÓN DEL COMPONENTE

SmartPot-IoT

Real Crop Firmware · El firmware de un cultivo real

MicroPython on ESP32 (physical or Wokwi): sensors, LCD, actuators, and MQTT v1 over TLS · MicroPython en un ESP32, físico o simulado en Wokwi: sensores, pantalla, actuadores y contrato MQTT v1 con TLS.



DOCUMENT / DOCUMENTO	VERSION / VERSIÓN	TEAM / EQUIPO	PROJECT / PROYECTO
SmartPot-IoT	**1.1 · October 2026**	**SmartPotTech**	**smartpot.app**

DOCUMENT

English

Document Sheet

FIELD	VALUE
Project	SmartPot · smartpot.app
Component	SmartPot-IoT
Version	1.1 · October 2026
Scope	Circuit, firmware modules, main loop, commands, secure connection, configuration, and tests
Platform Documentation	Technical documentation, project journey, software lifecycle, and global diagrams
Maintenance	Generated from `docs/` in this repository using `.github/docs/tools`; updated with each component change

CONTENTS · CONTENIDO

Contents / Contenido

1. Purpose
2. Component Architecture
3. Main Loop
4. Commands
5. Secure Connection
6. Configuration
7. Tests
8. Getting Started
1. Propósito
2. Arquitectura del componente
3. Ciclo principal
4. Comandos
5. Conexión segura
6. Configuración
7. Pruebas
8. Puesta en marcha

PART I

The Component

1. Purpose

In Plain Terms

SmartPot-IoT is the program running on the device of a **real crop**: an ESP32 with its sensors, actuators, and LCD display. It measures, displays, publishes readings to the SmartPot broker, and executes incoming commands while acknowledging each one. It makes no autonomous agronomic decisions—the API and AI assistant decide. The same firmware runs on a physical board or in Wokwi, and in both cases the crop is real to the platform; virtual crops, by contrast, are simulated by SmartPot-DataGenerator.

2. Component Architecture




Figure / Figura 1 · *SmartPot-IoT por dentro*

COMPONENT	ESP32 PIN	REPORTED SCALE
DHT22 (air temperature and humidity)	GPIO 15	°C and %
Light sensor (potentiometer in Wokwi)	GPIO 34	0–2000 lux
pH sensor	GPIO 35	0–14
TDS sensor	GPIO 32	0–3000 ppm
Substrate moisture	GPIO 33	0–100 %
Water pump	GPIO 19	`WATER_PUMP`
UV light	GPIO 18	`UV_LIGHT`
Fan	GPIO 5	`FAN`
20×4 I2C LCD	SCL 16 · SDA 17	—

PART II

Operation

3. Main Loop




Figure / Figura 2 · *Ciclo principal del firmware*

4. Commands




Figure / Figura 3 · *Cómo atiende una orden*

5. Secure Connection

PARAMETER	VALUE
Broker	`mqtt.smartpot.app:8883`, MQTT over TLS 1.2 or newer
Certificate	Signed by SmartPot's internal CA; verified by the firmware using the public CA embedded in `config.py` under `BROKER["CA_CRT"]`
Username & Key	Crop ID and device key, shown once by the PWA upon creating the real crop or rotating the key
Client ID	`smartpot-<cropId>`
Status	Retained `online` upon connecting and `offline` as Last Will

WOKWI

Keep your copy of the project private: anyone who sees `config.py` can publish as your crop. If leaked, generate a new key from the Device tab.

PART III

Configuration & Testing

6. Configuration

The PWA generates `config.py` in its connection guide, containing the WiFi network (yours or `Wokwi-GUEST`), the crop's `SMARTPOT` block, and the `BROKER` block with the broker CA. `config.py` is untracked; `config.example.py` is the template.

KEY	PURPOSE
`WIFI.ssid`, `WIFI.password`	Network the ESP32 connects to
`SMARTPOT.crop_id`, `device_key`	MQTT credentials for the real crop
`SMARTPOT.host`, `port`, `tls`	Broker host, port, and TLS toggle
`BROKER.CA_CRT`	SmartPot public CA in PEM format used by the firmware to verify the broker certificate
`SMARTPOT.interval_seconds`	Seconds between readings (30 by default)

7. Tests

`uv run ruff check .` and `uv run pytest`: CPython test suite with simulated MicroPython modules covering the MQTT contract, commands and ACKs (with durations in seconds, minutes, or hours), timed actuator shutoff, sensor scaling, broker verification with the template CA, and TLS fallback for older MicroPython versions.

8. Getting Started

ENVIRONMENT	STEPS
Physical board	Wire the circuit, flash MicroPython 1.23+, copy `fs/` with `mpremote`, add your `config.py` (includes the CA), and power on
Wokwi in browser	Open the project, paste your `config.py`, and run; the `Wokwi-GUEST` network has Internet access
Local Wokwi	`uv sync`, start the simulation with `wokwi.toml`, and run `uv run python start.py`

DOCUMENT

Español

Ficha del documento

CAMPO	VALOR
Proyecto	SmartPot · smartpot.app
Componente	SmartPot-IoT
Versión	1.1 · octubre 2026
Alcance	Circuito, módulos del firmware, ciclo principal, comandos, conexión segura, configuración y pruebas
Documentación de la plataforma	Documentación técnica, recorrido del proyecto, ciclo de vida y diagramas generales
Mantenimiento	Se genera desde `docs/` de este repositorio con las herramientas de `.github/docs/tools`; se actualiza con cada cambio del componente

PARTE I

El componente

1. Propósito

En palabras simples

SmartPot-IoT es el programa que corre en el dispositivo de un **cultivo real**: un ESP32 con sus sensores, sus actuadores y una pantalla. Mide, muestra, publica las lecturas en el broker de SmartPot y obedece las órdenes que llegan, confirmando cada una. No decide nada por su cuenta: la API y el asistente deciden. El mismo firmware corre en una placa física o en Wokwi, y en los dos casos el cultivo es real para la plataforma; los cultivos virtuales, en cambio, los simula SmartPot-DataGenerator.

2. Arquitectura del componente

COMPONENTE	PIN ESP32	ESCALA ENVIADA
DHT22 (temperatura y humedad del aire)	GPIO 15	°C y %
Sensor de luz (potenciómetro en Wokwi)	GPIO 34	0–2000 lux
Sensor de pH	GPIO 35	0–14
Sensor de TDS	GPIO 32	0–3000 ppm
Humedad del sustrato	GPIO 33	0–100 %
Bomba de agua	GPIO 19	`WATER_PUMP`
Luz ultravioleta	GPIO 18	`UV_LIGHT`
Ventilador	GPIO 5	`FAN`
LCD 20×4 I2C	SCL 16 · SDA 17	—

PARTE II

Funcionamiento

3. Ciclo principal

El ciclo se ejecuta cada 0,5 segundos con o sin red: apaga los actuadores cuya duración venció, lee sensores cada `interval_seconds`, actualiza la pantalla LCD y, cuando está conectado al broker, publica telemetría y atiende comandos.

4. Comandos

Recibe comandos JSON en `smartpot/v1/{cropId}/commands`, acciona los pines correspondientes en `ActuatorBank` y responde en `smartpot/v1/{cropId}/commands/ack` con estado `EXECUTED` o `FAILED` y mensaje en inglés.

5. Conexión segura

PARÁMETRO	VALOR
Broker	`mqtt.smartpot.app:8883`, MQTT sobre TLS 1.2 o superior
Certificado	Firmado por la CA propia de SmartPot; el firmware lo verifica con la CA pública que trae `config.py` en `BROKER["CA_CRT"]`
Usuario y clave	El id del cultivo y la clave del dispositivo, que la PWA muestra una sola vez al crear el cultivo real o al rotarla
Client id	`smartpot-<cropId>`
Estado	`online` retenido al conectar y `offline` como última voluntad

> **WOKWI**
> Deja tu copia del proyecto como privada: quien vea `config.py` puede publicar como tu cultivo. Si se filtra, genera una nueva clave desde la pestaña Dispositivo.

PARTE III

Operación

6. Configuración

La PWA genera `config.py` en su guía de conexión, con la red WiFi (la tuya o `Wokwi-GUEST`), el bloque `SMARTPOT` del cultivo y el bloque `BROKER` con la CA del broker. `config.py` no se versiona; `config.example.py` es la plantilla.

CLAVE	USO
`WIFI.ssid`, `WIFI.password`	Red a la que se conecta el ESP32
`SMARTPOT.crop_id`, `device_key`	Cuenta MQTT del cultivo real
`SMARTPOT.host`, `port`, `tls`	Broker y uso de TLS
`BROKER.CA_CRT`	CA pública de SmartPot en PEM; con ella el firmware verifica el certificado del broker
`SMARTPOT.interval_seconds`	Segundos entre lecturas (30 por defecto)

7. Pruebas

`uv run ruff check .` y `uv run pytest`: pruebas con CPython y módulos de MicroPython simulados sobre el contrato MQTT, los comandos y su ACK, el apagado por tiempo de los actuadores, la escala de los sensores, la verificación del broker con la CA de la plantilla y el respaldo de TLS en versiones anteriores de MicroPython.

8. Puesta en marcha

DÓNDE	PASOS
Placa física	Arma el circuito, graba MicroPython 1.23, copia `fs/` con `mpremote`, agrega tu `config.py` (ya trae la CA) y enciende
Wokwi en el navegador	Abre el proyecto, pega tu `config.py` y ejecuta; la red `Wokwi-GUEST` tiene salida a internet
Wokwi local	`uv sync`, inicia la simulación con `wokwi.toml` y ejecuta `uv run python start.py`