

File: aoi_controller.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/aoi_lib

```
import time
import os, cv2, time, math, json, logging
from .cnc_controller import GRBLCNCController
from .camera_controller import CameraController
from .position_manager import InspectionPositionManager, InspectionPosition, InspectionSequence

class CNCAOIController:
    """
    Controlador principal que integra o movimento CNC e captura de imagem
    para aplicações de Inspeção Óptica Automatizada (AOI).
    """

    def __init__(self, serial_port=None, camera_interface=None):
        """
        Inicializa o controlador AOI.

        Args:
            serial_port: Porta serial para conexão com a CNC (opcional)
            camera_interface: Interface para a câmera (opcional)
        """
        self.cnc = GRBLCNCController()
        self.camera = CameraController(camera_interface)
        self.position_manager = InspectionPositionManager()
        self.is_running_sequence = False
        self.current_sequence: InspectionSequence | None = None

    def connect_cnc(self, port=None, baudrate=115200):
        """Conecta à máquina CNC."""
        return self.cnc.connect(port, baudrate)

    def run_gcode_file(self, filename, callback=None):
        """
        Executa um arquivo G-CODE diretamente

        Args:
            filename: Caminho do arquivo G-CODE
            callback: Função chamada após cada captura
        """
        from aoi_lib.gcode_manager import GCodeManager
        gcode_manager = GCodeManager()

        # Carrega o G-CODE para uma sequência temporária
        gcode_data = gcode_manager.read_gcode_file(filename)

        if not gcode_data:
            raise ValueError(f"Erro ao carregar arquivo G-CODE: {filename}")

        # Cria posições a partir dos dados do G-CODE
```

```

positions = []
for pos_data in gcode_data['positions']:
    position = InspectionPosition(
        pos_data['name'],
        pos_data['x'],
        pos_data['y'],
        pos_data['camera_params']
    )
    positions.append(position)

# Cria sequência temporária
temp_sequence = InspectionSequence(gcode_data['sequence_name'])
for pos in positions:
    temp_sequence.add_position(pos)

# Executa a sequência
return self.run_sequence(temp_sequence.name, callback)

def disconnect_cnc(self):
    """Desconecta da máquina CNC."""
    if self.cnc.is_connected:
        return self.cnc.disconnect()
    return True

def connect_camera(self, camera_id=0):
    """Conecta à câmera."""
    return self.camera.connect(camera_id)

def add_inspection_position(self, name, x, y, camera_params=None):
    """
    Adiciona uma posição de inspeção ao gerenciador.

    Args:
        name: Nome descritivo da posição
        x, y: Coordenadas
        camera_params: Parâmetros específicos da câmera (opcional)
    """
    position = InspectionPosition(name, x, y, camera_params)
    self.position_manager.add_position(position)
    return position

def add_current_position(self, name, camera_params=None):
    """Adiciona a posição atual como uma posição de inspeção."""
    position = self.cnc.get_current_position()
    return self.add_inspection_position(name, position['x'], position['y'], camera_params)

def create_sequence(self, name, positions=None):
    """Cria uma nova sequência de inspeção."""
    sequence = InspectionSequence(name)
    if positions:
        for pos in positions:

```

```
        sequence.add_position(pos)
    self.position_manager.add_sequence(sequence)
    return sequence
```

```
def run_sequence(self, sequence_name, callback=None):
```

```
    """
```

Executa uma sequência de inspeção completa.

Args:

sequence_name: Nome da sequência a executar

callback: Função chamada após cada captura com imagem e metadados

```
    """
```

```
    sequence = self.position_manager.get_sequence(sequence_name)
```

```
    if not sequence:
```

```
        raise ValueError(f"Sequência '{sequence_name}' não encontrada")
```

```
    self.is_running_sequence = True
```

```
    self.current_sequence = sequence
```

```
    results = []
```

```
    for idx, position in enumerate(sequence.positions):
```

```
        if not self.is_running_sequence:      # stop_sequence() pode ter sido chamado
```

```
            break
```

```
        # 1. Move para a posição
```

```
        self.cnc.move_to_absolute_position(position.x, position.y)
```

```
        self.cnc.wait_for_idle()
```

```
        # 2. Captura a imagem
```

```
        image = self.camera.capture(position.camera_params)
```

```
        # 3. Monta resultado
```

```
        result = {
```

```
            "position": position,
```

```
            "image": image,
```

```
            "timestamp": time.time(),
```

```
            "sequence": sequence.name,
```

```
            "index": idx
```

```
        }
```

```
        results.append(result)
```

```
        if callback:
```

```
            callback(result)
```

```
    self.is_running_sequence = False
```

```
    return results      # opcional, mantido para retro-compat.
```

```
def stop_sequence(self):
```

```
    """Para a execução da sequência atual."""
```

```
    self.is_running_sequence = False
```

```

def save_positions(self, filename):
    """Salva todas as posições e sequências em um arquivo."""
    return self.position_manager.save_to_file(filename)

def load_positions(self, filename):
    """Carrega posições e sequências de um arquivo."""
    return self.position_manager.load_from_file(filename)

def generate_map(self, origin, end, step_x, step_y, folder, program_name):
    """
    Gera um mapa de captura em grade entre dois cantos definidos.
    Usa math.ceil para garantir que não pule nenhum passo
    e captura exatamente 1 imagem por ponto.
    """

    logger = logging.getLogger("CNCAOIController.generate_map")

    # 1) validações básicas
    os.makedirs(folder, exist_ok=True)
    points = list(self._grid_points(origin, end, step_x, step_y))
    cols = max(p[1] for p in points) + 1
    rows = max(p[0] for p in points) + 1
    logger.info("Gerando mapa: %d colunas x %d linhas (%d pts)",
                cols, rows, len(points))

    # 4) vai para a origem
    self.cnc.move_to_absolute_position(origin['x'], origin['y'])
    self.cnc.wait_for_idle()

    # 5) percorre a grade
    capture_map = [] # para salvar JSON no final
    for row_idx, col_idx, x, y in points:
        # move + espera
        self.cnc.move_to_absolute_position(x, y)
        self.cnc.wait_for_idle()

        # captura única
        img = self.camera.capture()
        if img is not None:
            fname = f"{program_name}_r{row_idx:03d}_c{col_idx:03d}.png"
            cv2.imwrite(os.path.join(folder, fname), img)
            capture_map.append(
                {"row": row_idx, "col": col_idx,
                 "x": x, "y": y, "file": fname}
            )
        else:
            logger.warning("Falha ao capturar em X=%.3f Y=%.3f", x, y)

    # curto delay para estabilizar
    time.sleep(0.05)

```

```
# 6) salva metadados -----
try:
    with open(os.path.join(folder, f"{program_name}_map.json"), "w") as fp:
        json.dump(capture_map, fp, indent=2)
except Exception as jerr:
    logger.error("Falha ao salvar JSON de mapa: %s", jerr)

logger.info("generate_map: concluído com sucesso.")
```

@staticmethod

```
def _grid_points(origin, end, sx, sy, snake=True):
    """
    Gera tuplas (row, col, x, y) seguindo padrão "zig-zag" (snake) opcional.
    """
    dx = end['x'] - origin['x']
    dy = end['y'] - origin['y']
    if dx <= 0 or dy <= 0:
        raise ValueError("Cantos inválidos (dx/dy devem ser positivos)")
    if sx <= 0 or sy <= 0:
        raise ValueError("Passos sx/sy devem ser > 0")

    cols = int(math.ceil(dx / sx)) + 1
    rows = int(math.ceil(dy / sy)) + 1
    x_pos = [origin['x'] + min(i * sx, dx) for i in range(cols)]
    y_pos = [origin['y'] + min(j * sy, dy) for j in range(rows)]

    for r, y in enumerate(y_pos):
        scan = x_pos if (r % 2 == 0 or not snake) else list(reversed(x_pos))
        for c_idx, x in enumerate(scan):
            col = c_idx if (r % 2 == 0 or not snake) else cols - 1 - c_idx
            yield r, col, x, y
```

File: camera_controller.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/aoi_lib

```
class CameraController:
    """
    Classe para controlar uma câmera e capturar imagens.
    Pode ser adaptada para diferentes interfaces de câmera.
    """

    def __init__(self, camera_interface=None):
        """
        Inicializa o controlador de câmera.

        Args:
            camera_interface: Interface de câmera personalizada (opcional)
        """
```

```
self.camera = camera_interface
self.is_connected = False
self.last_error = ""
```

```
def connect(self, camera_id=0):
```

```
    # 0) Se já está conectado, primeiro desconecta para garantir
    # liberação correta do dispositivo.
```

```
    if self.is_connected:
        self.disconnect()
```

```
    # 1) Se existe um objeto pendente de conexão anterior, libera-o.
```

```
    if self.camera and hasattr(self.camera, "release"):
```

```
        try:
```

```
            self.camera.release()
```

```
        except Exception:
```

```
            pass
```

```
        self.camera = None
```

```
    # 2) Caso seja uma interface personalizada, usa-la.
```

```
    if self.camera and hasattr(self.camera, "connect"):
```

```
        try:
```

```
            self.is_connected = self.camera.connect()
```

```
            return self.is_connected
```

```
        except Exception as e:
```

```
            self.last_error = str(e)
```

```
            return False
```

```
    # 3) Caminho padrão OpenCV -----
```

```
    try:
```

```
        import cv2
```

```
        self.camera = cv2.VideoCapture(camera_id, cv2.CAP_DSHOW)
```

```
        self.is_connected = self.camera.isOpened()
```

```
        if not self.is_connected:
```

```
            self.last_error = f"cv2.VideoCapture({camera_id}) não abriu"
```

```
        return self.is_connected
```

```
    except Exception as e:
```

```
        self.last_error = str(e)
```

```
        return False
```

```
def disconnect(self):
```

```
    if not self.is_connected and not self.camera:
```

```
        return
```

```
    try:
```

```
        if self.camera:
```

```
            if hasattr(self.camera, "release"):
```

```
                self.camera.release()
```

```
                # Aguarda driver liberar o handle USB
```

```
                import time; time.sleep(0.1)
```

```
            elif hasattr(self.camera, "disconnect"):
```

```
                self.camera.disconnect()
```

finally:

```
# Zera referências para forçar recriação no próximo connect()
self.camera = None
self.is_connected = False
```

```
def trigger_capture(self, params=None):
```

```
    """
```

Aciona o trigger da câmera para captura.

Args:

params: Parâmetros específicos da câmera para o trigger

Returns:

A imagem capturada ou None em caso de erro

```
    """
```

```
# Primeiro realiza o trigger
```

```
if not self._activate_trigger(params):
```

```
    return None
```

```
# Em seguida, captura a imagem
```

```
return self.capture(params)
```

```
def _activate_trigger(self, params=None):
```

```
    """
```

Ativa o hardware trigger da câmera, se disponível.

Args:

params: Parâmetros específicos para o trigger

Returns:

True se o trigger foi bem-sucedido, False caso contrário

```
    """
```

```
if not self.is_connected:
```

```
    self.last_error = "Câmera não conectada"
```

```
    return False
```

```
try:
```

```
# Verifica se a interface da câmera tem um método de trigger específico
```

```
if hasattr(self.camera, 'trigger'):
```

```
    # Interface personalizada com método de trigger
```

```
    return self.camera.trigger(params)
```

```
# Para câmeras OpenCV padrão, criar um atraso simulando trigger por software
```

```
# e garantir que o frame seja descartado/limpo antes da captura real
```

```
import time
```

```
if hasattr(self.camera, 'grab'):
```

```
    # Limpa o buffer de frames
```

```
    self.camera.grab()
```

```
    time.sleep(0.1) # Pequeno atraso para simular trigger
```

```
    return True
```

```
return True # Se não houver trigger específico, continua com a captura normal
```

```
except Exception as e:
```

```
    self.last_error = f"Erro ao ativar trigger: {str(e)}"
```

```
    return False
```

```
def has_hardware_trigger(self):
```

```
    """
```

```
    Verifica se a câmera possui suporte a hardware trigger.
```

```
    Returns:
```

```
        True se suporta trigger por hardware, False caso contrário
```

```
    """
```

```
    if not self.is_connected:
```

```
        return False
```

```
    # Verifica se a interface da câmera tem capacidade explícita de trigger
```

```
    return hasattr(self.camera, 'trigger') or hasattr(self.camera, 'has_hardware_trigger')
```

```
def capture(self, params=None):
```

```
    """
```

```
    Captura uma imagem da câmera.
```

```
    Args:
```

```
        params: Parâmetros específicos da câmera (exposição, etc.)
```

```
    Returns:
```

```
        A imagem capturada ou None em caso de erro
```

```
    """
```

```
    if not self.is_connected:
```

```
        self.last_error = "Câmera não conectada"
```

```
        return None
```

```
    try:
```

```
        # Para interface personalizada
```

```
        if hasattr(self.camera, 'capture'):
```

```
            image = self.camera.capture(params)
```

```
            if image is None:
```

```
                self.last_error = "A captura de imagem retornou None"
```

```
                return None
```

```
            return image
```

```
        # Para OpenCV
```

```
        import cv2
```

```
        ret, frame = self.camera.read()
```

```
        if ret and frame is not None:
```

```
            # Aplicar parâmetros se fornecidos
```

```
            if params:
```

```
                # Exemplo: ajustar brilho/contraste
```

```
                if 'brightness' in params:
```

```
                    frame = cv2.convertScaleAbs(frame, alpha=params['brightness'])
```

```

        # Verifica se a imagem possui dados válidos
        if frame.size == 0 or frame.shape[0] == 0 or frame.shape[1] == 0:
            self.last_error = "Imagem capturada tem dimensões inválidas"
            return None

        return frame
    else:
        self.last_error = "Falha ao capturar imagem (sem dados ou retorno negativo)"
        return None

except Exception as e:
    self.last_error = f"Erro na captura de imagem: {str(e)}"
    return None

def set_parameters(self, **kwargs):
    """
    Define parâmetros da câmera.

    Args:
        **kwargs: Parâmetros específicos da câmera
    """
    if not self.is_connected:
        return False

    try:
        # Para interface personalizada
        if hasattr(self.camera, 'set_parameters'):
            return self.camera.set_parameters(**kwargs)

        # Para OpenCV
        import cv2
        for key, value in kwargs.items():
            if key.lower() == 'exposure':
                self.camera.set(cv2.CAP_PROP_EXPOSURE, value)
            elif key.lower() == 'focus':
                self.camera.set(cv2.CAP_PROP_FOCUS, value)
            # Adicione outros parâmetros conforme necessário

        return True

    except Exception as e:
        self.last_error = str(e)
        return False

```

File: cnc_controller.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/aoi_lib

```

import time
import serial

```

```

import serial.tools.list_ports
import threading
from grbl_streamer import GrblStreamer # Importa a biblioteca grbl-streamer


import logging
# Se ainda não existir, defina um logger para esta classe:
logger = logging.getLogger("GRBLCNCCController")
logger.setLevel(logging.DEBUG)


class EventEmitter:
    """
    Sistema de eventos para comunicação assíncrona.
    Permite registrar múltiplos callbacks para diferentes eventos.
    """

    def __init__(self):
        self.callbacks = {}
        self.default_callbacks = []

    def connect(self, callback, event_name=None):
        """
        Conecta um callback a um evento específico ou como callback padrão.

        Args:
            callback: Função a ser chamada quando o evento ocorrer
            event_name: Nome do evento (se None, será adicionado aos callbacks padrão)
        """
        if event_name is None:
            self.default_callbacks.append(callback)
        else:
            if event_name not in self.callbacks:
                self.callbacks[event_name] = []
            self.callbacks[event_name].append(callback)

        # Retorna uma função que pode ser usada para desconectar este callback
        return lambda: self.disconnect(callback, event_name)

    def disconnect(self, callback, event_name=None):
        """
        Desconecta um callback específico.

        Args:
            callback: Callback a ser removido
            event_name: Nome do evento do qual remover (se None, remove dos callbacks padrão)
        """
        if event_name is None:
            if callback in self.default_callbacks:
                self.default_callbacks.remove(callback)
        else:
            if event_name in self.callbacks and callback in self.callbacks[event_name]:
                self.callbacks[event_name].remove(callback)

```

```
def disconnect_all(self, event_name=None):
```

```
    """
```

Desconecta todos os callbacks de um evento específico ou todos os eventos.

Args:

event_name: Nome do evento para limpar (se None, limpa todos os eventos)

```
    """
```

if event_name is None:

self.callbacks.clear()

self.default_callbacks.clear()

else:

if event_name in self.callbacks:

self.callbacks[event_name].clear()

```
def emit(self, *args, event_name=None, **kwargs):
```

```
    """
```

Emitte um evento, chamando todos os callbacks registrados.

Args:

*args: Argumentos posicionais para passar aos callbacks

event_name: Nome do evento a ser emitido (se None, apenas callbacks padrão são chamados)

**kwargs: Argumentos nomeados para passar aos callbacks

```
    """
```

Chama todos os callbacks padrão

for callback in self.default_callbacks:

try:

callback(*args, **kwargs)

except Exception as e:

print(f"Erro em callback para evento: {e}")

Se um nome de evento for especificado, chama esses callbacks também

if event_name is not None and event_name in self.callbacks:

for callback in self.callbacks[event_name]:

try:

callback(*args, **kwargs)

except Exception as e:

print(f"Erro em callback para evento '{event_name}': {e}")

```
def has_listeners(self, event_name=None):
```

```
    """
```

Verifica se há callbacks registrados para um evento específico ou para qualquer evento.

Args:

event_name: Nome do evento a verificar (se None, verifica todos)

Returns:

bool: True se houver callbacks registrados, False caso contrário

```
    """
```

if event_name is None:

return bool(self.default_callbacks) or any(bool(callbacks) for callbacks in self.callbacks.values())

else:

```
return event_name in self.callbacks and bool(self.callbacks[event_name])
```

```
class GRBLCNCController:
```

```
    """
```

```
    Classe para controlar uma máquina CNC usando GRBL.
```

```
    Implementada usando a biblioteca grbl-streamer.
```

```
    """
```

```
def __init__(self):
```

```
    """Inicializa o controlador CNC."""
```

```
    self.grbl = None
```

```
    self.lock = threading.Lock()
```

```
    self.is_connected = False
```

```
    self.current_position = {'x': 0, 'y': 0, 'z': 0}
```

```
    self.machine_status = "Disconnected"
```

```
    self.last_response = ""
```

```
    # se True, inverte o sentido do eixo Y (para a visão do operador)
```

```
    self.invert_y = False
```

```
    self.last_error = ""
```

```
    # Eventos para comunicação assíncrona
```

```
    self.response_received = EventEmitter()
```

```
    self.status_update = EventEmitter()
```

```
    self.position_update = EventEmitter()
```

```
    self.error_message = EventEmitter()
```

```
    # Thread para consulta periódica de status
```

```
    self.status_thread = None
```

```
    self.running = False
```

```
    # Controle de jog contínuo
```

```
    self.jogging = False
```

```
    self.current_jog_command = None
```

```
    self.steps_to_mm_factor = 1.0
```

```
    # Limites máximos de feed e aceleração (mm/min | mm/s²)
```

```
    self.max_feed = {'x': 1000.0, 'y': 1000.0}
```

```
    self.max_acc = {'x': 50.0, 'y': 50.0}
```

```
    # evita mostrar várias vezes o mesmo aviso de clamp
```

```
    self._feed_clamp_warned = False
```

```
def set_invert_y(self, invert: bool = True):
```

```
    """Define se o eixo Y deve ser invertido (+Y vai para a frente do usuário)."""
```

```
    self.invert_y = bool(invert)
```

```
def set_grbl_y_direction(self, forward_positive: bool = True):
```

```
    """
```

```
    Altera o parâmetro $3 (Step Dir Invert Mask) para inverter
```

```
    (ou não) o eixo Y diretamente no firmware GRBL.
```

```
    forward_positive=True → bit1 ligado (valor 2 adicionado)
```

forward_positive=False → bit1 desligado

"""

if not self.is_connected or not self.grbl:

return False

try:

pede os settings com \$\$

self.grbl.send_immediately("\$")

time.sleep(0.3) # pequena pausa para GRBL responder

A biblioteca expõe o dicionário de settings em grbl.settings

current_mask = int(self.grbl.settings.get("\$3", 0))

want_bit = 0x02 if forward_positive else 0

new_mask = (current_mask | 0x02) if forward_positive else (current_mask & ~0x02)

if new_mask != current_mask:

self.grbl.send_immediately(f"\$3={new_mask}")

return True

except Exception:

return False

def connect(self, port=None, baudrate=115200):

"""

Conecta à máquina CNC.

Args:

port: Porta serial (None para autodetecção)

baudrate: Taxa de transmissão

Returns:

bool: True se conectado com sucesso

"""

try:

Autodetectar porta se não especificada

if port is None:

ports = [p.device for p in serial.tools.list_ports.comports()]

if not ports:

self.last_error = "Nenhuma porta serial encontrada"

return False

port = ports[0]

Inicializa e configura o GrblStreamer

self.grbl = GrblStreamer(port=port, baud=baudrate)

Configura callbacks para eventos do GrblStreamer

self._setup_callbacks()

Desbloqueia a máquina

self.send_command("\$X", priority=True)

Garante que o Y esteja invertido fisicamente (positivo = frente)

self.set_grbl_y_direction(forward_positive=True)

----- Lê \$\$ para descobrir limits -----

Solicitamos os settings logo após o unlock para conhecer os

```

# limites máximos de feed ($110 / $111) e armazená-los em
# self.max_feed.
logger.debug("CONEXÃO: Solicitando $$ para obter limites de velocidade")
self.grbl.send_immediately("$")
time.sleep(0.5)          # pequeno atraso p/ GRBL responder
self._cache_settings_from_grbl()

# Inicia thread de consulta de status
self.running = True
self.status_thread = threading.Thread(target=self._status_polling_thread, daemon=True)
self.status_thread.start()

self.is_connected = True
self.machine_status = "Idle" # Estado inicial presumido
return True

except Exception as e:
    self.last_error = str(e)
    return False

def _setup_callbacks(self):
    """
    Configura callbacks para eventos do GrblStreamer.
    Esta função deve ser adaptada com base na API real da biblioteca.
    """
    # Configuração para receber atualizações de status da máquina
    self.grbl.register_status_callback(self._on_status_update)

    # Configuração para receber respostas de comandos
    self.grbl.register_response_callback(self._on_response_received)

    # Configuração para receber notificações de erro
    self.grbl.register_error_callback(self._on_error_message)

def _status_polling_thread(self):
    """Thread para consulta periódica de status."""
    while self.running and self.is_connected:
        try:
            # Requisição de status ao GRBL a cada 200ms
            if self.grbl:
                self.grbl.get_status()
            time.sleep(0.2)
        except Exception:
            time.sleep(0.5) # Maior intervalo em caso de erro

def disconnect(self):
    """Desconecta da máquina CNC."""
    # Garante que o jog é parado antes de desconectar
    if self.jogging:
        self.stop_continuous_jog()

```

```

self.running = False
if self.status_thread:
    self.status_thread.join(1.0) # Espera até 1 segundo pela thread

if self.grbl:
    try:
        self.grbl.close()
        self.grbl = None
    except Exception as e:
        self.last_error = str(e)

self.is_connected = False
self.machine_status = "Disconnected"

```

```

def is_moving(self):
    """Verifica se a máquina está em movimento."""
    return self.machine_status == "Run" or self.machine_status == "Jog"

```

```

def wait_for_idle(self,
    timeout: float = 5.0,
    poll_interval: float = 0.1,
    idle_grace: float = 0.4) -> bool:
    """

```

Aguarda o término de qualquer movimento.

A lógica:

- 1) força consulta de status (?) a cada 'poll_interval'
- 2) aguarda ver a máquina entrar em Run ou Jog
- 3) depois aguarda voltar a Idle

Assim evitamos o "salto" observado quando a variável machine_status ainda está 'Idle' logo após o envio do comando.

"""

```

if not self.is_connected or not self.grbl:
    return False

```

```

start = time.time()
saw_motion = False
idle_since = None

```

```

while True:
    # força GRBL a reportar um status
    try:
        self.grbl.send_immediately("?")
    except Exception:
        pass

```

```

state = self.machine_status # atualizado pelo callback _on_status_update

```

```

if state in ("Run", "Jog"):
    saw_motion = True
    idle_since = None # zera caso volte a ver Run
elif state == "Idle":

```

```

if saw_motion:          # cenário normal
    return True
# nunca vimos Run → conta um "grace time" em Idle
idle_since = idle_since or time.time()
if (time.time() - idle_since) >= idle_grace:
    logger.debug("wait_for_idle: Idle estável sem movimento; liberando cedo.")
    return True

if time.time() - start > timeout:
    logger.warning("wait_for_idle: timeout depois de %.1fs (state=%s)", timeout, state)
    return False

time.sleep(poll_interval)

```

```

def get_current_position(self):

```

```

    """

```

Retorna a posição atual do CNC.

Certifica-se de retornar uma cópia do dicionário para evitar alteração acidental.

```

    """

```

```

logger.debug(f"get_current_position: Retornando posição atual: {self.current_position if hasattr(self, 'current_position')}

```

```

if hasattr(self, 'current_position'):

```

```

    # current_position é um dicionário com chaves 'x', 'y' e 'z'

```

```

    # Retorna uma cópia para evitar alterações acidentais

```

```

    return self.current_position.copy()

```

```

return {'x': 0, 'y': 0, 'z': 0}

```

```

def move_to_absolute_position(self, x=None, y=None, feed_rate=1000):

```

```

    """

```

Move para uma posição absoluta.

Args:

x, y: Coordenadas de destino (None para não mover esse eixo)

feed_rate: Velocidade de avanço em mm/min

```

    """

```

```

if not self.is_connected:

```

```

    return False

```

```

# Muda para modo absoluto

```

```

self.send_command("G90", priority=True)

```

```

# Ajusta feed se exceder limite configurado

```

```

axis_limit = max(

```

```

    self.max_feed['x'] if x is not None else 0,

```

```

    self.max_feed['y'] if y is not None else 0

```

```

) or min(self.max_feed.values()) # fallback

```

```

if feed_rate > axis_limit:

```

```

    if not self._feed_clamp_warned:

```

```

        logger.warning("Feed solicitado (%s) > limite (%s). "

```

```

                        "Será enviado como %s",

```

```

                        feed_rate, axis_limit, axis_limit)

```

```

        self._feed_clamp_warned = True

```

```

        feed_rate = axis_limit

    # Constrói o comando
    command = "G1"
    if x is not None:
        command += f" X{x}"
    if y is not None:
        y_send = -y if self.invert_y else y
        command += f" Y{y_send}"
    command += f" F{feed_rate}"

    # Envia o comando
    self.send_command(command, priority=True)
    return True

def step_move(self, axis: str, distance: float, feed_rate: float = 1000):
    """
    Move um único passo (distância em mm, sinal define direção) no eixo selecionado.
    Encapsula o uso de move_relative para manter a UI livre de detalhes G-code.
    """
    if axis.upper() == "X":
        return self.move_relative(x=distance, y=0, feed_rate=feed_rate)
    elif axis.upper() == "Y":
        return self.move_relative(x=0, y=distance, feed_rate=feed_rate)
    else:
        logger.error(f"step_move: eixo inválido '{axis}'")
        return False

# "Aliases" para manter nomenclatura intuitiva na UI
def jog_start(self, axis, direction, feed_rate=1000):
    """Wrapper p/ iniciar jog contínuo."""
    return self.start_continuous_jog(axis, direction, feed_rate)

def jog_stop(self):
    """Wrapper p/ parar jog contínuo."""
    return self.stop_continuous_jog()

def move_relative(self, x=0, y=0, feed_rate=1000):
    """
    Move em relação à posição atual.

    Args:
        x, y: Distância a mover em cada eixo
        feed_rate: Velocidade de avanço em mm/min
    """
    if not self.is_connected:
        return False

    # Ajuste de feed
    axis_limit = max(
        self.max_feed['x'] if abs(x) > 0 else 0,

```

```

        self.max_feed['y'] if abs(y) > 0 else 0
    ) or min(self.max_feed.values())
    if feed_rate > axis_limit:
        if not self._feed_clamp_warned:
            logger.warning("Feed solicitado (%s) > limite (%s). "
                           "Será enviado como %s",
                           feed_rate, axis_limit, axis_limit)
            self._feed_clamp_warned = True
        feed_rate = axis_limit

```

```

# Muda para modo relativo
self.send_command("G91", priority=True)

```

```

# Constrói o comando
y_rel = -y if self.invert_y else y
command = f"G1 X{x} Y{y_rel} F{feed_rate}"

```

```

# Envia o comando
self.send_command(command, priority=True)
return True

```

```

def start_continuous_jog(self, axis, direction, feed_rate=1000):

```

```

    """

```

Inicia um movimento jog contínuo em um eixo específico.
O movimento continua até que stop_continuous_jog seja chamado.

Args:

axis: Eixo a mover ('X' ou 'Y')
direction: Direção do movimento (1 ou -1)
feed_rate: Velocidade em mm/min

Returns:

bool: True se o comando foi iniciado com sucesso

```

    """

```

```

if not self.is_connected or self.jogging:
    return False

```

```

# Para qualquer movimento anterior e garante modo relativo
self.emergency_stop()
time.sleep(0.1) # Pequena pausa para garantir que o GRBL processou o comando de parada
self.send_command("~", priority=True) # Retoma após parada
self.send_command("G91", priority=True) # Modo relativo

```

```

# Em GRBL 1.1, podemos usar o comando de jog para movimento contínuo
# A sintaxe é: $J=G91 X[dist] Y[dist] F[feed]
distance = 1000 * direction # Distância grande para simular movimento contínuo

```

```

if axis.upper() == 'X':
    jog_command = f"$J=G91 X{distance} F{feed_rate}"
else: # Y
    if self.invert_y:

```

```

        distance = -distance    # inverte a direção
        jog_command = f"$J=G91 Y{distance} F{feed_rate}"

    self.jogging = True
    self.current_jog_command = jog_command

    # Envia comando de jog com máxima prioridade
    success = self.send_command(jog_command, priority=True)

    return success

def _cache_settings_from_grbl(self):
    """
    Copia $settings do objeto GrblStreamer (se disponível) e
    atualiza self.max_feed.
    """
    if not self.grbl or not hasattr(self.grbl, "settings"):
        logger.warning("_cache_settings_from_grbl: settings não disponíveis")
        return
    try:
        s = self.grbl.settings
        self.max_feed['x'] = float(s.get("$110", self.max_feed['x']))
        self.max_feed['y'] = float(s.get("$111", self.max_feed['y']))
        self.max_acc['x'] = float(s.get("$120", self.max_acc['x']))
        self.max_acc['y'] = float(s.get("$121", self.max_acc['y']))
        logger.info("Limites de feed carregados – X:%s Y:%s (mm/min)",
                    self.max_feed['x'], self.max_acc['x'],
                    self.max_feed['y'], self.max_acc['y'])
    except Exception as e:
        logger.error("Falha ao parsear $settings: %s", e)

def stop_continuous_jog(self):
    """
    Para o movimento jog contínuo atual.

    Returns:
        bool: True se o comando foi enviado com sucesso
    """
    if not self.is_connected or not self.jogging:
        return False

    # Cancela o jog enviando Feed Hold (!).
    # NÃO enviamos '~' para não reiniciar o jog.
    success = self.send_command("!", priority=True)

    # Atualiza o estado interno: jog deve estar parado
    self.jogging = False
    self.current_jog_command = None
    return success

def home(self):

```

```
"""Envia a máquina para a posição home."""
```

```
if not self.is_connected:
```

```
    return False
```

```
self.send_command("$H")
```

```
return True
```

```
def set_zero(self):
```

```
    """Define a posição atual como zero."""
```

```
    if not self.is_connected:
```

```
        return False
```

```
self.send_command("G92 X0 Y0")
```

```
return True
```

```
def unlock(self):
```

```
    """Envia o comando de desbloqueio ($X) para o GRBL."""
```

```
    if not self.is_connected or not self.grbl:
```

```
        logger.warning("UNLOCK: CNC não conectada.")
```

```
        return False
```

```
    try:
```

```
        logger.info("UNLOCK: Enviando comando de desbloqueio ($X)")
```

```
        # A biblioteca tem um método dedicado para killalarm
```

```
        self.grbl.killalarm()
```

```
        logger.info("UNLOCK: Comando de desbloqueio enviado.")
```

```
        return True
```

```
    except Exception as e:
```

```
        logger.error(f"UNLOCK: Erro ao enviar comando de desbloqueio: {e}", exc_info=True)
```

```
        return False
```

```
def emergency_stop(self):
```

```
    """Para todos os movimentos imediatamente (Feed Hold)."""
```

```
    if not self.is_connected or not self.grbl:
```

```
        logger.warning("EMERGENCY STOP: CNC não conectada.")
```

```
        return False
```

```
    try:
```

```
        logger.info("EMERGENCY STOP: Enviando comando Feed Hold (!)")
```

```
        # CORREÇÃO: Usar send_immediately() em vez de send_realtime_command()
```

```
        self.grbl.send_immediately("!")
```

```
        self.jogging = False # Atualiza o estado de jog, pois o movimento parou
```

```
        self.machine_status = "Hold" # Estado esperado após '!' é Hold
```

```
        logger.info("EMERGENCY STOP: Comando Feed Hold (!) enviado. Estado esperado: Hold.")
```

```
        return True
```

```
    except Exception as e:
```

```
        logger.error(f"EMERGENCY STOP: Erro ao enviar comando Feed Hold (!): {e}", exc_info=True)
```

```
        return False
```

```

def send_soft_reset(self):
    """Envia um comando de Soft Reset (Ctrl+X) para o GRBL."""
    if not self.is_connected or not self.grbl:
        logger.warning("SOFT RESET: CNC não conectada.")
        return False
    try:
        # O Soft Reset no GRBL é o caractere Ctrl+X (código ASCII 0x18 ou 24 em decimal)
        logger.info("SOFT RESET: Enviando comando Soft Reset (Ctrl+X)")

        # Utiliza o método send_immediately() com o caractere adequado
        self.grbl.send_immediately("\x18")

        self.jogging = False # Assume que o reset também para o jog
        self.machine_status = "Alarm" # O estado esperado após reset é Alarme
        logger.info("SOFT RESET: Comando enviado. Estado esperado: Alarm.")
        return True
    except Exception as e:
        # Loga o erro se ocorrer
        logger.error(f"SOFT RESET: Erro ao enviar comando Soft Reset: {e}", exc_info=True)
        return False

```

```

def send_command(self, command, priority=False):
    """
    Envia um comando personalizado ao GRBL.

    Args:
        command: Comando G-code
        priority: True para enviar com prioridade
    """
    if not self.is_connected or not self.grbl:
        return False

    try:
        # Comandos de controle realtime (!, ~, ?) são tratados especialmente
        if command in ["!", "~", "?"]:
            self.grbl.send_immediately(command)
        # Comandos prioritários são enviados com prioridade
        elif priority:
            self.grbl.send_immediately(command)
        # Comandos "normais" vão para fila padrão
        else:
            self.grbl.send(command) # método normal do grbl-streamer
        return True
    except Exception as e:
        self.last_error = str(e)
        self.error_message.emit(str(e))
        return False

```

```

def _on_response_received(self, response):
    """Callback quando uma resposta é recebida."""

```

```

self.last_response = response
self.response_received.emit(response)

def _on_status_update(self, status_data):
    """Callback quando o status da máquina é atualizado."""
    logger.debug(">> _on_status_update chamado com status_data: %s", status_data)

    # Extraí o estado da máquina
    state = status_data.get('state', 'Unknown')
    self.machine_status = state
    logger.debug("Estado da máquina extraído: %s", state)

    # Extraí a posição (espera-se um dicionário com chaves 'x', 'y' e 'z')
    position = status_data.get('position', None)
    if position:
        new_position = {
            'x': position.get('x', 0),
            'y': -position.get('y', 0) if self.invert_y else position.get('y', 0),
            'z': position.get('z', 0)
        }
        logger.debug("Posição extraída: %s", new_position)
        if new_position['x'] == 0 and new_position['y'] == 0:
            logger.warning("As coordenadas X e Y continuam 0 mesmo após movimento. status_data recebido: %s", status_data)
            self.current_position = new_position
            self.position_update.emit(self.current_position)
        else:
            logger.warning("status_data não contém a chave 'position': %s", status_data)

    status_string = f"<{state}|MPos:{self.current_position['x']:.3f},{self.current_position['y']:.3f},{self.current_position['z']:.3f}>"
    logger.debug("String de status formada: %s", status_string)
    self.status_update.emit(status_string)

def _on_error_message(self, error):
    """Callback quando ocorre um erro."""
    self.last_error = error
    self.error_message.emit(error)

```

File: config_manager.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/aoi_lib

#config_manager.py

```

import os, json, logging
from pathlib import Path

```

```

# -----
# AOIConfigManager – gerencia arquivo JSON de preferências
# -----

class AOIConfigManager:
    _DEFAULT_CFG = {

```

```

"cnc": {
    "max_feed": {"x": 2500.0, "y": 2500.0}, # $110 / $111 (mm/min)
    "max_acc": {"x": 120.0, "y": 120.0}, # $120 / $121 (mm/s²)
    "invert_y": True # sentido lógico (+Y frente)
},
"connections": {
    "last_cnc_port": "",
    "auto_connect_cnc": True,
    "last_camera_id": 0,
    "auto_connect_camera": True
},
"ui": {
    "theme": "light"
},
# ----- NOVOS GRUPOS -----
"movement": { # controles manuais
    "step_size": 10.0, # mm
    "feed_rate": 1000.0 # mm/min
},
"calibration": { # parâmetros mecânicos
    "pulses_per_rev": 400.0,
    "fuso_pitch": 5.0 # mm / volta
}
}

```

---- atalhos para gravação rápida -----

```

def remember_cnc_port(self, port: str):
    self.set("connections", "last_cnc_port", value=port)
def remember_camera_id(self, cam_id: int | str):
    self.set("connections", "last_camera_id", value=int(cam_id))
def remember_step_feed(self, step: float, feed: float):
    self.set("movement", "step_size", value=step)
    self.set("movement", "feed_rate", value=feed)
def remember_calibration(self, pulses: float, fuso: float):
    self.set("calibration", "pulses_per_rev", value=pulses)
    self.set("calibration", "fuso_pitch", value=fuso)

```

```

def __init__(self, cfg_path: str | None = None):
    self.log = logging.getLogger("AOIConfig")
    # Se o caminho não for informado, grava ao lado do executável
    default_path = Path(__file__).resolve().parent.parent / "aoi_config.json"
    self.cfg_path = Path(cfg_path) if cfg_path else default_path
    self.data = {}
    self.load()

```

----- json -----

```

def load(self):
    if self.cfg_path.exists():
        try:
            with open(self.cfg_path, "r", encoding="utf-8") as fp:
                self.data = json.load(fp)

```

```

        self.log.info("Config carregada de %s", self.cfg_path)
    except Exception as e:
        self.log.error("Falha ao ler config, usando padrão: %s", e)
        self.data = self._DEFAULT_CFG.copy()
    else:
        self.log.info("Arquivo de config inexistente – criando padrão em %s", self.cfg_path)
        self.data = self._DEFAULT_CFG.copy()
        self.save()

def save(self):
    try:
        with open(self.cfg_path, "w", encoding="utf-8") as fp:
            json.dump(self.data, fp, indent=2)
        self.log.debug("Config salva em %s", self.cfg_path)
    except Exception as e:
        self.log.error("Erro salvando config: %s", e)

# ----- API simples -----
def get(self, *path, default=None):
    ref = self.data
    for p in path:
        if p not in ref:
            return default
        ref = ref[p]
    return ref

def set(self, *path, value):
    ref = self.data
    for p in path[:-1]:
        ref = ref.setdefault(p, {})
    ref[path[-1]] = value
    self.save()

# ----- aplica limites ao GRBL -----
def apply_to_cnc(self, cnc):
    """
    Envia $110,$111,$120,$121 e sentido de Y logo
    após a conexão da CNC.
    """
    if not cnc or not cnc.is_connected:
        return
    maxf = self.get("cnc", "max_feed")
    acc = self.get("cnc", "max_acc")
    invert_y = self.get("cnc", "invert_y", default=True)
    cmds = [
        f"$110={maxf['x']}", f"$111={maxf['y']}",
        f"$120={acc['x']}", f"$121={acc['y']}",
    ]
    for c in cmds:
        cnc.send_command(c, priority=True)
    cnc.set_invert_y(invert=invert_y)

```

```

self.log.info("Limites aplicados ao GRBL: feed %s acc %s invert_y=%s",
             maxf, acc, invert_y)

# =====
# SettingsDialog – UI PyQt6 para editar as preferências
# =====
from PyQt6.QtWidgets import (QDialog, QFormLayout, QDoubleSpinBox, QCheckBox,
                             QPushButton, QHBoxLayout)

class SettingsDialog(QDialog):
    def __init__(self, cfg: AOIConfigManager, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.setWindowTitle("Preferências da AOI / CNC")
        self.cfg = cfg
        form = QFormLayout(self)

        # ----- widgets para feed / acel -----
        self.spin_f_x = QDoubleSpinBox(); self.spin_f_x.setRange(1, 30000)
        self.spin_f_y = QDoubleSpinBox(); self.spin_f_y.setRange(1, 30000)
        self.spin_a_x = QDoubleSpinBox(); self.spin_a_x.setRange(1, 1000)
        self.spin_a_y = QDoubleSpinBox(); self.spin_a_y.setRange(1, 1000)
        self.chk_invert_y = QCheckBox("Inverter lógica do eixo Y (+Y frente)")

        # valores atuais
        self.spin_f_x.setValue(cfg.get("cnc", "max_feed", "x"))
        self.spin_f_y.setValue(cfg.get("cnc", "max_feed", "y"))
        self.spin_a_x.setValue(cfg.get("cnc", "max_acc", "x"))
        self.spin_a_y.setValue(cfg.get("cnc", "max_acc", "y"))
        self.chk_invert_y.setChecked(cfg.get("cnc", "invert_y"))

        form.addRow("Feed máx X (mm/min):", self.spin_f_x)
        form.addRow("Feed máx Y (mm/min):", self.spin_f_y)
        form.addRow("Acel máx X (mm/s²):", self.spin_a_x)
        form.addRow("Acel máx Y (mm/s²):", self.spin_a_y)
        form.addRow(self.chk_invert_y)

        # ----- botões -----
        btn_box = QHBoxLayout()
        btn_ok = QPushButton("Salvar")
        btn_can = QPushButton("Cancelar")
        btn_ok.clicked.connect(self._on_save)
        btn_can.clicked.connect(self.reject)
        btn_box.addWidget(btn_ok); btn_box.addWidget(btn_can)
        form.addRow(btn_box)

    def _on_save(self):
        self.cfg.set("cnc", "max_feed", "x", value=self.spin_f_x.value())
        self.cfg.set("cnc", "max_feed", "y", value=self.spin_f_y.value())
        self.cfg.set("cnc", "max_acc", "x", value=self.spin_a_x.value())
        self.cfg.set("cnc", "max_acc", "y", value=self.spin_a_y.value())
        self.cfg.set("cnc", "invert_y", value=self.chk_invert_y.isChecked())

```

```
self.accept()
```

File: gcode_manager.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/aoi_lib

```
"""
```

Módulo para gerenciamento de G-CODE na aplicação de inspeção AOI.

Permite criar, ler e manipular arquivos G-CODE para controle de percursos de inspeção.

```
"""
```

```
import os
```

```
import re
```

```
import time
```

```
import logging
```

```
from datetime import datetime
```

```
logger = logging.getLogger("GCodeManager")
```

```
class GCodeManager:
```

```
    """
```

Gerencia operações de G-CODE para o sistema AOI, incluindo:

- Geração de G-CODE a partir de posições de inspeção
- Leitura de arquivos G-CODE para criar sequências de inspeção
- Inclusão de comandos especiais para captura de imagens

```
    """
```

```
# Definição de comandos especiais como comentários em G-CODE
```

```
CAPTURE_IMAGE_CMD = ";AOI_CAPTURE_IMAGE"
```

```
POSITION_NAME_CMD = ";AOI_POSITION_NAME:"
```

```
SEQUENCE_NAME_CMD = ";AOI_SEQUENCE_NAME:"
```

```
CAMERA_PARAMS_CMD = ";AOI_CAMERA_PARAMS:"
```

```
def __init__(self):
```

```
    """Inicializa o gerenciador de G-CODE"""
```

```
    self.feed_rate = 1000 # Taxa de avanço padrão (mm/min)
```

```
    self.safe_z_height = 5 # Altura Z para movimentos seguros
```

```
    self.use_z_axis = False # Se verdadeiro, inclui movimentos no eixo Z
```

```
def generate_gcode_from_sequence(self, sequence, include_header=True):
```

```
    """
```

Gera G-CODE a partir de uma sequência de inspeção

Args:

sequence: Objeto InspectionSequence contendo as posições

include_header: Se True, inclui cabeçalho com informações da sequência

Returns:

Uma string contendo o G-CODE completo

```
    """
```

```
gcode_lines = []
```

```
# Adiciona cabeçalho com informações
```

```
if include_header:
```

```
    gcode_lines.extend([
        f"; AOI Inspection Sequence Generated G-CODE",
        f"; Date: {datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')}",
        f"{self.SEQUENCE_NAME_CMD} {sequence.name}",
        f"; Total positions: {len(sequence.positions)}",
        f"; Feed rate: {self.feed_rate} mm/min",
        ";",
    ])
```

```
# Configurações iniciais
```

```
gcode_lines.extend([
    "G21 ; Set units to mm",
    "G90 ; Set absolute positioning",
    f"F{self.feed_rate} ; Set feed rate"
])
```

```
# Para cada posição na sequência
```

```
for i, position in enumerate(sequence.positions):
```

```
    # Adiciona comentário com o nome da posição
```

```
    gcode_lines.append(f"\n; Position {i+1}: {position.name}")
```

```
    gcode_lines.append(f"{self.POSITION_NAME_CMD} {position.name}")
```

```
# Adiciona parâmetros da câmera se existirem
```

```
if position.camera_params:
```

```
    params_str = ",".join([f"{k}:{v}" for k, v in position.camera_params.items()])
```

```
    gcode_lines.append(f"{self.CAMERA_PARAMS_CMD} {params_str}")
```

```
# Adiciona movimento para a posição
```

```
gcode_lines.append(f"G0 X{position.x:.3f} Y{position.y:.3f} ; Move to position")
```

```
# Adiciona comando para captura de imagem
```

```
gcode_lines.append(f"{self.CAPTURE_IMAGE_CMD} ; Capture image at this position")
```

```
# Finaliza o programa
```

```
gcode_lines.append("\nM2 ; End program")
```

```
return "\n".join(gcode_lines)
```

```
def read_gcode_file(self, filename):
```

```
    """
```

```
    Lê um arquivo G-CODE e cria uma sequência de posições de inspeção
```

```
Args:
```

```
    filename: Caminho do arquivo G-CODE
```

```
Returns:
```

```
    Um dicionário contendo:
```

- 'sequence_name': Nome da sequência extraída do arquivo
- 'positions': Lista de dicionários com informações das posições

"""

```
if not os.path.exists(filename):
    logger.error(f"Arquivo G-CODE não encontrado: {filename}")
    return None
```

```
try:
```

```
    with open(filename, 'r') as f:
        gcode_content = f.read()
```

```
    return self.parse_gcode(gcode_content)
```

```
except Exception as e:
```

```
    logger.error(f"Erro ao ler arquivo G-CODE: {str(e)}")
    return None
```

```
def parse_gcode(self, gcode_content):
```

"""

Analisa o conteúdo G-CODE e extrai sequência e posições

Args:

gcode_content: String contendo o G-CODE a ser analisado

Returns:

Dicionário com dados da sequência e posições

"""

```
lines = gcode_content.split('\n')
```

```
sequence_name = "Sequência Importada"
```

```
positions = []
```

```
current_position = None
```

```
# Extrai nome da sequência
```

```
for line in lines:
```

```
    if self.SEQUENCE_NAME_CMD in line:
```

```
        sequence_name = line.split(self.SEQUENCE_NAME_CMD, 1)[1].strip()
```

```
        break
```

```
# Extrai as posições
```

```
for line in lines:
```

```
    # Nova posição
```

```
    if self.POSITION_NAME_CMD in line:
```

```
        # Finaliza posição anterior se existir
```

```
        if current_position:
```

```
            positions.append(current_position)
```

```
    # Inicia nova posição
```

```
    position_name = line.split(self.POSITION_NAME_CMD, 1)[1].strip()
```

```
    current_position = {
```

```
        'name': position_name,
```

```

        'x': 0.0,
        'y': 0.0,
        'camera_params': {}
    }

```

Parâmetros da câmera

elif self.CAMERA_PARAMS_CMD in line and current_position:

```

    params_str = line.split(self.CAMERA_PARAMS_CMD, 1)[1].strip()
    params_pairs = params_str.split(',')

```

for pair in params_pairs:

if ':' in pair:

key, value = pair.split(':', 1)

Tenta converter para número se possível

try:

if '.' in value:

value = float(value)

else:

value = int(value)

except ValueError:

pass # Mantém como string

current_position['camera_params'][key] = value

Movimento G0/G1

elif (line.strip().startswith('G0') or line.strip().startswith('G1')) and current_position:

Extraí coordenadas X e Y

x_match = re.search(r'X([-\\d.]+)', line)

y_match = re.search(r'Y([-\\d.]+)', line)

if x_match:

current_position['x'] = float(x_match.group(1))

if y_match:

current_position['y'] = float(y_match.group(1))

Adiciona a última posição se existir

if current_position:

positions.append(current_position)

return {

'sequence_name': sequence_name,

'positions': positions

}

def save_gcode_to_file(self, sequence, filename):

"""

Gera G-CODE a partir de uma sequência e salva em um arquivo

Args:

sequence: Objeto InspectionSequence contendo as posições

filename: Caminho do arquivo onde o G-CODE será salvo

Returns:

Boolean indicando sucesso da operação

"""

try:

gcode_content = self.generate_gcode_from_sequence(sequence)

with open(filename, 'w') as f:

f.write(gcode_content)

return True

except Exception as e:

logger.error(f'Erro ao salvar arquivo G-CODE: {str(e)}')

return False

File: position_manager.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/aoi_lib

import time

class InspectionPosition:

"""Representa uma posição de inspeção."""

def __init__(self, name, x, y, camera_params=None):

self.name = name

self.x = x

self.y = y

self.camera_params = camera_params or {}

self.creation_time = time.time()

def to_dict(self):

"""Converte para dicionário para serialização."""

return {

'name': self.name,

'x': self.x,

'y': self.y,

'camera_params': self.camera_params,

'creation_time': self.creation_time

}

@classmethod

def from_dict(cls, data):

"""Cria a partir de um dicionário."""

position = cls(data['name'], data['x'], data['y'], data['camera_params'])

position.creation_time = data.get('creation_time', time.time())

return position

class InspectionSequence:

"""Representa uma sequência de posições de inspeção."""

```
def __init__(self, name):
    self.name = name
    self.positions = []
    self.creation_time = time.time()
    self.last_run_time = None

def add_position(self, position):
    """Adiciona uma posição à sequência."""
    self.positions.append(position)

def remove_position(self, index):
    """Remove uma posição pelo índice."""
    if 0 <= index < len(self.positions):
        del self.positions[index]
        return True
    return False

def move_position(self, old_index, new_index):
    """Move uma posição na sequência."""
    if 0 <= old_index < len(self.positions) and 0 <= new_index < len(self.positions):
        position = self.positions.pop(old_index)
        self.positions.insert(new_index, position)
        return True
    return False

def to_dict(self):
    """Converte para dicionário para serialização."""
    return {
        'name': self.name,
        'positions': [p.to_dict() for p in self.positions],
        'creation_time': self.creation_time,
        'last_run_time': self.last_run_time
    }

@classmethod
def from_dict(cls, data, positions_dict=None):
    """Cria a partir de um dicionário."""
    sequence = cls(data['name'])
    sequence.creation_time = data.get('creation_time', time.time())
    sequence.last_run_time = data.get('last_run_time')

    # Reconstruir posições
    for pos_data in data['positions']:
        if positions_dict and pos_data['name'] in positions_dict:
            # Usa posição existente
            sequence.positions.append(positions_dict[pos_data['name']])
        else:
            # Cria nova posição
            position = InspectionPosition.from_dict(pos_data)
```

```
sequence.positions.append(position)
```

```
return sequence
```

```
class InspectionPositionManager:
```

```
    """Gerencia posições e sequências de inspeção."""
```

```
    def __init__(self):
```

```
        self.positions = {} # name -> position
```

```
        self.sequences = {} # name -> sequence
```

```
    def add_position(self, position):
```

```
        """Adiciona uma posição."""
```

```
        self.positions[position.name] = position
```

```
    def remove_position(self, position_name):
```

```
        """Remove uma posição pelo nome."""
```

```
        if position_name in self.positions:
```

```
            del self.positions[position_name]
```

```
        # Atualiza sequências que usam esta posição
```

```
        for sequence in self.sequences.values():
```

```
            sequence.positions = [p for p in sequence.positions if p.name != position_name]
```

```
        return True
```

```
        return False
```

```
    def get_position(self, position_name):
```

```
        """Obtém uma posição pelo nome."""
```

```
        return self.positions.get(position_name)
```

```
    def add_sequence(self, sequence):
```

```
        """Adiciona uma sequência."""
```

```
        self.sequences[sequence.name] = sequence
```

```
    def remove_sequence(self, sequence_name):
```

```
        """Remove uma sequência pelo nome."""
```

```
        if sequence_name in self.sequences:
```

```
            del self.sequences[sequence_name]
```

```
            return True
```

```
        return False
```

```
    def get_sequence(self, sequence_name):
```

```
        """Obtém uma sequência pelo nome."""
```

```
        return self.sequences.get(sequence_name)
```

```
    def save_to_file(self, filename):
```

```
        """Salva todas as posições e sequências em um arquivo JSON."""
```

```
        data = {
```

```
            'positions': {name: pos.to_dict() for name, pos in self.positions.items()},
```

```

        'sequences': {name: seq.to_dict() for name, seq in self.sequences.items()}
    }

```

```

try:
    with open(filename, 'w') as f:
        import json
        json.dump(data, f, indent=2)
    return True
except Exception as e:
    print(f"Erro ao salvar dados: {e}")
    return False

```

```

def load_from_file(self, filename):
    """Carrega posições e sequências de um arquivo JSON."""
    try:
        with open(filename, 'r') as f:
            import json
            data = json.load(f)

            # Limpa dados existentes
            self.positions.clear()
            self.sequences.clear()

            # Carrega posições
            for name, pos_data in data.get('positions', {}).items():
                position = InspectionPosition.from_dict(pos_data)
                self.positions[name] = position

            # Carrega sequências
            for name, seq_data in data.get('sequences', {}).items():
                sequence = InspectionSequence.from_dict(seq_data, self.positions)
                self.sequences[name] = sequence

        return True

    except Exception as e:
        print(f"Erro ao carregar dados: {e}")
        return False

```

File: __init__.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/aoi_lib

```

# Exporta as classes principais para facilitar importação
from .aoi_controller import CNCAOIController
from .cnc_controller import GRBLCNCController
from .camera_controller import CameraController
from .position_manager import InspectionPosition, InspectionSequence

```

```

__version__ = '0.1.0'

```

File: config_manager.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/aoi_lib\utils

File: move_task.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/aoi_lib\utils

```
from PyQt6.QtCore import QThread, pyqtSignal
```

```
class MoveTaskThread(QThread):
```

```
    """
```

```
    Executa um deslocamento absoluto sem bloquear a interface:
```

```
    – envia o G-code
```

```
    – aguarda a máquina ficar Idle
```

```
    """
```

```
    finished = pyqtSignal(float, float) # x, y que foram alcançados
```

```
    error = pyqtSignal(str)
```

```
    def __init__(self, cnc, x, y, feed):
```

```
        super().__init__()
```

```
        self._cnc = cnc
```

```
        self._x = x
```

```
        self._y = y
```

```
        self._feed = feed
```

```
    def run(self):
```

```
        try:
```

```
            ok = self._cnc.move_to_absolute_position(self._x, self._y,
                                                    self._feed)
```

```
            if not ok:
```

```
                self.error.emit("Falha ao enviar comando de movimento")
```

```
                return
```

```
            self._cnc.wait_for_idle()
```

```
            self.finished.emit(self._x, self._y)
```

```
        except Exception as exc:
```

```
            self.error.emit(str(exc))
```

File: __init__.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/aoi_lib\utils

File: consumo_lib.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi

```
import sys
```

```
import cv2
```

```

import os
import time
import numpy as np
from PyQt6.QtWidgets import (QApplication, QMainWindow, QWidget, QVBoxLayout, QHBoxLayout,
                             QPushButton, QLabel, QGroupBox, QGridLayout, QLineEdit,
                             QComboBox, QListWidget, QCheckBox, QListWidgetItem, QFileDialog, QMessageBox, QTabWidget,
                             QSplitter, QFrame, QTableWidget, QTableWidgetItem, QHeaderView, QDialog, QInputDialog,
                             QProgressDialog)
from PyQt6.QtCore import Qt, QThread, pyqtSignal, QTimer, QEvent
from PyQt6.QtGui import QPixmap, QImage, QFont, QAction, QDoubleValidator

from aoi_lib import CNCAOIController, InspectionPosition
from grbl_streamer import GrblStreamer
from aoi_lib.utils.move_task import MoveTaskThread
from aoi_lib.config_manager import AOIConfigManager, SettingsDialog
from dataclasses import dataclass

import logging

logger = logging.getLogger("consumo_lib")
logger.setLevel(logging.DEBUG)
# Se necessário, adicione um handler:
if not logger.handlers:
    ch = logging.StreamHandler()
    ch.setLevel(logging.DEBUG)
    formatter = logging.Formatter("%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s")
    ch.setFormatter(formatter)
    logger.addHandler(ch)

class ImageViewerWidget(QWidget):
    """Widget para exibir imagens capturadas pela câmera"""
    def __init__(self, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.layout = QVBoxLayout(self)

        # Label para exibir a imagem
        self.image_label = QLabel()
        self.image_label.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
        self.image_label.setText("Nenhuma imagem capturada")
        self.image_label.setStyleSheet("border: 1px solid gray; background-color: #f0f0f0;")
        self.image_label.setMinimumSize(400, 300)

        # Informações da imagem
        self.info_label = QLabel("Informações da imagem:")

        self.layout.addWidget(self.image_label)
        self.layout.addWidget(self.info_label)

    def display_image(self, image, info_text=None):

```

```
"""Mostra uma imagem no widget"""
```

```
if image is None:
```

```
    self.image_label.setText("Imagem inválida")
```

```
    return
```

```
# Converte imagem OpenCV para QPixmap
```

```
h, w, c = image.shape
```

```
bytes_per_line = 3 * w
```

```
q_img = QImage(image.data, w, h, bytes_per_line, QImage.Format.Format_RGB888).rgbSwapped()
```

```
pixmap = QPixmap.fromImage(q_img)
```

```
# Redimensiona se for muito grande
```

```
if pixmap.width() > 800 or pixmap.height() > 600:
```

```
    pixmap = pixmap.scaled(800, 600, Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio)
```

```
self.image_label.setPixmap(pixmap)
```

```
# Atualiza informações
```

```
if info_text:
```

```
    self.info_label.setText(info_text)
```

```
else:
```

```
    self.info_label.setText(f"Imagem: {w}x{h}px")
```

```
class PositionListWidget(QWidget):
```

```
    """Widget para gerenciar lista de posições"""
```

```
    position_selected = pyqtSignal(object) # Emite a posição selecionada
```

```
    def __init__(self, parent=None):
```

```
        super().__init__(parent)
```

```
        self.layout = QVBoxLayout(self)
```

```
        # Título
```

```
        title_label = QLabel("Posições de Inspeção")
```

```
        title_font = QFont()
```

```
        title_font.setBold(True)
```

```
        title_label.setFont(title_font)
```

```
        # Lista de posições
```

```
        self.positions_list = QListWidget()
```

```
        self.positions_list.currentItemChanged.connect(self.on_position_selected)
```

```
        # Botões
```

```
        buttons_layout = QHBoxLayout()
```

```
        self.add_position_btn = QPushButton("Adicionar Posição Atual")
```

```
        self.remove_position_btn = QPushButton("Remover")
```

```
        buttons_layout.addWidget(self.add_position_btn)
```

```
        buttons_layout.addWidget(self.remove_position_btn)
```

```
        self.layout.addWidget(title_label)
```

```
        self.layout.addWidget(self.positions_list)
```

```
        self.layout.addLayout(buttons_layout)
```

```
# Mapeia id(QListWidgetItem) → InspectionPosition.
# QListWidgetItem NÃO é hashable, portanto usamos id(item).
self.positions: dict[int, InspectionPosition] = {}
```

```
def add_position(self, position: InspectionPosition):
    """Adiciona uma posição à lista"""
    item_text = f"{position.name} ({position.x:.2f}, {position.y:.2f})"
    item = QListWidgetItem(item_text)
    self.positions_list.addItem(item)
    self.positions[id(item)] = position
```

```
def remove_selected_position(self):
    """Remove a posição selecionada"""
    current_item = self.positions_list.currentItem()
    if current_item:
        position = self.positions.pop(id(current_item))
        row = self.positions_list.row(current_item)
        self.positions_list.takeItem(row)
        return position
    return None
```

```
def clear_positions(self):
    """Limpa todas as posições"""
    self.positions_list.clear()
    self.positions = {}
```

```
def get_all_positions(self):
    """Retorna todas as posições"""
    return list(self.positions.values())
```

```
def on_position_selected(self, current, previous):
    """Manipula evento de seleção de posição"""
    if current:
        pos = self.positions.get(id(current))
        if pos:
            self.position_selected.emit(pos)
```

```
class SequenceControlWidget(QWidget):
    """Widget para controlar a execução da sequência"""
    def __init__(self, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.layout = QVBoxLayout(self)

        # Grupo de sequência
        sequence_group = QGroupBox("Controle de Sequência")
        sequence_layout = QGridLayout()

        # Nome da sequência
        sequence_layout.addWidget(QLabel("Nome:"), 0, 0)
        self.sequence_name = QLineEdit("Sequência PCB")
```

```

sequence_layout.addWidget(self.sequence_name, 0, 1)

# Botões de controle
self.create_sequence_btn = QPushButton("Criar Sequência")
self.run_sequence_btn = QPushButton("Executar Sequência")
self.stop_sequence_btn = QPushButton("Parar")
self.stop_sequence_btn.setEnabled(False)

sequence_layout.addWidget(self.create_sequence_btn, 1, 0)
sequence_layout.addWidget(self.run_sequence_btn, 1, 1)
sequence_layout.addWidget(self.stop_sequence_btn, 2, 0, 1, 2)

# Status
sequence_layout.addWidget(QLabel("Status:"), 3, 0)
self.sequence_status = QLabel("Pronto")
sequence_layout.addWidget(self.sequence_status, 3, 1)

sequence_group.setLayout(sequence_layout)

# Grupo de arquivo
file_group = QGroupBox("Salvar/Carregar")
file_layout = QVBoxLayout()
self.save_btn = QPushButton("Salvar Programa (JSON)")
self.load_btn = QPushButton("Carregar Programa (JSON)")
self.save_gcode_btn = QPushButton("Exportar para G-CODE")
self.load_gcode_btn = QPushButton("Importar de G-CODE")
file_layout.addWidget(self.save_btn)
file_layout.addWidget(self.load_btn)
file_layout.addWidget(self.save_gcode_btn)
file_layout.addWidget(self.load_gcode_btn)

file_group.setLayout(file_layout)

self.layout.addWidget(sequence_group)
self.layout.addWidget(file_group)
self.layout.addStretch()

```

```

class PositionRegistryWidget(QWidget):
    """Widget for showing registered positions"""
    def __init__(self, controller, cfg: AOIConfigManager, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.controller = controller
        self.cfg = cfg
        self.cfg = cfg
        self.positions = []
        self.setup_ui()

    def setup_ui(self):
        layout = QVBoxLayout(self)

# Title

```

```

title_label = QLabel("Registered Positions")
title_font = QFont()
title_font.setBold(True)
title_label.setFont(title_font)
layout.addWidget(title_label)

# Registered positions table
self.positions_table = QTableWidgetItem(0, 3)
self.positions_table.setHorizontalHeaderLabels(["Name", "X (mm)", "Y (mm)"])
self.positions_table.horizontalHeader().setSectionResizeMode(QHeaderView.ResizeMode.Stretch)
layout.addWidget(self.positions_table)

# Buttons
buttons_layout = QHBoxLayout()

self.delete_button = QPushButton("Delete Selected")
self.delete_button.clicked.connect(self.delete_position)

self.create_sequence_btn = QPushButton("Create Sequence")

buttons_layout.addWidget(self.delete_button)
buttons_layout.addWidget(self.create_sequence_btn)

layout.addLayout(buttons_layout)

def add_position(self, name, x, y, image=None):
    """Add a position to the registry"""
    # Create position object
    position = {
        'name': name,
        'x': x,
        'y': y,
        'image': image,
    }

    # Add to internal list
    self.positions.append(position)

    # Add to table
    row = self.positions_table.rowCount()
    self.positions_table.insertRow(row)
    self.positions_table.setItem(row, 0, QTableWidgetItem(name))
    self.positions_table.setItem(row, 1, QTableWidgetItem(f"{x:.3f}")
    self.positions_table.setItem(row, 2, QTableWidgetItem(f"{y:.3f}")

def delete_position(self):
    """Delete selected position"""
    selected_rows = self.positions_table.selectedItems()
    if not selected_rows:
        return

```

```

        row = selected_rows[0].row()
        if row >= 0 and row < len(self.positions):
            del self.positions[row]
            self.positions_table.removeRow(row)

    def clear_positions(self):
        """Clear all positions"""
        self.positions.clear()
        while self.positions_table.rowCount() > 0:
            self.positions_table.removeRow(0)

class CameraPreviewWidget(QWidget):
    """Widget for displaying camera preview and capturing images"""
    image_captured = pyqtSignal(object, str) # Emits the captured image and position name

    def __init__(self, controller, cfg: AOIConfigManager, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.controller = controller
        self.current_image = None
        self.preview_timer = QTimer(self)
        self.preview_timer.timeout.connect(self.update_preview)
        self.setup_ui()

    def setup_ui(self):
        layout = QVBoxLayout(self)

        # Preview area - Ajustar para usar mais espaço
        self.image_label = QLabel()
        self.image_label.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
        self.image_label.setText("Camera Preview")
        self.image_label.setStyleSheet("border: 1px solid gray; background-color: #f0f0f0;")
        self.image_label.setMinimumSize(600, 450) # Aumentar tamanho mínimo

        # Camera controls
        controls_layout = QHBoxLayout()
        self.start_preview_btn = QPushButton("Start Preview")
        self.start_preview_btn.clicked.connect(self.start_preview)
        self.stop_preview_btn = QPushButton("Stop Preview")
        self.stop_preview_btn.clicked.connect(self.stop_preview)
        self.stop_preview_btn.setEnabled(False)
        controls_layout.addWidget(self.start_preview_btn)
        controls_layout.addWidget(self.stop_preview_btn)

        # Position capture layout
        capture_layout = QHBoxLayout()
        self.position_name = QLineEdit()
        self.position_name.setPlaceholderText("Position Name")
        self.capture_button = QPushButton("Capture Image & Register Position")
        self.capture_button.clicked.connect(self.capture_image)
        capture_layout.addWidget(self.position_name)
        capture_layout.addWidget(self.capture_button)

```

```
# Adicionar elementos ao layout principal
layout.addWidget(self.image_label, 1) # Proporção 1 para permitir expansão
layout.addLayout(controls_layout)
layout.addLayout(capture_layout)
```

```
def start_preview(self):
    """Start camera preview"""
    if not hasattr(self.controller.camera, 'is_connected') or not self.controller.camera.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Error", "Camera not connected")
        return
    self.preview_timer.start(100) # Update every 100ms
    self.start_preview_btn.setEnabled(False)
    self.stop_preview_btn.setEnabled(True)
```

```
def stop_preview(self):
    """Stop camera preview"""
    self.preview_timer.stop()
    self.start_preview_btn.setEnabled(True)
    self.stop_preview_btn.setEnabled(False)
```

```
def update_preview(self):
    """Update the camera preview"""
    try:
        image = self.controller.camera.capture()
        if image is not None:
            self.display_image(image)
            self.current_image = image
    except Exception as e:
        print(f"Error updating preview: {e}")
        self.stop_preview()
```

```
def capture_image(self):
    """Capture an image and emit signal with position name"""
    if not hasattr(self.controller.camera, 'is_connected') or not self.controller.camera.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Error", "Camera not connected")
        return
    position_name = self.position_name.text()
    if not position_name:
        QMessageBox.warning(self, "Error", "Please enter a position name")
        return
    try:
        image = self.controller.camera.capture()
        if image is not None:
            self.display_image(image)
            self.current_image = image
            self.image_captured.emit(image, position_name)
            self.position_name.clear()
        else:
            QMessageBox.warning(self, "Error", "Failed to capture image")
    except Exception as e:
```

```
QMessageBox.warning(self, "Error", f"Capture error: {e}")
```

```
def display_image(self, image):
```

```
    """Display an image in the preview area with a crosshair in the center"""
```

```
    if image is None:
```

```
        return
```

```
    # Criar uma cópia da imagem para não modificar a original
```

```
    display_img = image.copy()
```

```
    # Desenhar a cruz vermelha no centro
```

```
    h, w, _ = display_img.shape
```

```
    center_x, center_y = w // 2, h // 2
```

```
    # Parâmetros da cruz
```

```
    color = (0, 0, 255) # Vermelho em BGR
```

```
    thickness = 2
```

```
    length = min(w, h) // 20 # 5% do tamanho da dimensão menor
```

```
    # Desenhar a cruz
```

```
    # Linha horizontal
```

```
    cv2.line(display_img,
```

```
              (center_x - length, center_y),
```

```
              (center_x + length, center_y),
```

```
              color, thickness)
```

```
    # Linha vertical
```

```
    cv2.line(display_img,
```

```
              (center_x, center_y - length),
```

```
              (center_x, center_y + length),
```

```
              color, thickness)
```

```
    # Converter a imagem OpenCV para QPixmap
```

```
    h, w, c = display_img.shape
```

```
    bytes_per_line = 3 * w
```

```
    q_img = QImage(display_img.data, w, h, bytes_per_line, QImage.Format.Format_RGB888).rgbSwapped()
```

```
    pixmap = QPixmap.fromImage(q_img)
```

```
    # Obter tamanho do widget de exibição
```

```
    label_width = self.image_label.width()
```

```
    label_height = self.image_label.height()
```

```
    # Redimensionar a imagem para caber no espaço disponível mantendo proporções
```

```
    pixmap = pixmap.scaled(label_width, label_height,
```

```
                           Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio,
```

```
                           Qt.TransformationMode.SmoothTransformation)
```

```
    self.image_label.setPixmap(pixmap)
```

```
def resizeEvent(self, event):
```

```
    """Override do evento de redimensionamento para ajustar a imagem quando o widget for redimensionado"""
```

```
    super().resizeEvent(event)
```

```
if self.current_image is not None:
    self.display_image(self.current_image)
```

```
class MovementControlWidget(QWidget):
    """Widget for controlling CNC movement (jog)"""
    def __init__(self, controller, cfg: AOIConfigManager, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.controller = controller
        self.cfg = cfg
        self.setup_ui()

    def setup_ui(self):
        layout = QVBoxLayout(self)

        # Group box for movement controls
        movement_group = QGroupBox("Movement Controls")
        movement_layout = QGridLayout()

        # Directional control buttons
        self.up_button = QPushButton("↑")
        self.down_button = QPushButton("↓")
        self.left_button = QPushButton("←")
        self.right_button = QPushButton("→")

        # Style the buttons
        for btn in [self.up_button, self.down_button, self.left_button, self.right_button]:
            btn.setMinimumSize(50, 50)
            font = QFont()
            font.setBold(True)
            font.setPointSize(16)
            btn.setFont(font)

        # Connect press/release events for continuous movement
        self.up_button.pressed.connect(lambda: self._on_direction_press("Y", 1))
        self.up_button.released.connect(self._on_direction_release)
        self.down_button.pressed.connect(lambda: self._on_direction_press("Y", -1))
        self.down_button.released.connect(self._on_direction_release)
        self.left_button.pressed.connect(lambda: self._on_direction_press("X", -1))
        self.left_button.released.connect(self._on_direction_release)
        self.right_button.pressed.connect(lambda: self._on_direction_press("X", 1))
        self.right_button.released.connect(self._on_direction_release)

        # Add buttons to grid
        movement_layout.addWidget(self.up_button, 0, 1)
        movement_layout.addWidget(self.left_button, 1, 0)
        movement_layout.addWidget(self.right_button, 1, 2)
        movement_layout.addWidget(self.down_button, 2, 1)

        # Botão de Emergency Stop / Reset
        self.emergency_stop_button = QPushButton("STOP")
        self.emergency_stop_button.setCheckable(True) # Torna o botão toggle
```

```

self.emergency_stop_button.setMinimumSize(100, 40)
font_stop = QFont()
font_stop.setBold(True)
self.emergency_stop_button.setFont(font_stop)
# Estilo inicial (vermelho)
self.emergency_stop_button.setStyleSheet("background-color: red; color: white;")
self.emergency_stop_button.toggled.connect(self.on_emergency_stop_toggle) # Conecta ao handler

# Adiciona o botão ao layout, centralizado abaixo dos direcionais
movement_layout.addWidget(self.emergency_stop_button, 1, 1, Qt.AlignmentFlag.AlignCenter) # Coloca no centro (lin

# Step size and feed rate controls
step_layout = QHBoxLayout()
step_layout.addWidget(QLabel("Step Size:"))
# ----- STEP SIZE -----
default_step = self.cfg.get("movement", "step_size", default=10.0)
self.step_size = QLineEdit(f"{default_step}")
# ■ VALIDAÇÃO numérica (>=0)
self.step_size.setValidator(QDoubleValidator(0.0001, 100000.0, 4, self))
step_layout.addWidget(self.step_size)
step_layout.addWidget(QLabel("mm"))

feed_layout = QHBoxLayout()
feed_layout.addWidget(QLabel("Feed Rate:"))

# ----- FEED RATE -----
default_feed = self.cfg.get("movement", "feed_rate", default=1000.0)
self.feed_rate = QLineEdit(f"{default_feed}")
# ■ feed entre 1 e 30000 mm/min
self.feed_rate.setValidator(QDoubleValidator(1.0, 30000.0, 0, self))
feed_layout.addWidget(self.feed_rate)
feed_layout.addWidget(QLabel("mm/min"))

# Add step and feed rate controls
movement_layout.addLayout(step_layout, 3, 0, 1, 3)
movement_layout.addLayout(feed_layout, 4, 0, 1, 3)

# ---- grava no JSON quando o usuário termina de editar ----
self.step_size.editingFinished.connect(self._save_step_feed)
self.feed_rate.editingFinished.connect(self._save_step_feed)

self.go_to_zero_btn = QPushButton("Go to Zero")
self.go_to_zero_btn.clicked.connect(self.go_to_zero)
self.go_to_zero_btn.setMinimumHeight(40) # Altura mínima para facilitar o clique
font = QFont()
font.setBold(True)
self.go_to_zero_btn.setFont(font)
movement_layout.addWidget(self.go_to_zero_btn, 6, 0, 1, 3) # Posiciona abaixo dos controles existentes

# Botão para deslocar a head para posição de trabalho definida pelo usuário (WPos)
self.go_to_position_btn = QPushButton("Go to Position")

```

```
self.go_to_position_btn.setToolTip("Ir para posição de trabalho específica (WPos)")
self.go_to_position_btn.clicked.connect(self.show_go_to_dialog)
movement_layout.addWidget(self.go_to_position_btn, 7, 0, 1, 3)
```

```
# Checkbox para habilitar/desabilitar controle via teclado
self.keyboard_control_checkbox = QCheckBox("Enable Keyboard Control")
self.keyboard_control_checkbox.setChecked(False)
movement_layout.addWidget(self.keyboard_control_checkbox, 8, 0, 1, 3)
```

```
# Movement mode (G90/G91)
mode_layout = QHBoxLayout()
self.mode_absolute = QPushButton("Passo a Passo (G90)")
self.mode_absolute.setCheckable(True)
self.mode_absolute.clicked.connect(lambda: self.set_motion_mode("G90"))
```

```
self.mode_relative = QPushButton("Contínuo (G91)")
self.mode_relative.setCheckable(True)
self.mode_relative.setChecked(True) # Default to relative mode
self.mode_relative.clicked.connect(lambda: self.set_motion_mode("G91"))
```

```
mode_layout.addWidget(self.mode_absolute)
mode_layout.addWidget(self.mode_relative)
movement_layout.addLayout(mode_layout, 5, 0, 1, 3)
```

```
movement_group.setLayout(movement_layout)
layout.addWidget(movement_group)
```

```
def _save_step_feed(self):
    try:
        step = float(self.step_size.text())
        feed = float(self.feed_rate.text())
        self.cfg.remember_step_feed(step, feed)
    except ValueError:
        # silencioso – validação já existe
    return
```

```
def _on_direction_press(self, axis: str, direction: int):
    """
    Chamada quando o usuário pressiona um botão (ou tecla).
    Decide entre STEP ou JOG e delega ao GRBLCNCController.
    """
```

```
if not self._precheck_connected():
    return
```

```
feed = self._get_feed_rate()
step = self._get_step_size()
if feed is None or step is None:
    return
```

```
# --- grava imediatamente no JSON ---
self.cfg.remember_step_feed(step, feed)
```

```

# "Passo-a-passo" = botão G90 selecionado → usa step_move
if self.mode_absolute.isChecked():
    self.controller.cnc.step_move(axis, step * direction, feed)
# "Contínuo" = G91 selecionado → jog
else:
    self.controller.cnc.jog_start(axis, direction, feed)

def _on_direction_release(self):
    """Interrompe jog se estivermos em modo contínuo."""
    if not self._precheck_connected():
        return
    if self.mode_relative.isChecked(): # só há jog se G91
        self.controller.cnc.jog_stop()

def start_movement(self, axis: str, direction: int):
    """
    Mantido apenas para chamadas vindas de eventFilter (atalhos de
    teclado). Encaminha para _on_direction_press.
    """
    self._on_direction_press(axis, direction)

def _get_feed_rate(self) -> float | None:
    """Lê o feed-rate; devolve None e avisa em caso de erro."""
    try:
        val = float(self.feed_rate.text())

        if self.controller.cnc.is_connected:
            max_lim = max(self.controller.cnc.max_feed.values())
            if val > max_lim + 1e-3:
                resp = QMessageBox.question(
                    self, "Feed acima do limite",
                    (f"O valor F={val:.0f} mm/min excede o limite atual "
                     f"(<= {max_lim:.0f}).\n\n"
                     "Deseja atualizar $110 e $111 para permitir essa "
                     "velocidade em X e Y?"),
                    QMessageBox.StandardButton.Yes | QMessageBox.StandardButton.No
                )
                if resp == QMessageBox.StandardButton.Yes:
                    # novo limite com folga de 10 %
                    new_lim = int(val * 1.1) # 10 % de folga
                    new_acc = int((new_lim / 60) * 5) # ≈5 s para atingir Vmáx

                    cmds = [
                        f"$110={new_lim}", f"$111={new_lim}",
                        f"$120={new_acc}", f"$121={new_acc}"
                    ]
                    for c in cmds:
                        self.controller.cnc.send_command(c, priority=True)

                    # atualiza cache interno

```

```

        self.controller.cnc.max_feed['x'] = new_lim
        self.controller.cnc.max_feed['y'] = new_lim
        self.controller.cnc.max_acc['x'] = new_acc
        self.controller.cnc.max_acc['y'] = new_acc
        # desabilita avisos futuros de clamp
        self.controller.cnc._feed_clamp_warned = True
        QMessageBox.information(
            self, "Limites atualizados",
            (f"Feed-máx X/Y = {new_lim} mm/min\n"
             f"Aceleração X/Y = {new_acc} mm/s²")
        )
    else:
        # clamará ao valor máximo existente
        QMessageBox.information(self, "Feed ajustado",
                                f"A velocidade será limitada a {max_lim} mm/min.")
        val = max_lim
    return val
except ValueError:
    QMessageBox.warning(self, "Erro", "Feed-rate inválido")
    return None

```

```

def _get_step_size(self) -> float | None:
    """Lê o step-size; devolve None e avisa em caso de erro."""
    try:
        return float(self.step_size.text())
    except ValueError:
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "Step size inválido")
        return None

```

```

def _precheck_connected(self) -> bool:
    if not self.controller.cnc.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "CNC não conectada")
        return False
    return True

```

```

def go_to_zero(self):
    """
    Move a cabeça para WPos (0, 0) reaproveitando a API de
    alto-nível do GRBLCNCController; UI não envia mais G-code cru.
    """
    if not self._precheck_connected():
        return

    # evita travamentos se a máquina já estiver ocupada
    if self.controller.cnc.machine_status in ("Run", "Jog", "Alarm"):
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", f"Máquina ocupada ({self.controller.cnc.machine_status})")
        return

    feed = self._get_feed_rate()
    if feed is None:
        return

```

```
self._start_move_thread(x=0, y=0, feed=feed,
                        status_msg="Movendo para posição zero")
```

```
def stop_movement(self):
    self._on_direction_release()
```

```
def show_go_to_dialog(self):
```

```
    """Exibe diálogo para coletar coordenadas de destino (WPos)."""
```

```
    from PyQt6.QtWidgets import QDialog, QLabel, QLineEdit, QHBoxLayout, QPushButton, QMessageBox
    from PyQt6.QtGui import QDoubleValidator
```

```
    dialog = QDialog(self)
    dialog.setWindowTitle("Go to Position")
    dialog.setModal(True)
    layout = QGridLayout(dialog)
```

```
# Captura a posição de trabalho atual (WPos) para pré-preencher os campos
try:
```

```
    current = self.controller.cnc.get_current_position()
```

```
except Exception:
```

```
    current = {'x': 0.0, 'y': 0.0}
```

```
layout.addWidget(QLabel("X (mm):"), 0, 0)
```

```
x_input = QLineEdit()
```

```
x_input.setValidator(QDoubleValidator(-10000.0, 10000.0, 4, x_input))
```

```
x_input.setText(f"{current.get('x', 0.0):.3f}")
```

```
layout.addWidget(x_input, 0, 1)
```

```
layout.addWidget(QLabel("Y (mm):"), 1, 0)
```

```
y_input = QLineEdit()
```

```
y_input.setValidator(QDoubleValidator(-10000.0, 10000.0, 4, y_input))
```

```
y_input.setText(f"{current.get('y', 0.0):.3f}")
```

```
layout.addWidget(y_input, 1, 1)
```

```
btn_layout = QHBoxLayout()
```

```
ok_btn = QPushButton("OK")
```

```
cancel_btn = QPushButton("Cancel")
```

```
btn_layout.addWidget(ok_btn)
```

```
btn_layout.addWidget(cancel_btn)
```

```
layout.addLayout(btn_layout, 2, 0, 1, 2)
```

```
ok_btn.clicked.connect(dialog.accept)
```

```
cancel_btn.clicked.connect(dialog.reject)
```

```
if dialog.exec() == QDialog.DialogCode.Accepted:
```

```
    try:
```

```
        x = float(x_input.text())
```

```
        y = float(y_input.text())
```

```
        self.go_to_position(x, y)
```

```
    except ValueError:
```

```
QMessageBox.warning(self, "Erro", "Valores inválidos para X ou Y")
```

```
def go_to_position(self, x, y):
    """Realiza movimento para a posição absoluta de trabalho (WPos)."""
    from PyQt6.QtWidgets import QMessageBox
    from PyQt6.QtCore import QTimer

    # 1. Verifica se há conexão
    if not self.controller.cnc.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "CNC não conectada")
        return

    # 2. Verifica se a máquina está livre
    status = self.controller.cnc.machine_status
    if status in ("Alarm", "Run", "Jog"):
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", f"Máquina ocupada ({status})")
        return

    # 3. Guarda modo de distância atual (G90 ou G91)
    prev_mode = "G90" if self.mode_absolute.isChecked() else "G91"

    # 4. Obtém feed rate
    try:
        feed_rate = float(self.feed_rate.text())
    except:
        feed_rate = 1000

    # 5. Deslocamento assíncrono
    self._start_move_thread(x, y, feed_rate,
                           status_msg=f"Movendo para X:{x:.3f}, Y:{y:.3f}")

def _start_move_thread(self, x, y, feed, status_msg="Movendo..."):
    stbar = self.window().statusBar()
    stbar.showMessage(status_msg)

    self._move_thread = MoveTaskThread(self.controller.cnc, x, y, feed)

    def _on_done(xx, yy):
        stbar.showMessage(f"Head em X:{xx:.3f}, Y:{yy:.3f}")
        # força atualização UI
        QTimer.singleShot(50, self.window().update_position_display)

    def _on_err(msg):
        QMessageBox.critical(self, "Erro", msg)
        stbar.showMessage("Falha no deslocamento")

    self._move_thread.finished.connect(_on_done)
    self._move_thread.error.connect(_on_err)
    self._move_thread.start()

def _execute_resume_and_update(self):
```

```
"""Executa o resumo após parada e força atualização de posição em sequência"""
```

```
try:
```

```
    # Primeiro envia o comando para retomar após hold
```

```
    self.controller.cnc.grbl.send_immediately("~")
```

```
    logger.debug("MOVIMENTO: Enviado comando de retomada (~)")
```

```
    # --- INÍCIO DA MODIFICAÇÃO ---
```

```
    # REMOVIDO: Chamada para _force_position_update. A atualização agora
```

```
    # dependerá do polling regular iniciado em connect_cnc.
```

```
    # QTimer.singleShot(150, lambda: self._force_position_update(1))
```

```
    logger.debug("MOVIMENTO: Atualização de posição dependerá do polling regular.")
```

```
    # --- FIM DA MODIFICAÇÃO ---
```

```
except Exception as e:
```

```
    logger.error(f"MOVIMENTO: Erro ao executar sequência de retomada: {e}")
```

```
# A função _force_position_update pode ser mantida, mas não será mais chamada
```

```
# a partir de _execute_resume_and_update.
```

```
def _force_position_update(self, attempt=1):
```

```
    """Força múltiplas atualizações de posição para garantir precisão
```

```
    Args:
```

```
        attempt: Número da tentativa atual (para limitar tentativas)
```

```
    """
```

```
    if not hasattr(self.controller.cnc, 'grbl') or not self.controller.cnc.is_connected:
```

```
        return
```

```
    try:
```

```
        # Envia comando de status para obter posição atualizada
```

```
        # --- INÍCIO DA MODIFICAÇÃO ---
```

```
        # logger.debug(f"MOVIMENTO: Forçando atualização de posição - tentativa {attempt}") # REMOVIDO/COMENTADO
```

```
        # --- FIM DA MODIFICAÇÃO ---
```

```
        self.controller.cnc.grbl.send_immediately("?")
```

```
        # Se ainda estamos dentro do limite de tentativas, agenda outra verificação
```

```
        if attempt < 3:
```

```
            # Aumento progressivo do tempo entre tentativas (150ms, 200ms, 250ms)
```

```
            delay = 150 + (attempt * 50)
```

```
            # A chamada recursiva ainda existe, mas o log dentro dela foi removido
```

```
            QTimer.singleShot(delay, lambda: self._force_position_update(attempt + 1))
```

```
except Exception as e:
```

```
    # Manter o log de erro
```

```
    logger.error(f"MOVIMENTO: Erro ao forçar atualização de posição: {e}")
```

```
def set_motion_mode(self, mode):
```

```
    """Set the motion mode (G90/G91)"""
```

```
    if not self.controller.cnc.is_connected:
```

```
        # Se não estiver conectado, apenas atualiza a UI
```

```
        if mode == "G90":
```

```
            self.mode_absolute.setChecked(True)
```

```

        self.mode_relative.setChecked(False)
    else:
        self.mode_absolute.setChecked(False)
        self.mode_relative.setChecked(True)
    logger.warning(f"MOVIMENTO: CNC não conectada, modo {mode} definido apenas na UI.")
    return

```

Atualiza a UI

```
if mode == "G90":
```

```

    self.mode_absolute.setChecked(True)
    self.mode_relative.setChecked(False)

```

```
else: # G91
```

```

    self.mode_absolute.setChecked(False)
    self.mode_relative.setChecked(True)

```

Envia o comando para o GRBL

```
try:
```

```
    # --- INÍCIO DA MODIFICAÇÃO ---
```

```
    # Armazena o modo internamente para referência futura, se necessário
```

```
    # self.controller.cnc.current_motion_mode = mode # Supondo que exista essa variável no controller
```

```
    # --- FIM DA MODIFICAÇÃO ---
```

```
    logger.debug(f"MOVIMENTO: Definindo modo de movimento para {mode}")
```

```
    self.controller.cnc.grbl.send_immediately(mode)
```

```
except Exception as e:
```

```
    logger.error(f"MOVIMENTO: Erro ao definir modo de movimento: {e}")
```

```
    QMessageBox.warning(self, "Error", f"Error setting motion mode: {e}")
```

```
def on_emergency_stop_toggle(self, checked):
```

```
    """
```

Manipula o clique no botão Emergency Stop/Reset.

```
    """
```

```
if not hasattr(self.controller.cnc, 'is_connected') or not self.controller.cnc.is_connected:
```

```
    QMessageBox.warning(self, "Erro", "CNC não conectada")
```

```
    self.emergency_stop_button.setChecked(not checked)
```

```
    return
```

```
if checked:
```

```
    # Botão foi pressionado para entrar no modo RESET
```

```
    logger.info("EMERGENCY STOP: Botão pressionado. Enviando Soft Reset.")
```

```
    if self.controller.cnc.send_soft_reset():
```

```
        # Configura visual do botão para Reset
```

```
        self.emergency_stop_button.setText("Reset")
```

```
        self.emergency_stop_button.setStyleSheet("background-color: orange; color: black;")
```

```
    # Atualiza status
```

```
    main_window = self.window()
```

```
    if hasattr(main_window, 'statusBar'):
```

```
        main_window.statusBar().showMessage("Máquina parada. Clique em Reset para desbloquear.")
```

```
    else:
```

```
        # Soft reset falhou, reverte o botão
```

```
        logger.error("EMERGENCY STOP: Falha ao enviar Soft Reset")
```

```
QMessageBox.critical(self, "Erro", "Falha ao enviar comando de parada")
self.emergency_stop_button.setChecked(False)
```

else:

```
# Botão foi pressionado para sair do modo RESET
logger.info("RESET: Botão pressionado para desbloquear. Enviando $X.")
if self.controller.cnc.unlock():
    # Configura visual do botão para STOP
    self.emergency_stop_button.setText("STOP")
    self.emergency_stop_button.setStyleSheet("background-color: red; color: white;")

    # Atualiza status
    main_window = self.window()
    if hasattr(main_window, 'statusBar'):
        main_window.statusBar().showMessage("Máquina desbloqueada e pronta.")

    # Solicita atualização de status para verificar nova condição
    QTimer.singleShot(200, lambda: self.controller.cnc.grbl.send_immediately("?"))
else:
    # Desbloqueio falhou, reverte o botão
    logger.error("RESET: Falha ao enviar comando de desbloqueio")
    QMessageBox.critical(self, "Erro", "Falha ao desbloquear a máquina")
    self.emergency_stop_button.setChecked(True)
```

def _auto_unlock_after_reset(self):

```
"""Executa sequência automática de desbloqueio após reset de emergência"""
```

```
logger.info("AUTO UNLOCK: Iniciando sequência de desbloqueio automático após reset")
```

try:

```
# 1. Envia comando de desbloqueio
self.controller.cnc.grbl.send_immediately("$X")
logger.info("AUTO UNLOCK: Comando $X enviado")
```

```
# 2. Pequena pausa
```

```
QTimer.singleShot(200, lambda: self._check_if_unlocked())
```

except Exception as e:

```
logger.error(f"AUTO UNLOCK: Erro ao enviar comando de desbloqueio: {e}")
main_window = self.window()
if hasattr(main_window, 'statusBar'):
    main_window.statusBar().showMessage(f"Erro no desbloqueio automático: {e}")
```

def _check_if_unlocked(self):

```
"""Verifica se o desbloqueio foi bem-sucedido e restaura configurações se necessário"""
```

try:

```
# Solicita status para conferir se saiu do alarme
self.controller.cnc.grbl.send_immediately("?")
```

```
# Exibe mensagem de sucesso
```

```
main_window = self.window()
```

```
if hasattr(main_window, 'statusBar'):
```

```
    main_window.statusBar().showMessage("Sistema parado e desbloqueado automaticamente.")
```

```
logger.info("AUTO UNLOCK: Sequência de desbloqueio automático concluída")
except Exception as e:
    logger.error(f"AUTO UNLOCK: Erro ao verificar status após desbloqueio: {e}")
```

```
@dataclass
```

```
class MapParams:
```

```
    origin: dict
    end: dict
    step_x: float
    step_y: float
    folder: str
    program_name: str
```

```
class _PreviewSuspend:
```

```
    """
```

```
    Context-manager que pausa o preview da câmera e garante reativação
    mesmo em caso de exceções.
```

```
    """
```

```
    def __init__(self, preview_widget):
        self.preview_widget = preview_widget
        self.was_running = preview_widget and preview_widget.preview_timer.isActive()
```

```
    def __enter__(self):
        if self.was_running:
            self.preview_widget.stop_preview()
```

```
    def __exit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):
        if self.was_running:
            self.preview_widget.start_preview()
```

```
class AOIControllerApp(QMainWindow):
```

```
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.setWindowTitle("Controle de Inspeção Óptica Automatizada")
        self.setGeometry(100, 100, 1200, 800)
```

```
    # Inicializa o controlador AOI
    self.controller = CNCAOIController()
    self.config = AOIConfigManager()
    self.current_sequence = None
    self.is_running_sequence = False
```

```
    # Variável para armazenar o último valor de posição (para comparação)
    self.last_logged_position = None
```

```
    # Armazenar o offset do sistema de coordenadas de trabalho (WCS) ativo (ex: G54)
    self.current_wcs_offset = {'x': 0.0, 'y': 0.0, 'z': 0.0} # Inicializa o offset WCS padrão (G54)
```

```
    # Armazenar a última Posição da Máquina (MPos) conhecida
```

```

self.current_mpos = {'x': 0.0, 'y': 0.0, 'z': 0.0}
# Armazenar o Sistema de Coordenadas de Trabalho (WCS) ativo (ex: "G54")
self.active_wcs = "G54" # Assume G54 como padrão inicial
# Mapeamento de WCS para número P do G10
self.wcs_to_p = {"G54": 1, "G55": 2, "G56": 3, "G57": 4, "G58": 5, "G59": 6}

# Configuração da interface
self.setup_ui()
# Configuração do menu
self.setup_menu()

# ----- Painel de conexão inicialmente oculto -----
self.connection_group.setVisible(False)

# ----- Auto-connect se preferido -----
self._attempt_auto_connect()

# Timer para atualizar a posição – agora conectamos a um método que loga a ação
self.update_timer = QTimer(self)
self.update_timer.timeout.connect(self.on_update_timer)
self.update_timer.start(1000) # Atualiza a cada 1000ms

# Capturar eventos de teclado para movimentação de qualquer widget:
# instala o filter globalmente apenas UMA vez
QApplication.instance().installEventFilter(self)

# chama cleanup se o Qt encerrar por outros caminhos
QApplication.instance().aboutToQuit.connect(self._cleanup_resources)

# Auto-connect com base no JSON de prefs
def _attempt_auto_connect(self):
    # CNC
    if self.config.get("connections", "auto_connect_cnc", default=False):
        port = self.config.get("connections", "last_cnc_port", default="")
        if port:
            idx = self.cnc_port_combo.findText(port)
            if idx >= 0:
                self.cnc_port_combo.setCurrentIndex(idx)
                QTimer.singleShot(100, self.connect_cnc)
    # Câmera
    if self.config.get("connections", "auto_connect_camera", default=False):
        cam_id = int(self.config.get("connections", "last_camera_id", default=0))
        idx = self.camera_id_combo.findText(str(cam_id))
        if idx >= 0:
            self.camera_id_combo.setCurrentIndex(idx)
            QTimer.singleShot(200, self.connect_camera)

def eventFilter(self, source, event):
    """
    Intercepta eventos de teclado e dispara start/stop de movimento

```

se a opção estiver habilitada.

"""

KeyPress

if event.type() == QEvent.Type.KeyPress and self.movement_widget.keyboard_control_checkbox.isChecked():

if hasattr(event, 'isAutoRepeat') and event.isAutoRepeat():

return True

key = event.key()

if key == Qt.Key.Key_Up:

self.movement_widget.start_movement("Y", 1)

return True

elif key == Qt.Key.Key_Down:

self.movement_widget.start_movement("Y", -1)

return True

elif key == Qt.Key.Key_Left:

self.movement_widget.start_movement("X", -1)

return True

elif key == Qt.Key.Key_Right:

self.movement_widget.start_movement("X", 1)

return True

KeyRelease

elif event.type() == QEvent.Type.KeyRelease and self.movement_widget.keyboard_control_checkbox.isChecked():

if hasattr(event, 'isAutoRepeat') and event.isAutoRepeat():

return True

key = event.key()

if key in (

Qt.Key.Key_Up,

Qt.Key.Key_Down,

Qt.Key.Key_Left,

Qt.Key.Key_Right

):

self.movement_widget.stop_movement()

return True

return super().eventFilter(source, event)

def on_update_timer(self):

#logger.debug("Timer fired: atualizando tela de posição da head.")

self.update_position_display()

def setup_ui(self):

Widget central

central_widget = QWidget()

self.setCentralWidget(central_widget)

Layout principal

main_layout = QVBoxLayout(central_widget)

Grupo de conexão (oculto por padrão; mostrado via menu)

self.connection_group = QGroupBox("Conexão")

connection_layout = QGridLayout()

CNC Connection

```

connection_layout.addWidget(QLabel("Porta CNC:"), 0, 0)
self.cnc_port_combo = QComboBox()
self.refresh_ports()
connection_layout.addWidget(self.cnc_port_combo, 0, 1)

self.connect_cnc_btn = QPushButton("Conectar CNC")
self.connect_cnc_btn.clicked.connect(self.connect_cnc)
connection_layout.addWidget(self.connect_cnc_btn, 0, 2)

# Camera connection
connection_layout.addWidget(QLabel("Câmera ID:"), 1, 0)
self.camera_id_combo = QComboBox()
self.camera_id_combo.addItems(["0", "1", "2", "3"])
connection_layout.addWidget(self.camera_id_combo, 1, 1)

self.connect_camera_btn = QPushButton("Conectar Câmera")
self.connect_camera_btn.clicked.connect(self.connect_camera)
connection_layout.addWidget(self.connect_camera_btn, 1, 2)

# Refresh ports button
self.refresh_ports_btn = QPushButton("Atualizar Portas")
self.refresh_ports_btn.clicked.connect(self.refresh_ports)
connection_layout.addWidget(self.refresh_ports_btn, 0, 3)

# Test camera button
self.test_camera_btn = QPushButton("Testar Câmera")
self.test_camera_btn.clicked.connect(self.test_camera)
connection_layout.addWidget(self.test_camera_btn, 1, 3)

self.connection_group.setLayout(connection_layout)
main_layout.addWidget(self.connection_group)

# Grupo de Calibração de Movimento -----
calibration_group = QGroupBox("Calibração de Movimento")
calibration_layout = QHBoxLayout()

# Campos permanecem criados porque são usados pela
# lógica de calibração, porém o grupo ficará oculto.
self.pulses_input = QLineEdit(str(
    self.config.get("calibration", "pulses_per_rev", default=400)
))
self.fuso_input = QLineEdit(str(
    self.config.get("calibration", "fuso_pitch", default=5)
))
self.apply_calibration_btn = QPushButton("Aplicar Calibração")
self.apply_calibration_btn.clicked.connect(self.apply_calibration)

# (os widgets não são adicionados ao layout visual)
calibration_group.setLayout(calibration_layout)
calibration_group.setVisible(False) # ← esconde
main_layout.addWidget(calibration_group) # mantém no DOM para uso interno

```

```

# Splitter para dividir a interface em painéis
splitter = QSplitter(Qt.Orientation.Horizontal)

# Painel esquerdo: controles e lista de posições
left_panel = QWidget()
left_layout = QVBoxLayout(left_panel)

# Informações de posição
position_group = QGroupBox("Posição Atual")
position_layout = QGridLayout()

# Exibe os valores X, Y e status
position_layout.addWidget(QLabel("X:"), 0, 0)
self.x_position = QLabel("0.000 mm")
position_layout.addWidget(self.x_position, 0, 1)

# Botão para zerar apenas o eixo X
self.zero_x_btn = QPushButton("Zero X")
self.zero_x_btn.setToolTip("Zerar apenas o eixo X")
self.zero_x_btn.clicked.connect(self.set_zero_x_position)
position_layout.addWidget(self.zero_x_btn, 0, 2)

position_layout.addWidget(QLabel("Y:"), 1, 0)
self.y_position = QLabel("0.000 mm")
position_layout.addWidget(self.y_position, 1, 1)

# Botão para zerar apenas o eixo Y
self.zero_y_btn = QPushButton("Zero Y")
self.zero_y_btn.setToolTip("Zerar apenas o eixo Y")
self.zero_y_btn.clicked.connect(self.set_zero_y_position)
position_layout.addWidget(self.zero_y_btn, 1, 2)

position_layout.addWidget(QLabel("Status:"), 2, 0)
self.cnc_status = QLabel("Desconectado")
position_layout.addWidget(self.cnc_status, 2, 1)

# NOVO: Botão para setar a posição atual como zero
self.set_zero_btn = QPushButton("Setar Posição Zero")
self.set_zero_btn.clicked.connect(self.set_zero_position)
position_layout.addWidget(self.set_zero_btn, 3, 0, 1, 2)

position_group.setLayout(position_layout)
left_layout.addWidget(position_group)

# Widget de lista de posições
self.position_list_widget = PositionListWidget()
self.position_list_widget.add_position_btn.clicked.connect(self.add_current_position)
self.position_list_widget.remove_position_btn.clicked.connect(self.remove_position)
self.position_list_widget.position_selected.connect(self.on_position_selected)

```

```

left_layout.addWidget(self.position_list_widget)

# Controle de sequência
self.sequence_widget = SequenceControlWidget()
self.sequence_widget.create_sequence_btn.clicked.connect(self.create_sequence)
self.sequence_widget.run_sequence_btn.clicked.connect(self.run_sequence)
self.sequence_widget.stop_sequence_btn.clicked.connect(self.stop_sequence)
self.sequence_widget.save_btn.clicked.connect(self.save_program)
self.sequence_widget.load_btn.clicked.connect(self.load_program)
self.sequence_widget.save_gcode_btn.clicked.connect(self.save_gcode)
self.sequence_widget.load_gcode_btn.clicked.connect(self.load_gcode)

left_layout.addWidget(self.sequence_widget)

# Painel direito: visualizador de imagem e resultados
right_panel = QTabWidget()

# Aba de visualização de imagem
self.image_viewer = ImageViewerWidget()
right_panel.addTab(self.image_viewer, "Visualizador de Imagem")

# Aba de resultados
results_widget = QWidget()
results_layout = QVBoxLayout(results_widget)

self.results_table = QTableWidgetItem(0, 3)
self.results_table.setHorizontalHeaderLabels(["Posição", "Timestamp", "Status"])
self.results_table.horizontalHeader().setSectionResizeMode(QHeaderView.ResizeMode.Stretch)

results_layout.addWidget(QLabel("Resultados da Inspeção:"))
results_layout.addWidget(self.results_table)

right_panel.addTab(results_widget, "Resultados")

# MOVER PARA AQUI: Adicionar a aba de Câmera & Movimento (após definir right_panel)
# Tab para Camera & Movement
camera_movement_tab = QWidget()
camera_movement_layout = QHBoxLayout(camera_movement_tab)

# Left side: controls and position registry
cm_left_panel = QWidget()
cm_left_layout = QVBoxLayout(cm_left_panel)

# Movement controls
self.movement_widget = MovementControlWidget(self.controller, self.config)
cm_left_layout.addWidget(self.movement_widget)

# Position registry
self.position_registry = PositionRegistryWidget(self.controller, self.config)
self.position_registry.create_sequence_btn.clicked.connect(self.create_sequence_from_registry)
cm_left_layout.addWidget(self.position_registry)

```

```

# Right side: camera preview
self.camera_preview = CameraPreviewWidget(self.controller, self.config)
self.camera_preview.image_captured.connect(self.on_image_captured)

# Define proporções para os painéis - dar mais espaço para a visualização da câmera
camera_movement_layout.addWidget(cm_left_panel, 1) # Proporção 1
camera_movement_layout.addWidget(self.camera_preview, 3) # Proporção 3 (mais espaço)

# Agora é seguro adicionar a nova aba ao right_panel que já foi definido
right_panel.addTab(camera_movement_tab, "Câmera & Movimento")

# Adiciona painéis ao splitter
splitter.addWidget(left_panel)
splitter.addWidget(right_panel)
splitter.setSizes([400, 800])

main_layout.addWidget(splitter)

# Barra de status
self.statusBar().showMessage("Pronto para conectar")

def setup_menu(self):
    """Configura o menu da aplicação"""
    menubar = self.menuBar()

    # Menu de Arquivo
    file_menu = menubar.addMenu('&Arquivo')

    exit_action = QAction('Sair', self)
    exit_action.setShortcut('Ctrl+Q')
    exit_action.triggered.connect(self.close)
    file_menu.addAction(exit_action)

    # Menu de Ferramentas
    tools_menu = menubar.addMenu('&Ferramentas')

    # ação para definir mapa
    definir_mapa_action = QAction('Definir Mapa', self)
    definir_mapa_action.triggered.connect(self.show_definir_mapa_dialog)
    tools_menu.addAction(definir_mapa_action)

    calibration_action = QAction('Calibração CNC', self)
    calibration_action.triggered.connect(self.show_calibration_dialog)
    tools_menu.addAction(calibration_action)

    # Preferências
    pref_action = QAction('Preferências', self)
    pref_action.setShortcut('Ctrl+,')
    pref_action.triggered.connect(self.show_settings_dialog)

```

```

tools_menu.addAction(pref_action)

# ----- painel de conexões -----
conn_panel = QAction('Conexões...', self)
conn_panel.setCheckable(True)
conn_panel.setChecked(False)
conn_panel.triggered.connect(
    lambda checked: self.connection_group.setVisible(checked)
)
tools_menu.addAction(conn_panel)

# Menu de Ajuda
help_menu = menubar.addMenu('&Ajuda')

about_action = QAction('Sobre', self)
about_action.triggered.connect(self.show_about_dialog)
help_menu.addAction(about_action)

def show_settings_dialog(self):
    dlg = SettingsDialog(self.config, self)
    if dlg.exec():
        # Se o usuário modificou algo, re-aplica (se a CNC já estiver conectada)
        if self.controller.cnc.is_connected:
            self.config.apply_to_cnc(self.controller.cnc)
            self.statusBar().showMessage("Preferências salvas")

def show_calibration_dialog(self):
    """Mostra um diálogo para configuração de calibração"""
    dialog = QDialog(self)
    dialog.setWindowTitle("Calibração do Sistema CNC")
    dialog.setMinimumWidth(500)

    layout = QVBoxLayout(dialog)

    # Grupo de parâmetros físicos
    param_group = QGroupBox("Parâmetros da Máquina")
    param_layout = QGridLayout(param_group)

    param_layout.addWidget(QLabel("Pulsos por Revolução:"), 0, 0)
    pulses_input = QLineEdit(self.pulses_input.text())
    param_layout.addWidget(pulses_input, 0, 1)

    param_layout.addWidget(QLabel("Passo do Fuso (mm):"), 1, 0)
    fuso_input = QLineEdit(self.fuso_input.text())
    param_layout.addWidget(fuso_input, 1, 1)

    param_layout.addWidget(QLabel("Steps/mm calculado:"), 2, 0)
    steps_mm_result = QLabel("Calculando...")
    param_layout.addWidget(steps_mm_result, 2, 1)

    # Atualiza o cálculo quando os valores mudam

```

```

def update_calculation():
    try:
        pulses = float(pulses_input.text())
        fuso = float(fuso_input.text())
        steps_mm = pulses / fuso
        steps_mm_result.setText(f'{steps_mm:.3f} steps/mm')
    except:
        steps_mm_result.setText("Erro no cálculo")

pulses_input.textChanged.connect(update_calculation)
fuso_input.textChanged.connect(update_calculation)
update_calculation() # Executa o cálculo inicial

layout.addWidget(param_group)

# Botões de ação
buttons_layout = QHBoxLayout()

apply_btn = QPushButton("Aplicar Parâmetros")
def apply_and_close():
    self.pulses_input.setText(pulses_input.text())
    self.fuso_input.setText(fuso_input.text())
    dialog.accept()
    self.apply_calibration()
apply_btn.clicked.connect(apply_and_close)

test_btn = QPushButton("Testar Calibração")
test_btn.clicked.connect(lambda: [dialog.accept(), self.show_calibration_test_dialog()])

cancel_btn = QPushButton("Cancelar")
cancel_btn.clicked.connect(dialog.reject)

buttons_layout.addWidget(apply_btn)
buttons_layout.addWidget(test_btn)
buttons_layout.addWidget(cancel_btn)

layout.addLayout(buttons_layout)

dialog.exec()

def show_about_dialog(self):
    """Mostra informações sobre o aplicativo"""
    QMessageBox.about(self, "Sobre HesaiVision",
        "HesaiVision v1.0\n\n"
        "Sistema de Inspeção Óptica Automatizada\n"
        "Desenvolvido para controle de CNC com GRBL\n\n"
        "© 2025 HesaiVision")

def show_definir_mapa_dialog(self):
    """Abre diálogo para definir cantos e gerar mapa (modeless, sempre no topo)."""
    # 1) Cria sem flags inválidas

```

```
dialog = QDialog(self)
dialog.setWindowTitle("Definir Mapa")
```

```
# 2) Non-modal: permite operar a janela principal
dialog.setWindowModality(Qt.WindowModality.NonModal)
```

```
# 3) Sempre no topo, com título e botão de fechar
```

```
dialog.setWindowFlags(
    dialog.windowFlags()
    | Qt.WindowType.WindowTitleHint
    | Qt.WindowType.WindowCloseButtonHint
    | Qt.WindowType.WindowStaysOnTopHint
)
```

```
layout = QVBoxLayout(dialog)
```

```
# Nome do programa
```

```
h1 = QHBoxLayout()
h1.addWidget(QLabel("Nome do Programa:"))
self.map_program_name_edit = QLineEdit()
h1.addWidget(self.map_program_name_edit)
layout.addLayout(h1)
```

```
# Pasta de salvamento
```

```
h2 = QHBoxLayout()
h2.addWidget(QLabel("Pasta de Salvamento:"))
self.map_folder_edit = QLineEdit()
h2.addWidget(self.map_folder_edit)
btn_browse = QPushButton("Buscar...")
btn_browse.clicked.connect(self._select_map_folder)
h2.addWidget(btn_browse)
layout.addLayout(h2)
```

```
# Passos X/Y
```

```
h3 = QHBoxLayout()
h3.addWidget(QLabel("Passo X (mm):"))
self.map_step_x_edit = QLineEdit("10")
h3.addWidget(self.map_step_x_edit)
h3.addWidget(QLabel("Passo Y (mm):"))
self.map_step_y_edit = QLineEdit("10")
h3.addWidget(self.map_step_y_edit)
layout.addLayout(h3)
```

```
# Botões de definição de canto
```

```
btn_origin = QPushButton("Definir canto inferior esquerdo")
btn_origin.clicked.connect(lambda: self._define_map_corner('origin'))
layout.addWidget(btn_origin)
```

```
btn_end = QPushButton("Definir canto superior direito")
btn_end.clicked.connect(lambda: self._define_map_corner('end'))
layout.addWidget(btn_end)
```

```

# Botão gerar mapa
btn_generate = QPushButton("Gerar Mapa")
btn_generate.clicked.connect(lambda: self._on_generate_map(dialog))
layout.addWidget(btn_generate)

dialog.show() # modeless, não bloqueia a janela principal

def _select_map_folder(self):
    folder = QFileDialog.getExistingDirectory(self, "Selecione pasta para salvar imagens")
    if folder:
        self.map_folder_edit.setText(folder)

def _define_map_corner(self, which):
    pos = self.controller.cnc.get_current_position()
    if which == 'origin':
        self.map_origin = {'x': pos['x'], 'y': pos['y']}
        QMessageBox.information(self, "Origem", f"Canto inferior esquerdo: X={pos['x']:.3f}, Y={pos['y']:.3f}")
    else:
        self.map_end = {'x': pos['x'], 'y': pos['y']}
        QMessageBox.information(self, "Limite", f"Canto superior direito: X={pos['x']:.3f}, Y={pos['y']:.3f}")

def _on_generate_map(self, dialog):

    # Passo 1 – coletar e validar parâmetros -----
    params = self._collect_map_params()
    if params is None:    # validação falhou => aborta
        return

    # Passo 2 – iniciar thread de geração -----
    self._start_map_thread(params, dialog)

def _collect_map_params(self) -> MapParams | None:
    """
    Valida inputs da UI e devolve objeto MapParams ou None em caso de erro.
    Toda mensagem ao usuário é tratada aqui.
    """
    origin = getattr(self, 'map_origin', None)
    end = getattr(self, 'map_end', None)
    if not origin or not end:
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "Defina ambos os cantos antes de gerar o mapa.")
        return None

    try:
        step_x = float(self.map_step_x_edit.text())
        step_y = float(self.map_step_y_edit.text())
    except ValueError:
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "Passos X/Y inválidos.")
        return None

    dx, dy = end['x'] - origin['x'], end['y'] - origin['y']

```

```

if step_x <= 0 or step_y <= 0:
    QMessageBox.warning(self, "Erro", "Os passos devem ser maiores que zero.")
    return None

# Ajuste opcional se o passo superar dimensão
if step_x > dx or step_y > dy:
    if QMessageBox.question(
        self,
        "Passo maior que dimensão",
        ("Algum passo é maior que a dimensão da placa. "
         "Deseja ajustar automaticamente?"),
        QMessageBox.StandardButton.Yes | QMessageBox.StandardButton.No
    ) == QMessageBox.StandardButton.No:
        return None
    step_x = min(step_x, dx)
    step_y = min(step_y, dy)
    self.map_step_x_edit.setText(f"{step_x:.3f}")
    self.map_step_y_edit.setText(f"{step_y:.3f}")

folder = self.map_folder_edit.text().strip()
prog = self.map_program_name_edit.text().strip()
if not folder or not prog:
    QMessageBox.warning(self, "Erro", "Informe o nome do programa e a pasta de salvamento.")
    return None

return MapParams(origin, end, step_x, step_y, folder, prog)

def _start_map_thread(self, p: MapParams, dialog):
    """
    Separa a configuração da thread e da UI/ProgressBar.
    """
    # Context manager garante preview restaurado
    with _PreviewSuspend(self.camera_preview):
        self.map_thread = MapGeneratorThread(
            self.controller, p.origin, p.end,
            p.step_x, p.step_y, p.folder, p.program_name
        )

    # Progress dialog simples
    self.map_progress = QProgressDialog("Gerando mapa...", "Cancelar", 0, 0, self)
    self.map_progress.setWindowTitle("Progresso do Mapa")
    self.map_progress.setWindowModality(Qt.WindowModality.NonModal)
    self.map_progress.show()

    # Conexões de sinal ■ slots
    self.map_thread.progress.connect(self._on_map_progress)
    self.map_thread.image_captured.connect(self.camera_preview.display_image)
    self.map_thread.finished.connect(lambda: self._on_map_finished(dialog))
    self.map_thread.error.connect(self._on_map_error)

    self.map_progress.canceled.connect(self.map_thread.requestInterruption)

```

```

self.map_thread.start()

# ----- slots da geração de mapa -----

def _on_map_progress(self, done: int, total: int):
    self.map_progress.setMaximum(total)
    self.map_progress.setValue(done)
    pct = int(done / total * 100) if total else 0
    self.map_progress.setLabelText(f"Capturadas {done}/{total} imagens ({pct}%)")

def _on_map_finished(self, dialog):
    self.map_progress.close()
    QMessageBox.information(self, "Concluído", "Mapa gerado com sucesso.")
    dialog.accept()

def _on_map_error(self, msg: str):
    self.map_progress.close()
    QMessageBox.critical(self, "Erro", msg)

def save_gcode(self):
    """Salva a sequência atual como arquivo G-CODE"""
    if not self.current_sequence:
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "Crie uma sequência primeiro")
        return

    from aoi_lib.gcode_manager import GCodeManager
    gcode_manager = GCodeManager()

    filename, _ = QFileDialog.getSaveFileName(
        self, "Salvar como G-CODE", "", "Arquivos G-CODE (*.gcode *.nc *.ngc)"
    )

    if filename:
        if not filename.lower().endswith((''.gcode', '.nc', '.ngc')):
            filename += '.gcode'

        if gcode_manager.save_gcode_to_file(self.current_sequence, filename):
            self.statusBar().showMessage(f"G-CODE salvo em {filename}")
        else:
            QMessageBox.critical(self, "Erro", "Falha ao salvar o arquivo G-CODE")

def apply_calibration(self):
    """
    Aplica a calibração de movimento com base nos valores informados pelo usuário.
    Envia comandos diretos para o GRBL para configurar os steps/mm.
    """
    if not self.controller.cnc.is_connected or not self.controller.cnc.grbl:
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "CNC não conectada. Conecte primeiro.")
        return

    try:

```

```

pulses = float(self.pulses_input.text())
fuso_pass = float(self.fuso_input.text())

# Calcula steps/mm: (pulsos por revolução) / (passo do fuso em mm)
steps_per_mm = pulses / fuso_pass

# Armazena o valor calculado
self.controller.cnc.steps_to_mm_factor = fuso_pass / pulses

# Envia comandos para configurar o GRBL
logger.info(f"CALIBRAÇÃO: Configurando steps/mm para {steps_per_mm}")

# Verifica se o usuário deseja realmente enviar estes valores
reply = QMessageBox.question(
    self,
    "Confirmar Calibração",
    f"Deseja enviar os seguintes parâmetros para o GRBL?\n\n"
    f"Steps/mm eixo X: {steps_per_mm:.3f}\n"
    f"Steps/mm eixo Y: {steps_per_mm:.3f}\n\n"
    f"Issó irá alterar a configuração do controlador.",
    QMessageBox.StandardButton.Yes | QMessageBox.StandardButton.No
)

if reply == QMessageBox.StandardButton.Yes:
    # Comandos para configurar os eixos X e Y
    self.controller.cnc.grbl.send_immediately(f"$100={steps_per_mm:.3f}")
    QTimer.singleShot(100, lambda: self.controller.cnc.grbl.send_immediately(f"$101={steps_per_mm:.3f}"))

    # Solicita ao usuário que faça um teste de calibração
    QTimer.singleShot(500, self.show_calibration_test_dialog)

    self.statusBar().showMessage(f"Calibração aplicada: {steps_per_mm:.3f} steps/mm")

    # ----- salva no JSON -----
    self.config.remember_calibration(pulses, fuso_pass)

else:
    self.statusBar().showMessage("Calibração cancelada pelo usuário")

except ValueError:
    QMessageBox.warning(self, "Erro", "Valores de calibração inválidos.")

def show_calibration_test_dialog(self):
    """
    Exibe um diálogo para testar a calibração atual.
    """
    dialog = QDialog(self)
    dialog.setWindowTitle("Teste de Calibração")
    dialog.setMinimumWidth(400)

    layout = QVBoxLayout(dialog)

```

```

# Instruções
instructions = QLabel(
    "Para testar a calibração:\n\n"
    "1. Coloque um papel milimetrado ou uma régua sob a cabeça da máquina\n"
    "2. Escolha uma distância de teste\n"
    "3. Clique em 'Mover X' ou 'Mover Y' para testar cada eixo\n"
    "4. Verifique se o deslocamento físico corresponde ao valor escolhido\n"
    "5. Se necessário, ajuste os valores de calibração e aplique novamente"
)
instructions.setWordWrap(True)
layout.addWidget(instructions)

# Distância de teste
test_layout = QHBoxLayout()
test_layout.addWidget(QLabel("Distância de teste:"))
distance_input = QLineEdit("10")
test_layout.addWidget(distance_input)
test_layout.addWidget(QLabel("mm"))
layout.addLayout(test_layout)

# Botões de teste
buttons_layout = QHBoxLayout()

move_x_btn = QPushButton("Mover X")
move_x_btn.clicked.connect(lambda: self.test_calibration_move(0, float(distance_input.text())))

move_y_btn = QPushButton("Mover Y")
move_y_btn.clicked.connect(lambda: self.test_calibration_move(1, float(distance_input.text())))

reset_position_btn = QPushButton("Zerar Posição")
reset_position_btn.clicked.connect(self.set_zero_position)

buttons_layout.addWidget(move_x_btn)
buttons_layout.addWidget(move_y_btn)
buttons_layout.addWidget(reset_position_btn)

layout.addLayout(buttons_layout)

# Resultados
result_group = QGroupBox("Resultados")
result_layout = QVBoxLayout(result_group)

self.calibration_test_result = QLabel("Execute um teste para ver os resultados")
result_layout.addWidget(self.calibration_test_result)

layout.addWidget(result_group)

# Botões de controle
control_layout = QHBoxLayout()
close_btn = QPushButton("Concluir")

```

```
close_btn.clicked.connect(dialog.accept)
control_layout.addWidget(close_btn)
```

```
layout.addLayout(control_layout)
```

```
dialog.exec()
```

```
def test_calibration_move(self, axis, distance):
```

```
    """
```

```
    Realiza um movimento de teste para calibração.
```

```
    Args:
```

```
        axis: 0 para X, 1 para Y
```

```
        distance: Distância em mm para mover
```

```
    """
```

```
    if not self.controller.cnc.is_connected:
```

```
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "CNC não conectada")
```

```
        return
```

```
    try:
```

```
        # Captura posição inicial
```

```
        initial_position = self.controller.cnc.get_current_position()
```

```
        # Prepara o comando
```

```
        axis_name = "X" if axis == 0 else "Y"
```

```
        # Define o modo absoluto para garantir precisão
```

```
        self.controller.cnc.grbl.send_immediately("G90")
```

```
        # Calcula a posição absoluta a ser atingida
```

```
        target_position = {}
```

```
        target_position['x'] = initial_position['x'] + distance if axis == 0 else initial_position['x']
```

```
        target_position['y'] = initial_position['y'] + distance if axis == 1 else initial_position['y']
```

```
        # Envia o movimento como coordenada absoluta
```

```
        if axis == 0:
```

```
            self.controller.cnc.move_to_absolute_position(target_position['x'], None, 500)
```

```
        else:
```

```
            self.controller.cnc.move_to_absolute_position(None, target_position['y'], 500)
```

```
        self.controller.cnc.wait_for_idle()
```

```
        # Aguarda um pouco para o movimento ser concluído
```

```
        QTimer.singleShot(1500, lambda: self.verify_calibration_result(axis, initial_position, distance))
```

```
    except Exception as e:
```

```
        logger.error(f"CALIBRAÇÃO: Erro no teste de calibração: {e}")
```

```
        QMessageBox.warning(self, "Erro", f"Erro no teste: {str(e)}")
```

```
def _show_calibration_result(self, axis, initial_position, expected_distance):
```

```
    """
```

```
    Calcula deslocamento real, erro e atualiza o QLabel de resultados.
```

Executado de forma assíncrona pelo QTimer.

"""

try:

```
current_position = self.controller.cnc.get_current_position()
```

```
axis_name = "x" if axis == 0 else "y"
```

```
actual_distance = current_position[axis_name] - initial_position[axis_name]
```

```
error = actual_distance - expected_distance
```

```
error_percent = (error / expected_distance * 100) if expected_distance else 0
```

```
result_text = (
```

```
    f"Eixo: {axis_name.upper()}\n"
```

```
    f"Movimento comandado: {expected_distance:.3f} mm\n"
```

```
    f"Movimento real: {actual_distance:.3f} mm\n"
```

```
    f"Erro: {error:.3f} mm ({error_percent:.2f}%)\n\n"
```

```
)
```

```
if abs(error_percent) < 1:
```

```
    result_text += "■ Calibração excelente (erro < 1%)"
```

```
elif abs(error_percent) < 5:
```

```
    result_text += "✓ Calibração aceitável (erro < 5%)"
```

```
else:
```

```
    result_text += "■ Calibração insatisfatória – ajuste os parâmetros"
```

```
if hasattr(self, "calibration_test_result"):
```

```
    self.calibration_test_result.setText(result_text)
```

```
logger.info(
```

```
    "CALIBRAÇÃO: Resultado – %s",
```

```
    result_text.replace("\n", " | ")
```

```
)
```

```
except Exception as e:
```

```
    logger.error(f"CALIBRAÇÃO: Erro ao calcular resultado: {e}")
```

```
def verify_calibration_result(self, axis, initial_position, expected_distance):
```

"""

Verifica o resultado do teste de calibração.

Args:

axis: 0 para X, 1 para Y

initial_position: Posição antes do movimento

expected_distance: Distância esperada do movimento

"""

try:

```
# 1) força a atualização de status
```

```
self.controller.cnc.grbl.send_immediately("?")
```

```
# 2) Agenda o cálculo daqui a 250 ms para NÃO travar a GUI
```

```
QTimer.singleShot(
```

```
    250,
```

```

        lambda: self._show_calibration_result(
            axis, initial_position, expected_distance
        )
    )
    return

```

except Exception as e:

```

    logger.error(f'CALIBRAÇÃO: Erro ao verificar resultado: {e}')

```

```

def set_zero_position(self):

```

```

    """Define a posição de trabalho atual como zero usando G10 L20."""

```

```

    if not self.controller.cnc.is_connected or not self.controller.cnc.grbl:

```

```

        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "CNC não conectada")

```

```

        return

```

```

    try:

```

```

        # 1. Captura a MPos MAIS RECENTE armazenada ANTES de enviar o G10

```

```

        # Garante que estamos usando a posição correta para calcular o novo offset.

```

```

        # Usamos self.current_mpos que é atualizado pelo callback on_stateupdate.

```

```

        mpos_correcta_no_zeramento = self.current_mpos.copy() # Captura a MPos atual armazenada

```

```

        logger.info(f"SET ZERO: MPos capturada para zeramento: {mpos_correcta_no_zeramento}")

```

```

        # Verifica se a MPos capturada parece válida (não apenas zeros se esperamos algo diferente)

```

```

        # Este é um check adicional, pode ser ajustado ou removido se causar problemas.

```

```

        if mpos_correcta_no_zeramento['x'] == 0.0 and mpos_correcta_no_zeramento['y'] == 0.0 and (self.last_logged_posi

```

```

            logger.warning(f"SET ZERO: MPos capturada ({mpos_correcta_no_zeramento}) parece zerada, mas a última po

```

```

            # Poderia até abortar aqui ou pedir confirmação, mas vamos prosseguir por enquanto.

```

```

        # 2. Obter o número P correspondente ao WCS ativo (Ex: G54 -> P1)

```

```

        p_number = self.wcs_to_p.get(self.active_wcs)

```

```

        if p_number is None:

```

```

            logger.error(f"SET ZERO: WCS ativo '{self.active_wcs}' não reconhecido para G10 L20. Usando P1 (G54).")

```

```

            p_number = 1 # Usa G54 como fallback

```

```

        # 3. Construir o comando G10 L20

```

```

        # Zerando apenas X e Y por enquanto. Adicione Z se necessário: Z{mpos_correcta_no_zeramento['z']:.4f}

```

```

        # O comando G10 L20 Pn X0 Y0 diz ao GRBL: "Ajuste o offset do WCS 'n' para que a MPos *atual* corresponda a

```

```

        command = f"G10 L20 P{p_number} X0 Y0"

```

```

        logger.info(f"SET ZERO: Enviando comando: {command} para zerar {self.active_wcs}")

```

```

        # 4. Enviar o comando G10 L20 para o GRBL

```

```

        self.controller.cnc.grbl.send_immediately(command)

```

```

        # 5. Atualizar o offset interno da APLICAÇÃO

```

```

        # O novo offset que a aplicação deve usar para calcular WPos = MPos - Offset

```

```

        # é exatamente a MPos que a máquina tinha no momento do comando G10.

```

```

        logger.info(f"SET ZERO: Atualizando offset interno de {self.current_wcs_offset} para {mpos_correcta_no_zeramento

```

```

        self.current_wcs_offset = mpos_correcta_no_zeramento # ATUALIZAÇÃO CORRETA DO OFFSET INTERNO

```

```

        # 6. Atualizar a posição interna da APLICAÇÃO (WPos) para zero

```

```

        # Isso força a exibição a mostrar (0,0) imediatamente.

```

```

        new_wpos = {'x': 0.0, 'y': 0.0, 'z': 0.0} # A WPos deve ser zero agora

```

```
logger.info(f"SET ZERO: Forçando posição interna (WPos) para {new_wpos}")
self.controller.cnc.current_position = new_wpos
```

```
# 7. Atualizar a interface gráfica imediatamente com a WPos zerada
self.update_position_display() # Chama a função que atualiza os labels X e Y
```

```
self.statusBar().showMessage(f"Posição zero definida para {self.active_wcs} na localização atual.")
```

```
# 8. (Opcional) Solicitar $# ou $G após um tempo para verificar se o GRBL processou
QTimer.singleShot(500, lambda: self.controller.cnc.grbl.send_immediately("$#"))
QTimer.singleShot(600, lambda: self.controller.cnc.grbl.send_immediately("$G"))
```

```
except Exception as e:
```

```
    logger.error(f"SET ZERO: Erro ao definir posição zero: {e}", exc_info=True)
    QMessageBox.warning(self, "Erro", f"Falha ao setar posição zero: {str(e)}")
```

```
def set_zero_x_position(self):
```

```
    """Zera apenas o eixo X (WPos.x = 0), mantendo Y."""
```

```
    from PyQt6.QtWidgets import QMessageBox
```

```
    if not self.controller.cnc.is_connected:
```

```
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "CNC não conectada")
        return
```

```
    try:
```

```
        # Captura a MPos atual
```

```
        mpos = self.current_mpos.copy()
```

```
        # Número do WCS (G54...G59)
```

```
        p_number = self.wcs_to_p.get(self.active_wcs, 1)
```

```
        # Comando para zerar X no offset ativo
```

```
        cmd = f"G10 L20 P{p_number} X0"
```

```
        self.controller.cnc.grbl.send_immediately(cmd)
```

```
        # Atualiza o offset interno de X
```

```
        self.current_wcs_offset['x'] = mpos['x']
```

```
        # Ajusta a posição interna (WPos) para refletir X=0
```

```
        new_wpos = {
```

```
            'x': 0.0,
```

```
            'y': self.controller.cnc.current_position.get('y', 0.0),
```

```
            'z': self.controller.cnc.current_position.get('z', 0.0)
```

```
        }
```

```
        self.controller.cnc.current_position = new_wpos
```

```
        self.update_position_display()
```

```
        self.statusBar().showMessage("Eixo X zerado")
```

```
    except Exception as e:
```

```
        logger.error(f"Erro ao zerar eixo X: {e}", exc_info=True)
```

```
        QMessageBox.critical(self, "Erro", f"Falha ao zerar eixo X:\n{e}")
```

```
def set_zero_y_position(self):
```

```
    """Zera apenas o eixo Y (WPos.y = 0), mantendo X."""
```

```
    from PyQt6.QtWidgets import QMessageBox
```

```
    if not self.controller.cnc.is_connected:
```

```
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "CNC não conectada")
```

```
        return
```

```

try:
    mpos = self.current_mpos.copy()
    p_number = self.wcs_to_p.get(self.active_wcs, 1)
    cmd = f"G10 L20 P{p_number} Y0"
    self.controller.cnc.grbl.send_immediately(cmd)
    self.current_wcs_offset['y'] = mpos['y']
    new_wpos = {
        'x': self.controller.cnc.current_position.get('x', 0.0),
        'y': 0.0,
        'z': self.controller.cnc.current_position.get('z', 0.0)
    }
    self.controller.cnc.current_position = new_wpos
    self.update_position_display()
    self.statusBar().showMessage("Eixo Y zerado")
except Exception as e:
    logger.error(f"Erro ao zerar eixo Y: {e}", exc_info=True)
    QMessageBox.critical(self, "Erro", f"Falha ao zerar eixo Y:\n{e}")

```

```

def on_image_captured(self, image, position_name):
    """Handle captured image and register position"""
    # Display in image viewer
    self.image_viewer.display_image(image, f"Image: {position_name}")

```

```

# Get current position
if not self.controller.cnc.is_connected:
    QMessageBox.warning(self, "Error", "CNC not connected")
    return

```

```

current_pos = self.controller.cnc.get_current_position()

```

```

# Register position with image
self.position_registry.add_position(
    position_name,
    current_pos['x'],
    current_pos['y'],
    image
)

```

```

self.statusBar().showMessage(f"Position '{position_name}' registered at X:{current_pos['x']:.3f}, Y:{current_pos['y']:.3f}")

```

```

def create_sequence_from_registry(self):
    """Create a sequence from registered positions"""
    if not self.position_registry.positions:
        QMessageBox.warning(self, "Warning", "No positions registered")
        return

    # Get sequence name
    sequence_name = self.sequence_widget.sequence_name.text()
    if not sequence_name:
        QMessageBox.warning(self, "Warning", "Please enter a sequence name")
        return

```

```

# Clear existing positions in the position list widget
self.position_list_widget.clear_positions()

# Create positions for the sequence
positions = []
for pos in self.position_registry.positions:
    # Create position object with camera parameters
    camera_params = {"has_image": pos['image'] is not None}

    inspection_pos = InspectionPosition(
        pos['name'],
        pos['x'],
        pos['y'],
        camera_params
    )
    positions.append(inspection_pos)

# Also add to the position list widget
self.position_list_widget.add_position(inspection_pos)

# Create the sequence
self.current_sequence = self.controller.create_sequence(sequence_name, positions)

# Update UI
self.sequence_widget.sequence_status.setText(f"Created: {len(positions)} positions")
self.statusBar().showMessage(f"Sequence '{sequence_name}' created with {len(positions)} positions")

# Ask if user wants to save as G-CODE
reply = QMessageBox.question(
    self,
    "Save G-CODE",
    "Do you want to save this sequence as G-CODE?",
    QMessageBox.StandardButton.Yes | QMessageBox.StandardButton.No
)

if reply == QMessageBox.StandardButton.Yes:
    self.save_gcode()

def load_gcode(self):
    """Carrega uma sequência a partir de um arquivo G-CODE"""
    from aoi_lib.gcode_manager import GCodeManager
    gcode_manager = GCodeManager()

    filename, _ = QFileDialog.getOpenFileName(
        self, "Abrir G-CODE", "", "Arquivos G-CODE (*.gcode *.nc *.ngc)"
    )

    if filename:
        # Carrega o G-CODE
        result = gcode_manager.read_gcode_file(filename)

```

```

if result:
    # Limpa posições atuais
    self.position_list_widget.clear_positions()

    # Cria sequência a partir dos dados do G-CODE
    positions = []
    for pos_data in result['positions']:
        # Cria objeto de posição
        position = InspectionPosition(
            pos_data['name'],
            pos_data['x'],
            pos_data['y'],
            pos_data['camera_params']
        )

        # Adiciona à lista visual
        self.position_list_widget.add_position(position)

        # Adiciona à lista interna
        positions.append(position)

    # Cria a sequência
    self.current_sequence = self.controller.create_sequence(
        result['sequence_name'], positions
    )

    # Atualiza interface
    self.sequence_widget.sequence_name.setText(result['sequence_name'])
    self.sequence_widget.sequence_status.setText(
        f"Carregada do G-CODE: {len(positions)} posições"
    )

    self.statusBar().showMessage(f"G-CODE carregado de {filename}")
else:
    QMessageBox.critical(self, "Erro", "Falha ao carregar o arquivo G-CODE")

```

```

def refresh_ports(self):
    """Atualiza a lista de portas seriais disponíveis"""
    import serial.tools.list_ports

    self.cnc_port_combo.clear()
    ports = [port.device for port in serial.tools.list_ports.comports()]

    if ports:
        self.cnc_port_combo.addItems(ports)

    # Verificar se COM9 está na lista e selecionar
    com9_index = self.cnc_port_combo.findText("COM9")
    if com9_index >= 0:
        self.cnc_port_combo.setCurrentIndex(com9_index)

```

```

        self.statusBar().showMessage("Porta COM9 detectada")
    else:
        self.statusBar().showMessage("Nenhuma porta serial encontrada")

```

```

def connect_cnc(self):

```

```

    """Conecta à máquina CNC usando a biblioteca grbl-streamer"""
    if hasattr(self.controller.cnc, 'is_connected') and self.controller.cnc.is_connected:

```

```

        # Desconectar

```

```

        try:

```

```

            if hasattr(self.controller.cnc, 'grbl') and self.controller.cnc.grbl:

```

```

                self.controller.cnc.grbl.poll_stop()

```

```

                self.controller.cnc.grbl.disconnect()

```

```

                self.controller.cnc.grbl = None

```

```

                self.controller.cnc.is_connected = False

```

```

                self.connect_cnc_btn.setText("Conectar CNC")

```

```

                self.cnc_status.setText("Desconectado")

```

```

                self.statusBar().showMessage("CNC desconectada")

```

```

            except Exception as e:

```

```

                self.statusBar().showMessage(f"Erro ao desconectar: {str(e)}")

```

```

        else:

```

```

            # Conectar

```

```

            port = self.cnc_port_combo.currentText()

```

```

            if not port:

```

```

                QMessageBox.warning(self, "Erro", "Selecione uma porta serial")

```

```

                return

```

```

        self.statusBar().showMessage(f"Conectando à CNC na porta {port}...")

```

```

        try:

```

```

            # Define função de callback para eventos do GrblStreamer

```

```

            def grbl_callback(eventstring, *data):

```

```

                logger.debug(f"CALLBACK: Evento '{eventstring}' recebido com data: {data}")

```

```

            # Capturar offsets do sistema de coordenadas (G54, G55, etc.)

```

```

            if eventstring == "on_hash_stateupdate":

```

```

                if data and isinstance(data[0], dict):

```

```

                    hash_state = data[0]

```

```

            # Processar G54 APENAS se o WCS ativo for G54

```

```

            # Isso evita que a resposta tardia do $$ sobrescreva um offset

```

```

            # que foi definido manualmente via G10 L20 para G54.

```

```

            if self.active_wcs == "G54":

```

```

                g54_offset_data = hash_state.get('G54')

```

```

                if isinstance(g54_offset_data, (list, tuple)) and len(g54_offset_data) >= 2:

```

```

                    try:

```

```

                        new_offset_x_phys = float(g54_offset_data[0])

```

```

                        new_offset_y_phys = float(g54_offset_data[1])

```

```

                        new_offset_z_phys = float(g54_offset_data[2]) if len(g54_offset_data) > 2 else 0.0

```

```

                    # Converte Y físico → lógico (depende de invert_y)

```

```

                    if self.controller.cnc.invert_y:

```

```

        new_offset_y_log = -new_offset_y_phys
    else:
        new_offset_y_log = new_offset_y_phys

    self.current_wcs_offset = {
        # X e Z permanecem iguais
        'x': new_offset_x_phys,
        # guardamos FÍSICO para operar com G10 L20.
        'y': new_offset_y_phys,
        'z': new_offset_z_phys
    }

    logger.info(
        "CALLBACK: Offset G54 atualizado "
        f"(físico): {{x:{new_offset_x_phys:.3f}, y:{new_offset_y_phys:.3f}, z:{new_offset_z_phys:.3f}}}; "
        f"(lógico Y={new_offset_y_log:.3f})"
    )
except (ValueError, TypeError):
    logger.error(f"CALLBACK: Erro ao converter offset G54 de $#: {g54_offset_data}")
else:
    logger.warning(f"CALLBACK: Offset G54 não encontrado ou inválido nos dados hash para WCS ativo")
else:
    logger.debug(f"CALLBACK: Ignorando atualização de offset G54 de $# porque WCS ativo é {self.active_wcs}")
# TODO: Se precisar suportar outros WCS (G55-G59), adicionar lógica similar aqui

# Capturar estado do parser para saber o WCS ativo
elif eventstring == "on_gcode_parser_stateupdate":
    # ... (código existente para atualizar self.active_wcs) ...
    if data and isinstance(data[0], list) and len(data[0]) > 1:
        parser_state = data[0]
        # O índice 1 contém o WCS ativo (ex: "54", "55", etc.)
        # O índice 0 contém o modo de movimento (ex: "1" para G1)
        # O índice 4 contém o modo de distância (ex: "90" para G90)
        new_active_wcs = f"G{parser_state[1]}"
        new_motion_mode = f"G{parser_state[0]}"
        new_distance_mode = f"G{parser_state[4]}"

    if new_active_wcs != self.active_wcs:
        logger.info(f"CALLBACK: WCS Ativo mudou de {self.active_wcs} para {new_active_wcs}")
        self.active_wcs = new_active_wcs
        # Ao mudar o WCS, seria ideal buscar o offset correspondente via $$
        # ou ter todos os offsets armazenados. Por enquanto, apenas logamos.
        # self.controller.cnc.grbl.send_immediately("$#") # Cuidado com loops

# Atualiza estado interno da aplicação sobre modos G90/G91
# Isso garante que a UI e a lógica de movimento estejam sincronizadas
# com o estado real do GRBL reportado por $G.
if hasattr(self, 'movement_widget'): # Verifica se o widget existe
    if new_distance_mode == "G90":
        if not self.movement_widget.mode_absolute.isChecked():
            logger.info("CALLBACK ($G): Sincronizando UI para G90 (Absoluto)")

```

```

        self.movement_widget.mode_absolute.setChecked(True)
        self.movement_widget.mode_relative.setChecked(False)
    elif new_distance_mode == "G91":
        if not self.movement_widget.mode_relative.isChecked():
            logger.info("CALLBACK ($G): Sincronizando UI para G91 (Relativo)")
            self.movement_widget.mode_absolute.setChecked(False)
            self.movement_widget.mode_relative.setChecked(True)

elif eventstring == "on_stateupdate":
    logger.info(f"CALLBACK: Processando 'on_stateupdate'. Dados brutos: {data}")

    if len(data) >= 3:
        state = data[0]
        mpos_tuple = data[1] # Posição da Máquina (MPos)
        # wpos_tuple = data[2] # Posição de Trabalho (WPos) - Ignorando pois está vindo zerado

    logger.debug(f"CALLBACK DETALHADO: state={state}, mpos={mpos_tuple}") # Removido wpos do log d

    # Atualiza estado da máquina
    old_state = self.controller.cnc.machine_status if hasattr(self.controller.cnc, 'machine_status') else None
    self.controller.cnc.machine_status = state

    if old_state != state:
        logger.debug(f"CALLBACK: Estado da máquina mudou de '{old_state}' para '{state}'")

    # Calcular WPOS a partir de MPOS e do offset armazenado
    if isinstance(mpos_tuple, (list, tuple)) and len(mpos_tuple) >= 2:
        try:
            # 1) valores FÍSICOS reportados pelo GRBL
            mpos_x_phys = float(mpos_tuple[0])
            mpos_y_phys = float(mpos_tuple[1])
            mpos_z_phys = float(mpos_tuple[2]) if len(mpos_tuple) > 2 else 0.0

            # 2) guarda MPos física para rotinas G10
            self.current_mpos = {
                'x': mpos_x_phys,
                'y': mpos_y_phys,
                'z': mpos_z_phys
            }

            # 3) converte para sistema LÓGICO (visão do usuário)
            mpos_y_log = -mpos_y_phys if self.controller.cnc.invert_y else mpos_y_phys
            off_y_log = (-self.current_wcs_offset['y']
                        if self.controller.cnc.invert_y
                        else self.current_wcs_offset['y'])

            calculated_wpos_x = mpos_x_phys - self.current_wcs_offset['x']
            calculated_wpos_y = mpos_y_log - off_y_log
            calculated_wpos_z = mpos_z_phys - self.current_wcs_offset['z']

            new_position = {

```

```

        'x': calculated_wpos_x,
        'y': calculated_wpos_y,
        'z': calculated_wpos_z
    }

    old_position = None
    if hasattr(self.controller.cnc, 'current_position'):
        old_position = self.controller.cnc.current_position.copy()
        # logger.debug(f"CALLBACK: Posição interna ANTES da atualização: {old_position}") # Log opcional

    logger.debug(f"CALLBACK: MPos={mpos_tuple}, Offset={self.current_wcs_offset}, WPos Calculada={wpos_tuple}")
    logger.debug(f"CALLBACK: Tentando atualizar posição interna (usando WPOS CALCULADA) para: {wpos_tuple}")

    # Compara new_position (WPos calculada) com old_position
    position_changed = (old_position is None) or \
        (abs(old_position['x'] - new_position['x']) > 1e-4) or \
        (abs(old_position['y'] - new_position['y']) > 1e-4) or \
        (abs(old_position.get('z', 0.0) - new_position.get('z', 0.0)) > 1e-4)

    if position_changed:
        logger.info(f"CALLBACK: POSIÇÃO INTERNA ATUALIZADA (usando WPOS CALCULADA): {old_position}")
        # Atualiza a posição no controlador com a WPos calculada
        self.controller.cnc.current_position = new_position

    except (ValueError, TypeError, IndexError) as e:
        logger.error(f"CALLBACK: Erro ao processar MPOS ou calcular WPOS: {e}, mpos={mpos_tuple}")
    else:
        logger.error(f"CALLBACK: Formato inválido para MPOS: {type(mpos_tuple)}, valor: {mpos_tuple}")

    else:
        logger.error(f"CALLBACK: 'on_stateupdate' recebido com dados insuficientes (len={len(data)}). Dados: {data}")

    # ... (restante do código do callback para outros eventos: on_write, on_read, etc.) ...
    elif eventstring == "on_write":
        logger.debug(f"CALLBACK: Comando enviado para GRBL: {data[0] if data else 'vazio'}")
    # ... (etc.) ...

    # --- INÍCIO DA MODIFICAÇÃO ---
    # Inicializa o GrblStreamer APENAS com o callback
    self.controller.cnc.grbl = GrblStreamer(grbl_callback)
    # --- FIM DA MODIFICAÇÃO ---

    logger.debug(f"CONEXÃO: Tentando conectar à porta {port} com baudrate 115200")
    # Conecta usando o método cnect()
    self.controller.cnc.grbl.cnect(port, 115200)
    time.sleep(2.0)

    if not self.controller.cnc.grbl.connected:
        logger.error("CONEXÃO: Falha ao estabelecer conexão serial (grbl.connected é False).")
        raise ConnectionError("Falha ao conectar à porta serial após inicialização.")

```

```
logger.debug("CONEXÃO: Enviando comando de desbloqueio $X")
```

```
self.controller.cnc.grbl.send_immediately("$X")
```

```
time.sleep(0.1)
```

```
logger.debug("CONEXÃO: Configurando $10=3 para relatório completo de posição")
```

```
self.controller.cnc.grbl.send_immediately("$10=3") # Mantém $10=3 para receber MPos
```

```
time.sleep(0.1)
```

```
# --- INÍCIO DA MODIFICAÇÃO ---
```

```
# Solicitar estado hash logo após conectar para obter offsets
```

```
logger.debug("CONEXÃO: Solicitando estado hash ($#) para obter offsets")
```

```
self.controller.cnc.grbl.send_immediately("$#")
```

```
time.sleep(0.1)
```

```
# --- FIM DA MODIFICAÇÃO ---
```

```
logger.debug("CONEXÃO: Configurando modo relativo G91")
```

```
self.controller.cnc.grbl.send_immediately("G91")
```

```
time.sleep(0.1)
```

```
logger.debug("CONEXÃO: Iniciando polling de status")
```

```
self.controller.cnc.grbl.poll_start()
```

```
self.controller.cnc.is_connected = True
```

```
self.config.apply_to_cnc(self.controller.cnc)
```

```
self.config.remember_cnc_port(port)
```

```
self.controller.cnc.machine_status = "Idle"
```

```
self.connect_cnc_btn.setText("Desconectar CNC")
```

```
self.cnc_status.setText("Conectado")
```

```
self.statusBar().showMessage(f"CNC conectada na porta {port}")
```

```
except Exception as e:
```

```
# ... (código de tratamento de erro de conexão) ...
```

```
logger.error(f"CONEXÃO: Falha ao conectar ou configurar: {str(e)}", exc_info=True)
```

```
QMessageBox.critical(self, "Erro", f"Falha ao conectar a CNC: {str(e)}")
```

```
if hasattr(self.controller.cnc, 'grbl') and self.controller.cnc.grbl:
```

```
    try:
```

```
        self.controller.cnc.grbl.disconnect()
```

```
    except: pass
```

```
self.controller.cnc.grbl = None
```

```
self.controller.cnc.is_connected = False
```

```
self.controller.cnc.machine_status = "Erro Conexão"
```

```
self.connect_cnc_btn.setText("Conectar CNC")
```

```
self.cnc_status.setText("Erro Conexão")
```

```
def connect_camera(self):
```

```
    """Conecta à câmera"""
```

```
    if hasattr(self.controller.camera, 'is_connected') and self.controller.camera.is_connected:
```

```
        # Interrompe preview antes de liberar a câmera
```

```
        self.camera_preview.stop_preview()
```

```
    # Desconectar
```

```

self.controller.camera.disconnect()
self.connect_camera_btn.setText("Conectar Câmera")
self.statusBar().showMessage("Câmera desconectada")
else:
    # Conectar
    try:
        camera_id = int(self.camera_id_combo.currentText())

        self.statusBar().showMessage(f"Conectando à câmera ID {camera_id}...")

        if self.controller.connect_camera(camera_id):
            self.connect_camera_btn.setText("Desconectar Câmera")
            self.statusBar().showMessage(f"Câmera ID {camera_id} conectada")
            self.config.remember_camera_id(camera_id)
        else:
            QMessageBox.critical(self, "Erro", f"Falha ao conectar à câmera: {self.controller.camera.last_error}")
    except ValueError:
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "ID de câmera inválido")

def test_camera(self):
    """Testa a captura de imagem da câmera"""
    if not hasattr(self.controller.camera, 'is_connected') or not self.controller.camera.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "Câmera não conectada")
    return

image = self.controller.camera.capture()

if image is not None:
    self.image_viewer.display_image(image, "Imagem de teste da câmera")
    self.statusBar().showMessage("Imagem capturada com sucesso")
else:
    QMessageBox.warning(self, "Erro", f"Falha ao capturar imagem: {self.controller.camera.last_error}")

def update_position_display(self):
    """Atualiza a exibição da posição atual (agora exibindo WPos calculada)"""
    if not self.controller.cnc.is_connected:
        # logger.debug("update_position_display: CNC não conectada.") # Log já existente
        return
    try:
        # get_current_position agora retorna a WPos calculada
        position = self.controller.cnc.get_current_position()
        logger.debug("update_position_display: posição (WPos calculada) obtida do CNC: %s", position)
    except Exception as e:
        logger.error("update_position_display: erro ao obter posição: %s", e)
    return

# Comparação para log (opcional, pode ser removido se poluir muito)
if self.last_logged_position is not None:
    if position == self.last_logged_position:
        pass
    # logger.warning("update_position_display: posição (WPos calculada) inalterada: %s", position)

```

```

else:
    logger.debug("update_position_display: posição (WPos calculada) mudou de %s para %s",
                 self.last_logged_position, position)
else:
    logger.debug("update_position_display: nenhuma posição (WPos calculada) anterior registrada.")

self.last_logged_position = position.copy()

# Atualiza os labels da interface com a WPos calculada
self.x_position.setText(f'{position["x"]:.3f} mm')
self.y_position.setText(f'{position["y"]:.3f} mm')
self.cnc_status.setText(self.controller.cnc.machine_status)

def add_current_position(self):
    """Adiciona a posição atual à lista"""
    if not self.controller.cnc.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "CNC não conectada")
        return

    position_name, ok = QInputDialog.getText(self, "Nova Posição", "Nome da posição:")

    if ok and position_name:
        position = self.controller.add_current_position(position_name)
        self.position_list_widget.add_position(position)
        self.statusBar().showMessage(f'Posição '{position_name}' adicionada")

def remove_position(self):
    """Remove a posição selecionada"""
    position = self.position_list_widget.remove_selected_position()

    if position:
        self.controller.position_manager.remove_position(position.name)
        self.statusBar().showMessage(f'Posição '{position.name}' removida")

def on_position_selected(self, position):
    """Manipula a seleção de uma posição"""
    # Poderia mover para esta posição, mostrar detalhes, etc.
    self.statusBar().showMessage(f'Posição selecionada: {position.name} ({position.x:.3f}, {position.y:.3f})")

def create_sequence(self):
    """Cria uma nova sequência com as posições atuais"""
    positions = self.position_list_widget.get_all_positions()

    if not positions:
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "Adicione pelo menos uma posição")
        return

    sequence_name = self.sequence_widget.sequence_name.text()
    if not sequence_name:
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "Digite um nome para a sequência")
        return

```

```

self.current_sequence = self.controller.create_sequence(sequence_name, positions)
self.statusBar().showMessage(f"Sequência '{sequence_name}' criada com {len(positions)} posições")
self.sequence_widget.sequence_status.setText(f"Criada: {len(positions)} posições")

def run_sequence(self):
    """Executes the current sequence"""
    if not self.current_sequence:
        QMessageBox.warning(self, "Warning", "Create a sequence first")
        return

    if not self.controller.cnc.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Warning", "CNC not connected")
        return

    if not hasattr(self.controller.camera, 'is_connected') or not self.controller.camera.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Warning", "Camera not connected")
        return

    # Clear previous results
    self.results_table.setRowCount(0)

    # Configure UI for execution
    self.is_running_sequence = True
    self.sequence_widget.run_sequence_btn.setEnabled(False)
    self.sequence_widget.stop_sequence_btn.setEnabled(True)
    self.sequence_widget.sequence_status.setText("Executing...")

    # Start execution
    try:
        self.statusBar().showMessage(f"Executing sequence '{self.current_sequence.name}'...")

        # Use a thread to run the sequence
        self.run_thread = SequenceRunnerThread(self.controller, self.current_sequence.name)
        self.run_thread.image_captured.connect(self.on_sequence_image_captured)
        self.run_thread.sequence_completed.connect(self.on_sequence_completed)
        self.run_thread.sequence_error.connect(self.on_sequence_error)
        self.run_thread.start()

    except Exception as e:
        self.statusBar().showMessage(f"Error executing sequence: {str(e)}")
        self.sequence_widget.sequence_status.setText("Error")
        self.on_sequence_completed()

def on_sequence_image_captured(self, result):
    """Called when an image is captured during sequence execution"""
    position = result["position"]
    image = result["image"]
    timestamp = result["timestamp"]

    # Display the image

```

```

self.image_viewer.display_image(image, f"Position: {position.name} ({position.x:.3f}, {position.y:.3f})")

# Add to results table
row = self.results_table.rowCount()
self.results_table.insertRow(row)
self.results_table.setItem(row, 0, QTableWidgetItem(position.name))
self.results_table.setItem(row, 1, QTableWidgetItem(time.strftime("%H:%M:%S", time.localtime(timestamp))))
self.results_table.setItem(row, 2, QTableWidgetItem("Captured"))

def stop_sequence(self):
    """Para a execução da sequência atual"""
    if self.is_running_sequence:
        self.controller.stop_sequence()
        self.statusBar().showMessage("Execução de sequência interrompida")
        self.on_sequence_completed()

def on_sequence_completed(self):
    """Chamado quando a execução da sequência é concluída"""
    self.is_running_sequence = False
    self.sequence_widget.run_sequence_btn.setEnabled(True)
    self.sequence_widget.stop_sequence_btn.setEnabled(False)
    self.sequence_widget.sequence_status.setText("Concluída")
    self.statusBar().showMessage("Execução de sequência concluída")

def on_sequence_error(self, error_message):
    """Chamado quando ocorre um erro durante a execução da sequência"""
    QMessageBox.critical(self, "Erro na Sequência", error_message)
    self.on_sequence_completed()

def save_program(self):
    """Salva o programa de inspeção atual"""
    if not self.current_sequence:
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "Crie uma sequência primeiro")
        return

    filename, _ = QFileDialog.getSaveFileName(self, "Salvar Programa", "", "Arquivos JSON (*.json)")

    if filename:
        if not filename.endswith('.json'):
            filename += '.json'

        if self.controller.save_positions(filename):
            self.statusBar().showMessage(f"Programa salvo em {filename}")
        else:
            QMessageBox.critical(self, "Erro", "Falha ao salvar o programa")

def load_program(self):
    """Carrega um programa de inspeção salvo"""
    filename, _ = QFileDialog.getOpenFileName(self, "Carregar Programa", "", "Arquivos JSON (*.json)")

    if filename:

```

```

if self.controller.load_positions(filename):
    # Atualiza a interface
    self.position_list_widget.clear_positions()

    # Adiciona posições carregadas à lista
    for name, position in self.controller.position_manager.positions.items():
        self.position_list_widget.add_position(position)

    # Se há sequências, usa a primeira como atual
    if self.controller.position_manager.sequences:
        sequence_name = next(iter(self.controller.position_manager.sequences))
        self.current_sequence = self.controller.position_manager.sequences[sequence_name]
        self.sequence_widget.sequence_name.setText(sequence_name)
        self.sequence_widget.sequence_status.setText(f"Carregada: {len(self.current_sequence.positions)} posições")

    self.statusBar().showMessage(f"Programa carregado de {filename}")
else:
    QMessageBox.critical(self, "Erro", "Falha ao carregar o programa")

# LIMPEZA GERAL (Threads, Timers, Dispositivos)
def _cleanup_resources(self):
    """Para tudo que possa manter o Qt vivo após o fechamento."""
    if getattr(self, "_already_clean", False):
        return # evita executar 2x
    self._already_clean = True

    # 1) Sequências em execução
    if getattr(self, "is_running_sequence", False):
        self.controller.stop_sequence()

    # 2) Timers -----
    for tm_name in ("update_timer",):
        tm = getattr(self, tm_name, None)
        if tm and tm.isActive():
            tm.stop()
    if getattr(self, "camera_preview", None):
        self.camera_preview.stop_preview()

    # 3) QThreads -----
    for th_name in ("run_thread", "map_thread", "_move_thread"):
        th = getattr(self, th_name, None)
        if th and th.isRunning():
            th.requestInterruption()
            th.quit()
            th.wait(2000) # aguarda até 2 s

    # 4) Thread de status do GRBL dentro do controlador CNC
    if getattr(self.controller.cnc, "running", False):
        self.controller.cnc.running = False
    if getattr(self.controller.cnc, "status_thread", None):
        self.controller.cnc.status_thread.join(timeout=2)

```

```
# 5) grbl-streamer (poll thread) -----
if getattr(self.controller.cnc, "grbl", None):
    try:
        self.controller.cnc.grbl.poll_stop()
        self.controller.cnc.grbl.disconnect() # fecha serial + join
    except Exception:
        pass
```

```
# 6) Dispositivos -----
if getattr(self.controller.camera, "is_connected", False):
    self.controller.camera.disconnect()
if getattr(self.controller.cnc, "is_connected", False):
    self.controller.cnc.disconnect()
```

```
# closeEvent agora só dispara a limpeza
def closeEvent(self, event):
    self._cleanup_resources()
    event.accept()
```

```
class SequenceRunnerThread(QThread):
    """Thread para executar uma sequência de inspeção"""
    image_captured = pyqtSignal(dict) # Emite resultados da captura
    sequence_completed = pyqtSignal() # Emite quando a sequência é concluída
    sequence_error = pyqtSignal(str) # Emite quando ocorre um erro

    def __init__(self, controller, sequence_name):
        super().__init__()
        self.controller = controller
        self.sequence_name = sequence_name

    def run(self):
        try:
            # Execute a sequência e processe os resultados
            def process_result(result):
                self.image_captured.emit(result)

            self.controller.run_sequence(self.sequence_name, process_result)
            self.sequence_completed.emit()

        except Exception as e:
            self.sequence_error.emit(str(e))
```

```
class MapGeneratorThread(QThread):
    """
    Thread responsável por percorrer a grade, movimentar a CNC e capturar
    as imagens sem travar a GUI.
    """
    progress = pyqtSignal(int, int) # imagens_capturadas, total
    image_captured = pyqtSignal(object) # cv2 image (opcional para preview)
    finished = pyqtSignal()
```

```
error = pyqtSignal(str)
```

```
def __init__(self, controller, origin, end, sx, sy, folder, prog_name):  
    super().__init__()   
    self.ctrl = controller  
    self.origin = origin  
    self.end = end  
    self.sx = sx  
    self.sy = sy  
    self.folder = folder  
    self.prog_name = prog_name
```

```
def run(self):  
    log = logging.getLogger("MapGeneratorThread")  
    try:  
        points = list(self.ctrl._grid_points(self.origin, self.end,  
                                             self.sx, self.sy))  
        total = len(points)  
        os.makedirs(self.folder, exist_ok=True)  
  
        # -- Vai para a origem (somente se não estivermos nela) -----  
        cur = self.ctrl.cnc.get_current_position()  
        if (abs(cur['x'] - self.origin['x']) > 1e-3 or  
            abs(cur['y'] - self.origin['y']) > 1e-3):  
            self.ctrl.cnc.move_to_absolute_position(self.origin['x'],  
                                                    self.origin['y'])  
            self.ctrl.cnc.wait_for_idle()  
        else:  
            log.debug("MapGeneratorThread: Já estamos na origem; iniciando varredura sem espera extra.")  
  
        captured = 0  
        for r, col, x, y in points:  
            if self.isInterruptRequested():  
                log.warning("Mapa cancelado pelo usuário")  
                self.error.emit("Operação cancelada")  
                return  
            self.ctrl.cnc.move_to_absolute_position(x, y)  
            self.ctrl.cnc.wait_for_idle()  
  
            img = self.ctrl.camera.capture()  
            if img is not None:  
                fname = f"{self.prog_name}_r{r:03d}_c{col:03d}.png"  
                cv2.imwrite(os.path.join(self.folder, fname), img)  
                self.image_captured.emit(img)  
            captured += 1  
            self.progress.emit(captured, total)  
            time.sleep(0.05)  
  
        self.finished.emit()  
    except Exception as exc:  
        log.exception("Erro na geração do mapa")
```

```
self.error.emit(str(exc))
```

```
if __name__ == "__main__":  
    app = QApplication(sys.argv)  
    window = AOIControllerApp()  
    window.show()  
    sys.exit(app.exec())
```