4. Обзор клемм

4.1 Обзор клемм

Шкаф	Группа	№	Цепь	Внутренний соседний конец	Внешний кабель/жила и соседний конец
CAB1	XT1	1	L	CAB1.QF1:1	W0/1 -> FIELD.POWER:L
CAB1	XT1	2	N	CAB1.QF1:3	W0/2 -> FIELD.POWER:N
CAB1	XT1	3	PE	CAB1.PE1:1	W0/3 -> FIELD.POWER:PE
CAB1	XT2	1	U	CAB1.D1:U	W1/1 -> FIELD.M1:U
CAB1	XT2	2	V	CAB1.D1:V	W1/2 -> FIELD.M1:V
CAB1	XT2	3	W	CAB1.D1:W	W1/3 -> FIELD.M1:W
CAB1	XT2	4	PE	CAB1.PE1:3	W1/4 -> FIELD.M1:PE
CAB1	XT3	1	+24	CAB1.G1:+V	W2/1 -> CAB2.XT1:1
CAB1	XT3	2	20	CAB1.A1:DI0	W2/2 -> CAB2.XT1:2
CAB1	XT3	3	30	CAB1.A1:DO0	W2/3 -> CAB2.XT1:3
CAB1	XT3	4	0V	CAB1.G1:-V	W2/4 -> CAB2.XT1:4
CAB1	XT3	5	Резерв		
CAB1	XT4	1	+24	CAB1.G1:+V	W4/1 -> FIELD.B1:+
CAB1	XT4	2	50	CAB1.A1:AI+	W4/2 -> FIELD.B1:OUT
CAB1	XT4	3	0V	CAB1.G1:-V	W4/3 -> FIELD.B1:-
CAB1	XT4	4	Резерв		
CAB1	XT5	1	40	CAB1.K1:14	W3/1 -> FIELD.YV1:+
CAB1	XT5	2	0V	CAB1.G1:-V	W3/2 -> FIELD.YV1:-
CAB2	XT1	1	+24	CAB2.SB2:1, CAB2.A2:+24	W2/1 -> CAB1.XT3:1
CAB2	XT1	2	20	CAB2.SB1:4	W2/2 -> CAB1.XT3:2
CAB2	XT1	3	30	CAB2.HL1:+	W2/3 -> CAB1.XT3:3
CAB2	XT1	4	0V	CAB2.HL1:-, CAB2.A2:0V	W2/4 -> CAB1.XT3:4
CAB2	XT1	5	Резерв		