Packet Tracer – Résolution des problèmes de WLAN

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP
Routeur sans fil domestique	Internet	DHCP
	Réseau local (LAN)	192.168.0.1
R1	G0/0/0.10	192.168.10.1/24
	G0/0/0.20	192.168.20.1/24
	G0/0/0.200	192.168.200.1/24
	G0/0/1	172.31.1.1/24
Commutateur 1 (SW1)	le VLAN 200	192.168.200.100/24
LAP-1	G0	DHCP
WLC-1	Gestion	192.168.200.254/24
Serveur RADIUS	Carte réseau (NIC)	172.31.1.254/24
PC administratif	Carte réseau (NIC)	192.168.200.200/24
Serveur web	Carte réseau	203.0.113.78/24
Serveur DNS	Carte réseau (NIC)	10.100.100.254
L'Administrateur domestique	Carte réseau (NIC)	DHCP
Ordinateur portable	Carte réseau (NIC)	DHCP
Ordinateur portable1	Sans Fil 0	DHCP
Ordinateur Portable 2	Sans Fil 0	DHCP
Tablette PC	Sans fil 0	DHCP
Smartphone	Sans Fil 0	DHCP

L'information de réseau sans fil (WLAN)

WLAN	SSID	Authentification	Nom d'utilisateur	Mot de passe
Réseau domestique	SSID domestique	WPA2-Personal	S/O	Cisco123
VLAN10 de Réseau sans fil (WLAN)	SSID-10	WPA-2 PSK/Personal	S/O	Cisco123

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document Public de Cisco

WLAN	SSID	Authentification	Nom d'utilisateur	Mot de passe
VLAN 20 de réseau sans fil (WLAN)	SSID-20	WPA-2 802.1x/Enterprise	user2	user2pass

Objectifs

Dans cette activité, vous allez résoudre des différents problèmes liés aux réseaux sans fil domestiques et aux réseaux sans fil d'entreprise.

- Résoudre les problèmes de connectivité LAN sans fil dans un réseau domestique.
- Résoudre les problèmes de connectivité LAN sans fil dans un réseau d'entreprise.

Contexte/scénario

Maintenant que vous avez appris à configurer le sans fil dans les réseaux domestiques et d'entreprise, vous devez apprendre à dépanner les deux dans les environnements sans fil. Votre objectif est d'activer la connectivité entre les hôtes des réseaux et le serveur Web par l'adresse IP et l'URL. La connectivité entre les réseaux domestique et d'entreprise n'est pas requise.

Pour accéder Le Routeur domestique sans fil, le mot d'utilisateur et le mot de passe est **admin**.

Le nom d'utilisateur de l'interface de gestion WLC est **admin** et le mot de passe est **Cisco123**

Instructions

Partie 1: Résoudre les problèmes du réseau

Remarque: Vous ne dépannerez que le routeur sans fil domestique, le WLC et les périphériques hôtes sans fil dans cette activité.

Étape 1: Tester la connectivité

a. Testez la connectivité entre les hôtes sans fil et le serveur Web par utiliser l'adresse IP et le URL. **www.netacad.pt**.

b. Enregistrez les hôtes qui ne peuvent pas accéder au serveur Web dans la table de l'étape 2.

Étape 2: Chercher les problèmes et enregistrer les résultats.

a. Cherchez les problèmes de connectivité avec chaque hôte. Les problèmes peuvent être à la configuration de l'hôte ou d'autres composants de réseau sans fil.

b. Complétez la table.

Appareil	Réseau Domestique/Entreprise	Problème	Solution

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document Public de Cisco

Partie 2: Résoudre les problèmes

Modifiez les configurations de périphérique pour que les hôtes puissent atteindre la connectivité avec le réseau. Testez pour vous assurer que tous les hôtes peuvent atteindre l'objectif de communication de se connecter au serveur Web par l'adresse IP et l'URL.

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document Public de Cisco