

Задание 1. Исследование LQR. Возьмите матрицы A и B из таблицы в конце настоящего файла в соответствии с вашим вариантом и рассмотрите систему

$$\dot{x} = Ax + Bu.$$

Начальные условия в системе выберите самостоятельно. Задайтесь несколькими различными парами матриц (Q, R) , для каждой из них синтезируйте регулятор, минимизирующий функционал качества

$$J = \int_0^\infty (x^T(t)Qx(t) + u^T(t)Ru(t)) dt.$$

Для каждого случая найдите соответствующее минимальное значение функционала качества по формуле $J = x_0^T P x_0$, где P – решение соответствующего уравнения Риккати. Выполните моделирование и найдите «экспериментальное» значение J в результате моделирования, сравните с рассчитанным. Постройте сравнительные графики компонент вектора состояния системы и управляющих воздействий при различных матрицах Q и R . Постарайтесь, чтобы ваше исследование влияния матриц Q и R на переходные процессы в замкнутой системе было настолько полным, насколько возможно.

Задание 2. Сравнение LQR с не-LQR. Возьмите какую-нибудь одну пару матриц (Q, R) из предыдущего задания и соответствующий регулятор. Задайте несколько других регуляторов, рассчитанных иным способом (методами модального управления или с помощью LMI). Проведите сравнение переходных процессов при использовании различных регуляторов. Приведите графики величины

$$J(t) = \int_0^t (x^T(\tau)Qx(\tau) + u^T(\tau)Ru(\tau)) d\tau$$

и найдите её установившееся значение для каждого случая. Действительно ли LQR даёт наилучший результат?

Задание 3. Исследование LQE (фильтра Калмана). Возьмите матрицы A и C из таблицы в конце настоящего файла в соответствии с вашим вариантом и рассмотрите систему

$$\dot{x} = Ax + f, \quad y = Cx + \xi,$$

где $f(t)$ и $\xi(t)$ – внешние возмущения. Начальные условия в системе выберите самостоятельно. Задайтесь несколькими различными парами матриц (Q, R) , для каждой из них синтезируйте соответствующий LQE (фильтр Калмана). Выполните сравнение работы одного и того же наблюдателя при различных внешних возмущениях. Выполните сравнение работы различных наблюдателей при одинаковых внешних возмущениях. Постройте сравнительные графики интересующих вас величин для всех случаев.

Совет. При моделировании белого шума используйте блок *Random Number*.

Задание 4. Синтез LQG. Возьмите матрицы A , B , C , D из таблицы в конце настоящего файла в соответствии с вашим вариантом и рассмотрите систему

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + f, \\ y = Cx + Du + \xi. \end{cases}$$

Задайте сигналы f и ξ как белый шум. Синтезируйте соответствующий LQG-регулятор, включающий в себя LQR и фильтр Калмана. Выполните моделирование работы полученной системы.

Таблица 1: Исходные данные

Вариант	Матрица A	Матрица B	Матрица C	Матрица D
1	$A = \begin{bmatrix} -6 & 19 & 10 & -13 \\ 0 & -9 & 0 & 6 \\ -4 & 8 & 6 & -7 \\ 0 & -15 & 0 & 9 \end{bmatrix}$	$B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \\ 3 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$	$C = \begin{bmatrix} 3 & -9 & -3 & 6 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$	$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$
2	$A = \begin{bmatrix} -9 & 31 & -22 & 15 \\ 0 & -6 & 4 & 0 \\ 0 & -10 & 6 & 0 \\ -6 & 17 & -13 & 9 \end{bmatrix}$	$B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 0 \\ -2 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$	$C = \begin{bmatrix} 2 & -6 & 4 & -2 \\ 0 & 4 & -2 & 0 \end{bmatrix}$	$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$
3	$A = \begin{bmatrix} -6 & 19 & -13 & 10 \\ 0 & -9 & 6 & 0 \\ 0 & -15 & 9 & 0 \\ -4 & 8 & -7 & 6 \end{bmatrix}$	$B = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 2 & 0 \\ 4 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	$C = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & 6 & -3 & 0 \end{bmatrix}$	$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$
4	$A = \begin{bmatrix} -6 & -25 & -35 & -10 \\ 0 & -9 & -15 & 0 \\ 0 & 6 & 9 & 0 \\ 4 & 17 & 26 & 6 \end{bmatrix}$	$B = \begin{bmatrix} 16 & 0 \\ 6 & 0 \\ -3 & 0 \\ -11 & 0 \end{bmatrix}$	$C = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 6 & 0 \end{bmatrix}$	$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$
5	$A = \begin{bmatrix} 9 & 19 & 6 & 13 \\ 0 & 6 & 0 & 4 \\ -15 & -25 & -9 & -20 \\ 0 & -10 & 0 & -6 \end{bmatrix}$	$B = \begin{bmatrix} -5 & 0 \\ -1 & 0 \\ 8 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$	$C = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

Таблица 1: Исходные данные

Вариант	Матрица A	Матрица B	Матрица C	Матрица D
6	$A = \begin{bmatrix} 6 & 7 & -4 & 8 \\ 0 & 9 & 0 & 15 \\ 10 & 13 & -6 & 19 \\ 0 & -6 & 0 & -9 \end{bmatrix}$	$B = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -2 & 0 \\ 3 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$C = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$	$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$
7	$A = \begin{bmatrix} 6 & 26 & 4 & 17 \\ 0 & 9 & 0 & 6 \\ -10 & -35 & -6 & -25 \\ 0 & -15 & 0 & -9 \end{bmatrix}$	$B = \begin{bmatrix} -7 & 0 \\ -2 & 0 \\ 10 & 0 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$	$C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 6 & 0 & 3 \end{bmatrix}$	$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$
8	$A = \begin{bmatrix} 6 & 26 & 4 & 17 \\ 0 & 9 & 0 & 6 \\ -10 & -35 & -6 & -25 \\ 0 & -15 & 0 & -9 \end{bmatrix}$	$B = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 2 & 0 \\ -10 & 0 \\ -4 & 0 \end{bmatrix}$	$C = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 12 & 0 & 6 \end{bmatrix}$	$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$
9	$A = \begin{bmatrix} 9 & 19 & 6 & 13 \\ 0 & 6 & 0 & 4 \\ -15 & -25 & -9 & -20 \\ 0 & -10 & 0 & -6 \end{bmatrix}$	$B = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 2 & 0 \\ -16 & 0 \\ -4 & 0 \end{bmatrix}$	$C = \begin{bmatrix} -6 & 0 & -3 & -3 \\ 0 & -2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$	$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$
10	$A = \begin{bmatrix} -9 & 31 & -22 & 15 \\ 0 & -6 & 4 & 0 \\ 0 & -10 & 6 & 0 \\ -6 & 17 & -13 & 9 \end{bmatrix}$	$B = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ -2 & 0 \\ -4 & 0 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$	$C = \begin{bmatrix} -2 & 6 & -4 & 2 \\ 0 & -4 & 2 & 0 \end{bmatrix}$	$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

Таблица 1: Исходные данные

Вариант	Матрица A	Матрица B	Матрица C	Матрица D
11	$A = \begin{bmatrix} -6 & 19 & 10 & -13 \\ 0 & -9 & 0 & 6 \\ -4 & 8 & 6 & -7 \\ 0 & -15 & 0 & 9 \end{bmatrix}$	$B = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 0 \\ 6 & 0 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$	$C = \begin{bmatrix} -3 & 9 & 3 & -6 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$
12	$A = \begin{bmatrix} -6 & 19 & -13 & 10 \\ 0 & -9 & 6 & 0 \\ 0 & -15 & 9 & 0 \\ -4 & 8 & -7 & 6 \end{bmatrix}$	$B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	$C = \begin{bmatrix} 2 & -6 & 4 & -2 \\ 0 & 12 & -6 & 0 \end{bmatrix}$	$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$
13	$A = \begin{bmatrix} -6 & -25 & -35 & -10 \\ 0 & -9 & -15 & 0 \\ 0 & 6 & 9 & 0 \\ 4 & 17 & 26 & 6 \end{bmatrix}$	$B = \begin{bmatrix} -16 & 0 \\ -6 & 0 \\ 3 & 0 \\ 11 & 0 \end{bmatrix}$	$C = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 0 & 8 \\ 0 & 6 & 12 & 0 \end{bmatrix}$	$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$
14	$A = \begin{bmatrix} 6 & 7 & -4 & 8 \\ 0 & 9 & 0 & 15 \\ 10 & 13 & -6 & 19 \\ 0 & -6 & 0 & -9 \end{bmatrix}$	$B = \begin{bmatrix} -8 & 0 \\ 4 & 0 \\ -6 & 0 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$	$C = \begin{bmatrix} -3 & -6 & 3 & -9 \\ 0 & 3 & 0 & 6 \end{bmatrix}$	$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$
15	$A = \begin{bmatrix} -5 & -2 & -1 & -14 \\ 33 & -8 & 28 & 27 \\ 19 & -2 & 14 & 25 \\ -4 & 2 & -5 & -1 \end{bmatrix}$	$B = \begin{bmatrix} -7 & 0 \\ -11 & 0 \\ -1 & 0 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$	$C = \begin{bmatrix} -12 & 3 & -9 & -12 \\ 6 & 0 & 3 & 9 \end{bmatrix}$	$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$