雷池硬件偶现关机问题临时处理方案

问题现象：

运行时间达到或者接近5年的雷池设备，偶现设备异常关机，从日志上看有Power key pressed的关机信号日志，但实际客户未操作关机。设备可通过按开机键重新启动。

解决原理：

现在的临时解决方案是通过屏蔽关系信号达到即使问题触发也不会引发重启的效果

解决方案：

方案 1：

通过之前发布的全版本通用 patch 进行加固，由于 patch 作用机制的问题，更新 patch 之后需要重启硬件才能生效

方案 2：

直接通过 root shell 修改配置，重启服务，这种方案不需要重启硬件

- vim /etc/systemd/logind.conf
- 增加或取消 HandlePowerKey 的注释，并将值改为 ignore

```
[Login]
#NAutoVTs=6
#ReserveVT=6
#KillUserProcesses=no
#KillOnlyUsers=
#KillExcludeUsers=root
#InhibitDelayMaxSec=5
#UserStopDelaySec=10
HandlePowerKey=ignore
#HandleSuspendKey=suspend
#HandleHibernateKey=hibernate
```

- systemctl restart systemd-logind
- systemctl status systemd-logind，观察到服务正常重启

验证方式：

短按背板上的关机按钮机器不会重启，并且通过 journalctl 观察日志，按下关机键对应时间点有如下输出

```
Feb 26 17:42:49 chaitin-safeline root[1096497]: ACPI action undefined: button/power LNXPWRBN:00 00000080 00000005
Feb 26 17:42:49 chaitin-safeline sh[1673]: wdt_feed
Feb 26 17:42:51 chaitin-safeline systemd-logind[1094362]: Power key pressed.
Feb 26 17:42:51 chaitin-safeline root[1096573]: ACPI power button catch.
Feb 26 17:42:51 chaitin-safeline root[1096576]: ACPI action undefined: button/power LNXPWRBN:00 00000080 00000006
Feb 26 17:42:52 chaitin-safeline systemd-logind[1094362]: Power key pressed.
Feb 26 17:42:52 chaitin-safeline root[1096591]: ACPI power button catch.
Feb 26 17:42:52 chaitin-safeline root[1096594]: ACPI action undefined: button/power LNXPWRBN:00 00000080 00000007
Feb 26 17:42:53 chaitin-safeline sh[1673]: wdt_feed
```