

Para el producto HBB: Una vez conectado al modem S10, Ingresa a la URL 192.168.0.1, da click en iniciar sesión y coloca nombre de usuario: Admin y contraseña: admin

1

4G LTE LTE Altan Iniciar sesión Español

Estado de la red

Versión de plataforma	V3E/512M
IMEI	866834050109110
S/N	M30866834050109110

Username

Password

Login

Selecciona la opción “Configuración del dispositivo” y después selecciona la opción “Configuración de internet”.

2

4G LTE LTE NETWEY Salir Español

Inicio Configuración rápida **Configuración del dispositivo** SMS Agenda telefónica Protección de intrusos Configuración del sistema

Configuración del dispositivo

Dispositivos conectados

No.	SSID	Nombre de host	Dirección IP	Dirección MAC
Sin datos				

Configuración avanzada

Configuración de Internet

Configuración de estadísticas

Configuración de Wi-Fi

Dispositivos de acceso por cable

No.	Nombre de host	Dirección IP	Dirección MAC
1	DESKTOP-72GK029	192.168.0.179	00-A0-C6:00:00:00

Selecciona la opción “APN”, después “Agregar Nuevo”

3

Configuración de conexión

Selección de red APN

Principal NAT ☒ Habilitado ☐ Deshabilitado

APN actual

Perfil Internet **Agregar nuevo**

Protocolo de APN IPv4v6

Nombre del perfil * Internet

APN internet.altan

Autenticación NONE

Nombre de usuario

Contraseña

Establecer como predeterminado Aceptar

Coloca la siguiente información:
Nombre de perfil: Netwey.

Protocolo de APN: IPv4v6.
APN: hbb.altan.com.netwey

4

Selección de red APN

Principal NAT ☒ Habilitado ☐ Deshabilitado

APN actual

Perfil Internet Cancelar

Protocolo de APN IPv4v6

Nombre del perfil * Netwey

APN hbb.altan.com.netwey

Autenticación NONE

Nombre de usuario

Contraseña

Establecer como predeterminado Aceptar

Da click en “Aceptar”

5

The screenshot shows the 'Configuración de conexión' screen with the 'APN' tab selected. The 'Principal NAT' is set to 'Habilitado'. The 'APN actual' is 'Netwey'. The 'Perfil' is 'Internet'. The 'Protocolo de APN' is 'IPv4v6'. The 'Nombre del perfil' is 'Netwey'. The 'APN' is 'hbb.altan.com.netwey'. The 'Autenticación' is 'NONE'. The 'Nombre de usuario' and 'Contraseña' fields are empty. The 'Aceptar' button is circled in green.

Confirma la operación realizada y da click en “SI” para reiniciar el equipo

6

The screenshot shows a 'Confirmar' dialog box with a green checkmark icon. The text reads: 'Esta operación puede desconectarse de la red, ¿continuar de alguna forma?'. The 'Sí' button is circled in green.

The screenshot shows a 'Confirmar' dialog box with a green checkmark icon. The text reads: 'Su configuración puede no tener efecto inmediatamente. Si necesita hacer pleno uso, proponga reiniciar el dispositivo. ¿Continuar?'. The 'Sí' button is circled in green.

Ingresa nuevamente a la configuración de conexión y a la sección APN, selecciona el APN creado y da click en “Establecer como predeterminado”

7

The screenshot shows the 'Configuración de conexión' screen with the 'APN' tab selected. The 'Principal NAT' is set to 'Habilitado'. The 'APN actual' is 'Netwey'. The 'Perfil' is 'Netwey'. The 'Protocolo de APN' is 'IPv4v6'. The 'Nombre del perfil' is 'Netwey'. The 'APN' is 'hbb.altan.com.netwey'. The 'Autenticación' is 'NONE'. The 'Nombre de usuario' and 'Contraseña' fields are empty. The 'Establecer como predeterminado' button is circled in green.

8

The screenshot shows the main menu with the 'Internet' button circled in green. The menu includes options like 'Inicio', 'Configuración rápida', 'Configuración del dispositivo', 'SMS', 'Agenda telefónica', 'Protección de intrusos', and 'Configuración del sistema'. The 'Internet' button is circled in green.