

TB EQ

详细的用户手册

24 频段参数均衡器，结合了静态 EQ、动态 EQ、频谱共振减少、通道模式、试听和详细分析。



目录版本: 2.0.0
文档版: 2026-08-04
记录主机可见端点: 438

1. 产品用途

24 频段参数均衡器，结合了静态 EQ、动态 EQ、频谱共振减少、通道模式、试听和详细分析。

静态 EQ 解决了稳定的音调问题，但无法遵循与电平相关的粗糙度。宽带压缩会对电平做出反应，但通常会影响到超出必要范围的频谱。TB EQ

将静态形状、动态运动和频谱共振控制置于相同的每频段工作流程中，以便音调平衡和问题控制保持局部化。

它创造了什么结果

- 跨多达 24 个频段的精确静态整形
- Level 相关的削减或提升
- 窄谱共振减少
- 通道选择性和增量监控工作流程

信号流

Input Gain -> 24 个有序频段，每个频段都有静态 EQ 以及可选的动态或频谱处理 -> Output Gain -> 分析器和试听路径

2. 完整的功能指南

乐队创建和选择

从分析仪和波段选择器中创建、选择、启用或删除波段。节点拖动可编辑频率和增益；鼠标滚轮改变 Q。完整的主机附录列出了每个频段的端点。

静态过滤器类型

每个频段都支持 Bell、Low Shelf、High Shelf、Low Cut、High Cut、Notch、Band Pass 和 All Pass，其中部署的版本会公开它们。Frequency、增益、Q 和通道模式定义基本响应。

动态EQ

动态模式将 Threshold、Range、Ratio、Attack 和 Release 行为添加到静态带。范围决定了最大移动方向和移动量。

光谱处理

光谱模式使用短时光谱分析来检测所选波段周围的窄成分。灵敏度、深度/范围、衰减和相关控制决定减少的内容和减少的程度。

相互处理模式

动态层和频谱层旨在作为不同的每频段过程。使用与问题相匹配的模式，而不是在一个波段上堆叠两个探测器。

通道和增量工具

通道 Mode 针对相关立体声组件。Delta Band、Delta Mode 和监听/试听行为隔离乐队或处理层正在发生的变化。

分析仪

显示结合了实时频谱、静态曲线、预期动态/频谱范围和实时运动。视觉确认行为，但不能取代倾听。

3. 快速启动

1. 从 0 dB Input 和 Output Gain 开始。
2. 创建或选择一个频段并选择静态滤波器类型。
3. 在上下文中聆听时设置 Frequency、增益和 Q。
4. 启用动态以实现与电平相关的运动，或启用频谱以实现窄共振控制。
5. 使用 delta/audition 来验证目标。
6. 仅根据需要重复并对输出进行电平匹配。

4. 实际工作流程

声音共鸣刺耳

1. 在刺耳的频率下创建一个狭窄的 Bell。
2. 如果刺耳声是间歇性的，请将静态增益保持在中性附近。
3. 启用光谱模式并降低灵敏度，直到只有共振发生反应。
4. 设置保守的缩减范围并试听移除的组件。

预期结果: 尖锐的峰值得到控制，而周围的音调保持开放。

动态中低清理

1. 在构建区域中创建一个广泛的 Bell。
2. 启用具有负范围的动态模式。
3. 将 Threshold 设置为响亮的乐句，并调整 Attack/Release 以遵循乐句包络。

预期结果: Low-中密度仅在变得过高时才降低。

Mastering 语气

1. 使用非常广泛的 Q 值和较小的增益。
2. 仅当不平衡明显局限于局部时才以通道模式工作。
3. 使用 Output Gain 进行匹配比较。

预期结果: 平衡会发生微妙的变化，没有不必要的相位或动态移动。

5. 自动化、增益分级和会话使用

- 仅自动化提供清晰音乐过渡的控制。Fast 频率、时间、音调、模式、过采样或算法选择器的移动可能会故意创建伪影或需要主机安全转换。
- 在判断质量之前先匹配感知的响度。即使处理决策并不更好，响亮的设置通常也会显得更好。
- 使用插件旁路端点进行比较并保留未处理的源或早期项目版本。
- 工厂程序是起点。加载程序会更改多个参数；适应源后保存新的 DAW 预设。
- 参数附录是从已安装的 VST3 主机合约中捕获的。它列出了每个主机可见的端点、其显示的范围/选项、默认值、自动化状态和标识符。

6. 限制、注意事项和故障排除

- 二十四个活动动态或光谱带可能是 CPU 密集型的。

- 窄的提升可以产生大的峰值。
- Delta 监控具有诊断作用，应在导出前恢复正常。
- 无声音变化：确认插件和相关子块已启用，Mix/Amount 不处于中性值，并且源包含已处理区域中的能量。
- 意外级别：将输入、输出、发送、反馈和并行混合控制返回到保守值，然后一次重建一个块的设置。
- 自动化面板不匹配：重新加载项目，确认DAW正在寻址当前插件版本，并检查是否有工厂程序或状态调用替换了值。
- Clicks 或过渡：避免对算法、时间、音调、模式或过采样选择器进行采样即时更改，除非声音是故意的。

7、完整主机参数参考

本附录包含当前安装的 VST3 向主机公开的所有 438 参数。有意列出而不是折叠重复的 EQ 带端点。当主合约公开离散选项时，它们会被完整打印。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Band 1 Attenuation VST3 ID 1494252441	-96 到 -3	-96	可自动化	设置频谱或增量路径使用的衰减。
Band 1 Channel Mode VST3 ID 231707632	Stereo, Mid, Side	Stereo	可自动化	选择该频段处理的立体声分量或通道。
Band 1 Dynamic VST3 ID 2110033166	Off, On	Off	可自动化	启用与级别相关的动态 EQ 层。
Band 1 Dynamic Attack VST3 ID 1526674335	0.1000000 到 200.0000000	15.0000000	可自动化	设置动态 EQ 的反应速度。
Band 1 Dynamic Range VST3 ID 1380575462	-24.0000000 到 24.0000000	-6.0000000	可自动化	限制动态 EQ 增强或减弱运动。
Band 1 Dynamic Ratio VST3 ID 1380581300	1.0000000 到 20.0000000	2.0000000	可自动化	将与级别相关的运动的强度设置为高于阈值。
Band 1 Dynamic Release VST3 ID 1848216944	1.0000000 到 2000.0000000	150.0000000	可自动化	设置动态 EQ 返回的速度。
Band 1 Dynamic Threshold VST3 ID 679907220	-60.0000000 到 0.0000000	-24.0000000	可自动化	设置动态 EQ 运动开始的级别。
Band 1 Enabled VST3 ID 523155472	Off, On	On	可自动化	启用此 EQ 频段。
Band 1 Frequency VST3 ID 2057284585	20.0000000 到 20000.0000000	999.9999390	可自动化	设置频段中心、截止频率或参考频率。
Band 1 Gain VST3 ID 2057298160	-24.0000000 到 24.0000000	0.0000000	可自动化	为使用增益的滤波器类型设置静态增强或减弱。
Band 1 Q VST3 ID 2015360	0.1000000 到 30.0000000	0.9999999	可自动化	设置带宽或过渡清晰度。
Band 1 Spectral VST3 ID 1705673301	Off, On	Off	可自动化	启用该频段的窄 STFT 光谱处理。
Band 1 Spectral Depth VST3 ID 924135888	0.0000000 到 24.0000000	24.0000000	可自动化	设置光谱处理的深度。
Band 1 Spectral Niddle VST3 ID 1020538023	0 到 100	0	可自动化	控制已部署的光谱探测器的聚焦/狭窄行为。
Band 1 Spectral Range VST3 ID 936943690	0.0500000 到 8.0000000	1.0000000	可自动化	限制光谱移动或减少。
Band 1 Spectral Sensitivity VST3 ID 1361263596	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置检测窄光谱成分的难易程度。
Band 1 Type VST3 ID 2057708715	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	可自动化	选择静态滤波器形状。
Band 2 Attenuation VST3 ID 234272474	-96 到 -3	-96	可自动化	设置频谱或增量路径使用的衰减。
Band 2 Channel Mode VST3 ID 1873632655	Stereo, Mid, Side	Stereo	可自动化	选择该频段处理的立体声分量或通道。
Band 2 Dynamic VST3 ID 302578703	Off, On	Off	可自动化	启用与级别相关的动态 EQ 层。
Band 2 Dynamic Attack VST3 ID 1655757054	0.1000000 到 200.0000000	15.0000000	可自动化	设置动态 EQ 的反应速度。
Band 2 Dynamic Range VST3 ID 1731107751	-24.0000000 到 24.0000000	-6.0000000	可自动化	限制动态 EQ 增强或减弱运动。
Band 2 Dynamic Ratio VST3 ID 1731113589	1.0000000 到 20.0000000	2.0000000	可自动化	将与级别相关的运动的强度设置为高于阈值。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Band 2 Dynamic Release VST3 ID 1554813937	1.0000000 到 2000.0000000	150.0000000	可自动化	设置动态 EQ 返回的速度。
Band 2 Dynamic Threshold VST3 ID 39975381	-60.0000000 到 0.0000000	-24.0000000	可自动化	设置动态 EQ 运动开始的级别。
Band 2 Enabled VST3 ID 863184657	Off, On	Off	可自动化	启用此 EQ 频段。
Band 2 Frequency VST3 ID 2085913736	20.0000000 到 20000.0000000	999.9999390	可自动化	设置频段中心、截止频率或参考频率。
Band 2 Gain VST3 ID 2085927311	-24.0000000 到 24.0000000	0.0000000	可自动化	为使用增益的滤波器类型设置静态增强或减弱。
Band 2 Q VST3 ID 2016321	0.1000000 到 30.0000000	0.9999999	可自动化	设置带宽或过渡清晰度。
Band 2 Spectral VST3 ID 1509159796	Off, On	Off	可自动化	启用该频段的窄 STFT 光谱处理。
Band 2 Spectral Depth VST3 ID 1053218607	0.0000000 到 24.0000000	24.0000000	可自动化	设置光谱处理的深度。
Band 2 Spectral Niddle VST3 ID 727135016	0 到 100	0	可自动化	控制已部署的光谱探测器的聚焦/狭窄行为。
Band 2 Spectral Range VST3 ID 1066026409	0.0500000 到 8.0000000	1.0000000	可自动化	限制光谱移动或减少。
Band 2 Spectral Sensitivity VST3 ID 364191243	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置检测窄光谱成分的难易程度。
Band 2 Type VST3 ID 2086337866	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	可自动化	选择静态滤波器形状。
Band 3 Attenuation VST3 ID 1121776155	-96 到 -3	-96	可自动化	设置频谱或增量路径使用的衰减。
Band 3 Channel Mode VST3 ID 1368074030	Stereo, Mid, Side	Stereo	可自动化	选择该频段处理的立体声分量或通道。
Band 3 Dynamic VST3 ID 642607888	Off, On	Off	可自动化	启用与级别相关的动态 EQ 层。
Band 3 Dynamic Attack VST3 ID 1784839773	0.1000000 到 200.0000000	15.0000000	可自动化	设置动态 EQ 的反应速度。
Band 3 Dynamic Range VST3 ID 2081640040	-24.0000000 到 24.0000000	-6.0000000	可自动化	限制动态 EQ 增强或减弱运动。
Band 3 Dynamic Ratio VST3 ID 2081645878	1.0000000 到 20.0000000	2.0000000	可自动化	将与级别相关的运动的强度设置为高于阈值。
Band 3 Dynamic Release VST3 ID 1261410930	1.0000000 到 2000.0000000	150.0000000	可自动化	设置动态 EQ 返回的速度。
Band 3 Dynamic Threshold VST3 ID 1547527190	-60.0000000 到 0.0000000	-24.0000000	可自动化	设置动态 EQ 运动开始的级别。
Band 3 Enabled VST3 ID 1203213842	Off, On	Off	可自动化	启用此 EQ 频段。
Band 3 Frequency VST3 ID 2114542887	20.0000000 到 20000.0000000	999.9999390	可自动化	设置频段中心、截止频率或参考频率。
Band 3 Gain VST3 ID 2114556462	-24.0000000 到 24.0000000	0.0000000	可自动化	为使用增益的滤波器类型设置静态增强或减弱。
Band 3 Q VST3 ID 2017282	0.1000000 到 30.0000000	0.9999999	可自动化	设置带宽或过渡清晰度。
Band 3 Spectral VST3 ID 1312646291	Off, On	Off	可自动化	启用该频段的窄 STFT 光谱处理。
Band 3 Spectral Depth VST3 ID 1182301326	0.0000000 到 24.0000000	24.0000000	可自动化	设置光谱处理的深度。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Band 3 Spectral Niddle VST3 ID 433732009	0 到 100	0	可自动化	控制已部署的光谱探测器的聚焦/狭窄行为。
Band 3 Spectral Range VST3 ID 1195109128	0.0500000 到 8.0000000	1.0000000	可自动化	限制光谱移动或减少。
Band 3 Spectral Sensitivity VST3 ID 1514602538	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置检测窄光谱成分的难易程度。
Band 3 Type VST3 ID 2114967017	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	可自动化	选择静态滤波器形状。
Band 4 Attenuation VST3 ID 2009279836	-96 到 -3	-96	可自动化	设置频谱或增量路径使用的衰减。
Band 4 Channel Mode VST3 ID 862515405	Stereo, Mid, Side	Stereo	可自动化	选择该频段处理的立体声分量或通道。
Band 4 Dynamic VST3 ID 982637073	Off, On	Off	可自动化	启用与级别相关的动态 EQ 层。
Band 4 Dynamic Attack VST3 ID 1913922492	0.1000000 到 200.0000000	15.0000000	可自动化	设置动态 EQ 的反应速度。
Band 4 Dynamic Range VST3 ID 284688681	-24.0000000 到 24.0000000	-6.0000000	可自动化	限制动态 EQ 增强或减弱运动。
Band 4 Dynamic Ratio VST3 ID 284694519	1.0000000 到 20.0000000	2.0000000	可自动化	将与级别相关的运动的强度设置为高于阈值。
Band 4 Dynamic Release VST3 ID 968007923	1.0000000 到 2000.0000000	150.0000000	可自动化	设置动态 EQ 返回的速度。
Band 4 Dynamic Threshold VST3 ID 907595351	-60.0000000 到 0.0000000	-24.0000000	可自动化	设置动态 EQ 运动开始的级别。
Band 4 Enabled VST3 ID 1543243027	Off, On	Off	可自动化	启用此 EQ 频段。
Band 4 Frequency VST3 ID 2143172038	20.0000000 到 20000.0000000	999.9999390	可自动化	设置频段中心、截止频率或参考频率。
Band 4 Gain VST3 ID 2143185613	-24.0000000 到 24.0000000	0.0000000	可自动化	为使用增益的滤波器类型设置静态增强或减弱。
Band 4 Q VST3 ID 2018243	0.1000000 到 30.0000000	0.9999999	可自动化	设置带宽或过渡清晰度。
Band 4 Spectral VST3 ID 1116132786	Off, On	Off	可自动化	启用该频段的窄 STFT 光谱处理。
Band 4 Spectral Depth VST3 ID 1311384045	0.0000000 到 24.0000000	24.0000000	可自动化	设置光谱处理的深度。
Band 4 Spectral Niddle VST3 ID 140329002	0 到 100	0	可自动化	控制已部署的光谱探测器的聚焦/狭窄行为。
Band 4 Spectral Range VST3 ID 1324191847	0.0500000 到 8.0000000	1.0000000	可自动化	限制光谱移动或减少。
Band 4 Spectral Sensitivity VST3 ID 517530185	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置检测窄光谱成分的难易程度。
Band 4 Type VST3 ID 2143596168	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	可自动化	选择静态滤波器形状。
Band 5 Attenuation VST3 ID 749299869	-96 到 -3	-96	可自动化	设置频谱或增量路径使用的衰减。
Band 5 Channel Mode VST3 ID 356956780	Stereo, Mid, Side	Stereo	可自动化	选择该频段处理的立体声分量或通道。
Band 5 Dynamic VST3 ID 1322666258	Off, On	Off	可自动化	启用与级别相关的动态 EQ 层。
Band 5 Dynamic Attack VST3 ID 2043005211	0.1000000 到 200.0000000	15.0000000	可自动化	设置动态 EQ 的反应速度。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Band 5 Dynamic Range VST3 ID 635220970	-24.0000000 到 24.0000000	-6.0000000	可自动化	限制动态 EQ 增强或减弱运动。
Band 5 Dynamic Ratio VST3 ID 635226808	1.0000000 到 20.0000000	2.0000000	可自动化	将与级别相关的运动的强度设置为高于阈值。
Band 5 Dynamic Release VST3 ID 674604916	1.0000000 到 2000.0000000	150.0000000	可自动化	设置动态 EQ 返回的速度。
Band 5 Dynamic Threshold VST3 ID 267663512	-60.0000000 到 0.0000000	-24.0000000	可自动化	设置动态 EQ 运动开始的级别。
Band 5 Enabled VST3 ID 1883272212	Off, On	Off	可自动化	启用此 EQ 频段。
Band 5 Frequency VST3 ID 24317541	20.0000000 到 20000.0000000	999.9999390	可自动化	设置频段中心、截止频率或参考频率。
Band 5 Gain VST3 ID 24331116	-24.0000000 到 24.0000000	0.0000000	可自动化	为使用增益的滤波器类型设置静态增强或减弱。
Band 5 Q VST3 ID 2019204	0.1000000 到 30.0000000	0.9999999	可自动化	设置带宽或过渡清晰度。
Band 5 Spectral VST3 ID 919619281	Off, On	Off	可自动化	启用该频段的窄 STFT 光谱处理。
Band 5 Spectral Depth VST3 ID 1440466764	0.0000000 到 24.0000000	24.0000000	可自动化	设置光谱处理的深度。
Band 5 Spectral Niddle VST3 ID 1994409643	0 到 100	0	可自动化	控制已部署的光谱探测器的聚焦/狭窄行为。
Band 5 Spectral Range VST3 ID 1453274566	0.0500000 到 8.0000000	1.0000000	可自动化	限制光谱移动或减少。
Band 5 Spectral Sensitivity VST3 ID 1667941480	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置检测窄光谱成分的难易程度。
Band 5 Type VST3 ID 24741671	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	可自动化	选择静态滤波器形状。
Band 6 Attenuation VST3 ID 1636803550	-96 到 -3	-96	可自动化	设置频谱或增量路径使用的衰减。
Band 6 Channel Mode VST3 ID 1998881803	Stereo, Mid, Side	Stereo	可自动化	选择该频段处理的立体声分量或通道。
Band 6 Dynamic VST3 ID 1662695443	Off, On	Off	可自动化	启用与级别相关的动态 EQ 层。
Band 6 Dynamic Attack VST3 ID 24604282	0.1000000 到 200.0000000	15.0000000	可自动化	设置动态 EQ 的反应速度。
Band 6 Dynamic Range VST3 ID 985753259	-24.0000000 到 24.0000000	-6.0000000	可自动化	限制动态 EQ 增强或减弱运动。
Band 6 Dynamic Ratio VST3 ID 985759097	1.0000000 到 20.0000000	2.0000000	可自动化	将与级别相关的运动的强度设置为高于阈值。
Band 6 Dynamic Release VST3 ID 381201909	1.0000000 到 2000.0000000	150.0000000	可自动化	设置动态 EQ 返回的速度。
Band 6 Dynamic Threshold VST3 ID 1775215321	-60.0000000 到 0.0000000	-24.0000000	可自动化	设置动态 EQ 运动开始的级别。
Band 6 Enabled VST3 ID 75817749	Off, On	Off	可自动化	启用此 EQ 频段。
Band 6 Frequency VST3 ID 52946692	20.0000000 到 20000.0000000	999.9999390	可自动化	设置频段中心、截止频率或参考频率。
Band 6 Gain VST3 ID 52960267	-24.0000000 到 24.0000000	0.0000000	可自动化	为使用增益的滤波器类型设置静态增强或减弱。
Band 6 Q VST3 ID 2020165	0.1000000 到 30.0000000	0.9999999	可自动化	设置带宽或过渡清晰度。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Band 6 Spectral VST3 ID 723105776	Off, On	Off	可自动化	启用该频段的窄 STFT 光谱处理。
Band 6 Spectral Depth VST3 ID 1569549483	0.0000000 到 24.0000000	24.0000000	可自动化	设置光谱处理的深度。
Band 6 Spectral Niddle VST3 ID 1701006636	0 到 100	0	可自动化	控制已部署的光谱探测器的聚焦/狭窄行为。
Band 6 Spectral Range VST3 ID 1582357285	0.0500000 到 8.0000000	1.0000000	可自动化	限制光谱移动或减少。
Band 6 Spectral Sensitivity VST3 ID 670869127	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置检测窄光谱成分的难易程度。
Band 6 Type VST3 ID 53370822	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	可自动化	选择静态滤波器形状。
Band 7 Attenuation VST3 ID 376823583	-96 到 -3	-96	可自动化	设置频谱或增量路径使用的衰减。
Band 7 Channel Mode VST3 ID 1493323178	Stereo, Mid, Side	Stereo	可自动化	选择该频段处理的立体声分量或通道。
Band 7 Dynamic VST3 ID 2002724628	Off, On	Off	可自动化	启用与级别相关的动态 EQ 层。
Band 7 Dynamic Attack VST3 ID 153687001	0.1000000 到 200.0000000	15.0000000	可自动化	设置动态 EQ 的反应速度。
Band 7 Dynamic Range VST3 ID 1336285548	-24.0000000 到 24.0000000	-6.0000000	可自动化	限制动态 EQ 增强或减弱运动。
Band 7 Dynamic Ratio VST3 ID 1336291386	1.0000000 到 20.0000000	2.0000000	可自动化	将与级别相关的运动的强度设置为高于阈值。
Band 7 Dynamic Release VST3 ID 87798902	1.0000000 到 2000.0000000	150.0000000	可自动化	设置动态 EQ 返回的速度。
Band 7 Dynamic Threshold VST3 ID 1135283482	-60.0000000 到 0.0000000	-24.0000000	可自动化	设置动态 EQ 运动开始的级别。
Band 7 Enabled VST3 ID 415846934	Off, On	Off	可自动化	启用此 EQ 频段。
Band 7 Frequency VST3 ID 81575843	20.0000000 到 20000.0000000	999.9999390	可自动化	设置频段中心、截止频率或参考频率。
Band 7 Gain VST3 ID 81589418	-24.0000000 到 24.0000000	0.0000000	可自动化	为使用增益的滤波器类型设置静态增强或减弱。
Band 7 Q VST3 ID 2021126	0.1000000 到 30.0000000	0.9999999	可自动化	设置带宽或过渡清晰度。
Band 7 Spectral VST3 ID 526592271	Off, On	Off	可自动化	启用该频段的窄 STFT 光谱处理。
Band 7 Spectral Depth VST3 ID 1698632202	0.0000000 到 24.0000000	24.0000000	可自动化	设置光谱处理的深度。
Band 7 Spectral Niddle VST3 ID 1407603629	0 到 100	0	可自动化	控制已部署的光谱探测器的聚焦/狭窄行为。
Band 7 Spectral Range VST3 ID 1711440004	0.0500000 到 8.0000000	1.0000000	可自动化	限制光谱移动或减少。
Band 7 Spectral Sensitivity VST3 ID 1821280422	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置检测窄光谱成分的难易程度。
Band 7 Type VST3 ID 81999973	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	可自动化	选择静态滤波器形状。
Band 8 Attenuation VST3 ID 1264327264	-96 到 -3	-96	可自动化	设置频谱或增量路径使用的衰减。
Band 8 Channel Mode VST3 ID 987764553	Stereo, Mid, Side	Stereo	可自动化	选择该频段处理的立体声分量或通道。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Band 8 Dynamic VST3 ID 195270165	Off, On	Off	可自动化	启用与级别相关的动态 EQ 层。
Band 8 Dynamic Attack VST3 ID 282769720	0.1000000 到 200.0000000	15.0000000	可自动化	设置动态 EQ 的反应速度。
Band 8 Dynamic Range VST3 ID 1686817837	-24.0000000 到 24.0000000	-6.0000000	可自动化	限制动态 EQ 增强或减弱运动。
Band 8 Dynamic Ratio VST3 ID 1686823675	1.0000000 到 20.0000000	2.0000000	可自动化	将与级别相关的运动的强度设置为高于阈值。
Band 8 Dynamic Release VST3 ID 1941879543	1.0000000 到 2000.0000000	150.0000000	可自动化	设置动态 EQ 返回的速度。
Band 8 Dynamic Threshold VST3 ID 495351643	-60.0000000 到 0.0000000	-24.0000000	可自动化	设置动态 EQ 运动开始的级别。
Band 8 Enabled VST3 ID 755876119	Off, On	Off	可自动化	启用此 EQ 频段。
Band 8 Frequency VST3 ID 110204994	20.0000000 到 20000.0000000	999.9999390	可自动化	设置频段中心、截止频率或参考频率。
Band 8 Gain VST3 ID 110218569	-24.0000000 到 24.0000000	0.0000000	可自动化	为使用增益的滤波器类型设置静态增强或减弱。
Band 8 Q VST3 ID 2022087	0.1000000 到 30.0000000	0.9999999	可自动化	设置带宽或过渡清晰度。
Band 8 Spectral VST3 ID 330078766	Off, On	Off	可自动化	启用该频段的窄 STFT 光谱处理。
Band 8 Spectral Depth VST3 ID 1827714921	0.0000000 到 24.0000000	24.0000000	可自动化	设置光谱处理的深度。
Band 8 Spectral Niddle VST3 ID 1114200622	0 到 100	0	可自动化	控制已部署的光谱探测器的聚焦/狭窄行为。
Band 8 Spectral Range VST3 ID 1840522723	0.0500000 到 8.0000000	1.0000000	可自动化	限制光谱移动或减少。
Band 8 Spectral Sensitivity VST3 ID 824208069	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置检测窄光谱成分的难易程度。
Band 8 Type VST3 ID 110629124	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	可自动化	选择静态滤波器形状。
Band 9 Attenuation VST3 ID 4347297	-96 到 -3	-96	可自动化	设置频谱或增量路径使用的衰减。
Band 9 Channel Mode VST3 ID 482205928	Stereo, Mid, Side	Stereo	可自动化	选择该频段处理的立体声分量或通道。
Band 9 Dynamic VST3 ID 535299350	Off, On	Off	可自动化	启用与级别相关的动态 EQ 层。
Band 9 Dynamic Attack VST3 ID 411852439	0.1000000 到 200.0000000	15.0000000	可自动化	设置动态 EQ 的反应速度。
Band 9 Dynamic Range VST3 ID 2037350126	-24.0000000 到 24.0000000	-6.0000000	可自动化	限制动态 EQ 增强或减弱运动。
Band 9 Dynamic Ratio VST3 ID 2037355964	1.0000000 到 20.0000000	2.0000000	可自动化	将与级别相关的运动的强度设置为高于阈值。
Band 9 Dynamic Release VST3 ID 1648476536	1.0000000 到 2000.0000000	150.0000000	可自动化	设置动态 EQ 返回的速度。
Band 9 Dynamic Threshold VST3 ID 2002903452	-60.0000000 到 0.0000000	-24.0000000	可自动化	设置动态 EQ 运动开始的级别。
Band 9 Enabled VST3 ID 1095905304	Off, On	Off	可自动化	启用此 EQ 频段。
Band 9 Frequency VST3 ID 138834145	20.0000000 到 20000.0000000	999.9999390	可自动化	设置频段中心、截止频率或参考频率。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Band 9 Gain VST3 ID 138847720	-24.0000000 到 24.0000000	0.0000000	可自动化	为使用增益的滤波器类型设置静态增强或减弱。
Band 9 Q VST3 ID 2023048	0.1000000 到 30.0000000	0.9999999	可自动化	设置带宽或过渡清晰度。
Band 9 Spectral VST3 ID 133565261	Off, On	Off	可自动化	启用该频段的窄 STFT 光谱处理。
Band 9 Spectral Depth VST3 ID 1956797640	0.0000000 到 24.0000000	24.0000000	可自动化	设置光谱处理的深度。
Band 9 Spectral Niddle VST3 ID 820797615	0 到 100	0	可自动化	控制已部署的光谱探测器的聚焦/狭窄行为。
Band 9 Spectral Range VST3 ID 1969605442	0.0500000 到 8.0000000	1.0000000	可自动化	限制光谱移动或减少。
Band 9 Spectral Sensitivity VST3 ID 1974619364	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置检测窄光谱成分的难易程度。
Band 9 Type VST3 ID 139258275	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	可自动化	选择静态滤波器形状。
Band 10 Attenuation VST3 ID 891850978	-96 到 -3	-96	可自动化	设置频谱或增量路径使用的衰减。
Band 10 Channel Mode VST3 ID 2124130951	Stereo, Mid, Side	Stereo	可自动化	选择该频段处理的立体声分量或通道。
Band 10 Dynamic VST3 ID 875328535	Off, On	Off	可自动化	启用与级别相关的动态 EQ 层。
Band 10 Dynamic Attack VST3 ID 540935158	0.1000000 到 200.0000000	15.0000000	可自动化	设置动态 EQ 的反应速度。
Band 10 Dynamic Range VST3 ID 240398767	-24.0000000 到 24.0000000	-6.0000000	可自动化	限制动态 EQ 增强或减弱运动。
Band 10 Dynamic Ratio VST3 ID 240404605	1.0000000 到 20.0000000	2.0000000	可自动化	将与级别相关的运动的强度设置为高于阈值。
Band 10 Dynamic Release VST3 ID 1355073529	1.0000000 到 2000.0000000	150.0000000	可自动化	设置动态 EQ 返回的速度。
Band 10 Dynamic Threshold VST3 ID 1362971613	-60.0000000 到 0.0000000	-24.0000000	可自动化	设置动态 EQ 运动开始的级别。
Band 10 Enabled VST3 ID 1435934489	Off, On	Off	可自动化	启用此 EQ 频段。
Band 10 Frequency VST3 ID 167463296	20.0000000 到 20000.0000000	999.9999390	可自动化	设置频段中心、截止频率或参考频率。
Band 10 Gain VST3 ID 167476871	-24.0000000 到 24.0000000	0.0000000	可自动化	为使用增益的滤波器类型设置静态增强或减弱。
Band 10 Q VST3 ID 2024009	0.1000000 到 30.0000000	0.9999999	可自动化	设置带宽或过渡清晰度。
Band 10 Spectral VST3 ID 2084535404	Off, On	Off	可自动化	启用该频段的窄 STFT 光谱处理。
Band 10 Spectral Depth VST3 ID 2085880359	0.0000000 到 24.0000000	24.0000000	可自动化	设置光谱处理的深度。
Band 10 Spectral Niddle VST3 ID 527394608	0 到 100	0	可自动化	控制已部署的光谱探测器的聚焦/狭窄行为。
Band 10 Spectral Range VST3 ID 2098688161	0.0500000 到 8.0000000	1.0000000	可自动化	限制光谱移动或减少。
Band 10 Spectral Sensitivity VST3 ID 977547011	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置检测窄光谱成分的难易程度。
Band 10 Type VST3 ID 167887426	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	可自动化	选择静态滤波器形状。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Band 11 Attenuation VST3 ID 750853900	-96 到 -3	-96	可自动化	设置频谱或增量路径使用的衰减。
Band 11 Channel Mode VST3 ID 1037613341	Stereo, Mid, Side	Stereo	可自动化	选择该频段处理的立体声分量或通道。
Band 11 Dynamic VST3 ID 668606401	Off, On	Off	可自动化	启用与级别相关的动态 EQ 层。
Band 11 Dynamic Attack VST3 ID 1064943628	0.1000000 到 200.0000000	15.0000000	可自动化	设置动态 EQ 的反应速度。
Band 11 Dynamic Range VST3 ID 1296407257	-24.0000000 到 24.0000000	-6.0000000	可自动化	限制动态 EQ 增强或减弱运动。
Band 11 Dynamic Ratio VST3 ID 1296413095	1.0000000 到 20.0000000	2.0000000	可自动化	将与级别相关的运动的强度设置为高于阈值。
Band 11 Dynamic Release VST3 ID 419466915	1.0000000 到 2000.0000000	150.0000000	可自动化	设置动态 EQ 返回的速度。
Band 11 Dynamic Threshold VST3 ID 2040664071	-60.0000000 到 0.0000000	-24.0000000	可自动化	设置动态 EQ 运动开始的级别。
Band 11 Enabled VST3 ID 1229212355	Off, On	Off	可自动化	启用此 EQ 频段。
Band 11 Frequency VST3 ID 1063472662	20.0000000 到 20000.0000000	999.9999390	可自动化	设置频段中心、截止频率或参考频率。
Band 11 Gain VST3 ID 1063486237	-24.0000000 到 24.0000000	0.0000000	可自动化	为使用增益的滤波器类型设置静态增强或减弱。
Band 11 Q VST3 ID 62461299	0.1000000 到 30.0000000	0.9999999	可自动化	设置带宽或过渡清晰度。
Band 11 Spectral VST3 ID 2118600194	Off, On	Off	可自动化	启用该频段的窄 STFT 光谱处理。
Band 11 Spectral Depth VST3 ID 462405181	0.0000000 到 24.0000000	24.0000000	可自动化	设置光谱处理的深度。
Band 11 Spectral Niddle VST3 ID 1739271642	0 到 100	0	可自动化	控制已部署的光谱探测器的聚焦/狭窄行为。
Band 11 Spectral Range VST3 ID 475212983	0.0500000 到 8.0000000	1.0000000	可自动化	限制光谱移动或减少。
Band 11 Spectral Sensitivity VST3 ID 1619788441	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置检测窄光谱成分的难易程度。
Band 11 Type VST3 ID 1063896792	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	可自动化	选择静态滤波器形状。
Band 12 Attenuation VST3 ID 1638357581	-96 到 -3	-96	可自动化	设置频谱或增量路径使用的衰减。
Band 12 Channel Mode VST3 ID 532054716	Stereo, Mid, Side	Stereo	可自动化	选择该频段处理的立体声分量或通道。
Band 12 Dynamic VST3 ID 1008635586	Off, On	Off	可自动化	启用与级别相关的动态 EQ 层。
Band 12 Dynamic Attack VST3 ID 1194026347	0.1000000 到 200.0000000	15.0000000	可自动化	设置动态 EQ 的反应速度。
Band 12 Dynamic Range VST3 ID 1646939546	-24.0000000 到 24.0000000	-6.0000000	可自动化	限制动态 EQ 增强或减弱运动。
Band 12 Dynamic Ratio VST3 ID 1646945384	1.0000000 到 20.0000000	2.0000000	可自动化	将与级别相关的运动的强度设置为高于阈值。
Band 12 Dynamic Release VST3 ID 126063908	1.0000000 到 2000.0000000	150.0000000	可自动化	设置动态 EQ 返回的速度。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Band 12 Dynamic Threshold VST3 ID 1400732232	-60.0000000 到 0.0000000	-24.0000000	可自动化	设置动态 EQ 运动开始的级别。
Band 12 Enabled VST3 ID 1569241540	Off, On	Off	可自动化	启用此 EQ 频段。
Band 12 Frequency VST3 ID 1092101813	20.0000000 到 20000.0000000	999.9999390	可自动化	设置频段中心、截止频率或参考频率。
Band 12 Gain VST3 ID 1092115388	-24.0000000 到 24.0000000	0.0000000	可自动化	为使用增益的滤波器类型设置静态增强或减弱。
Band 12 Q VST3 ID 62462260	0.1000000 到 30.0000000	0.9999999	可自动化	设置带宽或过渡清晰度。
Band 12 Spectral VST3 ID 1922086689	Off, On	Off	可自动化	启用该频段的窄 STFT 光谱处理。
Band 12 Spectral Depth VST3 ID 591487900	0.0000000 到 24.0000000	24.0000000	可自动化	设置光谱处理的深度。
Band 12 Spectral Niddle VST3 ID 1445868635	0 到 100	0	可自动化	控制已部署的光谱探测器的聚焦/狭窄行为。
Band 12 Spectral Range VST3 ID 604295702	0.0500000 到 8.0000000	1.0000000	可自动化	限制光谱移动或减少。
Band 12 Spectral Sensitivity VST3 ID 622716088	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置检测窄光谱成分的难易程度。
Band 12 Type VST3 ID 1092525943	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	可自动化	选择静态滤波器形状。
Band 13 Attenuation VST3 ID 378377614	-96 到 -3	-96	可自动化	设置频谱或增量路径使用的衰减。
Band 13 Channel Mode VST3 ID 26496091	Stereo, Mid, Side	Stereo	可自动化	选择该频段处理的立体声分量或通道。
Band 13 Dynamic VST3 ID 1348664771	Off, On	Off	可自动化	启用与级别相关的动态 EQ 层。
Band 13 Dynamic Attack VST3 ID 1323109066	0.1000000 到 200.0000000	15.0000000	可自动化	设置动态 EQ 的反应速度。
Band 13 Dynamic Range VST3 ID 1997471835	-24.0000000 到 24.0000000	-6.0000000	可自动化	限制动态 EQ 增强或减弱运动。
Band 13 Dynamic Ratio VST3 ID 1997477673	1.0000000 到 20.0000000	2.0000000	可自动化	将与级别相关的运动的强度设置为高于阈值。
Band 13 Dynamic Release VST3 ID 1980144549	1.0000000 到 2000.0000000	150.0000000	可自动化	设置动态 EQ 返回的速度。
Band 13 Dynamic Threshold VST3 ID 760800393	-60.0000000 到 0.0000000	-24.0000000	可自动化	设置动态 EQ 运动开始的级别。
Band 13 Enabled VST3 ID 1909270725	Off, On	Off	可自动化	启用此 EQ 频段。
Band 13 Frequency VST3 ID 1120730964	20.0000000 到 20000.0000000	999.9999390	可自动化	设置频段中心、截止频率或参考频率。
Band 13 Gain VST3 ID 1120744539	-24.0000000 到 24.0000000	0.0000000	可自动化	为使用增益的滤波器类型设置静态增强或减弱。
Band 13 Q VST3 ID 62463221	0.1000000 到 30.0000000	0.9999999	可自动化	设置带宽或过渡清晰度。
Band 13 Spectral VST3 ID 1725573184	Off, On	Off	可自动化	启用该频段的窄 STFT 光谱处理。
Band 13 Spectral Depth VST3 ID 720570619	0.0000000 到 24.0000000	24.0000000	可自动化	设置光谱处理的深度。
Band 13 Spectral Niddle VST3 ID 1152465628	0 到 100	0	可自动化	控制已部署的光谱探测器的聚焦/狭窄行为。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Band 13 Spectral Range VST3 ID 733378421	0.0500000 到 8.0000000	1.0000000	可自动化	限制光谱移动或减少。
Band 13 Spectral Sensitivity VST3 ID 1773127383	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置检测窄光谱成分的难易程度。
Band 13 Type VST3 ID 1121155094	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	可自动化	选择静态滤波器形状。
Band 14 Attenuation VST3 ID 1265881295	-96 到 -3	-96	可自动化	设置频谱或增量路径使用的衰减。
Band 14 Channel Mode VST3 ID 1668421114	Stereo, Mid, Side	Stereo	可自动化	选择该频段处理的立体声分量或通道。
Band 14 Dynamic VST3 ID 1688693956	Off, On	Off	可自动化	启用与级别相关的动态 EQ 层。
Band 14 Dynamic Attack VST3 ID 1452191785	0.1000000 到 200.0000000	15.0000000	可自动化	设置动态 EQ 的反应速度。
Band 14 Dynamic Range VST3 ID 200520476	-24.0000000 到 24.0000000	-6.0000000	可自动化	限制动态 EQ 增强或减弱运动。
Band 14 Dynamic Ratio VST3 ID 200526314	1.0000000 到 20.0000000	2.0000000	可自动化	将与级别相关的运动的强度设置为高于阈值。
Band 14 Dynamic Release VST3 ID 1686741542	1.0000000 到 2000.0000000	150.0000000	可自动化	设置动态 EQ 返回的速度。
Band 14 Dynamic Threshold VST3 ID 120868554	-60.0000000 到 0.0000000	-24.0000000	可自动化	设置动态 EQ 运动开始的级别。
Band 14 Enabled VST3 ID 101816262	Off, On	Off	可自动化	启用此 EQ 频段。
Band 14 Frequency VST3 ID 1149360115	20.0000000 到 20000.0000000	999.9999390	可自动化	设置频段中心、截止频率或参考频率。
Band 14 Gain VST3 ID 1149373690	-24.0000000 到 24.0000000	0.0000000	可自动化	为使用增益的滤波器类型设置静态增强或减弱。
Band 14 Q VST3 ID 62464182	0.1000000 到 30.0000000	0.9999999	可自动化	设置带宽或过渡清晰度。
Band 14 Spectral VST3 ID 1529059679	Off, On	Off	可自动化	启用该频段的窄 STFT 光谱处理。
Band 14 Spectral Depth VST3 ID 849653338	0.0000000 到 24.0000000	24.0000000	可自动化	设置光谱处理的深度。
Band 14 Spectral Niddle VST3 ID 859062621	0 到 100	0	可自动化	控制已部署的光谱探测器的聚焦/狭窄行为。
Band 14 Spectral Range VST3 ID 862461140	0.0500000 到 8.0000000	1.0000000	可自动化	限制光谱移动或减少。
Band 14 Spectral Sensitivity VST3 ID 776055030	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置检测窄光谱成分的难易程度。
Band 14 Type VST3 ID 1149784245	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	可自动化	选择静态滤波器形状。
Band 15 Attenuation VST3 ID 5901328	-96 到 -3	-96	可自动化	设置频谱或增量路径使用的衰减。
Band 15 Channel Mode VST3 ID 1162862489	Stereo, Mid, Side	Stereo	可自动化	选择该频段处理的立体声分量或通道。
Band 15 Dynamic VST3 ID 2028723141	Off, On	Off	可自动化	启用与级别相关的动态 EQ 层。
Band 15 Dynamic Attack VST3 ID 1581274504	0.1000000 到 200.0000000	15.0000000	可自动化	设置动态 EQ 的反应速度。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Band 15 Dynamic Range VST3 ID 551052765	-24.0000000 到 24.0000000	-6.0000000	可自动化	限制动态 EQ 增强或减弱运动。
Band 15 Dynamic Ratio VST3 ID 551058603	1.0000000 到 20.0000000	2.0000000	可自动化	将与级别相关的运动的强度设置为高于阈值。
Band 15 Dynamic Release VST3 ID 1393338535	1.0000000 到 2000.0000000	150.0000000	可自动化	设置动态 EQ 返回的速度。
Band 15 Dynamic Threshold VST3 ID 1628420363	-60.0000000 到 0.0000000	-24.0000000	可自动化	设置动态 EQ 运动开始的级别。
Band 15 Enabled VST3 ID 441845447	Off, On	Off	可自动化	启用此 EQ 频段。
Band 15 Frequency VST3 ID 1177989266	20.0000000 到 20000.0000000	999.9999390	可自动化	设置频段中心、截止频率或参考频率。
Band 15 Gain VST3 ID 1178002841	-24.0000000 到 24.0000000	0.0000000	可自动化	为使用增益的滤波器类型设置静态增强或减弱。
Band 15 Q VST3 ID 62465143	0.1000000 到 30.0000000	0.9999999	可自动化	设置带宽或过渡清晰度。
Band 15 Spectral VST3 ID 1332546174	Off, On	Off	可自动化	启用该频段的窄 STFT 光谱处理。
Band 15 Spectral Depth VST3 ID 978736057	0.0000000 到 24.0000000	24.0000000	可自动化	设置光谱处理的深度。
Band 15 Spectral Niddle VST3 ID 565659614	0 到 100	0	可自动化	控制已部署的光谱探测器的聚焦/狭窄行为。
Band 15 Spectral Range VST3 ID 991543859	0.0500000 到 8.0000000	1.0000000	可自动化	限制光谱移动或减少。
Band 15 Spectral Sensitivity VST3 ID 1926466325	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置检测窄光谱成分的难易程度。
Band 15 Type VST3 ID 1178413396	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	可自动化	选择静态滤波器形状。
Band 16 Attenuation VST3 ID 893405009	-96 到 -3	-96	可自动化	设置频谱或增量路径使用的衰减。
Band 16 Channel Mode VST3 ID 657303864	Stereo, Mid, Side	Stereo	可自动化	选择该频段处理的立体声分量或通道。
Band 16 Dynamic VST3 ID 221268678	Off, On	Off	可自动化	启用与级别相关的动态 EQ 层。
Band 16 Dynamic Attack VST3 ID 1710357223	0.1000000 到 200.0000000	15.0000000	可自动化	设置动态 EQ 的反应速度。
Band 16 Dynamic Range VST3 ID 901585054	-24.0000000 到 24.0000000	-6.0000000	可自动化	限制动态 EQ 增强或减弱运动。
Band 16 Dynamic Ratio VST3 ID 901590892	1.0000000 到 20.0000000	2.0000000	可自动化	将与级别相关的运动的强度设置为高于阈值。
Band 16 Dynamic Release VST3 ID 1099935528	1.0000000 到 2000.0000000	150.0000000	可自动化	设置动态 EQ 返回的速度。
Band 16 Dynamic Threshold VST3 ID 988488524	-60.0000000 到 0.0000000	-24.0000000	可自动化	设置动态 EQ 运动开始的级别。
Band 16 Enabled VST3 ID 781874632	Off, On	Off	可自动化	启用此 EQ 频段。
Band 16 Frequency VST3 ID 1206618417	20.0000000 到 20000.0000000	999.9999390	可自动化	设置频段中心、截止频率或参考频率。
Band 16 Gain VST3 ID 1206631992	-24.0000000 到 24.0000000	0.0000000	可自动化	为使用增益的滤波器类型设置静态增强或减弱。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Band 16 Q VST3 ID 62466104	0.1000000 到 30.0000000	0.9999999	可自动化	设置带宽或过渡清晰度。
Band 16 Spectral VST3 ID 1136032669	Off, On	Off	可自动化	启用该频段的窄 STFT 光谱处理。
Band 16 Spectral Depth VST3 ID 1107818776	0.0000000 到 24.0000000	24.0000000	可自动化	设置光谱处理的深度。
Band 16 Spectral Niddle VST3 ID 272256607	0 到 100	0	可自动化	控制已部署的光谱探测器的聚焦/狭窄行为。
Band 16 Spectral Range VST3 ID 1120626578	0.0500000 到 8.0000000	1.0000000	可自动化	限制光谱移动或减少。
Band 16 Spectral Sensitivity VST3 ID 929393972	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置检测窄光谱成分的难易程度。
Band 16 Type VST3 ID 1207042547	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	可自动化	选择静态滤波器形状。
Band 17 Attenuation VST3 ID 1780908690	-96 到 -3	-96	可自动化	设置频谱或增量路径使用的衰减。
Band 17 Channel Mode VST3 ID 151745239	Stereo, Mid, Side	Stereo	可自动化	选择该频段处理的立体声分量或通道。
Band 17 Dynamic VST3 ID 561297863	Off, On	Off	可自动化	启用与级别相关的动态 EQ 层。
Band 17 Dynamic Attack VST3 ID 1839439942	0.1000000 到 200.0000000	15.0000000	可自动化	设置动态 EQ 的反应速度。
Band 17 Dynamic Range VST3 ID 1252117343	-24.0000000 到 24.0000000	-6.0000000	可自动化	限制动态 EQ 增强或减弱运动。
Band 17 Dynamic Ratio VST3 ID 1252123181	1.0000000 到 20.0000000	2.0000000	可自动化	将与级别相关的运动的强度设置为高于阈值。
Band 17 Dynamic Release VST3 ID 806532521	1.0000000 到 2000.0000000	150.0000000	可自动化	设置动态 EQ 返回的速度。
Band 17 Dynamic Threshold VST3 ID 348556685	-60.0000000 到 0.0000000	-24.0000000	可自动化	设置动态 EQ 运动开始的级别。
Band 17 Enabled VST3 ID 1121903817	Off, On	Off	可自动化	启用此 EQ 频段。
Band 17 Frequency VST3 ID 1235247568	20.0000000 到 20000.0000000	999.9999390	可自动化	设置频段中心、截止频率或参考频率。
Band 17 Gain VST3 ID 1235261143	-24.0000000 到 24.0000000	0.0000000	可自动化	为使用增益的滤波器类型设置静态增强或减弱。
Band 17 Q VST3 ID 62467065	0.1000000 到 30.0000000	0.9999999	可自动化	设置带宽或过渡清晰度。
Band 17 Spectral VST3 ID 939519164	Off, On	Off	可自动化	启用该频段的窄 STFT 光谱处理。
Band 17 Spectral Depth VST3 ID 1236901495	0.0000000 到 24.0000000	24.0000000	可自动化	设置光谱处理的深度。
Band 17 Spectral Niddle VST3 ID 2126337248	0 到 100	0	可自动化	控制已部署的光谱探测器的聚焦/狭窄行为。
Band 17 Spectral Range VST3 ID 1249709297	0.0500000 到 8.0000000	1.0000000	可自动化	限制光谱移动或减少。
Band 17 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079805267	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置检测窄光谱成分的难易程度。
Band 17 Type VST3 ID 1235671698	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	可自动化	选择静态滤波器形状。
Band 18 Attenuation VST3 ID 520928723	-96 到 -3	-96	可自动化	设置频谱或增量路径使用的衰减。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Band 18 Channel Mode VST3 ID 1793670262	Stereo, Mid, Side	Stereo	可自动化	选择该频段处理的立体声分量或通道。
Band 18 Dynamic VST3 ID 901327048	Off, On	Off	可自动化	启用与级别相关的动态 EQ 层。
Band 18 Dynamic Attack VST3 ID 1968522661	0.1000000 到 200.0000000	15.0000000	可自动化	设置动态 EQ 的反应速度。
Band 18 Dynamic Range VST3 ID 1602649632	-24.0000000 到 24.0000000	-6.0000000	可自动化	限制动态 EQ 增强或减弱运动。
Band 18 Dynamic Ratio VST3 ID 1602655470	1.0000000 到 20.0000000	2.0000000	可自动化	将与级别相关的运动的强度设置为高于阈值。
Band 18 Dynamic Release VST3 ID 513129514	1.0000000 到 2000.0000000	150.0000000	可自动化	设置动态 EQ 返回的速度。
Band 18 Dynamic Threshold VST3 ID 1856108494	-60.0000000 到 0.0000000	-24.0000000	可自动化	设置动态 EQ 运动开始的级别。
Band 18 Enabled VST3 ID 1461933002	Off, On	Off	可自动化	启用此 EQ 频段。
Band 18 Frequency VST3 ID 1263876719	20.0000000 到 20000.0000000	999.9999390	可自动化	设置频段中心、截止频率或参考频率。
Band 18 Gain VST3 ID 1263890294	-24.0000000 到 24.0000000	0.0000000	可自动化	为使用增益的滤波器类型设置静态增强或减弱。
Band 18 Q VST3 ID 62468026	0.1000000 到 30.0000000	0.9999999	可自动化	设置带宽或过渡清晰度。
Band 18 Spectral VST3 ID 743005659	Off, On	Off	可自动化	启用该频段的窄 STFT 光谱处理。
Band 18 Spectral Depth VST3 ID 1365984214	0.0000000 到 24.0000000	24.0000000	可自动化	设置光谱处理的深度。
Band 18 Spectral Niddle VST3 ID 1832934241	0 到 100	0	可自动化	控制已部署的光谱探测器的聚焦/狭窄行为。
Band 18 Spectral Range VST3 ID 1378792016	0.0500000 到 8.0000000	1.0000000	可自动化	限制光谱移动或减少。
Band 18 Spectral Sensitivity VST3 ID 1082732914	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置检测窄光谱成分的难易程度。
Band 18 Type VST3 ID 1264300849	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	可自动化	选择静态滤波器形状。
Band 19 Attenuation VST3 ID 1408432404	-96 到 -3	-96	可自动化	设置频谱或增量路径使用的衰减。
Band 19 Channel Mode VST3 ID 1288111637	Stereo, Mid, Side	Stereo	可自动化	选择该频段处理的立体声分量或通道。
Band 19 Dynamic VST3 ID 1241356233	Off, On	Off	可自动化	启用与级别相关的动态 EQ 层。
Band 19 Dynamic Attack VST3 ID 2097605380	0.1000000 到 200.0000000	15.0000000	可自动化	设置动态 EQ 的反应速度。
Band 19 Dynamic Range VST3 ID 1953181921	-24.0000000 到 24.0000000	-6.0000000	可自动化	限制动态 EQ 增强或减弱运动。
Band 19 Dynamic Ratio VST3 ID 1953187759	1.0000000 到 20.0000000	2.0000000	可自动化	将与级别相关的运动的强度设置为高于阈值。
Band 19 Dynamic Release VST3 ID 219726507	1.0000000 到 2000.0000000	150.0000000	可自动化	设置动态 EQ 返回的速度。
Band 19 Dynamic Threshold VST3 ID 1216176655	-60.0000000 到 0.0000000	-24.0000000	可自动化	设置动态 EQ 运动开始的级别。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Band 19 Enabled VST3 ID 1801962187	Off, On	Off	可自动化	启用此 EQ 频段。
Band 19 Frequency VST3 ID 1292505870	20.0000000 到 20000.0000000	999.9999390	可自动化	设置频段中心、截止频率或参考频率。
Band 19 Gain VST3 ID 1292519445	-24.0000000 到 24.0000000	0.0000000	可自动化	为使用增益的滤波器类型设置静态增强或减弱。
Band 19 Q VST3 ID 62468987	0.1000000 到 30.0000000	0.9999999	可自动化	设置带宽或过渡清晰度。
Band 19 Spectral VST3 ID 546492154	Off, On	Off	可自动化	启用该频段的窄 STFT 光谱处理。
Band 19 Spectral Depth VST3 ID 1495066933	0.0000000 到 24.0000000	24.0000000	可自动化	设置光谱处理的深度。
Band 19 Spectral Niddle VST3 ID 1539531234	0 到 100	0	可自动化	控制已部署的光谱探测器的聚焦/狭窄行为。
Band 19 Spectral Range VST3 ID 1507874735	0.0500000 到 8.0000000	1.0000000	可自动化	限制光谱移动或减少。
Band 19 Spectral Sensitivity VST3 ID 85660561	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置检测窄光谱成分的难易程度。
Band 19 Type VST3 ID 1292930000	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	可自动化	选择静态滤波器形状。
Band 20 Attenuation VST3 ID 148452437	-96 到 -3	-96	可自动化	设置频谱或增量路径使用的衰减。
Band 20 Channel Mode VST3 ID 782553012	Stereo, Mid, Side	Stereo	可自动化	选择该频段处理的立体声分量或通道。
Band 20 Dynamic VST3 ID 1581385418	Off, On	Off	可自动化	启用与级别相关的动态 EQ 层。
Band 20 Dynamic Attack VST3 ID 79204451	0.1000000 到 200.0000000	15.0000000	可自动化	设置动态 EQ 的反应速度。
Band 20 Dynamic Range VST3 ID 156230562	-24.0000000 到 24.0000000	-6.0000000	可自动化	限制动态 EQ 增强或减弱运动。
Band 20 Dynamic Ratio VST3 ID 156236400	1.0000000 到 20.0000000	2.0000000	可自动化	将与级别相关的运动的强度设置为高于阈值。
Band 20 Dynamic Release VST3 ID 2073807148	1.0000000 到 2000.0000000	150.0000000	可自动化	设置动态 EQ 返回的速度。
Band 20 Dynamic Threshold VST3 ID 576244816	-60.0000000 到 0.0000000	-24.0000000	可自动化	设置动态 EQ 运动开始的级别。
Band 20 Enabled VST3 ID 2141991372	Off, On	Off	可自动化	启用此 EQ 频段。
Band 20 Frequency VST3 ID 1321135021	20.0000000 到 20000.0000000	999.9999390	可自动化	设置频段中心、截止频率或参考频率。
Band 20 Gain VST3 ID 1321148596	-24.0000000 到 24.0000000	0.0000000	可自动化	为使用增益的滤波器类型设置静态增强或减弱。
Band 20 Q VST3 ID 62469948	0.1000000 到 30.0000000	0.9999999	可自动化	设置带宽或过渡清晰度。
Band 20 Spectral VST3 ID 349978649	Off, On	Off	可自动化	启用该频段的窄 STFT 光谱处理。
Band 20 Spectral Depth VST3 ID 1624149652	0.0000000 到 24.0000000	24.0000000	可自动化	设置光谱处理的深度。
Band 20 Spectral Niddle VST3 ID 1246128227	0 到 100	0	可自动化	控制已部署的光谱探测器的聚焦/狭窄行为。
Band 20 Spectral Range VST3 ID 1636957454	0.0500000 到 8.0000000	1.0000000	可自动化	限制光谱移动或减少。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Band 20 Spectral Sensitivity VST3 ID 1236071856	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置检测窄光谱成分的难易程度。
Band 20 Type VST3 ID 1321559151	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	可自动化	选择静态滤波器形状。
Band 21 Attenuation VST3 ID 346180587	-96 到 -3	-96	可自动化	设置频谱或增量路径使用的衰减。
Band 21 Channel Mode VST3 ID 397681502	Stereo, Mid, Side	Stereo	可自动化	选择该频段处理的立体声分量或通道。
Band 21 Dynamic VST3 ID 472092896	Off, On	Off	可自动化	启用与级别相关的动态 EQ 层。
Band 21 Dynamic Attack VST3 ID 771540621	0.1000000 到 200.0000000	15.0000000	可自动化	设置动态 EQ 的反应速度。
Band 21 Dynamic Range VST3 ID 1425489976	-24.0000000 到 24.0000000	-6.0000000	可自动化	限制动态 EQ 增强或减弱运动。
Band 21 Dynamic Ratio VST3 ID 1425495814	1.0000000 到 20.0000000	2.0000000	可自动化	将与级别相关的运动的强度设置为高于阈值。
Band 21 Dynamic Release VST3 ID 2061391938	1.0000000 到 2000.0000000	150.0000000	可自动化	设置动态 EQ 返回的速度。
Band 21 Dynamic Threshold VST3 ID 1530129894	-60.0000000 到 0.0000000	-24.0000000	可自动化	设置动态 EQ 运动开始的级别。
Band 21 Enabled VST3 ID 1032698850	Off, On	Off	可自动化	启用此 EQ 频段。
Band 21 Frequency VST3 ID 1950976343	20.0000000 到 20000.0000000	999.9999390	可自动化	设置频段中心、截止频率或参考频率。
Band 21 Gain VST3 ID 1950989918	-24.0000000 到 24.0000000	0.0000000	可自动化	为使用增益的滤波器类型设置静态增强或减弱。
Band 21 Q VST3 ID 62491090	0.1000000 到 30.0000000	0.9999999	可自动化	设置带宽或过渡清晰度。
Band 21 Spectral VST3 ID 321648835	Off, On	Off	可自动化	启用该频段的窄 STFT 光谱处理。
Band 21 Spectral Depth VST3 ID 169002174	0.0000000 到 24.0000000	24.0000000	可自动化	设置光谱处理的深度。
Band 21 Spectral Niddle VST3 ID 1233713017	0 到 100	0	可自动化	控制已部署的光谱探测器的聚焦/狭窄行为。
Band 21 Spectral Range VST3 ID 181809976	0.0500000 到 8.0000000	1.0000000	可自动化	限制光谱移动或减少。
Band 21 Spectral Sensitivity VST3 ID 775316570	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置检测窄光谱成分的难易程度。
Band 21 Type VST3 ID 1951400473	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	可自动化	选择静态滤波器形状。
Band 22 Attenuation VST3 ID 1233684268	-96 到 -3	-96	可自动化	设置频谱或增量路径使用的衰减。
Band 22 Channel Mode VST3 ID 2039606525	Stereo, Mid, Side	Stereo	可自动化	选择该频段处理的立体声分量或通道。
Band 22 Dynamic VST3 ID 812122081	Off, On	Off	可自动化	启用与级别相关的动态 EQ 层。
Band 22 Dynamic Attack VST3 ID 900623340	0.1000000 到 200.0000000	15.0000000	可自动化	设置动态 EQ 的反应速度。
Band 22 Dynamic Range VST3 ID 1776022265	-24.0000000 到 24.0000000	-6.0000000	可自动化	限制动态 EQ 增强或减弱运动。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Band 22 Dynamic Ratio VST3 ID 1776028103	1.0000000 到 20.0000000	2.0000000	可自动化	将与级别相关的运动的强度设置为高于阈值。
Band 22 Dynamic Release VST3 ID 1767988931	1.0000000 到 2000.0000000	150.0000000	可自动化	设置动态 EQ 返回的速度。
Band 22 Dynamic Threshold VST3 ID 890198055	-60.0000000 到 0.0000000	-24.0000000	可自动化	设置动态 EQ 运动开始的级别。
Band 22 Enabled VST3 ID 1372728035	Off, On	Off	可自动化	启用此 EQ 频段。
Band 22 Frequency VST3 ID 1979605494	20.0000000 到 20000.0000000	999.9999390	可自动化	设置频段中心、截止频率或参考频率。
Band 22 Gain VST3 ID 1979619069	-24.0000000 到 24.0000000	0.0000000	可自动化	为使用增益的滤波器类型设置静态增强或减弱。
Band 22 Q VST3 ID 62492051	0.1000000 到 30.0000000	0.9999999	可自动化	设置带宽或过渡清晰度。
Band 22 Spectral VST3 ID 125135330	Off, On	Off	可自动化	启用该频段的窄 STFT 光谱处理。
Band 22 Spectral Depth VST3 ID 298084893	0.0000000 到 24.0000000	24.0000000	可自动化	设置光谱处理的深度。
Band 22 Spectral Niddle VST3 ID 940310010	0 到 100	0	可自动化	控制已部署的光谱探测器的聚焦/狭窄行为。
Band 22 Spectral Range VST3 ID 310892695	0.0500000 到 8.0000000	1.0000000	可自动化	限制光谱移动或减少。
Band 22 Spectral Sensitivity VST3 ID 1925727865	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置检测窄光谱成分的难易程度。
Band 22 Type VST3 ID 1980029624	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	可自动化	选择静态滤波器形状。
Band 23 Attenuation VST3 ID 2121187949	-96 到 -3	-96	可自动化	设置频谱或增量路径使用的衰减。
Band 23 Channel Mode VST3 ID 1534047900	Stereo, Mid, Side	Stereo	可自动化	选择该频段处理的立体声分量或通道。
Band 23 Dynamic VST3 ID 1152151266	Off, On	Off	可自动化	启用与级别相关的动态 EQ 层。
Band 23 Dynamic Attack VST3 ID 1029706059	0.1000000 到 200.0000000	15.0000000	可自动化	设置动态 EQ 的反应速度。
Band 23 Dynamic Range VST3 ID 2126554554	-24.0000000 到 24.0000000	-6.0000000	可自动化	限制动态 EQ 增强或减弱运动。
Band 23 Dynamic Ratio VST3 ID 2126560392	1.0000000 到 20.0000000	2.0000000	可自动化	将与级别相关的运动的强度设置为高于阈值。
Band 23 Dynamic Release VST3 ID 1474585924	1.0000000 到 2000.0000000	150.0000000	可自动化	设置动态 EQ 返回的速度。
Band 23 Dynamic Threshold VST3 ID 250266216	-60.0000000 到 0.0000000	-24.0000000	可自动化	设置动态 EQ 运动开始的级别。
Band 23 Enabled VST3 ID 1712757220	Off, On	Off	可自动化	启用此 EQ 频段。
Band 23 Frequency VST3 ID 2008234645	20.0000000 到 20000.0000000	999.9999390	可自动化	设置频段中心、截止频率或参考频率。
Band 23 Gain VST3 ID 2008248220	-24.0000000 到 24.0000000	0.0000000	可自动化	为使用增益的滤波器类型设置静态增强或减弱。
Band 23 Q VST3 ID 62493012	0.1000000 到 30.0000000	0.9999999	可自动化	设置带宽或过渡清晰度。
Band 23 Spectral VST3 ID 2076105473	Off, On	Off	可自动化	启用该频段的窄 STFT 光谱处理。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Band 23 Spectral Depth VST3 ID 427167612	0.0000000 到 24.0000000	24.0000000	可自动化	设置光谱处理的深度。
Band 23 Spectral Niddle VST3 ID 646907003	0 到 100	0	可自动化	控制已部署的光谱探测器的聚焦/狭窄行为。
Band 23 Spectral Range VST3 ID 439975414	0.0500000 到 8.0000000	1.0000000	可自动化	限制光谱移动或减少。
Band 23 Spectral Sensitivity VST3 ID 928655512	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置检测窄光谱成分的难易程度。
Band 23 Type VST3 ID 2008658775	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	可自动化	选择静态滤波器形状。
Band 24 Attenuation VST3 ID 861207982	-96 到 -3	-96	可自动化	设置频谱或增量路径使用的衰减。
Band 24 Channel Mode VST3 ID 1028489275	Stereo, Mid, Side	Stereo	可自动化	选择该频段处理的立体声分量或通道。
Band 24 Dynamic VST3 ID 1492180451	Off, On	Off	可自动化	启用与级别相关的动态 EQ 层。
Band 24 Dynamic Attack VST3 ID 1158788778	0.1000000 到 200.0000000	15.0000000	可自动化	设置动态 EQ 的反应速度。
Band 24 Dynamic Range VST3 ID 329603195	-24.0000000 到 24.0000000	-6.0000000	可自动化	限制动态 EQ 增强或减弱运动。
Band 24 Dynamic Ratio VST3 ID 329609033	1.0000000 到 20.0000000	2.0000000	可自动化	将与级别相关的运动的强度设置为高于阈值。
Band 24 Dynamic Release VST3 ID 1181182917	1.0000000 到 2000.0000000	150.0000000	可自动化	设置动态 EQ 返回的速度。
Band 24 Dynamic Threshold VST3 ID 1757818025	-60.0000000 到 0.0000000	-24.0000000	可自动化	设置动态 EQ 运动开始的级别。
Band 24 Enabled VST3 ID 2052786405	Off, On	Off	可自动化	启用此 EQ 频段。
Band 24 Frequency VST3 ID 2036863796	20.0000000 到 20000.0000000	999.9999390	可自动化	设置频段中心、截止频率或参考频率。
Band 24 Gain VST3 ID 2036877371	-24.0000000 到 24.0000000	0.0000000	可自动化	为使用增益的滤波器类型设置静态增强或减弱。
Band 24 Q VST3 ID 62493973	0.1000000 到 30.0000000	0.9999999	可自动化	设置带宽或过渡清晰度。
Band 24 Spectral VST3 ID 1879591968	Off, On	Off	可自动化	启用该频段的窄 STFT 光谱处理。
Band 24 Spectral Depth VST3 ID 556250331	0.0000000 到 24.0000000	24.0000000	可自动化	设置光谱处理的深度。
Band 24 Spectral Niddle VST3 ID 353503996	0 到 100	0	可自动化	控制已部署的光谱探测器的聚焦/狭窄行为。
Band 24 Spectral Range VST3 ID 569058133	0.0500000 到 8.0000000	1.0000000	可自动化	限制光谱移动或减少。
Band 24 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079066807	0.00 到 1.00	0.50	可自动化	设置检测窄光谱成分的难易程度。
Band 24 Type VST3 ID 2037287926	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	可自动化	选择静态滤波器形状。
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	可自动化; Bypass	通过主机可见的旁路端点关闭或打开完整的插件处理路径。
Delta Band VST3 ID 10318460	0 到 23	0	可自动化	选择用于波段增量监控的波段。
Delta Mode VST3 ID 10659306	Off, All bands, Selected band	Off	可自动化	选择诊断增量监控模式。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Input Gain VST3 ID 1900926708	-24.0000000 到 24.0000000	0.0000000	可自动化	设置进入处理器的电平，从而更改下游驱动或检测。
Output Gain VST3 ID 1357703165	-24.0000000 到 24.0000000	0.0000000	可自动化	设置或限制插件主要处理后的最终输出级别。
Program VST3 ID 1886548852	Init / Flat, Vocal Resonance Guard, Mix Bus Polish, Drum Punch & Bite, Master De-Harsh, M/S Clarity	Init / Flat	可自动化	选择工厂程序。加载程序会调用一组协调的插件参数。

文件依据

根据当前的公共目录、当前的本地产品简介和实施说明（如果有）、现有的英文手册（如果有）以及已安装的 VST3 主机合同的直接扫描来准备。有意排除不面向用户的内部实现细节；所有面向用户的功能和主机可见的控件均已记录。