

TB Disperser

विस्तृत उपयोगकर्ता पुस्तिका

एक ऑल-पास चरण-फैलाव प्रोसेसर जो एक समर्पित आवृत्ति एलएफओ के साथ पारंपरिक EQ परिमाण परिवर्तन के बिना क्षणिक आगमन समय को दोबारा आकार देता है।



कैटलॉग संस्करण: 1.3.0

दस्तावेज़ीकरण संस्करण: 2026-08-04

होस्ट-दृश्यमान समापन बिंदु प्रलेखित: 9

1. उत्पाद का उद्देश्य

एक ऑल-पास चरण-फैलाव प्रोसेसर जो एक समर्पित आवृत्ति एलएफओ के साथ पारंपरिक EQ परिमाण परिवर्तन के बिना क्षणिक आगमन समय को दोबारा आकार देता है।

तीव्र क्षणिक को क्लिपिंग, संपीड़न, या स्पष्ट टोनल बूस्ट के बिना अधिक वजन या लंबाई की आवश्यकता हो सकती है। TB Disperser एक चुने हुए आवृत्ति क्षेत्र के चारों ओर चरण को घुमाता है ताकि घटक अलग-अलग समय पर पहुंचें, एक छोटी स्पाइक को एक गहरे स्वीप में बदल दें जबकि बड़े पैमाने पर स्थैतिक परिमाण प्रतिक्रिया को संरक्षित किया जा सके।

यह क्या परिणाम उत्पन्न करता है

- लंबे और भारी हमले
- Frequency-केंद्रित चरण स्वीप
- DAW स्वचालन के बिना एनिमेटेड फैलाव
- क्षणिक डिज़ाइन जो संतृप्ति या EQ से भिन्न है

संकेत प्रवाह

Input -> Frequency, Pinch, Speed, और Amount द्वारा आकारित ऑल-पास फैलाव नेटवर्क -> वैकल्पिक आवृत्ति LFO -> आउटपुट

2. संपूर्ण सुविधा मार्गदर्शिका

Amount

चरण रोटेशन की कुल ताकत और इसलिए क्षणिक स्वीप की श्रव्य लंबाई और वक्रता को नियंत्रित करता है।

Frequency

फैलाव का केंद्र या धुरी निर्धारित करता है। Low सेटिंग्स वजन पर जोर देती हैं; उच्च सेटिंग्स तेज ज़ैप और धात्विक आकृतियाँ बनाती हैं।

Pinch

चरण क्रिया को चयनित आवृत्ति के आसपास केंद्रित करता है। उच्च मूल्य अधिक केंद्रित और गुंजायमान लगते हैं।

Speed

LFO Rate से स्वतंत्र रूप से फैलाव के समय व्यवहार को मापता है। धीमे मान गति बढ़ाते हैं; तेज़ मान इसे कसते हैं।

Frequency एलएफओ

LFO Type Off, Sine, Triangle, साँ, Square, या Random का चयन करता है। LFO Range सप्ताक में आवृत्ति यात्रा सेट करता है और LFO Rate गति गति को नियंत्रित करता है।

कार्यक्रम

कार्यक्रम तंग चरण आकार देने, ड्रम ब्लूम, बास ब्लूम, धातु स्वीप, पल्स मोशन और यादृच्छिक बिखराव प्रदर्शित करते हैं।

3. त्वरित शुरुआत

1. LFO Off से प्रारंभ करें।
2. क्षणिक के मुख्य भाग के पास Frequency सेट करें।

3. Amount को तब तक बढ़ाएं जब तक कि हमला स्पष्ट रूप से बदल न जाए।
4. समोच्च पर ध्यान केंद्रित करने के लिए Pinch का उपयोग करें।
5. स्रोत लिफाफे को फिट करने के लिए Speed का उपयोग करें।
6. एलएफओ तभी सक्षम करें जब निरंतर गति वांछित हो।

4. व्यावहारिक कार्यप्रवाह

वजन लात मारो

1. Frequency को कम पर सेट करें।
2. मध्यम Amount और निम्न-से-मध्यम Pinch का उपयोग करें।
3. Speed को तब तक समायोजित करें जब तक कि सामने का किनारा चहकने के बिना भारी न हो जाए।

अपेक्षित परिणाम: पारंपरिक बास बूस्ट के बिना किक अधिक गहरी और लंबी लगती है।

एनिमेटेड सिंथ जैप

1. मध्य या उच्च Frequency सेट करें।
2. Pinch बढ़ाएँ।
3. सॉ, Square, या Random LFO चुनें।
4. लयबद्ध गति के लिए LFO Range और Rate सेट करें।

अपेक्षित परिणाम: क्षणिक समोच्च दोहराए जाने योग्य गति के साथ स्पेक्ट्रम के माध्यम से घूमता है।

5. स्वचालन, लाभ स्टेजिंग, और सत्र उपयोग

- केवल उन्हीं नियंत्रणों को स्वचालित करें जो स्पष्ट संगीत परिवर्तन प्रदान करते हैं। Fast आवृत्ति, समय, पिच, मोड, ओवरसैंपलिंग, या एल्गोरिदम चयनकर्ताओं का आंदोलन जानबूझकर कलाकृतियाँ बना सकता है या मेजबान-सुरक्षित संक्रमण की आवश्यकता हो सकती है।
- गुणवत्ता का आकलन करने से पहले कथित ध्वनि की तीव्रता का मिलान करें। प्रसंस्करण निर्णय बेहतर न होने पर भी ऊंची सेटिंग अक्सर बेहतर दिखाई देगी।
- तुलना के लिए प्लग-इन बाईपास एंडपॉइंट का उपयोग करें और एक असंसाधित स्रोत या पुराने प्रोजेक्ट संस्करण को संरक्षित करें।
- फैक्टरी कार्यक्रम शुरूआती बिंदु हैं। किसी प्रोग्राम को लोड करने से कई पैरामीटर बदल जाते हैं; स्रोत के अनुसार अनुकूलित करने के बाद एक नया DAW प्रीसेट सहेजें।
- पैरामीटर परिशिष्ट स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध से लिया गया है। यह प्रत्येक होस्ट-दृश्य समापन बिंदु, इसकी प्रदर्शित सीमा/विकल्प, डिफ़ॉल्ट, स्वचालन स्थिति और पहचानकर्ता को सूचीबद्ध करता है।

6. सीमाएँ, सावधानियाँ और समस्या निवारण

- चरण फैलाव स्पेक्ट्रम समान दिखने पर भी तरंग रूप आकार और चरम समय को बदलता है।
- चरम सेटिंग्स पिच या गूंजने वाली चहचहाहट की तरह लग सकती हैं।
- रद्दीकरण के लिए स्तरित ड्रमों की पुनः जाँच करें।
- कोई श्रव्य परिवर्तन नहीं: पुष्टि करें कि प्लग-इन और प्रासंगिक उप-ब्लॉक सक्षम हैं, Mix/Amount तटस्थ मूल्य पर नहीं है, और स्रोत में संसाधित क्षेत्र में ऊर्जा शामिल है।
- अप्रत्याशित स्तर: इनपुट, आउटपुट, सेंड, फीडबैक और समानांतर-मिश्रण नियंत्रणों को रूढ़िवादी मूल्यों पर लौटाएं, फिर एक समय में एक ब्लॉक की सेटिंग का पुनर्निर्माण करें।

- स्वचालन पैनल से मेल नहीं खाता: प्रोजेक्ट को पुनः लोड करें, पुष्टि करें कि DAW वर्तमान प्लग-इन संस्करण को संबोधित कर रहा है, और जांचें कि क्या कोई फैक्टरी प्रोग्राम या राज्य प्रतिस्थापित मानों को याद करता है।
- Clicks या ट्रांज़िशन: एल्गोरिथम, समय, पिच, मोड, या ओवरसैंपलिंग चयनकर्ताओं में नमूना-तत्काल परिवर्तन से बचें जब तक कि ध्वनि जानबूझकर न हो।

7. पूर्ण होस्ट पैरामीटर संदर्भ

इस परिशिष्ट में वर्तमान में स्थापित VST3 द्वारा होस्ट पर प्रदर्शित सभी 9 पैरामीटर शामिल हैं। बार-बार दोहराए गए EQ-बैंड एंडपॉइंट को संक्षिप्त करने के बजाय जानबूझकर सूचीबद्ध किया गया है। जब होस्ट अनुबंध उन्हें उजागर करता है तो अलग-अलग विकल्प पूर्ण रूप से मुद्रित होते हैं।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफ़ॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Amount VST3 ID 733630552	0.0 % to 100.0 %	70.0 %	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि नामित प्रक्रिया सिग्नल को कितनी मजबूती से प्रभावित करती है।
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	स्वचालित; Bypass	होस्ट-विज़िबल बायपास एंडपॉइंट के माध्यम से संपूर्ण प्लग-इन प्रोसेसिंग पथ को बंद या चालू करता है।
Frequency VST3 ID 2077459804	20.0 Hz to 20.00 kHz	200.0 Hz	स्वचालित	इस फ़ंक्शन द्वारा उपयोग की जाने वाली मुख्य आवृत्ति, नोट या वर्णक्रमीय केंद्र सेट करता है।
LFO Range VST3 ID 685096968	±0.00 oct to ±4.00 oct	±1.00 oct	स्वचालित	LFO Range के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफ़ॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
LFO Rate VST3 ID 91373749	0.010 Hz to 10.00 Hz	0.250 Hz	स्वचालित	मॉड्यूलेशन, गति, या बार-बार परिवर्तन की गति निर्धारित करता है।
LFO Type VST3 ID 91456271	OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND	OFF	स्वचालित	नामित ब्लॉक के लिए ऑपरेटिंग एल्गोरिदम, प्रतिक्रिया आकार, या टोनल वर्ण का चयन करता है।
Pinch VST3 ID 106671290	0.0 % to 100.0 %	0.0 %	स्वचालित	Pinch के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफ़ॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Program VST3 ID 1886548852	Init, Tight Phase Shape, Drum Bloom, Slow Drum Zap, Slow Metallic Bloom, Bass Bloom, Synth Drift, Rising Zap, Two Point Pulse, Random Scatter	Init	स्वचालित	फ़ैक्टरी प्रोग्राम का चयन करता है। किसी प्रोग्राम को लोड करने पर प्लग-इन पैरामीटर का एक समन्वित सेट याद आता है।
Speed VST3 ID 109641799	0.250 x to 2.000 x	2.000 x	स्वचालित	Speed के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफ़ॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।

दस्तावेज़ीकरण आधार

वर्तमान सार्वजनिक कैटलॉग, वर्तमान स्थानीय उत्पाद संक्षिप्त और कार्यान्वयन नोट्स जहां उपलब्ध हो, मौजूदा अंग्रेजी मैनुअल जहां उपलब्ध हो, और स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध का सीधा स्कैन से तैयार किया गया है। आंतरिक कार्यान्वयन विवरण जो उपयोगकर्ता के सामने नहीं हैं, उन्हें जानबूझकर बाहर रखा गया है; सभी उपयोगकर्ता-सामना वाली सुविधाएँ और होस्ट-दृश्य नियंत्रण प्रलेखित हैं।