

- 1) Calcule los valores de los registros TH0 y TL0 en Modo 0 y en Modo 1 para un reloj de sistema de 11.0592Mhz y para una frecuencia de 978hz.

Hallamos el periodo $\rightarrow T = 1/978 = 0.0010224948875255623721881390593$

Aplicamos para el semiperiodo $\rightarrow T/2 \approx 0.000511$ (redondeado a 6 decimales)

En modo 0

$$(8192 - j) * (12/(11.0592 * 10^6)) = 0.000511$$

$$8192 - j = 470.9376$$

$$j = 7721$$

Para el modo 0 y frecuencia 978Hz $\rightarrow TH0 = 1Eh$ y $TL0 = 29h$

En modo 1

$$(65536 - j) * (12/(11.0592 * 10^6)) = 0.000511$$

$$65536 - j = 470.9376$$

$$j = 65065$$

Para el modo 1 y frecuencia 978Hz $\rightarrow TH0 = FEh$ y $TL0 = 29h$