**Projet GNEX**

*Infrastructure*

*Système et Réseau*

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

# CONFIGURATION DU PROTOCOLE SSH SUR UN SWITCH CISCO DE NIVEAU 2

***—RÉSUMÉ DU DOCUMENT—***

*Ce document permet de savoir comment configurer le protocole SSH sur un switch cisco de niveau 2.*

***Représentants*** **:**

| | |
|---|---|
| *Aronn* | *Navarro* |
| *Antoine* | Hennetier |
| *Benjamin* | Giraudo |
| *Iheb* | Ouni |

## FICHE DE SUIVI DES ÉVOLUTIONS

| Version | Date | Objet de l'évolution | Créateur |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 27/11/25 | Création du document | OUNI Iheb |
| 1.0 | 05/03/26 | Test et Validation du document | Hennetier Antoine |
| | | | |

## LISTE DE DIFFUSION

| Entité (service IT) | Nom | Fonction |
|---|---|---|
| Service informatique | OUNI Iheb | Technicien informatique |
| Service informatique | HENNETIER Antoine | Technicien informatique |
| Service informatique | GIRAUDO Benjamin | Technicien informatique |
| Service informatique | NAVARRO Aronn | Technicien informatique |

# Projet GNEX

## Sommaire


1 PREMIÈRE PARTIE 4 - 5

1.1 OBJECTIF 4

1.2 DÉFINIR LE HOSTNAME DE NOTRE ÉQUIPEMENT 4

1.3 DÉFINIR LE DOMAINE DE L'ÉQUIPEMENT 5

2 DEUXIÈME PARTIE 5

2.1 GÉNÉRER LES CLÉS RSA 5

2.2 CONFIGURATION DU LIEN TRUNK 6

2.3 ACTIVER LE SSH SUR LES LIGNES VTY 5 - 6

3 TROISIÈME PARTIE 6

3.1 CONNEXION À L'ÉQUIPEMENT EN SSH 6

***1.1*** **<u>Objectifs</u> :** Installer et configurer le protocole SSH est une étape importante de la configuration d'un switch, le protocole SSH permet de prendre en main l'équipement à distance, sans se connecter physiquement à celui-ci. Pour cela, nous aurons besoin de configurer un utilisateur ainsi qu'un mot de passe, avec une sécurisation de l'accès aux lignes VTY pour permettre un accès à l'équipement qui soit fiable, chiffré et donc conforme aux bonnes pratiques de sécurité.

***1.2*** **<u>Définir le hostname de notre équipement</u> :** Pour que le SSH puisse être activé, il faut impérativement définir un **« *hostname* »** à notre équipement. Pour cela, il vous faudra saisir le commande **« *hostname* »** suivi du nom que vous voulez donner à l'équipement. Sans **« *hostname* »**, le SSH ne peut pas être activé.

***<u>Par exemple</u>* : *« hostname SW-L2 »***

***1.3*** **<u>Définir le domaine de l'équipement</u> :** Cette étape est obligatoire, le domaine va être nécessaire à la génération des clés RSA. Pour cela, il faudra saisir la commande **« *ip domain-name "nom du domaine.local"* »**

***<u>Par exemple</u>* : *« ip domain-name monreseau.local »***

***2.1*** **<u>Générer les clés RSA</u> :** Il faut ensuite générer les clés RSA qui permettront d'établir une connexion sécurisée, de protéger les mots de passe et de vérifier que l'on se connecte au bon équipement. Pour cela, il faudra taper la commande suivante :

**« *crypto key generate rsa modulus 2048* »**

***2.2*** **<u>Activer le SSH sur les lignes VTY</u> :** Les lignes VTY sont les lignes virtuelles qui permettent l'accès à distance. Nous allons autoriser uniquement le protocole SSH, donc désactiver le protocole Telnet qui n'est pas assez sécurisé. Avec l'utilisation des comptes locaux présents sur l'équipement. Les commandes à saisir sont les suivantes :

- ***« line vty 0 15 »***
- ***« transport input ssh »***
- ***« login local »***
- ***« exit »***

***2.3*** **<u>Configurer l'interface de management</u> :** L'équipement doit avoir une adresse IP de management qui peut être configurée dans une interface vlan. Cette adresse IP n'influencera pas le trafic réseau, mais servira uniquement à se connecter à l'équipement à distance. Pour cela il faudra saisir les commandes suivantes :

- ***« interface vlan 1 »***
- ***« ip address 192.168.1.10 255.255.255.0 »***
- ***« no shutdown »***
- ***« exit »***

***3.1*** ***<u>Connexion à l'équipement en SSH</u> :*** Pour se connecter en SSH à l'équipement, il nous faudra ouvrir l'invite de commande et taper la commande suivante :

***« ssh admin@192.168.1.10 »***