Projet GNEX

Infrastructure

Système et Réseau

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

MISE À JOUR D'UN SWITCH CATALYST 9300 / 24

—RÉSUMÉ DU DOCUMENT—

Ce document permet de savoir comment mettre à jour un switch Catalyst 9300 / 24 sans effacer la configuration présente sur le switch.

Représentants **:**

Aronn	*Navarro*
Antoine	Hennetier
Benjamin	Giraudo
Iheb	Ouni

Projet GNEX

FICHE DE SUIVI DES ÉVOLUTIONS

Version	Date	Objet de l'évolution	Créateur
1.0	24/10/25	Création du document	OUNI Iheb
1.0	17/11/25	Test et validation du document	Hennetier Antoine

LISTE DE DIFFUSION

Entité (service IT)	Nom	Fonction
Service informatique	OUNI Iheb	Technicien informatique
Service informatique	HENNETIER Antoine	Technicien informatique
Service informatique	GIRAUDO Benjamin	Technicien informatique
Service informatique	NAVARRO Aronn	Technicien informatique

Projet GNEX

Sommaire

1 PREMIÈRE PARTIE 4

1.1 OBJECTIF 4

1.2 PRÉPARER LA CLÉ USB 4

1.3 VÉRIFICATION DE LA DÉTECTION DE LA CLÉ 4

2 DEUXIÈME PARTIE 4-5

2.1 COPIER L'IMAGE IOS DANS LA MÉMOIRE DU SWITCH 4

2.2 DÉFINIR L'IMAGE DE DÉMARRAGE 5

2.3 REDÉMARRER LE SWITCH ET VÉRIFIER L'OS 5

1.1 **<u>Objectifs</u> :** L'objectif principal de cette procédure est de mettre à jour le système d'exploitation (IOS) d'un switch Cisco Catalyst 9300 / 24 afin de garantir son bon fonctionnement, sa sécurité, et sa compatibilité avec les nouvelles technologies réseau.

1.2 **<u>Préparer la clé USB</u> :** Il faut avant de commencer, préparer la clé USB qui va accueillir le firmware que l'on aura récupéré au préalable sur le site officiel de Cisco : **https://software.cisco.com/download/home**

1. Formater la clé USB en FAT32.
2. Copier le fichier à la racine de la clé USB.
3. Branche la clé dans le port USB du switch.

1.3 **<u>Vérification de la détection de la clé</u> : I**l faut tapper la commande suivante afin de vérifier si le fichier ".bin" est bien présent :

dir usbflash0:

2.1 **<u>Copier l'image IOS dans la mémoire du switch</u> :** Il faut maintenant tapper la commande suivante pour copier le firmware dans la mémoire du switch pour effectuer la mise à jour :

copy usbflash0: "nom du fichier".bin flash:

2.2 **<u>Définir l'image de démarrage</u> :** Pour définir la bonne image sur laquelle le switch doit démarrer, il faut tapper la commandes suivantes :

1. conf t
2. boot system flash:"nom du fichier".bin

2.3 **<u>Redémarrer le switch et vérifier l'OS</u> :** Après avoir fait cela, il faut redémarrer le switch et ensuite vérifier que l'OS c'est bien mis à jour, pour cela saisissez les commandes suivantes :

1. reload
2. show version (après que le switch est redémarré)