Projet GNEX

Infrastructure

Système et Réseau

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

RÉINSTALLER IOSXE SUR UN ÉQUIPEMENT CISCO APRÈS UN FACTORY-RESET

—RÉSUMÉ DU DOCUMENT—

Ce document permet de réinstaller l'OS Cisco présent sur les Catalyst 9300 après un factory-reset.

Représentants **:**

Aronn	*Navarro*
Antoine	Hennetier
Benjamin	Giraudo
Iheb	Ouni

FICHE DE SUIVI DES ÉVOLUTIONS

Version	Date	Objet de l'évolution	Membre
1.0	24/10/25	Création du document	GIRAUDO Benjamin
1.0	21/11/25	Test et validation du document	NAVARRO Aronn

LISTE DE DIFFUSION

Entité (service IT)	Nom	Fonction
Service informatique	OUNI Iheb	Technicien informatique
Service informatique	HENNETIER Antoine	Technicien informatique
Service informatique	GIRAUDO Benjamin	Technicien informatique
Service informatique	NAVARRO Aronn	Technicien informatique

Sommaire

1 PREMIÈRE PARTIE 4 - 6

1.1 OBJECTIF 4

1.2 PRÉPARATION DE LA CLÉ USB ET RÉINITIALISATION DE L'ÉQUIPEMENT 4

1.3 INSTALLATION DE L'OS SUR L'ÉQUIPEMENT 5 - 6

1.1 **<u>Objectifs</u> :** L'objectif de cette procédure est de réinstaller une image IOS-XE fonctionnelle sur un équipement Cisco après un factory-reset, afin de garantir un démarrage correct du système, de restaurer une base logicielle saine et de préparer le matériel pour une nouvelle configuration.

1.2 **<u>Préparation de la clé USB et réinitialisation de l'équipement</u> :** Il faut formater une clé USB en FAT32, la clé USB doit faire moins de 64Go. La clé USB va permettre de télécharger le fichier avec l'extension "**.bin**" de l'OS Cisco.

a. Copiez le fichier, récupérable sur le site Cisco à l'aide d'un compte, sur la clé USB.

b. Si une configuration est existante sur l'équipement, il faudra la copier sur un document texte afin de la réinstaller sur l'équipement, une fois que l'OS sera installée. Pour cela, il faut saisir la commande « ***show running-config*** », sélectionner la totalité de la configuration, la copier à l'aide du raccourci **CTRL + C** et la copier sur le document texte avec **CTRL + V**.

c. Entrer la commande « ***factory-reset all*** » sur l'équipement et attendre la fin de la réinitialisation.

1.3 **<u>Installation de l'OS sur l'équipement</u> :** Il faut installer l'OS sur l'équipement afin de permettre à celui-ci de fonctionner, pour cela :

a. Insérer la clé USB sur l'équipement avant de le démarrer.

b. Démarrer l'équipement et attendre que le menu **ROMMON** s'affiche, c'est à partir de ce menu que l'installation va pouvoir s'effectuer.

c. Une fois sur le menu **ROMMON**, il faudra entrer la commande suivante : « **dir usbflash0:** » afin de lister les fichiers dans cette clé.

```
switch: dir usbflash0:

Size       Attributes Name
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16384        drw-     System Volume Information
907450095    -rw-     cat9k_iosxe.17.03.04.SPA.bin
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
```

d. Pour finir, exécuter la commande « ***emergency-install usbflash0:<nom_du_fichier.bin>*** ». Un message de confirmation s'affichera afin de valider l'opération, étant donné que la partition et les configurations seront écraser.

```
switch: emergency-install usbflash0:cat9k_iosxe.17.03.04.SPA.bin
WARNING: The system partition (bootflash:) will be erased during the system recovery install process.
Are you sure you want to proceed? [y]  y/n [n]: y
Starting system recovery (usbflash0:cat9k_iosxe.17.03.04.SPA.bin) ...

boot: attempting to boot from [sda9:cat9k-recovery.SSA.bin]
boot: reading file cat9k-recovery.SSA.bin
```

Une fois que le message « **emergency install successful** » apparaît, vous pourrez récupérer votre clé et vérifier que l'OS a bien été correctement installé sur l'équipement. Redémarrer à nouveau l'équipement avec la clé USB retirée.