

Presenter DIY-studio

Gebruikershandleiding

Versie 2026-1

Gebruikerservaring

1. Je reserveert een studio via de knop op de pagina van de betreffende studio op ww.uu.nl. Per e-mail krijg je de nodige informatie en tips en een tutorialvideo doorgestuurd.
2. Je gaat naar de balie van de bibliotheek, schrijft je in en ontvangt de bezoekerspas om de studio mee te openen en sluiten.
3. Bij binnenkomst in de ruimte is direct een grote poster met instructies te zien. Rechts van de ingang hangt een ON/OFF-wandkastje (duidelijk aangegeven met een grote gele pijl) met een sleutel erin. Door de sleutel een kwartslag te draaien (richting ON) gaat alle apparatuur in de studio aan, behalve de PC.
4. Je loopt naar het systeem toe en zet de computer aan met de knop die aan het bureaublad vastzit.
5. Nadat de computer is opgestart is de DIY Studio App te zien. Als eerste stap log je in met je Solis-id. Vervolgens is het mogelijk om een instructievideo te bekijken in de app. Deze legt uit hoe de app en het bedieningspaneel werkt.
6. Je doorloopt alle stappen in de app en maakt vervolgens al je opnames.
7. Via de app beëindig je de sessie, waarna de computer automatisch wordt afgesloten.
8. Je draait de sleutel naast de ingang weer een kwartslag terug. Alle lampen en overige apparatuur gaan weer uit. Je sluit de ruimte af met de bezoekerspas en levert deze weer in bij de balie.
9. Alle gemaakte opnames zijn in je OneDrive terug te vinden.

Instructies vooraf

Waar mensen over geïnformeerd moeten worden wanneer ze de studio boeken:

- Privacy notice:
- Backups van opnames worden in de regel 7 dagen bewaard. Deze backups zijn versleuteld. Jouw opnames zijn niet door andere gebruikers te bekijken.
- De app registreert volledig anoniem enkele gebruikersstatistieken. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
- Vanwege de greenscreen is het belangrijk om geen kleding te dragen die groen is of groene elementen of details bevat.
- Indien je de keuze hebt tussen het dragen van een bril of lenzen, kies dan bij voorkeur voor lenzen, vanwege reflecties van lampen in brilglazen.
- Het systeem werkt via OneDrive. Je dient in te loggen met je Solis-id en toestemming te geven om deze aan de DIY Studio App te koppelen. PowerPointpresentaties kunnen vervolgens direct vanuit OneDrive worden geopend, en opgenomen video's zullen automatisch in de hoofdmap van je OneDrive worden geüpload. Voor tweestaps-authenticatie (2FA) worden Yubikeys niet ondersteund.
- De teleprompter werkt enkel met PowerPoint-bestanden met extensies pptx, ppt of odp.
- Als de PowerPointpresentatie alleen wordt gebruikt om tekst van op te lezen dan raden we aan om witte tekst op een zwarte achtergrond te gebruiken.
- Hou er rekening mee dat wanneer je een video met PowerPointpresentatie op de achtergrond wil maken, er rechtsonder in de hoek van de presentatie geen content staat. Hier kom jij namelijk zelf in beeld.
- USB-sticks zijn niet te gebruiken, alle bestanden gaan heen en weer via OneDrive.
- Tip: neem een laptop mee als je nog wijzigingen in je PowerPointbestanden wil maken, dit kan namelijk niet op de computer van de DIY-studio.

In het Engels:

- Privacy notice:
- Backups of recordings are usually stored for a minimum of 7 days. Backups are encrypted. Other users will not be able to view your recordings.
- The app anonymously collects some usage statistics. No personal data is stored.

Presenter DIY-studio

Installatiehandleiding

Versie 2026-1

Overzicht

Benodigdheden

Dit hoofdstuk is als het ware een boodschappenlijstje en bevat een overzicht van alles dat nodig is om de studio op te kunnen zetten.

Hardware

Lijst met benodigde hardware:

- Camera: Blackmagic Micro Studio 4K G2
- Key light: FalconEyes RX-18TDX III-K1
- Fill light: FalconEyes RX-18TDX III-K1
- Green screen lights: 4x Aputure Amaran F21x
- Vocal processor: dbx 286s
- Hardware keyer: Blackmagic Ultimatte 12 HD
- Blackmagic Decklink Studio 4K (in de PC ingebouwd)
- Bedieningspaneel: Elgato Stream Deck
- Richtmicrofoon: Sennheiser MKE600
- Microfoon tafelstandaard: Konig & Meyer 25993
- Shockmount voor microfoon
- 1x camerastatief
- Statiefverhoger: Smallrig mini rod 2,5inch of iets soortgelijks
- 2x PC monitoren
- 1x teleprompter
- Workstation (voor meer details: zie de losse pagina)
- Workstation aan/uit-schakelaar: COOIDEA (via Amazon)
- PC-speakers: Logitech S150
- Toetsenbord
- Muis

Workstation

Een workstation is nodig met grofweg de volgende specificaties:

- Een moderne CPU: Intel Core i5-14400 4.70G 20 MB 10 cores 65W CPU
- 32GB (2x16GB) DDR5 4800 UDIMM Memory
- Een grafische kaart van Nvidia die hardwarematig h.264 kan coderen en waar 3 Full HD monitoren op kunnen worden aangesloten (DP of HDMI) -> NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6 PCIe x16 Graphics
- 2X 2TB PCIe-4x4 2280 NVMe TLC Solid State Drive
- Twee ethernet-poorten: één voor soliscom/internet, één om te communiceren met de Blackmagic Ultimatte hardware keyer (deze heeft een statisch IP-adres nodig) -> Intel I226-T1 2.5GbE Ethernet Network Adapter
- Uitbreidingskaart (PCIe): Blackmagic Decklink Studio 4K
- PCI Express (minimaal 2.0) 4x slot voor een Blackmagic Decklink Studio 4K (deze neemt twee plekken in beslag)
- Fysieke pinnen op het moederbord om de externe aan/uit-knop op aan te sluiten

Stroomkabels

- 6x AC plug naar C14 0,15m (voor het aansluiten van apparatuur op de Furman power sequencer)
- 6x verlengsnoer 5m (voor het verlengen van de lampen naar het 19" rack)

Datakabels

Lengtes en exactere specs HDMI/mini-jack moeten nog worden ingevuld.

- XLR-kabel M->F (microfoon naar vocal processor)
- XLR-kabel M->F (DMX-verbinding keylight naar OpenDMX)
- 2x USB B->A kabel (tweemaal vanuit beeldscherm naar PC)
- Blackmagic Micro BNC to BNC Female 700mm
- 3x BNC-kabel (male to male) 75 ohm
- UTP CAT6-kabel (PC naar ethernet-outlet)
- UTP CAT6-kabel (PC naar Ultimatte)
- DisplayPort-kabel (monitor 1 naar PC)
- DisplayPort-kabel (monitor 2 naar PC)
- HDMI-kabel (teleprompter naar PC)
- Mini-jack-kabel (PC naar speakers)
- Mini-jack-kabel (vocal processor naar camera)
- Mini-jack->jack converter (vocal processor naar camera)

Voorzieningen

Voorzieningen die in de ruimte moeten worden geplaatst (voor meer info, zie hoofdstuk 'de ruimte'):

- Elektrisch in hoogte verstelbaar bureau (160 x 80 cm)
- 19" rack met actieve koeling
- Akoestische wandpanelen
- Greenscreenwand
- Stekkerdozen
- Power sequencer: Furman CN-3600 SE
- Wandschakelaar voor power sequencer: Furman RS-1
- Goede ventilatie (maar niet te luidruchtig)

Software

- [Blackmagic Desktop Video](#)
- [Blackmagic Ultimatte](#)
- [Dual Monitor Tools](#)
- [Git](#)
- Microsoft Windows 11 Professional
- Microsoft Office Home & Business 2024 dient los aangeschaft te worden en gekoppeld aan een niet-persoonlijk Microsoft-account, zodat PowerPoint geactiveerd kan worden.
- [Mozilla Firefox](#)
- [OBS Studio](#)
- [Python 3](#)
- [Stream Deck](#)

Overzicht

De ruimte

De minimale afmetingen voor een geschikte ruimte zijn:

2,80m breed, 5,00m diep, 2,40m hoog

- Bij een breedte tussen de 2,80m en 3,50m worden ronde hoeken gemaakt aan de linker- en rechterzijde tussen de achterwand en de zijwanden.
- Bij een hoogte tussen de 2,40m en 2,60m worden rondingen gemaakt aan de bovenkant van de green screen, en deze zal om en nabij 1,20m doorlopen over het plafond.
- Het is niet mogelijk om een ruimte te gebruiken waarbij de breedte minder is dan 3,50m én de hoogte minder is dan 2,60m.

Stroom en netwerk

Schematisch overzicht van waar elk apparaat moet worden aangesloten

Stekkerdoos #1

270W max.

- Lamp #1 (Key light) 130W
- Beeldscherm #1 40W
- Beeldscherm #2 40W
- Beeldscherm #3 (Teleprompter) 100W

Stekkerdoos #2

188W max.

- Lamp #2 (Fill light) 130W
- Blackmagic Camera 25W
- Speakers 3W
- Blackmagic Ultimatte 12 HD (hardware keyer) 15W
- dbx Vocal Processor 15W

Stekkerdoos #3 (op bureau)

200W max.

Hier komt standaard niets in, maar is bedoeld voor gebruikers, zodat deze laptops, smartphones e.d. op kunnen laden.

Power sequencer

2050W max.

- Output 1 (ongeschakeld) PC: 600W
- Output 2 (ongeschakeld) Bureau: 400W
- Output 3 Stekkerdoos #1
- Output 4 Stekkerdoos #2
- Output 5 Lamp #3 (Green screen left) 130W

Bureau

Schematisch overzicht van de bureau-indeling

Het metalen plateau, de lamp en het camerastatief worden direct aan het bureau vastgeschroeft.

Stekkerdoos #3 is voor gebruikers om telefoons en laptops te kunnen opladen. Deze wordt met stevige dubbelzijdige tape vastgezet. In de huidige studio zit deze aan een aparte tafel vast.

De Stream Deck krijgt een magneetsticker aan de onderkant, zodat deze aan het metalen plateau vastkleeft, maar ook losgehaald kan worden.

19 inch rack

Hierin komt:

- De Furman power sequencer
- De dbx vocal processor
- De Blackmagic Ultimatte
- De PC
- De supporthandleiding

Greenscreen

De greenscreen is gemaakt van hout met afmetingen van 3,80m breed en 2,44m hoog. Deze is gebouwd en geïnstalleerd door Atelier Stokvis.

Wandschakelaar

De wandschakelaar (Furman RS-1) voor de power sequencer is opgehangen door de externe firma, die ook de elektriciteit heeft geregeld (Verweij).

Licht

- De in de ruimte aanwezige TL-lichten dienen te worden uitgeschakeld. Enkel de lampen bij de deur blijven aan.
- De meeste verlichting in de ruimte komt van de filmlampen.
- Indien er ramen zijn dan dienen deze te worden verduisterd.

Akoestiek

De akoestische panelen zijn geïnstalleerd door een externe partij (De Blick).

Instructieposters

Op een groot staand bord hangt de instructieposter op A1-formaat. Daarnaast hangt er een kleinere (A3-formaat) poster naast de wandschakelaar. De werkbestanden van deze posters staan in Microsoft Teams (SharePoint).

Presenter DIY-studio

Supporthandleiding

Versie 2026-1

Presenter DIY-studio

Yet to be translated.

Questions?

Maintainer: Wouter Verwijlen - w.j.verwijlen@uu.nl