

Questionário: Formatos de instrução

[Voltar](#)[Próximo](#)

Este teste tem 5 perguntas. A nota de aprovação é 4.

Começou em	Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, 12h21
Estado	Finalizado
Concluído em	Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, 12h25
Tempo gasto	3 minutos e 20 segundos
Nota	5,00 de 5,00 (100 %)

Pergunta 1

Correto

1,00 pontos de 1,00

Se o registro de índice de um segundo operando do tipo RX for zero, o endereço efetivo consiste apenas na base e no deslocamento

Selecione uma:

- ☒ Verdadeiro ✓
- ☐ Falso

Correto!

Tanto no deslocamento de base quanto no endereçamento indexado, se os registradores de base ou índice forem zero, seus conteúdos serão ignorados ao calcular o endereço efetivo.

A resposta correta é "Verdadeiro".

Pergunta **2**

Correto

1,00 pontos de 1,00

[Voltar](#)[Próximo](#)

A instrução ADD REGISTER tem Opcode X'1A'. Na memória, "Add register 4 to register 5" (no Assembler, "AR 5,4") será

Selecione uma:

- ☐ UM. X'1A0405'
- ☐ B. X'1A50004000'
- ☐ C. X'1A45'
- ☒ E. X'1A54' ✓
- ☐ E. X'1A40005000'
- ☐ F. X'1A0504'
- ☐ G. X'451A'

Correto!

A instrução Assembler 'AR 5,4' adiciona o registrador 4 ao registrador 5 e coloca o resultado no registrador 5. Ele se torna, na memória, X'1A54':

1A = Código de operação

5 = Primeiro operando, registrador 5

4 = Segundo operando, registrador 4

X'1A45' seria 'AR 4,5' (coloca o resultado no registrador 4).

X'451A' é uma instrução com opcode X'45', que não é ADD.

As outras opções são maiores que meia palavra, portanto não são instruções válidas do tipo RR.

A resposta correta é: X'1A54'

Pergunta **3**

Correto

1,00 pontos de 1,00

[Voltar](#)[Próximo](#)

Em uma instrução no formato RS

Selecione uma:

- ☐ UM. Um operando é um endereço de armazenamento e outro um valor imediato
- ☐ B. Um operando é um registrador e outro um endereço relativo de 16 bits
- ☐ C. Ambos os operandos são registradores
- ☒ E. Um operando é um registrador e outro um endereço de armazenamento de deslocamento de base ✓
- ☐ E. Um operando é um registrador e outro um endereço de armazenamento de deslocamento longo
- ☐ F. Um operando é um registro e outro um endereço de armazenamento indexado
- ☐ G. Ambos os operandos são endereços de armazenamento

Correto!

A resposta correta é: Um operando é um registrador e outro um endereço de armazenamento de deslocamento de base

Pergunta **4**

Correto

1,00 pontos de 1,00

[Voltar](#)[Próximo](#)

Os operandos de instrução podem ser (selecione as três opções corretas)

Selecione um ou mais:

- ☒ UM. Endereços de memória ✓
- ☐ B. O PSW
- ☒ C. Imediato ✓
- ☒ E. Registros ✓
- ☐ E. Códigos de operação

Correto!

Os operandos de instrução são:

- Registros em instruções do tipo RR, RX, RXY e RI
- Endereços de armazenamento em instruções do tipo RS, RX, RXY, SI e SS
- Valores imediatos em instruções do tipo SI e RI

O PSW é um registrador, não um operando em uma instrução.

Códigos de operação, como o nome indica, são a operação (ADD, LOAD, MULTIPLY...) a ser executada, não um operando.

As respostas corretas são: Registros, Endereços de memória, Imediato

Pergunta **5**

Correto

1,00 pontos de 1,00

[Voltar](#)[Próximo](#)

Em uma instrução de formato RX

Selecione uma:

- ☐ UM. Um operando é um registrador e outro um endereço de armazenamento de deslocamento longo
- ☐ B. Um operando é um registrador e outro um endereço relativo de 16 bits
- ☐ C. Ambos os operandos são endereços de armazenamento
- ☐ E. Um operando é um registrador e outro um endereço de armazenamento de deslocamento de base
- ☐ E. Um operando é um endereço de armazenamento e outro um valor imediato
- ☒ F. Um operando é um registro e outro um endereço de armazenamento indexado ✓
- ☐ G. Ambos os operandos são registradores

Correto!

A resposta correta é: Um operando é um registro e outro um endereço de armazenamento indexado