3 Фильтрация звука

В данном задании нам нужно будет отфильтровать исходный звуковой сигнал. Для начала построим модуль Фурье-образа для него.



Рисунок 40: График модуля Фурье-образа по частоте исходного сигналав диапазоне 0-4000Гц



Рисунок 41: График модуля Фурье-образа по частоте исходного сигнала в диапазоне 0-1250Гц

По получившимся графикам можем заметить изобилие шумов в диапазоне 0-300Гц. Выберем диапазон 300–3000 Гц, так как именно в нём сосредоточены основные информативные компоненты речи, обеспечивающие её разборчивость. Применим в этом диапазоне полосовой фильтр, чтобы избавится от шумовых компонент вне речевого диапазона, тогда получим следующий график:



Рисунок 42: График модуля Фурье-образа по частоте исходного сигнала в диапазоне 0-1250Гц

После обратного преобразования Фурье к получившемуся образу сравнить графики звуковых сигналов.



Рисунок 43: Графики звуковых сигналов

На сравнительном графике заметим, что исходный сигнал содержит колебания на протяжении всей записи,что указывает на наличие дополнительных компонент, не относящихся к полезному сигналу, тогда как в отфильтрованном сигнале заметны только отдельные участки, соответствующие речевому сигналу. Вне этих участков сигнал близок к нулю, что указывает на подавление нежелательных компонент и выделение полезной части сигнала.

После фильтрации в звуковой записи появились артефакты, их появление связано с применением жёсткого полосового фильтра, который резко ограничивает спектр сигнала. В результате чего могут становиться более заметными узкие высокочастотные компоненты и возникать артефакты, обусловленные резким отсечением частот.

Вывод:

Выбранный полосовой фильтр подавил шумы, оставив только голос, что подтверждает сравнение графиков звуковых сигналов, и небольшое количество артефактов, появление которых связано с типом фильтрации. Таким образом можно заключить, что жёсткая фильтрация является эффективным способом выделения полезной части сигнала за счёт ограничения его спектра заданным диапазоном частот. При этом резкое обнуление спектральных компонент вне полосы пропускания может приводить к искажению формы сигнала во временной области и появлению характерных артефактов, что указывает на компромисс между степенью подавления помех и качеством восстановленного сигнала.