KIROWEEN 2026 · BAHASA INDONESIA


GhostWire

Manual Pengguna dan Teknis

Versi 1.1.0 · 13 November 2026

https://github.com/Wayan123/ghostwire-modbus-lab

Apache-2.0



Daftar isi

Tentang manual ini

Untuk siapa

Ringkasan lima kasus

Bagian A · Panduan pengguna

1. Memasang dan menjalankan
2. Sekilas tampilan layar
3. Cara kerja setiap kasus
4. Kasus 1: The Giant Pressure
5. Wire evidence: membaca byte
6. Kasus 2: The Silent Sensor
7. Kasus 3: The Wrong Register
8. Kasus 4: Phantom Writer (insiden keamanan)
9. Kasus 5: The Night Scanner (insiden keamanan)
10. Riwayat kasus dan laporan
11. Ponsel dan layar sempit
12. Penjelasan AI (opsional)
13. Pemecahan masalah

Bagian B · Referensi teknis

14. Arsitektur
15. Format frame Modbus TCP
16. Cara log insiden dihasilkan
17. Batas keselamatan
18. HTTP API (lokal)
19. Verifikasi
20. Lisensi dan kredit

Tentang manual ini

GhostWire adalah laboratorium keamanan dan pemecahan masalah OT (*operational technology*). GhostWire melatih teknisi dan siswa menyelidiki gangguan Modbus TCP dan sebuah insiden keamanan **berdasarkan bukti**, yaitu pertukaran TCP nyata dengan perangkat simulasi di komputer mereka sendiri.

Semuanya simulasi. GhostWire tidak pernah terhubung ke peralatan fisik dan tidak pernah memindai jaringan, dan peserta tidak dapat mengirim penulisan Modbus.

Manual ini terdiri dari dua bagian:

- **Bagian A, panduan pengguna:** pemasangan, tata letak layar, dan panduan langkah demi langkah untuk kelima kasus.
- **Bagian B, referensi teknis:** arsitektur, format frame Modbus TCP, cara log insiden dihasilkan, batas keselamatan, API, dan verifikasi.

Semua tampilan di manual ini diambil dari GhostWire v1.1.0 yang berjalan di Windows. Antarmuka GhostWire berbahasa Inggris. Nama tombol dan kolom ditulis persis seperti di layar, dan artinya dijelaskan dalam bahasa Indonesia.

Untuk siapa

Pengguna	Yang dipelajari
Teknisi dan peserta magang	Membaca register Modbus, menafsirkan nilai mentah, skala, dan satuan, serta memperbaiki kesalahan konfigurasi yang umum
Siswa (otomasi, keamanan ICS)	Bagaimana frame Modbus TCP disusun, byte demi byte
Peserta pelatihan keamanan OT	Menyelidiki penulisan tanpa izin dan penyisiran (sweep) unit ID dari log lalu lintas
Pelatih	Menjalankan latihan yang aman dan dapat diulang tanpa perangkat keras laboratorium

Ringkasan lima kasus

Kasus	Jenis	Gejala	Pelajaran
The Giant Pressure	Pemecahan masalah, pemula	Nilai mentah 39 ditampilkan sebagai 39 bar	Skala harus diambil dari dokumentasi (0,01)
The Silent Sensor	Pemecahan masalah, pemula	Pembacaan timeout	Unit ID salah (17); timeout saja tidak membuktikan apa-apa
The Wrong Register	Pemecahan masalah, menengah	Exception 02, Illegal Data Address	Manual memakai alamat berbasis nol (20, bukan 21)
Phantom Writer	Insiden keamanan, menengah	Setpoint terbaca 95 °C, bukan 65 °C	Temukan satu-satunya penulisan FC06 di log lalu lintas
The Night Scanner	Insiden keamanan, menengah	Proses terlihat normal	Temukan klien yang menyisir unit ID

Bagian A · Panduan pengguna

1. Memasang dan menjalankan

1.1 Windows tanpa instalasi (paling mudah)

1. Unduh `GhostWire-Windows-v1.1.0-standalone.zip` dari https://github.com/Wayan123/ghostwire-modbus-lab/releases/latest. Ukurannya sekitar 40 MB dan sudah berisi runtime .NET.
2. Ekstrak, lalu klik dua kali `GhostWire.exe`. Jendela konsol akan terbuka. **Biarkan tetap terbuka**, karena itulah servernya.
3. Buka http://127.0.0.1:8000 di browser.
4. Windows SmartScreen dapat memperingatkan karena file belum ditandatangani. Pilih **More info → Run anyway**.

Zip yang lebih kecil (sekitar 130 KB) di halaman yang sama memerlukan .NET 8 ASP.NET Core Runtime (x64) yang sudah terpasang.

1.2 Dari source code (semua OS)


Pasang .NET 8 SDK, lalu jalankan perintah ini dari folder root repositori:

```
dotnet run --project csharp/GhostWire/GhostWire.csproj
```

Buka http://127.0.0.1:8000, dan hentikan server dengan Ctrl+C. Untuk memakai port lain, atur `GHOSTWIRE_PORT` (1–65535) sebelum menjalankan.

Tidak diperlukan perangkat keras, akun, kunci AI, atau paket NuGet.

2. Sekilas tampilan layar



Gambar 1. GhostWire saat pertama dibuka: banner tur terpandu dan pemilih kasus.

Halaman dibagi menjadi beberapa bagian bernomor:

Bagian	Isi
01 / Inspect & Run	**Choose your case**: pemilih **Training scenario** (dikelompokkan menjadi **Troubleshooting** dan **Security incidents**, dengan tingkat kesulitannya), ringkasan skenario, **Inspect simulated device documentation**, dan **Read request settings**: **Unit ID**, **Function code** (03 atau 04), **Address**, **Quantity**, **Scale multiplier**, serta tombol **Run simulated read**
02 / Examine & Adjust	**Evidence & interpretation**: status, nilai engineering, register mentah, **Observations** (pengamatan), **Possible causes** (kemungkinan penyebab), **Training hints** (petunjuk latihan), **Next steps** (langkah berikutnya), baris **Verification**, **Wire evidence (simulated frames)**, dan **Explanation**
02B / Investigate the capture	Khusus kasus keamanan: **Simulated traffic log** (log lalu lintas simulasi) dan formulir jawaban
03 / Retest	**Previous vs current**: membandingkan dua pembacaan terakhir setelah Anda mengubah pengaturan
04 / Review	**Case history & report**: semua pembacaan dan percobaan jawaban di sesi ini, serta **Print case report**

Saat pertama kali dibuka, banner **Guided tour** menyarankan mulai dari The Silent Sensor, lalu Phantom Writer. Tombol **Dismiss** menyembunyikannya untuk browser ini.


> Jika ada pengaturan di luar rentang (misalnya Unit ID 999), tidak ada yang dikirim, dan pesan akan menyebut rentang yang diizinkan.


3. Cara kerja setiap kasus

1. **Pilih kasus** di **Training scenario**.
2. Buka **Inspect simulated device documentation**. Inilah "manual" perangkat simulasi, dan inilah acuan kebenarannya.
3. Tekan **Run simulated read** dengan pengaturan awal, lalu amati buktinya.
4. Bandingkan bukti dengan dokumentasi, lalu ubah **satu** pengaturan.
5. Jalankan pembacaan lagi. Kasus baru selesai bila baris **Verification** menyatakan terverifikasi.

Status `Verified` hanya menjadi benar bila aturan deterministik memastikan pengaturan sesuai dokumentasi **dan** simulator memberi respons yang berhasil. Angka yang tampak masuk akal saja tidak cukup.

4. Kasus 1: The Giant Pressure






Gambar 2. The Giant Pressure: skenario dan dokumentasi simulasi.


Pengaturan awal: unit 7, FC03, alamat 10, quantity 1, skala 1.

1. Jalankan pembacaan. Simulator mengembalikan nilai mentah `39`, dan dengan skala 1 tampilannya 39 bar. Nilai itu terlalu tinggi untuk sensor ini.



Gambar 3. Pembacaan pertama: nilai mentah 39 tampil sebagai 39 bar, belum terverifikasi.

2. Dokumentasi menyebutkan register berisi tekanan dalam satuan **0,01 bar**.
3. Ubah **Scale multiplier** menjadi `0.01`, lalu jalankan lagi. Hasilnya `0.39 bar`, terverifikasi.




Gambar 4. Setelah perbaikan: 0,39 bar, terverifikasi.

Pelajaran: register Modbus berisi bilangan bulat. Nilai engineering adalah nilai mentah × skala, dan skala selalu diambil dari manual perangkat.

5. Wire evidence: membaca byte

Buka **Wire evidence (simulated frames)** di bawah baris Verification. Panel ini tersedia setelah setiap pembacaan di semua kasus.



▼ Wire evidence (simulated frames)

These are the exact bytes exchanged with the local simulator for this read, shown as hexadecimal. Move the pointer over a row, or Tab to it, to highlight its bytes.

MBAP header	The first 7 bytes of every Modbus TCP frame: transaction ID, protocol ID, length and unit ID.
PDU	Protocol data unit: the function code and its data, after the MBAP header.
Unit ID	The device address a gateway uses to route the request.
Function code	What the request asks for, for example 03 (read holding registers) or 04 (read input registers). An exception reply adds 80 hex to it.

Request sent to simulator

```
00 01 00 00 00 06 07 03 00 0A 00 01
```

Field	Bytes (hex)	Decoded value
Transaction ID	**00 01** bytes 0–1	1 (0x0001)
Protocol ID	**00 00** bytes 2–3	0 (0x0000) · Modbus
Length	**00 06** bytes 4–5	6 bytes follow
Unit ID	**07** byte 6	7
Function code	**03** byte 7	03 · Read Holding Registers
Start address	**00 0A** bytes 8–9	10 (0x000A) · zero-based offset
Quantity	**00 01** bytes 10–11	1 register(s)

Response from simulator

```
00 01 00 00 00 05 07 03 02 00 27
```

Field	Bytes (hex)	Decoded value
Transaction ID	**00 01** bytes 0–1	1 (0x0001)
Protocol ID	**00 00** bytes 2–3	0 (0x0000) · Modbus
Length	**00 05** bytes 4–5	5 bytes follow
Unit ID	**07** byte 6	7
Function code	**03** byte 7	03 · Read Holding Registers
Byte count	**02** byte 8	2
Register 10	**00 27** bytes 9–10	39 (0x0027)

Gambar 5. Wire evidence untuk pembacaan Giant Pressure yang sudah benar: setiap kolom MBAP dan PDU didekode beserta rentang byte-nya.

Pembacaan yang benar mengirim:

```
00 01  00 00  00 06  07  03  00 0A  00 01
TxID   Proto  Len    Unit FC  Addr   Qty
```

dan menerima:

```
00 01  00 00  00 05  07  03  02     00 27
TxID   Proto  Len    Unit FC  Bytes  Nilai (0x0027 = 39)
```

Tekan Tab ke baris sebuah kolom, atau arahkan kursor ke sana, untuk menyorot byte-nya. Setiap baris juga menyebut rentang byte dalam teks, misalnya "bytes 0–1" untuk transaction ID. Panel ini menjelaskan header MBAP, PDU, unit ID, dan kode fungsi. Setelah timeout, hanya frame permintaan yang ditampilkan, karena tidak ada jawaban yang datang.

6. Kasus 2: The Silent Sensor

Pengaturan awal: unit 1, FC04, alamat 0.

1. Jalankan pembacaan. Hasilnya **timeout**. Wire evidence hanya menampilkan permintaan `00 01 00 00 00 06 01 04 00 00 00 01`.

ENGINEERING VALUE

Not returned

Simulated measurement

RAW REGISTERS

Not returned

Observations

Protocol evidence

- Simulated request: unit ID 1, function 4, address 0, quantity 1.
- The simulated Modbus request timed out without a response.

Possible causes

Hypotheses, not proof

- A unit ID mismatch is one possible cause; timeouts alone do not prove it.
- A connection issue or unavailable device could also cause a timeout.

Training hints

Specific to this simulator

- Training hint: Simulated gateway routes this device at unit 17.

Next steps

Suggested actions, not proof

- Compare the unit ID with the simulated gateway documentation and retest.

VERIFICATION

Not verified by this simulated test.

▼ Wire evidence (simulated frames)


These are the exact bytes exchanged with the local simulator for this read, shown as hexadecimal. Move the pointer over a row, or Tab to it, to highlight its bytes.

MBAP header	The first 7 bytes of every Modbus TCP frame: transaction ID, protocol ID, length and unit ID.
PDU	Protocol data unit: the function code and its data, after the MBAP header.
Unit ID	The device address a gateway uses to route the request.
Function code	What the request asks for, for example 03 (read holding registers) or 04 (read input registers). An exception reply adds 80 hex to it.

Request sent to simulator

```
00 01 00 00 00 06 01 04 00 00 00 01
```

Field	Bytes (hex)	Decoded value
Transaction ID	**00 01** bytes 0–1	1 (0x0001)
Protocol ID	**00 00** bytes 2–3	0 (0x0000) · Modbus
Length	**00 06** bytes 4–5	6 bytes follow



Gambar 6. The Silent Sensor: timeout beserta daftar kemungkinan penyebab. Timeout tidak membuktikan satu penyebab tertentu.

2. **Possible causes** menyebut unit ID yang salah, koneksi, routing, dan perangkat yang tidak tersedia. Semuanya masih mungkin.
3. Dokumentasi menyebut unit ID perangkat adalah **17**. Ubah **Unit ID** menjadi `17`, lalu jalankan lagi. Simulator mengembalikan nilai mentah `73`, terverifikasi.

ENGINEERING VALUE

73

Simulated measurement

RAW REGISTERS

73

Observations

Protocol evidence

- Simulated request: unit ID 17, function 4, address 0, quantity 1.
- Simulated FC04 response returned 1 register(s): [73].
- The first raw register multiplied by the selected scale is 73.

Possible causes

Hypotheses, not proof

- None returned.

Training hints

Specific to this simulator

- Training hint: Simulated gateway routes this device at unit 17.

Next steps

Suggested actions, not proof

- The expected scenario settings and a successful response are verified.

VERIFICATION

Verified by this simulated test.

▼ Wire evidence (simulated frames)

These are the exact bytes exchanged with the local simulator for this read, shown as hexadecimal. Move the pointer over a row, or Tab to it, to highlight its bytes.

MBAP header	The first 7 bytes of every Modbus TCP frame: transaction ID, protocol ID, length and unit ID.
PDU	Protocol data unit: the function code and its data, after the MBAP header.
Unit ID	The device address a gateway uses to route the request.
Function code	What the request asks for, for example 03 (read holding registers) or 04 (read input registers). An exception reply adds 80 hex to it.

Request sent to simulator

```
00 01 00 00 00 06 11 04 00 00 00 01
```

Field	Bytes (hex)	Decoded value
Transaction ID	`00 01` bytes 0–1	1 (0x0001)
Protocol ID	`00 00` bytes 2–3	0 (0x0000) · Modbus

Length	**00 06** bytes 4–5	6 bytes follow
Unit ID	**11** byte 6	17
Function code	**04** byte 7	04 · Read Input Registers
Start address	**00 00** bytes 8–9	0 (0x0000) · zero-based offset
Quantity	**00 01** bytes 10–11	1 register(s)

Response from simulator

```
00 01 00 00 00 05 11 04 02 00 49
```

Field	Bytes (hex)	Decoded value
Transaction ID	**00 01** bytes 0–1	1 (0x0001)
Protocol ID	**00 00** bytes 2–3	0 (0x0000) · Modbus
Length	**00 05** bytes 4–5	5 bytes follow
Unit ID	**11** byte 6	17
Function code	**04** byte 7	04 · Read Input Registers
Byte count	**02** byte 8	2
Register 0	**00 49** bytes 9–10	73 (0x0049)

Explanation Source: deterministic fallback

This is simulated training evidence. Simulated request: unit ID 17, function 4, address 0, quantity 1. Simulated FC04 response returned 1 register(s): [73]. The first raw register multiplied by the selected scale is 73. The expected scenario settings and a successful response are verified.

Gambar 7. Setelah unit 17: nilai mentah 73, terverifikasi.

Pelajaran: timeout tidak membuktikan bahwa unit ID-nya salah. Uji ulang yang berhasil dengan 17 itulah yang membuktikannya.

7. Kasus 3: The Wrong Register

Pengaturan awal: unit 3, FC04, alamat 21, quantity 1.

1. Jalankan pembacaan. Perangkat menjawab dengan **exception**. Respons `00 01 00 00 00 03 03 84 02` didekode sebagai fungsi `84` (exception untuk 04) dan kode exception `02`, Illegal Data Address.

ENGINEERING VALUE

Not returned

Simulated measurement

RAW REGISTERS

Not returned

Observations

Protocol evidence

- Simulated request: unit ID 3, function 4, address 21, quantity 1.
- The simulated device returned Modbus exception code 02.

Possible causes

Hypotheses, not proof

- The requested register range may not exist for this function.

Training hints

Specific to this simulator

- Training hint: Simulated device: unit 3, input register offset 20.

Next steps

Suggested actions, not proof

- Compare function code and zero-based address with the simulated device documentation.

VERIFICATION

Not verified by this simulated test.

▼ Wire evidence (simulated frames)

These are the exact bytes exchanged with the local simulator for this read, shown as hexadecimal. Move the pointer over a row, or Tab to it, to highlight its bytes.

MBAP header	The first 7 bytes of every Modbus TCP frame: transaction ID, protocol ID, length and unit ID.
PDU	Protocol data unit: the function code and its data, after the MBAP header.
Unit ID	The device address a gateway uses to route the request.
Function code	What the request asks for, for example 03 (read holding registers) or 04 (read input registers). An exception reply adds 80 hex to it.

Request sent to simulator

```
00 01 00 00 00 06 03 04 00 15 00 01
```

Field	Bytes (hex)	Decoded value
Transaction ID	**00 01** bytes 0–1	1 (0x0001)
Protocol ID	**00 00** bytes 2–3	0 (0x0000) · Modbus
Length	**00 06** bytes 4–5	6 bytes follow

Unit ID	`03` byte 6	3
Function code	`04` byte 7	04 · Read Input Registers
Start address	`00 15` bytes 8–9	21 (0x0015) · zero-based offset
Quantity	`00 01` bytes 10–11	1 register(s)

Response from simulator

```
00 01 00 00 00 03 03 84 02
```

Field	Bytes (hex)	Decoded value
Transaction ID	`00 01` bytes 0–1	1 (0x0001)
Protocol ID	`00 00` bytes 2–3	0 (0x0000) · Modbus
Length	`00 03` bytes 4–5	3 bytes follow
Unit ID	`03` byte 6	3
Function code	`84` byte 7	84 · Exception for 04
Exception code	`02` byte 8	02 · Illegal Data Address

Explanation Source: deterministic fallback

This is simulated training evidence. Simulated request: unit ID 3, function 4, address 21, quantity 1. The simulated device returned Modbus exception code 02. Compare function code and zero-based address with the simulated device documentation.

Gambar 8. The Wrong Register: exception 02, Illegal Data Address, didekode di wire evidence.

2. Petunjuk latihan dan dokumentasi menyebut register itu sebagai unit 3, input register pada offset **berbasis nol** 20.
3. Ubah **Address** menjadi `20`, lalu jalankan lagi. Simulator mengembalikan nilai mentah `125`, terverifikasi.

ENGINEERING VALUE

125

Simulated measurement

RAW REGISTERS

125

Observations

Protocol evidence

- Simulated request: unit ID 3, function 4, address 20, quantity 1.
- Simulated FC04 response returned 1 register(s): [125].
- The first raw register multiplied by the selected scale is 125.

Possible causes

Hypotheses, not proof

- None returned.

Training hints

Specific to this simulator

- Training hint: Simulated device: unit 3, input register offset 20.

Next steps

Suggested actions, not proof

- The expected scenario settings and a successful response are verified.

VERIFICATION

Verified by this simulated test.

▼ Wire evidence (simulated frames)


These are the exact bytes exchanged with the local simulator for this read, shown as hexadecimal. Move the pointer over a row, or Tab to it, to highlight its bytes.

MBAP header	The first 7 bytes of every Modbus TCP frame: transaction ID, protocol ID, length and unit ID.
PDU	Protocol data unit: the function code and its data, after the MBAP header.
Unit ID	The device address a gateway uses to route the request.
Function code	What the request asks for, for example 03 (read holding registers) or 04 (read input registers). An exception reply adds 80 hex to it.

Request sent to simulator

```
00 01 00 00 00 06 03 04 00 14 00 01
```

Field	Bytes (hex)	Decoded value
Transaction ID	`00 01` bytes 0–1	1 (0x0001)
Protocol ID	`00 00` bytes 2–3	0 (0x0000) · Modbus



Gambar 9. Setelah alamat 20: nilai mentah 125, terverifikasi.

Pelajaran: manual memakai konvensi alamat yang berbeda-beda. "Register 21" di daftar berbasis satu adalah offset 20 di kabel.

8. Kasus 4: Phantom Writer (insiden keamanan)

Pengaturan awal: unit 5, FC03, alamat 100, quantity 1, skala 0,1.

1. Jalankan pembacaan. Simulator mengembalikan nilai mentah `950`, ditampilkan sebagai 95 °C. Setpoint normal menurut dokumentasi adalah 650 (65,0 °C). Pembacaan ini memastikan nilai saat ini, tetapi tidak menunjukkan siapa yang mengubahnya.
2. Gulir ke **02B / Investigate the capture**, yaitu **Simulated traffic log**. Log ini berisi 12 transaksi yang terekam. Waktu ditampilkan sebagai HH:MM:SS (UTC), dan mengarahkan kursor ke waktu menampilkan cap waktu lengkapnya. Tombol **Show frames** di sebuah baris menampilkan byte-nya.

02B / INVESTIGATE THE CAPTURE

Simulated traffic log

Simulated capture. Simulated capture generated at server start from loopback exchanges with a private simulator. Modbus TCP frames carry no client identity; client labels are capture metadata.


FC03 (Read Holding Registers) reads holding registers. FC06 (Write Single Register) changes one holding register. The unit ID is the device address a gateway routes the request to. Status shows what came back: a response, an exception code, or a timeout (no reply).

Find the entry that changed the setpoint, then type its transaction ID and client label into the answer form below.

Scroll the table sideways to see every column.

Simulated capture, one row per Modbus transaction (times in UTC)


Seq	Simulated time	Client label	Transaction ID	Unit ID	Function	Status
1	02:13:00	HMI-01	1	5	03 · Read Holding Registers	Response
2	02:13:05	HMI-01	2	5	03 · Read Holding Registers	Response
3	02:13:10	HMI-01	3	5	03 · Read Holding Registers	Response
4	02:13:15	HMI-01	4	5	03 · Read Holding Registers	Response
5	02:13:20	HMI-01	5	5	03 · Read Holding Registers	Response
6	02:13:25	HMI-01	6	5	03 · Read Holding Registers	Response
7	02:13:30	HMI-01	7	5	03 · Read Holding Registers	Response
8	02:13:33	MAINT-LAPTOP-07	1111	5	06 · Write Single Register	Response
9	02:13:35	HMI-01	8	5	03 · Read Holding Registers	Response
10	02:13:40	HMI-01	9	5	03 · Read Holding Registers	Response
11	02:13:45	HMI-01	10	5	03 · Read Holding Registers	Response
12	02:13:50	HMI-01	11	5	03 · Read Holding Registers	Response



Gambar 10. Phantom Writer: tugas insiden, log lalu lintas simulasi 12 baris, dan formulir jawaban.

3. Temukan entri yang mengubah setpoint: satu-satunya baris **FC06 (Write Single Register)**. Catat transaction ID dan label kliennya.
4. Ketik keduanya di **Transaction ID** dan **Client label**, lalu tekan **Submit answer**.

Pasangan yang salah menghasilkan "not verified" **tanpa membocorkan jawaban yang benar**. Setelah 3 jawaban salah muncul petunjuk latihan, dan petunjuk kedua muncul setelah jawaban ke-4. Petunjuk tidak pernah menyebut entrinya.



Gambar 11. Jawaban salah: tidak terverifikasi, tanpa petunjuk tentang baris yang benar.

Jawaban terverifikasi: transaksi `1111`, klien `MAINT-LAPTOP-07`, pada `2026-10-31T02:13:33Z`. Penulisan FC06 ini mengubah register 100 dari 650 menjadi 950. Pembacaan sebelumnya (transaksi 7) mengembalikan 650, dan pembacaan sesudahnya (transaksi 8) mengembalikan 950.

02B / INVESTIGATE THE CAPTURE

Simulated traffic log

Simulated capture. Simulated capture generated at server start from loopback exchanges with a private simulator. Modbus TCP frames carry no client identity; client labels are capture metadata.

FC03 (Read Holding Registers) reads holding registers. FC06 (Write Single Register) changes one holding register. The unit ID is the device address a gateway routes the request to. Status shows what came back: a response, an exception code, or a timeout (no reply).

Find the entry that changed the setpoint, then type its transaction ID and client label into the answer form below.

Scroll the table sideways to see every column.

Simulated capture, one row per Modbus transaction (times in UTC)

Seq	Simulated time	Client label	Transaction ID	Unit ID	Function
1	02:13:00	HMI-01	1	5	03 · Read Holding Registers
2	02:13:05	HMI-01	2	5	03 · Read Holding Registers
3	02:13:10	HMI-01	3	5	03 · Read Holding Registers
4	02:13:15	HMI-01	4	5	03 · Read Holding Registers
5	02:13:20	HMI-01	5	5	03 · Read Holding Registers
6	02:13:25	HMI-01	6	5	03 · Read Holding Registers
7	02:13:30	HMI-01	7	5	03 · Read Holding Registers
8 ⚠ Unauthorized write	02:13:33	MAINT-LAPTOP-07	1111	5	06 · Write Single Register
9	02:13:35	HMI-01	8	5	03 · Read Holding Registers
10	02:13:40	HMI-01	9	5	03 · Read Holding Registers
11	02:13:45	HMI-01	10	5	03 · Read Holding Registers
12	02:13:50	HMI-01	11	5	03 · Read Holding Registers

Your answer

Transaction ID

1111

Client label

MAINT-LAPTOP-07

1–32 letters, digits, '.', '_' or '-', as shown in the log.

Submit answer

Status: answer verified

Observations

From the simulated capture

- In this simulated capture, transaction 1111 at 2026-10-31T02:13:33Z from client label MAINT-LAPTOP-07 is function 06 (Write Single Register) to unit 5, register 100, value 950.
- Old value: the last simulated read before the write (sequence 7, transaction 7) returned 650 at register 100.
- New value: the simulated write echo returned 950, and the next read (sequence 9, transaction 8) returned 950.
- The other entries in this simulated capture come from client label(s): HMI-01.

Possible causes

Hypotheses, not proof

- None returned.

Training hints

Specific to this simulator

- Training hint: Modbus TCP has no built-in authentication, so any client that can reach the device can send FC06 in this simulation.


Next steps

Suggested actions, not proof

- Compare the write time with approved change records.

Next steps · real-world guidance, not verified by this simulation

- Real-world guidance, not verified by this simulation: segment the control network into IEC 62443 zones and conduits so only approved systems can reach the controller.
- Real-world guidance, not verified by this simulation: allow-list write function codes (such as FC06 and FC16) per source on a Modbus-aware gateway or industrial firewall.
- Real-world guidance, not verified by this simulation: where devices support it, use Modbus/TCP Security (TLS with X.509 certificates that carry roles) so writes require an authorized identity.
- Real-world guidance, not verified by this simulation: log setpoint changes with source and time, and review them against change records.



Gambar 12. Terverifikasi: baris penulisan diberi tanda "⚠ Unauthorized write" dan empat mitigasi muncul.

Setelah terverifikasi, baris itu diberi tanda ⚠ **Unauthorized write** (penulisan tanpa izin), dan empat mitigasi muncul di bawah **Next steps · real-world guidance, not verified by this simulation** (panduan dunia nyata, tidak diverifikasi oleh simulasi ini).

9. Kasus 5: The Night Scanner (insiden keamanan)

Pengaturan awal: unit 5, FC03, alamat 100, skala 0,1.

1. Jalankan pembacaan. Hasilnya nilai mentah `650` (65 °C), sesuai nilai normal di dokumentasi, dan terverifikasi. Proses tampak baik-baik saja. Pembacaan normal tidak menunjukkan klien lain mana yang menanyai gateway.
2. Buka **Simulated traffic log** (15 transaksi). Kolom **Status** menampilkan hasil setiap transaksi sebagai teks: "Response", "Timeout (no reply)", atau "Exception 02 · Illegal Data Address". `HMI-01` mem-polling unit 5 setiap 5 detik (transaksi 1–5).
3. Temukan klien yang menanyakan **banyak unit ID yang berbeda**, lalu kirim transaction ID dari permintaan **pertamanya** dan label kliennya.

Petunjuk 1 (setelah 3 kali salah): "Look at the Unit ID column: does any client ask many different units?" Petunjuk 2 (setelah 4 kali salah): "Find the first request in that run."

Jawaban terverifikasi: klien `ENG-WS-13`, transaksi `301` pada `2026-11-01T03:12:07Z`. Klien ini mengirim 10 pembacaan FC03 ke alamat 0 untuk unit ID 1–10, berselang satu detik (transaksi 301–310):

- 8 permintaan timeout;
- unit 5 mengembalikan exception 02, karena tidak punya register 0;
- unit 9, yang tidak tercantum di dokumentasi, menjawab dengan nilai mentah 1.

02B / INVESTIGATE THE CAPTURE

Simulated traffic log

Simulated capture. Simulated capture generated at server start from loopback exchanges with a private gateway simulator. Modbus TCP frames carry no client identity; client labels are capture metadata. A request with no reply within 100 ms is logged as a timeout.

FC03 (Read Holding Registers) reads holding registers. FC06 (Write Single Register) changes one holding register. The unit ID is the device address a gateway routes the request to. Status shows what came back: a response, an exception code, or a timeout (no reply).

Find the client that queried many different unit IDs, then type the transaction ID of its first request and its client label into the answer form below.

Scroll the table sideways to see every column.

Simulated capture, one row per Modbus transaction (times in UTC)

Seq	Simulated time	Client label	Transaction ID	Unit ID	Function	Status
1	03:12:00	HMI-01	1	5	03 · Read Holding Registers	Respons
2	03:12:05	HMI-01	2	5	03 · Read Holding Registers	Respons
3 ⚠ First scan request	03:12:07	ENG-WS-13	301	1	03 · Read Holding Registers	Timeout
4	03:12:08	ENG-WS-13	302	2	03 · Read Holding Registers	Timeout
5	03:12:09	ENG-WS-13	303	3	03 · Read Holding Registers	Timeout
6	03:12:10	HMI-01	3	5	03 · Read Holding Registers	Respons
7	03:12:10	ENG-WS-13	304	4	03 · Read Holding Registers	Timeout
8	03:12:11	ENG-WS-13	305	5	03 · Read Holding Registers	Exceptio Data Ad
9	03:12:12	ENG-WS-13	306	6	03 · Read Holding Registers	Timeout
10	03:12:13	ENG-WS-13	307	7	03 · Read Holding Registers	Timeout
11	03:12:14	ENG-WS-13	308	8	03 · Read Holding Registers	Timeout

12	03:12:15	HMI-01	4	5	03 · Read Holding Registers	Respons
13	03:12:15	ENG-WS-13	309	9	03 · Read Holding Registers	Respons
14	03:12:16	ENG-WS-13	310	10	03 · Read Holding Registers	Timeout
15	03:12:20	HMI-01	5	5	03 · Read Holding Registers	Respons

Your answer

Transaction ID

301

Client label

ENG-WS-13

1–32 letters, digits, '.', '_' or '-', as shown in the log.

Submit answer

Status: answer verified

Observations

From the simulated capture

- In this simulated capture, client label ENG-WS-13 sent 10 requests to unit IDs 1 to 10 in increasing order, using function(s) FC03 at address(es) 0.
- The run starts at transaction 301 (2026-11-01T03:12:07Z) and ends at transaction 310 (2026-11-01T03:12:16Z).
- Intervals between consecutive requests from ENG-WS-13: 1 s shortest, 1 s longest.
- Results of these requests: 8 timeout(s), 1 exception(s) (unit 5: exception 02 (Illegal Data Address)), 1 response(s) (from unit 9).
- Client label HMI-01 sent 5 request(s) in this simulated capture, to unit ID(s) 5 only.

Possible causes

Hypotheses, not proof

- None returned.

Training hints


Specific to this simulator

- Training hint: in this simulation, a run of reads to increasing unit IDs from one client, mostly unanswered, is a reconnaissance pattern, not normal

Next steps

Suggested actions, not proof


- Compare unit 9, which answered, with the simulated device documentation, which lists only unit 5.
- Check whether ENG-WS-13 had an approved reason



Gambar 13. Terverifikasi: permintaan pemindaian pertama ditandai dan empat mitigasi khusus penyisiran muncul.

Mitigasi yang ditampilkan adalah: inventaris aset dan baseline polling; aturan IDS untuk penyisiran unit ID; pembatasan host yang boleh menjangkau port 502; dan logging di gateway. Membaca unit 9 atau unit 1 lewat formulir pembacaan memberi respons atau timeout yang sama dengan log.


10. Riwayat kasus dan laporan



Gambar 14. Riwayat kasus: setiap pembacaan dan percobaan jawaban di sesi ini.

04 / Review (Case history & report) menyimpan setiap pembacaan (pengaturan, status, nilai) dan setiap percobaan jawaban sampai halaman dimuat ulang. **03 / Retest** (Previous vs current) membandingkan dua pembacaan terakhir. **Print case report** membuka dialog cetak browser, tempat Anda dapat mencetak laporan atau menyimpannya sebagai PDF.

11. Ponsel dan layar sempit



Gambar 15. GhostWire selebar layar ponsel.

Tata letak menyesuaikan diri dengan layar sempit. Tabel log lalu lintas dapat digulir ke samping di dalam kotaknya sendiri.

12. Penjelasan AI (opsional)

Panel **Explanation** biasanya menampilkan penjelasan deterministik yang diberi label. Untuk memakai penyedia yang kompatibel dengan OpenAI, atur variabel ini di **lingkungan server** sebelum menjalankan:

```
GHOSTWIRE_AI_BASE_URL   (basis API kompatibel OpenAI; /chat/completions ditambahkan)
GHOSTWIRE_AI_MODEL
GHOSTWIRE_AI_API_KEY
```

Bukti simulasi yang terstruktur (termasuk frame) dikirim ke penyedia tersebut, jadi periksa dulu ketentuannya. Kunci API tetap di server dan tidak pernah dikembalikan ke browser. Server memberi batas waktu 4 detik, tidak mengikuti redirect, dan membatasi ukuran jawaban penyedia. Teks dari penyedia diberi label sumbernya, bisa saja salah, dan tidak pernah mengubah hasil protokol. Bila pengaturan tidak ada atau panggilan gagal, teks deterministik yang ditampilkan.

13. Pemecahan masalah

Masalah	Yang dilakukan
Halaman tidak terbuka	Pastikan jendela konsol masih terbuka dan menampilkan "Now listening on: http://127.0.0.1:8000"
Port sudah dipakai	Atur `GHOSTWIRE_PORT` ke port lain, lalu buka port tersebut
Error 429	Lebih dari 120 permintaan per menit atau 8 tes sekaligus; tunggu sebentar
Muncul "Retry loading scenarios"	Server berhenti atau dimulai ulang; jalankan lagi lalu tekan tombol itu
Zip kecil tidak bisa jalan	Pasang .NET 8 ASP.NET Core Runtime x64, atau pakai zip standalone

Bagian B · Referensi teknis

14. Arsitektur

```
Browser (frontend/: HTML, CSS, JS)
     │  HTTP di 127.0.0.1:8000
     ▼
Server ASP.NET Core (C#, .NET 8)
  Program.cs  – hosting HTTP, pemeriksaan Host/Origin, batasan
  Training.cs – kasus, validasi, diagnosis, penjelasan AI opsional
  Modbus.cs   – klien Modbus TCP dan simulator (FC03/FC04)
     │  Modbus TCP lewat loopback, port sementara
     ▼
Simulator hanya-baca, satu per kasus (menjawab FC06 dengan exception 01)

Hanya saat startup:
  simulator privat yang bisa ditulis ← FC06 terskrip → byte terekam → log Phantom Writer
  gateway privat hanya-baca          ← sweep FC03 terskrip → byte terekam → log Night Scanner
  (keduanya dibuang sebelum server menerima permintaan)
```

Tidak ada paket NuGet pihak ketiga. Frontend berupa HTML, CSS, dan JavaScript biasa tanpa proses build.

15. Format frame Modbus TCP

Byte	Kolom	Arti
0–1	Transaction ID	Mencocokkan respons dengan permintaannya
2–3	Protocol ID	Selalu `00 00` untuk Modbus
4–5	Length	Jumlah byte yang mengikuti (unit + PDU)
6	Unit ID	Perangkat di belakang gateway
7	Function code	03 Read Holding Registers, 04 Read Input Registers; +0x80 menandai exception
8…	Data	Permintaan: alamat dan jumlah. Respons: jumlah byte dan nilainya, atau kode exception

Kode exception yang dipakai dalam kasus: `01` Illegal Function dan `02` Illegal Data Address.

16. Cara log insiden dihasilkan

Log lalu lintas **tidak ditulis tangan**. Saat startup, dengan batas waktu total 5 detik:

- **Phantom Writer:** klien terskrip mengirim beberapa pembacaan dan satu FC06 ke simulator loopback privat yang bisa ditulis. Byte yang benar-benar dikirim dan diterima didekode menjadi log 12 baris.
- **Night Scanner:** 15 langkah FC03 dijalankan terhadap simulator gateway privat hanya-baca yang memuat unit 5 (register 100 = 650) dan unit 9 (register 0 = 1). `HMI-01` mem-polling unit 5 setiap 5 detik simulasi. `ENG-WS-13` membaca alamat 0 dari unit ID 1–10, satu per detik simulasi. Timeout baru dicatat bila batas waktu 100 ms habis dan simulator mencatat bahwa ia tidak mengirim apa pun.

Kedua simulator dibuang sebelum server menerima permintaan HTTP apa pun. Frame Modbus TCP tidak membawa identitas klien, sehingga label klien adalah metadata hasil rekaman.

17. Batas keselamatan

Batas	Cara penegakannya
Tanpa peralatan fisik	Server hanya mendengarkan di loopback; permintaan tidak bisa memilih host, port, atau URL
Peserta tidak bisa menulis	`/api/test` hanya menerima FC03 dan FC04; klien menolak membuat kode fungsi lain; setiap simulator yang bisa dijangkau peserta menjawab FC06 dengan exception 01
Tanpa pemindaian jaringan	Sweep Night Scanner adalah 10 pembacaan terhadap simulator loopback privat saat startup
Pengerasan browser	Host dan Origin dibatasi ke origin lokal
Batas sumber daya	Permintaan maksimal 16 KiB; 120 per menit; 8 tes bersamaan; kelebihannya mendapat 429
Tanpa *answer oracle*	Jawaban salah selalu mendapat respons "not verified" yang sama, apa pun bagian yang salah

Hasil simulasi tidak menyatakan apa pun tentang keselamatan atau kondisi instalasi nyata. Kode Modbus-nya sengaja dibuat sempit, hanya FC03/FC04 untuk pelatihan. Kode ini bukan pustaka serbaguna dan tidak bersertifikat keselamatan.

18. HTTP API (lokal)

Metode dan path	Fungsi
`GET /api/scenarios`	Daftar kasus beserta ringkasan, dokumentasi, kategori, dan tingkat kesulitannya
`POST /api/test`	Menjalankan satu pembacaan: `unit_id`, `function_code` (3 atau 4), `address`, `quantity`, `scale`, dan ID skenario
`GET /api/incident/{scenario_id}/log`	Log lalu lintas simulasi untuk kasus keamanan
`POST /api/incident/answer`	Mengirim transaction ID dan label klien

Respons memisahkan **pengamatan** (status, register mentah, frame, terverifikasi) dari **interpretasi** (kemungkinan penyebab, petunjuk, langkah berikutnya, penjelasan). ID skenario adalah `pressure-scaling`, `unit-id`, `register-addressing`, `phantom-writer`, dan `night-scanner`.

19. Verifikasi

```
dotnet build csharp/GhostWire/GhostWire.csproj
dotnet run --project csharp/GhostWire.Tests/GhostWire.Tests.csproj
```

Harness tes memakai TCP dan HTTP loopback yang nyata. Harness ini mencakup kelima kasus, inspektor frame, log dan jawaban insiden, validasi input, batas permintaan, dan pemeriksaan Host/Origin. Harness juga menjalankan property-based test dengan seed: round-trip codec, totalitas decoder, status transport, diagnosis timeout, "frame sama dengan byte di kabel", dan rencana Night Scanner. Seed dicetak, dan `GHOSTWIRE_PBT_SEED` mengulang sebuah run. Tidak ada penyedia AI eksternal maupun perangkat fisik yang diuji. Pemeriksaan yang teramati dicatat di `docs/verification.md`.

20. Lisensi dan kredit

Apache-2.0. Dibangun untuk Kiroween 2026 dengan Kiro: spec di `.kiro/specs`, agen kustom, hook (tes setelah perubahan C#, penjaga terhadap target fisik, sinkronisasi dokumen, dan pemeriksaan saat berhenti), serta buku catatan sesi di `docs/kiro-log/LEDGER.md`. Kode yang sudah ada sebelumnya diungkapkan di `docs/existing-code-disclosure.md`.