

3)

3.28) $\left. \begin{array}{l} 1 \text{ bit signal} \\ 4 \text{ bits exponent} \\ 3 \text{ bits mant.} \end{array} \right\} \underline{F1}$ $\left. \begin{array}{l} 1 \text{ bit signal} \\ 3 \text{ bit exponent} \\ 4 \text{ bits mant.} \end{array} \right\} \underline{F2}$

$$v = 2^3 - 1 = 7$$

$$v = 3$$

a- $\underline{F1} \quad v = (-1)^s \cdot (1+f) \cdot 2^{E-7}$

$\underline{F2} \quad v = (-1)^s \cdot (1+f) \cdot 2^{E-3}$

b- $\underline{F1}$

i) 0 0000 001

ii) 0 0000 111

iii) 0 0001 000

iv) 0 0111 000

v) 0 1110 111

$\underline{F2}$

i) 0 000 0001

ii) 0 000 1111

iii) 0 001 0000

iv) 0 011 0000

v) 0 110 1111

c-