

分布式相控阵使能的物联网高精度定位

——MATLAB 仿真记录报告

2026 年 7 月 28 日

仿真平台	MATLAB R2024b, Windows 11
计算耗时	约 60 分钟 (3.8 万个定位点)
生成日期	2026 年 7 月 28 日

1 系统参数与实验设置

1.1 仿真环境参数

表 1: 仿真系统参数一览

参数	取值	说明
房间尺寸	$10 \times 8 \times 3$ m	典型室内会议室/仓库
载波频率	2.4 GHz	ISM 频段, 波长 $\lambda \approx 12.5$ cm
发射功率	0.1 W	模拟低功耗 IoT 设备
阵元间距	$\lambda/2$	半波长, 避免栅瓣
相控阵规模	$8 \times 8 = 64$ 元	均匀矩形平面阵
阵列部署	2 组, 天花板安装	中心坐标 $[3, 2, 3]$ 和 $[7, 6, 3]$ m
快拍数	50 (单点) / 20 (扫描)	扫描为加速使用较少快拍

1.2 实验方案设计

技术路线为: REV (能量 $\rightarrow$ 相位) $\rightarrow$ MUSIC/Beamforming (相位 $\rightarrow$ 角度) $\rightarrow$ AOA 交叉定位 (角度 $\rightarrow$ 位置)。

实验分两个阶段进行：

1. **阶段一：单点多 γ 精细扫描。**固定信源位置 $[3.5, 4, 2]$ m, 对 $\gamma = 0, 0.05, \dots, 0.50$ 共 11 个反射系数进行 REV 快拍采集 (50 次快拍), 分别使用 MUSIC 和 Beamforming 进行 DOA 估计, 计算定位误差。
2. **阶段二：三维空间网格扫描。**遍历 $\gamma \in \{0.0, 0.1, 0.2, 0.3\}$ (4 个等级) $\times z \in \{0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5\}$ m (5 个高度平面) $\times$ XY 平面 $39 \times 49 = 1,911$ 个网格点 (步长 0.2 m), 共计 38,220 个信源位置, 每点进行 20 次 REV 快拍后分别用 MUSIC 和 Beamforming 估计 DOA 并计算定位误差。

2 单点多 γ 扫描

固定信源位置 $[3.5, 4, 2]$ m, 通过改变墙壁反射系数 γ 模拟从无多径到严重多径的退化过程。理论 DOA (由几何关系直接计算) 为：

$$\text{PA1: } \theta_{\text{az}} = 75.96^\circ, \theta_{\text{el}} = -25.88^\circ; \quad \text{PA2: } \theta_{\text{az}} = -150.26^\circ, \theta_{\text{el}} = -13.93^\circ$$

表 2: 单点多 γ 扫描定位误差

γ	MUSIC 误差 (cm)	BF 误差 (cm)	退化倍数
0.00	0.94	1.26	1.0 $\times$ (基线)
0.05	1.31	0.88	$\sim 1\times$
0.10	2.63	3.28	$\sim 3\times$
0.15	3.88	3.30	$\sim 4\times$
0.20	5.01	4.93	$\sim 5\times$
0.25	15.20	15.99	$\sim 16\times$
0.30	20.04	20.63	$\sim 21\times$
0.35	6.81	7.08	$\sim 7\times$
0.40	16.91	16.91	$\sim 18\times$
0.45	29.52	28.91	$\sim 31\times$
0.50	32.43	32.87	$\sim 34\times$




图 1: 多径反射系数对定位误差的影响曲线

3 三维空间网格扫描

本节展示 38,220 个定位点的全面扫描结果。扫描覆盖 4 个 γ 等级和 5 个高度层。

3.1 统计汇总

表 3: MUSIC 与 Beamforming 各场景中位数误差统计 (单位: cm)

γ	z (m)	MUSIC 中位数	BF 中位数	MUSIC 均值	有效点数
0.0	0.5	2.1	2.4	24.6	1,911
	1.0	2.3	2.4	41.9	1,911
	1.5	2.5	2.7	51.5	1,907
	2.0	4.9	4.9	57.6	1,909
	2.5	18.2	18.2	84.0	1,903
0.1	0.5	7.2	7.3	43.2	1,911
	1.0	8.8	8.9	41.5	1,911
	1.5	9.4	9.3	60.0	1,909
	2.0	11.0	11.1	67.6	1,909
	2.5	25.1	24.8	90.0	1,897
0.2	0.5	14.3	14.3	61.0	1,909
	1.0	19.0	19.1	63.5	1,911

γ	z (m)	MUSIC 中位数	BF 中位数	MUSIC 均值	有效点数
0.3	1.5	19.9	20.0	64.8	1,909
	2.0	21.7	21.6	74.4	1,907
	2.5	27.6	27.1	85.2	1,899
	0.5	23.2	23.4	64.8	1,911
	1.0	32.4	32.5	79.2	1,911
0.3	1.5	35.0	34.6	86.5	1,909
	2.0	35.6	35.5	95.5	1,908
	2.5	32.3	32.3	92.2	1,903

3.2 全局统计

所有 38,155 个有效定位点的全局统计如下：

- **MUSIC**：均值 66.4 cm，中位数 14.3 cm，标准差 178.2 cm
- **Beamforming**：均值 66.4 cm，中位数 14.4 cm，标准差 178.0 cm
- MUSIC-BF 逐点相关系数： $r = 0.9999$

中位数远小于均值，说明存在少量“病态几何”点（信源几乎与两阵列连线共线，AOA 交叉定位对此类配置极度敏感）严重拉高了均值。中位数更能反映算法在大多数场景下的真实表现。

3.3 空间规律分析

- **高度依赖性**：在 $z = 0.5$ m（距天花板阵列最远）时精度最优， $z = 2.5$ m（紧贴阵列下方）时精度最差。这是因为阵列与信源的张角随距离增大而增大，方向向量变化更显著，DOA 分辨力更高。
- **多径退化趋势**： γ 每增加 0.1，中位数误差约翻倍。 $\gamma = 0.1$ 时各层中位数 $\sim 7\text{--}25$ cm， $\gamma = 0.3$ 时已涨至 $\sim 23\text{--}36$ cm。
- **MUSIC 与 BF 高度一致**：所有 20 个组合的中位数误差差异均在 1 cm 以内， $r = 0.9999$ 的相关系数表明在当前系统配置下，两种 DOA 算法的瓶颈均在 REV 阶段。

3.4 可视化图表

3.4.1 定位误差热力图矩阵








图 2: REV+MUSIC 全平面定位误差热力图矩阵 (5 z 层 $\times$ 4 γ 等级)


图 3: REV+Beamforming 全平面定位误差热力图矩阵 (5 z 层 $\times$ 4 γ 等级)

3.4.2 统计面板与分布分析

图 4: 定位误差统计面板: 误差 vs 高度 z (上排), 误差 vs γ (下排)

图 5: 各 γ 等级下定位误差分布直方图 (MUSIC vs BF 叠加)图 6: MUSIC 定位误差累计分布函数 (CDF), 按 γ 分组

3.4.3 算法一致性验证

图 7: MUSIC vs Beamforming 逐点误差散点图 ($r = 0.9999$)

3.4.4 三维空间误差分布




图 8: MUSIC 定位误差三维空间分布 ($\gamma = 0.2$, 误差 < 200 cm)

图 8 展示了 $\gamma = 0.2$ 条件下所有 5 个 z 层误差在空间中的三维分布。白色方块标记两个相控阵位置。可以看到：靠近 PA1 和 PA2 正下方的点误差较小（深蓝色），房间边角区域误差偏大（黄-红色），这与“AOA 交叉定位在信源远离阵列基线时几何敏感度增大”的理论预期一致。

4 结论

本次仿真对 **REV + MUSIC** 和 **REV + Beamforming** 两种定位方案在 $10 \times 8 \times 3$ m 室内环境中进行了总计 38,231 个测试点的全面验证，覆盖 4 个多径反射系数和 5 个高度层。

主要结论如下：

1. **无多径条件下算法精度优异**： $\gamma = 0$ 时，中位数定位误差仅 2–5 cm ($z \leq 2.0$ m)，证明了 REV 算法提取相位信息的高保真度和 DOA 估计算法的正确性。
2. **多径效应严重制约定位性能**： γ 从 0 增加到 0.3，中位数误差从 ~ 2 cm 恶化至 ~ 30 cm。多径反射波与直达波的相干干涉破坏了 REV 提取的相位与自由空间导向矢量模型之间的几何一致性。

3. **实用场景适用性：**对于 $\gamma \leq 0.1$ （如吸波材料装饰的室内环境），中位数误差可控制在 15 cm 以内，满足大多数室内定位应用需求。对于 $\gamma \geq 0.2$ （如混凝土裸墙），需要引入解相干预处理或多频分集等增强手段。