Tabelle1

Config	Board	Controller	PHY1	PHY2	DIO	PWM	AIN	UART	I2C	LED	PLC	RTC	ASLEEP
S2Cn13	S2EC13	STM32F051C8T	CC1101		16	15	10	2	+	+	+	LSI	TBD
S2EC13	S2EC13	STM32F051C8T	ENC28J60	CC1101	16	15	10	2	+	+	+	HSE	-
S2En13	S2EC13	STM32F051C8T	ENC28J60		16	15	10	2	+	+	+	HSE	-
S2Sn13	S2EC13	STM32F051C8T	UART		16	15	10	1	+	+	+	HSE	-
S2SC13	S2EC13	STM32F051C8T	UART	CC1101	16	15	10	1	+	+	+	HSE	-
S2Qn13	S2ER13	STM32F051C8T	RFM69CW		16	15	10	2	+	+	+	LSI	TBD
S2SQ13	S2ER13	STM32F051C8T	UART	RFM69CW	16	15	10	1	+	+	+	HSE	-
S2Mn13	S2EC13	STM32F051C8T	RS485		12	11	6	1	+	+	+	HSE	-
S2SM13	S2EC13	STM32F051C8T	UART	RS485	12	11	6	0	+	+	+	HSE	-
S2Cn15	uNode V3.0	STM32F051K8T	CC1101		16	12	8	2	+	+	+	LSI	TBD
S2SC15	uNode V3.0	STM32F051K8T	UART	CC1101	14	10	8	1	+	+	+	HSE	-
S4Cn11	uNode V3.0	STM32F303K8T	CC1101		15	12	8	2	+		+	LSI	TBD
S4SC11	uNode V3.0	STM32F303K8T	UART	CC1101	13	10	8	1	+	+	+	HSE	-
S5Cn10	uNode V3.0	STM32L051K8T	CC1101		16	7	8	0	+	+	+	LSE/LSI	TBD
S2Sn10	DiscF0	STM32F051R8T	UART		50	27	16	1	+	-	+	HSE	-
S2SR10	DiscF0	STM32F051R8T	UART	RFM12	45	25	16	1	+	-	+	HSE	-
S2Sn11	Nucleo F0	STM32F091RCT	UART		44	25	13	1	+	-	+	LSE	-
S4Sn10	Nucleo Nano	STM32F303K8T	UART		19	18	7	1	+	-	+	HSE	-
S3Cn10	Maple Mini	STM32F103CBT	CC1101		26	13	9	3	+	+	+	LSI	TBD
S3En10	Maple Mini	STM32F103CBT	ENC28J60		26	13	9	3	+	+	+	HSE	-
S3SC10	Maple Mini	STM32F103CBT	UART	CC1101	24	13	9	2	+	+	+	HSE	-
S3Sn10	Maple Mini	STM32F103CBT	UART		28	13	9	2	+	+	+	HSE	-
S3SQ10	Maple Mini	STM32F103CBT	UART	RFM69CW	23	12	9	1	+	+	+	HSE	-
S5Qn11	Prototype	STM32L051K8T			16	TBD	10	0	+		+	LSI	TBD
A1Cn10	Arduino nano/uno	ATMEGA328P			16	3	8	1	+	-	-	-	-
A1SC10	Arduino nano/uno	ATMEGA328P	UART	CC1101	14	3	8	0	+	-	-	-	-
A1Sn10	Arduino nano/uno	ATMEGA328P	UART		18	4	8	0	+	-	-	-	-
A1Rn11	uNode V1.1	ATMEGA328P	RFM12		14	2	9	1	+	+	-	-	+
A1SR11	uNode V1.1	ATMEGA328P	UART	RFM12	12	2	9	0	+	+	-	-	-
A1Cn12	uNode V2.0	ATMEGA328P	CC1101		14	2	9	1	+	+	-	-	+
A1En12	uNode V2.0	ATMEGA328P	ENC28J60		14	2	9	1	+	+	-	-	-
A1SC12	uNode V2.0	ATMEGA328P	UART	CC1101	12	2	9	0	+	+	-	-	-
A1Sn12	uNode V2.0	ATMEGA328P	UART		17	4	9	0	+	+	-	-	-
A4Sn10	Arduino Mega	ATMEGA2560	UART		68	10	17	3	+	-	+	-	-

High Speed External Oscillator   HSE
Low Speed External Oscillator   LSE

Tabelle1

| Low Speed Internal RC generator | LSI |