Addressing Mode

① Immidiate

MOV AX, 4C20

② Register

MOV AX, BX

no memory Access

① Direct

DS0
4C20 +
PA

MOV AX, [4C20]

② Indirect

DS0
BX +

MOV AX, [BX]
[SI]
[DI]
[BP]

SS0
BP +

③ Base-Relative

SSO
BP +
10 +

DSO
BX +
20 +

MOV AX, [BX]+20

[BP]

③' Index Relative

DSO
DI +
10 +

DSO
SI +
10 +

MOV AX, [SI]+10

[DI]

③'' Base-Index Relative

MOV AX, [SI + BP + 10]

أقوى

SSO
BP +
SI +
10 +

Mode جد

ابن ٢+

ابن [ ] ×× ✓ ③

Scanned with CamScanner

(2)

DS = 1000
CS = 1000
SS = 3000

SI = 4000
DI = 5000
BX = 6000
BP = 7000

AX = 34F6

16

MOV [SI+30], AX

mode — Index - Relative

offset — SI 30 +

seg. — DS = 1000

Calculate PA

10000
4000 +
30 +
14030

DS0
SI +
30 +

PA → 14031

show PA

AX 34F6

14030	F6
14031	34

7 III Cal. PA

MOV [SI], AL

DS 0
SI +

PA

MOV [BX], AX

DS 0
BX +

70000
6080 +

76080

α
+ 76081

Scanned with CamScanner