计算摄像学

计算摄像学笔记

shiboxin@pku.edu.cn

Lecture02-数字摄像流程

- 光电二极管的响应函数大部分时候是线性的(电子-光子)，除非：
  - 光子超过限度，电子不变
  - 0附近噪声增强
- 暗角/Vignetting
  - 相机拍摄的未处理的图像中可能出现
  - 离中心越远的像素捕捉到的光线越好

颜色

- 数字摄像中的颜色是主观感受的范围很小的电磁波长

光谱频率分布

- 对不同波长光的强度，通常用光谱功率分布$\Phi(\lambda)$来描述
- 感光器

$$R = \int_{\lambda} \Phi(\lambda) f(\lambda) \mathrm{d}\lambda$$

- 人眼光谱响应函数
- 颜色滤波器类似，构造光谱响应函数

> **Question**
> - 光谱响应函数如何构造？
> - 滤波器在传感器像素平面如何分布？

白平衡/White Balance

- 人类视觉系统拥有色调自适应能力
- 我们可以在不同光下感知真正的颜色

> **Defintion**

白平衡：不管在任何光源下，都能将白色物体还原为白色，能够校准色温的误差

经典自动白平衡方法

灰色世界假设

- 逐通道计算RGB平均值
- 逐通道利用平均值归一化
- 乘以绿色通道平均值作为增益

$$\begin{pmatrix} R' \\ G' \\ B' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} G_{avg}/R_{avg} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & G_{avg}/B_{avg} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix}$$

白色世界假设

- //
- //
- //

CFA去马赛克

拜尔阵列，最简单的方法是四周取平均值

噪声

来源：

- 散粒噪声

去噪（简单版）

- 平均滤波
  - 将本身与周围共9个像素取平均
- 中值滤波
  - 取中值

色调再现

也称作伽马校正

Lecture03-相机几何模型

针孔相机术语

针孔：光圈
相机中心：投影中心
相机中心-sensor的距离：焦距f
f变小导致像变小

针孔直径变大，光变亮，成像变“糊”
针孔不能无限小，“衍射极限”(Diffraction Limit)
针孔越小，衍射越严重

- 越小的针孔带来越宽的频谱
- 越小的针孔带来越多的衍射

针孔相机进光效率低

f-number：$\text{焦距}/\text{光圈直径}$

相机矩阵：三维到二维的坐标变换

$$x = \mathbf{P}\mathbf{X}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & p_{14} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & p_{24} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & p_{34} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} f & 0 & p_x & 0 \\ 0 & f & p_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f & 0 & p_x \\ 0 & f & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

完整模型：

$$\mathbf{P} = \mathbf{K}\left[\mathbf{R}|\mathbf{t}\right]$$

$\mathbf{K}$：3×3内参矩阵
$\mathbf{R}$：3×3旋转矩阵
$\mathbf{t}$：平移矩阵

长焦导致length compression

相机几何标定/Geometric calibration