

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ

Краткая аннотация.

Метод акустической эмиссии (АЭ) используется длительное время начиная с пионерских работ Кайзера, как в физике твердого тела для исследования свойств материалов, так и в технике неразрушающего контроля. Однако до настоящего времени в литературе отсутствует общая математическая теория явления АЭ, позволяющая количественно связать источники и наблюдаемую форму сигналов.

Однако еще в 80-х годах в Харькове нами была разработана такая количественная теория АЭ, основные результаты которой, к сожалению, по разным причинам так и не были опубликованы. Часть материалов была опубликована в отчете о НИР выполненной в Харьковском университете по заказу ЦНИИТМАШ (отчет депонирован в ВИНИТИ). Настоящая аннотация содержит краткое изложение основных положений и результатов этой теории.

Теоретическое рассмотрение явления АЭ сводится к двум задачам.

Первая: установление связи сигнала с источником, а также вычисление формы наблюдаемого сигнала по заданным параметрам источника АЭ.

Вторая: так называемая обратная задача АЭ, т. е. определение координат источника (локация), а также вычисление по наблюдаемой форме сигнала параметров источника.

Источники сигналов АЭ.

Известно, что АЭ возникает при пластической деформации и разрушении твердых тел.

Экспериментально установлено, что АЭ отсутствует при чисто упругой деформации, когда отсутствуют «дефекты», т. е. малые области зарождения и развития пластического скольжения или разрушения.

Источники АЭ могут иметь различную физическую природу, собственно как и известные механизмы пластической деформации и разрушения. Например, это могут быть дислокации, двойники, трещины и другие развивающиеся дефекты твердого тела. Детальное рассмотрение физических особенностей и внутренних механизмов таких дефектов относится к области физики твердого тела и составляет отдельную и независимую область исследований.

Однако несмотря на физическое разнообразие источников АЭ, все они могут быть описаны в общей приближенной математической модели. Размер источников АЭ, как правило, много меньше размеров исследуемого образца или инженерной конструкции. Деформации и напряжения во всем образце или конструкция могут быть с достаточной точностью описаны с помощью линейных уравнений теории упругости, за исключением «дефектных областей», т.е. малых по сравнению с размерами образца или конструкции областей пластической деформации или разрушения, где линейная теория упругости не применима, где существенна нелинейность, и которые и являются источниками АЭ.

Таким образом, надежно установленным экспериментальным фактом является то, что источниками АЭ являются возникающие или развивающиеся дефекты, т. е. малые области где неприменима линейная теория упругости.

Приближенная математическая модель такого поведения была давно разработана в теории упругости и называется теорией дислокаций Вольтерра-Соммилиана (ВС). Суть этой теории заключается в следующем.

Самым общим видом сингулярного решения линейных уравнений теории упругости являются дислокации ВС, т. е. произвольные поверхности разрыва вектора перемещения. Скачек вектора перемещения при переходе через поверхность дислокации ВС называется вектором Бюргерса. Реальный физический дефект имеющий малые, но конечные размеры, аппроксимируется в этой теории дислокацией ВС, которая является приближенной

математической идеализацией дефекта, бесконечно тонкой поверхностью разрыва вектора перемещения. Такая аппроксимация пригодна для приближенного описания упругого поля на расстояниях больших по сравнению с размерами дефекта.

Аналогично, в электродинамике самым общим видом сингулярного решения уравнений поля является сингулярность с точечным зарядом (электрон). Поэтому линейные уравнения электродинамики пригодны для описания поля электрона только на расстояниях существенно больших размера электрона. В теории упругости модель дислокаций ВС, как и классическая модель электрона в электродинамике, является самым общим приближенным теоретическим описанием поля на дальних расстояниях для малых физических дефектов. Упругое поле реального физического дефекта, который является малой областью существенно нелинейного поведения (пластической деформации или разрушения), может быть на расстояниях существенно больших размера дефекта приближенно описано как сингулярное решение линейных уравнений поля.

Эта теоретическая модель давно и успешно используется, например, в сейсмологии для приближенного описания очага землетрясения и вычисления формы сейсмического сигнала вдали от источника — очага землетрясения. Математическая теория, основанная на модели дислокаций ВС, развивалась Эшелби, Ошо и другими авторами.

Модель дефектов упругого тела как дислокаций ВС является самой общей приближенной теоретической моделью также и для источников АЭ при условии, что сигнал наблюдается вдали от источника. Таким образом имеется математическая аналогия между сейсмологией и теорией сигналов АЭ. Однако следует иметь в виду, что в теоретической сейсмологии, как правило, рассматривается только распространение упругих волн в полупространстве, тогда как в теории АЭ форма образца или конструкции может иметь произвольную форму.

Нестационарное решение уравнений теории упругости для дислокаций ВС.

В теории АЭ приходится изучать распространение упругих волн не только в полупространстве, но также и в ограниченных и неограниченных образцах и конструкциях таких как стержни, пластины и оболочки. Для того, чтобы вычислить форму сигнала АЭ необходимо решить нестационарную краевую задачу для уравнений теории упругости при возбуждении волн возникающей или развивающейся в образце или конструкции дислокацией ВС.

Общее решение такой задачи может быть получено следующим образом. (Математические детали достаточно сложны и будут опубликованы в другом месте. Существенно использование функционального анализа: теории обобщенных функций - распределений по Лорану Шварцу, а также исчисления дифференциальных операторов. Здесь мы приводим только краткую аннотацию результатов.)

Для расчета формы сигнала АЭ в образце произвольной формы необходимо сначала вычислить динамическую функцию Грина уравнений теории упругости для заданной формы тела и краевых условий. Функция Грина описывает динамическую реакцию упругого тела на точечное ударное воздействие силы меняющейся во времени как дельта-функция.

В случае ограниченного в пространстве тела функцию Грина можно вычислить в явном виде путем разложения в ряд по собственным функциям (собственным колебаниям тела). Собственные функции и собственные значения (формы и собственные частоты колебаний) должны быть получены из решения краевой задачи для оператора теории упругости и соответствующих краевых условий. Во многих случаях хорошей симметрии эти собственные значения и функции могут быть точно выражены через элементарные или специальные функции. Для образцов сложной формы не имеющих особой симметрии необходим расчет с помощью подходящих численных или приближенных аналитических методов. Возможно существенное упрощение вычислений с использованием имеющихся приближенных теорий распространения волн для имеющих важное значение в инженерном деле особых случаев,

таких как, стержни, пластины и оболочки. (О приближенном расчете для стержневого образца будем говорить далее.)

В другом случае, когда тело в котором рассматривается распространение волн является неограниченным, то происходит кроме собственных колебаний также излучение волн на бесконечность. Тогда для вычисления динамической функции Грина необходимо кроме дискретного учитывать также и непрерывный спектр краевой задачи, другими словами, нужно учитывать кроме собственных колебаний также и излучение волн. Простым примером такого случая является стержневой образец зажатый в захваты разрывной машины, как в опытах Кайзера. В этом случае возбуждаются не только продольные колебания образца на собственных частотах, но и происходит излучение волн через захваты разрывной машины.

Возвратимся к расчету формы и спектра самого сигнала АЭ в образце произвольной формы. Это может быть сделано следующим образом (детали вычислений также для краткости опять опускаются).

Теорема взаимности для уравнений теории упругости порождает исчисление для дифференциального оператора теории упругости, позволяющее выписать в явном виде решение для источника волн в виде дислокации ВС. Это решение имеет вид интеграла по поверхности дислокации ВС и временной свертки скачка вектора перемещения (зависящего от времени вектора Бюргерса, понимаемого как обобщенная функция) и производных (градиента) функции Грина для соответствующей формы образца и краевых условий. (Все это аналогично запаздывающим потенциалам в электродинамике.)

Полученное решение имеет вид интегрального оператора временной свертки, и связывает параметры источника АЭ, а именно усредненный по поверхности дислокации ВС вектор Бюргерса, с формой сигнала. Это решение может быть использовано для явного расчета формы сигнала, если известны параметры источника, т. е. форма поверхности дислокации ВС, а также зависимость от времени и распределение по поверхности дислокации ВС вектора Бюргерса.

Таким образом в общем виде решается первая задача теории сигналов АЭ о вычислении формы сигнала для образца произвольной формы по заданным параметрам источника.

Частные случаи упрощенного вычисления формы сигналов АЭ.

Существуют важные для инженерного дела частные случаи простой геометрии, когда теория позволяет в явном виде рассчитать форму сигнала АЭ точно или приближенно с использованием некоторых разумных упрощающих допущений.

Аннигиляция прямолинейных дислокаций в неограниченной среде. Задача о расчете формы сигналов АЭ для прямолинейных дислокаций в неограниченной среде имеет скорее теоретический интерес, поскольку позволяет выписать точное решение.

Решение этой задачи опубликовано в журнале ФТТ.

Расчет для винтовых дислокаций выполняется путем вычисления интеграла свертки, который точно вычисляется в элементарных функциях. Для краевых дислокаций можно использовать метод Каньяра-де Хоопа.

Также решена задача о возбуждении рэлеевских волн краевой дислокацией выходящей на поверхность.

Расчет излучения дислокационной петли (дислокационного диполя).

Также достаточно просто решается задача о поле излучения дислокационной петли на больших расстояниях от петли. Любой источник АЭ в неограниченной среде может быть на больших расстояниях аппроксимирован как дислокационная петля (диполь).

Стержневой образец. Это наиболее важная форма образца для физических и прочностных исследований. Начиная с пионерских работ Кайзера, пластическая деформация стержневого образца в разрывной машине используется как стандартная экспериментальная модель для исследования АЭ.

Опять опуская выкладки приведем результаты.

Простейшая приближенная стержневая теория дает результат с приемлемой для инженерных применений точностью. Сигнал АЭ в стержне растягиваемом в захватах разрывной машины вычисляется как суперпозиция собственных продольных колебаний стержня возбуждаемых полосой скольжения в образце. Спектр сигнала имеет пики на собственных частотах продольных колебаний стержня. Учитывается также излучение в захваты разрывной машины. Затухание собственных колебаний и сигнала АЭ происходит, в основном, за счет излучения в захваты разрывной машины.

Полученный приближенный результат уточняется при использовании более сложной теории продольных волн в стержнях Миндлина — Хермана.

Пластины и оболочки. Для пластин и оболочек распространение акустических волн имеет сложный характер. Однако учитывая наличие хорошо известных приближенных теорий распространения волн в таких структурах решение имеет вид интеграла свертки, который во многих случаях простой симметрии вычисляется. На деталях вычислений (довольно громоздких) здесь останавливаться не будем.

АЭ в пьезоэлектриках. Рассмотрена также задача о выходе прямолинейной винтовой дислокации на поверхность пьезоэлектрического кристалла. Результаты опубликованы в Письмах ЖЭТФ. Оказывается, что выход винтовой дислокации сопровождается возбуждением поверхностных волн Гуляева-Блюстейна. Форма волнового импульса рассчитывается с помощью метода Каньяра-де Хоопа.

Обратная задача акустической эмиссии.

Вторая или обратная задача теории сигналов АЭ заключается в определении параметров источника по наблюдаемому сигналу. Аналогичная задача давно и успешно рассматривается в сейсмологии.

В теории обратной задачи АЭ следует ясно понимать основополагающий факт: такая задача относится к классу так называемых некорректных задач математической физики. Решение этой обратной задачи все же существует, при условии что используется понятие корректности по Тихонову.

Для простейшего случая стержневого образца выполнен полный анализ обратной задачи теории АЭ. Получены формулы связывающий длительность работы источника АЭ с формой и спектром сигналов. Краткое изложение можно найти в сообщении опубликованном в Письмах ЖТФ.

Границы применимости теории.

Рассматриваемая теория сигналов АЭ применима только на больших расстояниях от источника когда размеры дефекта — источника АЭ существенно меньше размеров образца или конструкции. Это аналогично классической электродинамике, где решения для точечного источника — электрона применимы только на больших по сравнению с радиусом электрона расстояниях (при малых энергиях).

Это характерно для наиболее важного в инженерном деле случая, когда изучается начальная стадия развития пластической деформации и зарождения микротрещин. Что касается конечной стадии разрушения, когда размеры области пластической деформации или трещины могут быть сопоставимы с размерами тела, то излагаемая теория здесь неприменима, так как такой процесс имеет существенно нелинейный характер и его описание не может быть сведено к решению линейных уравнений теории упругости.

Экспериментальная проверка теории.

Нами экспериментальная проверка излагаемой теории не производилась. Представляется важным провести такую проверку для простейших стандартных форм образцов и источников АЭ.

Прежде всего необходимо экспериментально изучить соответствие рассматриваемой теории и формы, а также спектра сигналов АЭ для простейшего случая стержневого образца.

Также возможна простая проверка теории для полупространства в виде массивного поликристаллического или монокристаллического образца, сигналы АЭ в котором возбуждаются вдавливанием алмазного индентора. Такая схема эксперимента является стандартной при исследовании динамики дислокационных полу петель, выходящих на поверхность. С другой стороны, форма возбуждаемого сигнала АЭ в этом случае может быть легко рассчитана с помощью излагаемой теории.

Более сложным, но вполне возможным представляется также проверка теории для пластин и оболочек.

Применение в инженерном деле.

Решение обратной задачи теории сигналов АЭ позволяет разработать оборудование (так сказать акустико-эмиссионный микроскоп), которое не только определяет координаты дефекта — источника АЭ, но также вычисляет его параметры, в частности, энергетические характеристики и опасность для контролируемой конструкции.