

LANGKAH-LANGKA SAAT PLN PADAM STEPS WHEN THE PLN GOES OFF



- ← **1** Matikan **MCCB** dari **OUT GOING LVMDP** sebelum menyalakan generator agar beban tidak terlalu berat dan memudahkan untuk **SYNCRO** generator
*Turn off the **MCCB** from **OUT GOING LVMDP** before starting the generator in order The load is not too heavy and makes it easier to **SYNCRO** the generator*



- ← **2** Tekan tombol **MANUAL** untuk menyalakan generator secara manual
*Press the **MANUAL** button to start the generator manually*



- ← **3** Tekan tombol **ON** untuk start generator
*Press the **ON** button to start the generator*

- 4** Tunggu beberapa detik agar Generator stabil semua
Wait a few seconds for the generator to stabilize



- ← **5** Kemudian **SYNCRO** Generator dengan tekan tombol **ACB SWITCH** secara bertahap/bergantian
*Then **SYNCRO** Generator by pressing the **ACB SWITCH** button gradually/alternately*

- 6** Pastikan Generator sudah **SYNCRO** semua
*Make sure the generator is all **SYNCRO***



- ← **7** Nyalakan **MCCB** secara bertahap dan lihat di **Monitor DSE** Generator sambil lihat **Beban KW**
*Turn on the **MCCB** gradually and look at the **DSE** Generator Monitor while looking at the **KW load***

- 8** Pastikan **MCCB** sudah **ON** semua
*Make sure all **MCCBs** are **ON***



- ← **9** Langkah selanjutnya nyalakan Compressor dan Air Drayer Gedung A dan B
The next step is to turn on the Compressor and Air Drayer Buildings A and B

- 10** Nyalakan Exhaust Compressor Gedung A dan B
Turn on the Exhaust Compressor for Buildings A and B

Penanggung Jawab Generator Generator Responsible		Penanggung Jawab LVMDP LVMDP Responsible	
Posisi Generator Generator Position	Penanggung Jawab	Posisi LVMDP LVMDP Position	Penanggung Jawab Responsible
Generator A dan B	RIKI ANSORI LUQMAN KHAKIM CATUR ARI SHENO PUTRA	LVMDP A dan B	AHMAD FAIZIN FAJAR PURNAMA
Generator C dan D	ERWIN BUDI SETIAWAN WAHYU TRI PRASYO	LVMDP C dan D	DARYANTO TEGUH JOKO PRASETYO