

<MEZW65C_RAM GPIO割り当て>								<PIC18F47QXX ピン割り当て>											
GPIO	名前	PIC	ピン	GPIO	名前	PIC	ピン	PIC18F47QXX	Bit										
GP0	D0/BR0	RB0	J3-8,U2-2	GP24	-	-	-	7	6	5	4	3	2	1	0				
GP1	D1/BR1	RB1	J3-7,U2-3	GP25	LED (※)	-	at poco board	RA	RXD	TXD	/RDY	R/W#	CLK(PHI2)	/IRQ	DCK	BE			
GP2	D2/BR2	RB2	J3-6,U2-4	GP26	CLK	RA3	J2-5	RB	(D7 - D0) / (BR7 - BR0)										
GP3	D3/BR3	RB3	J3-5,U2-5	GP27	R/W	RA4	J2-6		(共用)→								MISO	SPI_CK	MOSI
GP4	D4/BR4	RB4	J3-4,U2-6	GP28	RDY	RA5	J2-7	RC	A7 - A0										
GP5	D5/BR5	RB5	J3-3,U2-7		RUN	RE3	J2-1	RD	A15 - A8										
GP6	D6/BR6	RB6	J3-2,U2-8		AL0	RC0	U2-19,J2-15	RE									SPI_SS	/NMI	RES
GP7	D7/BR7	RB7	J3-1,U2-9		AL1	RC1	U2-18,J2-16	(リセット解除時のE信号の動き W65C186)											
GP8	RES	RE0	J2-8		AL2	RC2	U2-17,J2-17	/RSTB=1をCLKの立下りで取り込んでCPUのリセット解除シーケンスに入り、次のクロックの立下りで、E信号=1											
GP9	NMI	RE1	J2-9		AL3	RC3	U2-16,J2-18	つまりエミュレーションモードを示すことになる。											
GP10	FF_CK	-	U1/U2-11		AL4	RC4	U2-15,J3-18	(リセット時のE信号の動き)											
GP11	FF_OE	-	U1/U2-1		AL5	RC5	U2-14,J3-17	/RSTB=0でリセットシーケンスに入るが、E信号はリセットされない。E信号のリセットは、CPUのリセットが解除されて											
GP12	UART TX	RA6	J2-14		AL6	RC6	U2-13,J3-16	CPUが動き出した時に、E=1にリセットされる											
GP13	UART RX	RA7	J2-13		AL7	RC7	U2-12,J3-15												
GP14	SDA	-	J7-2		AM0	RD0	U1-19,J2-19												
GP15	SCL	-	J7-1		AM1	RD1	U1-18,J2-20	(リセット解除時のE信号の動き その他の65816(G65SC816))											
GP16	MISO	-	J1-2		AM2	RD2	U1-17,J3-20	/RSTB=0後の1-3クロック目でE信号はHighにリセットされる											
GP17	SPI_CS	-	J1-5		AM3	RD3	U1-16,J3-19												
GP18	SPI_CK	-	J1-3		AM4	RD4	U1-15,J3-14												
GP19	MOSI	-	J1-4		AM5	RD5	U1-14,J3-13												
GP20	BE	RA0	J2-2		AM6	RD6	U1-13,J3-12												
GP21	DCK	RA1	J2-3		AM7	RD5	U1-12,J3-11												
GP22	IRQ	RA2	J2-4		SPI_SS	RE2	J2-10,+5V												
GP23	-	-	-																
※ GP25のLEDは、SDカードアクセス時に点滅																			