スイッチは内部プルアップ使用のため外付け抵抗不要

モード切替(GP2)
SW1
BTN_MODE
SW_Push
#PWR0103
GND

入力切替(GP6)
SW2
BTN_INPUT
SW_Push
#PWR0104
GND

Armトグル(GP3)
SW3
SW_ARM
1
2
SW_SPST
#PWR0105
GND

USB(micro-B) = ゲームパッド接続
※VSYS給電はNG（USBポートに5Vが回らない）

#PWR0101
+5V
39
VSYS
40
VBUS
36
3V3
U1
Raspberry Pi Pico
30
RUN
37
3V3_EN
CRSF_TX
1
GPIO0
CRSF_BUS
2
GPIO1
BTN_MODE
4
GPIO2
SW_ARM
5
GPIO3
DBG_TX
6
GPIO4
DBG_RX
7
GPIO5
BTN_INPUT
9
GPIO6
10
GPIO7
11
GPIO8
12
GPIO9
LED_REC
14
GPIO10
LED_PLAY
15
GPIO11
LED_SIMPLE
16
GPIO12
LED_GENERIC
17
GPIO13
LED_LITERADIO
19
GPIO14
20
GPIO15
21
GPIO16
22
GPIO17
24
GPIO18
25
GPIO19
26
GPIO20
27
GPIO21
29
GPIO22
35
ADC_VREF
31
GPIO26_ADC0
32
GPIO27_ADC1
34
GPIO28_ADC2
33
AGND
GND
3
GND
#PWR0102
GND

LEDは5個とも100Ω（緑/青はVf≈3Vで330Ωでは暗い）

LED_REC
R1
100R
D1
Red
#PWR0112
LED_PLAY
R2
100R
D2
Green
#PWR0113
LED_SIMPLE
R3
100R
D3
Blue
#PWR0114
LED_GENERIC
R4
100R
D4
LED
#PWR0115
LED_LITERADIO
R5
100R
D5
LED
#PWR0116
GND

Nano TX V2 (背面側 左から CRSF/GND/7–13V)
※半二重1本・反転UART 921600bps
CRSF_BUS
CRSF_TX
R6
680R
#PWR0117
GND
VBAT_7_13V
J1
1
2
3
Nano TX V2

IN+ / IN− / OUT+ / OUT−
□ Picoに繋ぐ前にテスターで5.0Vへ調整
VBAT_7_13V
#PWR0118
+5V
GND
#PWR0119
GND
J2
1
2
3
Buck MP1584E

□ Buck出力5VとLiPo+は絶対に接続しない
GNDはLiPo−起点の1本へ結線
#PWR0120
VBAT_7_13V
GND
J3
1
2
LiPo 3S / PSU

変換器RXD←DBG_TX / TXD→DBG_RX
921600bps（手持ちFTDIは115200指定で読める）
#PWR0121
DBG_TX
DBG_RX
GND
J4
1
2
3
USB Serial

Pico + gamepad -> CRSF -> Nano TX V2

Sheet: /
File: recorder.kicad_sch

Title: ExpressLRS Realtime Recorder

Size: A3	Date: 2026-08-27	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 9.0.3		Id: 1/1