

قبل از شروع فرایند نصب، ابتدا نکات مهم زیر را مطالعه کرده و بعد از آن به ترتیب مطابق دستورات ویدیو آموزشی موجود در سی دی اقدام کنید:

هرگز دستگاه را در زیر نور مستقیم خورشید و عواملی مانند برف، باران و رطوبت بالا قرار ندهید.

بهتر است مکان نصب دستگاه به دور از دسترس سارقین باشد.

هرگز دستگاه را باز نکنید، باز کردن دستگاه باعث انقضای گارانتی می گردد.

هرگز آداپتور تغذیه دستگاه را با آداپتور دیگر تعویض نکنید.

در هنگام سیم کشی به شمایک نصب دستگاه دقت کنید. اتصالات اشتباه می تواند به دستگاه آسیب برساند.

بهتر است دستگاه را به باتری خارجی متصل نکنید، دستگاه دارای باتری داخلی می باشد.

بیشترین جریان مجاز قابل تامین برای تغذیه سنسور ها ۱۸ و برای آژیر ۲۸ با ولتاژ ۱۲۷ می باشد.

فرکانس مجاز برای اتصال ریموت و سنسور های بی سیم به دستگاه ۴۳۳ مگا هرتز می باشد.

در صورت عدم بکارگیری هر یک از زون ها، بهتر است آن را با یک سیم به ترمینال ۱۲+ متصل کنید.

آژیر های مناسب دزدگیر، دارای ولتاژ ۱۲ ولت می باشند، هرگز بجای آژیر از بلندگو استفاده نکنید.

قبل از نصب دستگاه، نسبت به چک کردن آنتن دهی موبایل در محل مورد نظر اقدام نمایید.

قبل از نصب دستگاه پین کد سیم کارت را غیر فعال کرده و آن را شارژ نمایید.

به نحوه قرار گیری سیم کارت در داخل دستگاه دقت کنید.

در صورت استفاده از سنسور های بی سیم، بیشترین فاصله استاندارد نصب سنسور ها ۱۰ - ۱۵ متر می باشد.

دارای ۴ زون سیمی و ۱۰ زون بی سیم

قابلیت ذخیره ۱۰ شماره موبایل برای تماس، ارسال گزارش و کنترل از راه دور با پیامک

قابلیت ذخیره ۱۰ ریموت مجزا برای روشن و خاموش نمودن دزدگیر

اعلام گزارش ورود و خروج (روشن و خاموش)، قطع و وصل برق، زون های تحریک شده، میزان آنتن دهی و...

قابلیت اتصال انواع سیم کارت های اعتباری و دائمی

قابلیت کنترل از راه دور و انجام تمامی تنظیمات مانند روشن و خاموش کردن آژیر، مدت آژیر و... با پیامک

قابلیت کنترل (روشن و خاموش نمودن) هر کدام از زون ها به صورت مجزا از راه دور با پیامک

دارای باتری داخلی ۱۲ ولت جهت تامین انرژی دستگاه، سنسور ها و آژیر در وضعیت قطع برق

قابلیت اتصال ریموت ها و سنسور های بی سیم با فرکانس ۴۳۳ مگاهرتز

دارای آداپتور ۵ آمپر تغذیه به همراه ۲ عدد ریموت ۴۳۳ مگاهرتز

دارای مدارات محافظتی جریان و تغذیه ورودی ۱۲ ولت ۳ آمپر

طراحی بهینه با ابعاد ۲۱*۱۴*۶ سانتی متر

دارای گارانتی ۱ ساله

