

```
// ikkita son qo'shib displeyga chiqarish amali
void print2digits(int number,int col, int str)
{
  lcd.setCursor(col, str);
  if (number >= 0 && number < 10)
  {lcd.print("0");}
  lcd.print(number);
}
// ketma-ket portdan axborot olish
void serialEvent()
{
  while (Serial.available ())
  { // navbatdagi baytni olish:
    char inChar = (char)Serial.read();
    // qatorga q'oshish
    inputString += inChar;
    // /n – uzatish tugadi
    if (inChar == '\n')
    {stringComplete = true;}
  }
}
```

Endi «dd/mm/YYYYhh:mm:ss» qatorni jo'natib ketma-ket port monitoridan vaqt o'rnatiladi va displey ekranida to'g'ri sana va vaqtning aks etgani ko'rinadi.

Mavzu doirasidan qo'shimcha savollar.

- 1. Ogohlantiruvchi signallar hosil qilish.**
- 2. Vaqtga moshlashtirish qurilmasi**
- 3. Vaqt bo'yicha motorni boshqarish.**