* 2401 สำหรับแฟ้ม เอ 2

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3401

การเลือกใช้ล่อฟ้าแรงสูง

ล่อฟ้าแรงสูงใช้ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อจำกัดเสอร์จโวลเตจที่เกินพิกัด

เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ล่อฟ้าแรงสูง ดังนี้

1. ตามขนาดพิกัดแรงดันของล่อฟ้า

พิกัดแรงดันของล่อฟ้า (kV)	แรงดันของระบบจำหน่าย (kV)
10–11	11
20–21	22 [มีสายเป็นกลางต่อลงดินที่สถานีเปลี่ยนแรงดัน]
24–26	*22 [ไม่มีสายเป็นกลางต่อลงดินที่สถานีเปลี่ยนแรงดัน]
30	33

2. ตามขนาดกิโลแอมป์ของล่อฟ้า

2.1 ใช้ล่อฟ้า 5 กิโลแอมป์ ติดตั้งป้องกันอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย ได้แก่ หม้อแปลง คะแปซิเตอร์ ซีที. พีที. แรงสูง และที่จุดเชื่อมเคเบิลใต้ดิน หรือเคเบิลอากาศ กับสายอากาศ

2.2 ใช้ล่อฟ้า 10 กิโลแอมป์ ติดตั้งป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรคกูเลเตอร์ รีโคลสเซอร์ และอุปกรณ์ที่สถานีเปลี่ยนแรงดัน ได้แก่ ซีลลิ่งเอนด์ของเคเบิล ออยล์เซอร์กิตเบรคเกอร์

2.3 ในกรณีขาดแคลนล่อฟ้า 10 กิโลแอมป์ อนุโลมให้ใช้ล่อฟ้า 5 กิโลแอมป์ จำนวน 2 ตัว ต่อขนานติดตั้งใช้งานแทนล่อฟ้า 10 กิโลแอมป์เป็นการชั่วคราวได้ โดยให้ผู้ติดตั้งรายงานให้แก่ กฟฟ. เจ้าของท้องที่ทราบ และเมื่อมีล่อฟ้า 10 กิโลแอมป์แล้ว ให้ติดตามเปลี่ยนเป็น 10 กิโลแอมป์ให้ถูกต้องต่อไป

หมายเหตุ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3.5 kV ให้ใช้ล่อฟ้า 3-4 kV 5 กิโลแอมป์ เป็นอุปกรณ์ป้องกัน

* มีใช้เฉพาะบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

APPLICATION OF H.T. LIGHTNING ARRESTER

H.T. LIGHTNING ARRESTER IS A PROTECTIVE DEVICE TO LIMIT THE SURGE VOLTAGE.

TO STANDARDIZE THE CONSTRUCTION, THE FOLLOWING REGULATIONS SHALL BE APPLIED FOR SELECTING THE ARRESTER.

1. ACCORDING TO ARRESTER VOLTAGE RATING

ARRESTER VOLTAGE RATING (kV)	SYSTEM VOLTAGE (kV)
10-11	11
20-21	22 [GROUNDED SYSTEM]
24-26	*22 [UNGROUNDED SYSTEM]
30	33

2. ACCORDING TO ARRESTER DISCHARGE CURRENT.

2.1 CLASS 5 kA ARRESTER USE ON DISTRIBUTION SYSTEM FOR PROTECTING OF TRANSFORMER, CAPACITOR, PT & CT AND AT JUNCTIONS OF OVERHEAD LINE AND UNDERGROUND OR AERIAL CABLE.

2.2 CLASS 10 kA ARRESTER FOR PROTECTING ALTERNATOR, REGULATOR, RECLOSER AND SUBSTATION EQUIPMENTS SUCH AS CABLE SEALING END, O.C.B.

2.3 IN CASE OF LACKING 10 kA ARRESTER, PERMIT TO USE TWO 5 kA ARRESTERS IN PARALLEL FOR TEMPORARY INSTALLATION INSTEAD OF THE 10 kA ARRESTER AND MUST REPORT TO THE LOCAL OFFICER. FOR PERMANENT INSTALLATION CORRECTLY, 10 kA ARRESTER MUST BE REPLACED.

NOTE FOR PROTECTING THE 3.5 kV ALTERNATOR USE 3-4 kV, 5 kA ARRESTER.

* USE IN SOME PLACES OF NORTH-EAST REGION.

กองวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ.....
ผู้เขียน	ผู้ว่าการ	ถูกแทนโดยแบบ.....
สถาปนิก.....		เขียนเสร็จวันที่ 25 ก.ค. 17.
วิศวกร		แก้แบบวันที่ 14 ธ.ค. 19
หัวหน้าแผนก	การเลือกใช้ล่อฟ้าแรงสูง	มิติเป็น.....
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน.....
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	APPLICATION OF H.T. LIGHTNING ARRESTER	แบบเลขที่ SO2-015/17045
		แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น