การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0710

ขนาดหม้อแปลง (kVA) TRANSFORMER RATING (kVA)	คะแปซิเตอร์แรงต่ำ L.T. CAPACITOR		พิกัดกระแสของคะแปซิเตอร์ (แอมป์) RATED CURRENT OF CAPACITOR (AMP)	พิกัดกระแสของฟิวส์ (แอมป์) FUSE RATING (AMP)
	พิกัดรวม กิโลวาร์ TOTAL RATING (kvar)	จำนวน และ ขนาด QUNT. AND RATING		
1 Ø — 30	10	2 X 5	43.48	80
1 Ø — 50	15	1X5 + 1X10	65.22	100
3Ø — 30	10	2 X 5	14.4	30 — 36
3Ø — 50	15	1X5 + 1X10	21.65	30 — 36
3Ø — 100	30	1X10 + 1X20	43.30	80
3Ø — 160	50	1X10 + 2X20	72.17	100
3Ø — 200	60	3 X 20	86.60	150 — 160
3Ø — 250	75	1X10+1X20+1X45	108.25	150 — 160
3Ø — 315	95	1X10+2X20+1X45	137.12	200
3Ø — 400	120	1X10+1X20+2X45	173.21	250
3Ø — 500	150	3X20 + 2X45	216.51	300
3Ø — 630	190	2X20 + 2X75	274.23	400
3Ø — 800	240	2X45+2X75	346.42	ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันชนิดอื่นแทน OTHER PROTECTION EQUIPMENTS SHALL BE USED
3Ø — 1,000	300	4 X 75	433.01	
3Ø — 1,250	375	5 X 75	541.27	
3Ø — 1,500	450	6 X 75	649.52	
3Ø — 2,000	600	8 X 75	844.40	

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน _____
ผู้สำรวจ _____
วิศวกร _____
หัวหน้าแผนก _____
ผู้อำนวยการกอง _____
ผู้อำนวยการฝ่าย _____

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค
_____

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ _____ 18 ม.ค. 31

ตารางพิกัดคะแปซิเตอร์แรงต่ำ และพิกัดฟิวส์
สำหรับหม้อแปลงผู้ใช้ไฟเฉพาะราย

L.T. POWER CAPACITOR RATING AND FUSE RATING
FOR CUSTOMER'S TRANSFORMER

ใช้แทนแบบ SO2-015/18071 SO2-015/18072
ถูกแทนโดยแบบ _____
เขียนเสร็จวันที่ 15 ม.ค. 31
แก้แบบจันที่ _____
มิติเป็น _____
มาตราส่วน _____

แบบเลขที่ SAI-015/31004
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น

29 มี.ค. 2531

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0710

หมายเหตุ 1. ตารางนี้ใช้ในการประมาณการการติดตั้งคะแปซิเตอร์แรงต่ำสำหรับหม้อแปลงผู้ใช้ไฟเฉพาะรายเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถคำนวณค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า ในช่วงความต้องการกระแสไฟฟ้าสูงสุดได้ (ตามบันทึกที่ คน.1004 ลว.4 ส.ค.2523)

2. สำหรับผู้ใช้ไฟที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดเกินกว่า 2,000 kVA ให้พิจารณาเลือกใช้คะแปซิเตอร์แรงต่ำร่วมกับคะแปซิเตอร์แรงสูง (ตามตารางกำหนดขนาดและจำนวนคะแปซิเตอร์สำหรับประมาณการการติดตั้งกับหม้อแปลงเฉพาะราย ตามอนุมัติ ผวก.ลว.17 ส.ค.2527)

3. การใช้คะแปซิเตอร์

- ในระบบจำหน่ายแรงต่ำ 1 เฟส ให้ใช้คะแปซิเตอร์ 1 เฟส 230 โวลต์
- ในระบบจำหน่ายแรงต่ำ 3 เฟส ให้ใช้คะแปซิเตอร์ 3 เฟส 400 โวลต์

4. พิกัดของฟิวส์ที่ใช้ป้องกันคะแปซิเตอร์มีค่าประมาณ 1.35 เท่า ของพิกัดกระแสของคะแปซิเตอร์

NOTES

1. THIS TABLE SHALL BE USED FOR ESTIMATION OF L.T.CAPACITOR INSTALLATION WITH THE CUSTOMER'S TRANSFORMER, IN CASE OF THE PEAK LOAD POWER FACTOR CAN NOT BE CALCULATED.

2. IF THE RATING OF CUSTOMER'S TRANSFORMER IS MORE THAN 2,000 kVA L.T.CAPACITOR AND H.T.CAPACITOR ASSOCIATED SHALL BE USED

3. APPLICATION OF CAPACITOR :

- FOR 1-Ø L.T.DISTRIBUTION SYSTEM, THE 1-Ø 230 V CAPACITOR SHALL BE USED.
- FOR 3-Ø L.T.DISTRIBUTION SYSTEM, THE 3-Ø 400 V CAPACITOR SHALL BE USED.

4. FUSE RATINGS SHALL BE APPROXIMATELY 1.35 TIMES OF POWER CAPACITOR RATED CURRENT.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SO2-015/18071 SO2-015/18072
ผู้เขียน V. ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้จ่าการ 15 ม.ค. 31	ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 15 ม.ค. 31 แก้แบบครั้งที่ มิติเป็น มาตราส่วน
รองผู้จ่าการฝ่ายเทคนิค	ตารางพิกัดคะแปซิเตอร์แรงต่ำ และพิกัดฟิวส์ สำหรับหม้อแปลงผู้ใช้ไฟเฉพาะราย L.T. POWER CAPACITOR RATING AND FUSE RATING FOR CUSTOMER'S TRANSFORMER	แบบเลขที่ SAI-015/31004 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น

29 ส.ค. 2531