

版本	0.19
日期	2026-09-06
固件	1.1.6

D21 eStation 开发者手册

本文档仅适用于 ETAG ESL Gen 3.0 和 DSL Gen 1.0 系统集成。
技能支持: huanghaipengonline@hotmail.com

历史版本

[illegible]

目录

- 1 介绍 4
 - 1.1 背景 4
 - 1.2 eStation 的系统结构 6
 - 1.3 有关图片 6
- 2 使用 eStation 7
 - 2.1 连接 eStation 9
 - 2.2 接收 eStation 信息 9
 - 2.3 接收 eStation 消息 10
 - 2.4 接收 eStation 结果 10
 - 2.5 接收 eStation 心跳 11
 - 2.6 发布配置信息 12
 - 2.7 发布 ESL 任务 (Base64 版本) 13
 - 2.8 发布 ESL 任务 (Bytes 版本) 14
 - 2.9 发布 DSL 任务 14
 - 2.10 发布 DSL 任务 (带 Pattern 和 Key) 15
 - 2.11 发布 DSL 任务 (面向 Image 和 Gif) 15
 - 2.12 发布 OTA 任务 (固件) 16
 - 2.13 发布 OTA 任务 (价签) 17
 - 2.14 发布证书导入任务 17
 - 2.15 发布价签类型信息 18
 - 2.16 安全通信 18
- 3 参考 19
 - 3.1 ESL Gen 3.0 型号列表 19
 - 3.2 Pattern 21
 - 3.3 PageIndex 21
 - 3.4 RGB 颜色定义 21
 - 3.5 ColorType 22

1 介绍

1.1 背景

eStation IoT 设备，类型代码 AP05，是为系统集成商设计的，用于快速开发他们的业务项目，使用 MQTT v5 协议。


AP04 与 AP05 的区别： 在开始使用 eStation 之前，请仔细了解 eStation AP04 和 AP05 之间的区别。它们都是用 MQTT 作为通信协议，但协议的 Topics 和数据结构定义略有不同。

AP05 标准版与开发者版本的区别： AP05 为系统集成上提供的开发者版本与为 eRetail 3.2/4.0 提供的标准版本都遵循同一的 4 位 ID 编码，但是它们的协议 Topics 和数据结构定义不同。本文只涉及到开发者版本的内容。

你可以通过设备背面的铭牌来进行区别。


AP04 Developer Edition、AP05 和 AP05 Developer Edition 的外观区别如下：

eStation Developer Edition (AP04)	ESL Access Point Model:ETAP04 Input:DC 12V  3A CMIIT ID:2022DP10012 FCC ID:2ARJ5-ETAP04   211-221123 LOT NO:010120240307 SN/MAC:18BC5A661234  MADE IN CHINA eStation Developer Edition Default Server Address: 192.168.1.92:9080 Default User Name: test Default Password: 123456
eStation (AP05)	ESL Access Point003T Model: ETAP05 Input: DC 12V  1A CMIIT ID: 24J3213GN637 LOT NO: P20231220000133 S/N: 90A9F7400081    RoHS MADE IN CHINA



- eStation Developer Edition 在 GitHub 中有一个演示项目。地址是：
https://github.com/andersonhwang/eStation_Developer_Edition.
- 备注：该项目尚在开发中，目前已完成.NET 版本的 Console 和 WPF MVVM 内容。
在你开始使用 eStation 前, 你应该了解以下关键点:
1. **AP**: 与 ESL 相连的射频接入点。
 2. **AP ID**: AP05 使用一个 4 位 ID 作为其全局唯一标识。该 ID 可以从张贴在设备背面的铭牌上获取到。
 3. **ESL**: 电子货架标签，这里特指是使用低功耗蓝牙通信协议（BLE 5.0）的 ESL Gen 3.0。
 4. **DSL**: 带有导轨供电的电子货架标签，当前仅限 2.4 寸的 TFT 价签。
 5. **MQTT**: eStation (AP05) 使用 MQTT 通信协议。
 6. **Base64String**: 将图像转换为 Base64String。有关 Base64String 的更多信息，请参考 [Base64 Encode and Decode - Online](#)。
 7. **MessagePack**: eStation (AP05) 使用 MessagePack 数据格式来减少数据包的长度。有关信息包的更多信息，请参考 [MessagePack: It's like JSON. but fast and small. \(msgpack.org\)](#)。

例如，你的项目有两个商店，像这样：




数据结构应该是:

Store Code	AP ID	ESL ID
0001	01	300000000001, 300000000002, 300000000007...
	02	300000000003, 300000000004, 300000000009 ...
	03	300000000005, 300000000006, 30000000000B...
0002	01	300000000101, 300000000102, 300000000107...
	02	300000000103, 300000000104, 300000000109...

注意: 通常, 你的应用程序应该记住与每一个 ESL 成功通信的 AP, 但物理上, ESL 不存在与任何 AP 绑定关系。ESL 只是逻辑上尝试记住成功向其发送数据的最后一个默认 AP 的 ID。

1.2 eStation 的系统结构

基本上, 你的项目将包含 ESLID 和图像数据(Base-64String)的任务发送到 eStation, eStation 将使用 2.4GHz 射频(RF)将图像数据发送到确切的 ESL, 并且 eStation 将结果返回给你的项目。换句话说, eStation 位于应用程序和 ESL 之间。



本文档将描述两个方面: 你的应用程序侧和 eStation 设备侧.

请记住, 如果你的应用程序和站点不在同一个专用网络中, 你应该添加一个强密码来保护连接, 并且添加一个 X.509 证书。

1.3 有关图片

由于电子 ESL 屏幕是纯黑白或黑白红（黄）的屏幕, 没有灰阶。假如你的图像看起来像:

Hello World

放大 800%是这样的:

Hello World

去除灰度部分后, 它看起来像:

Hello World

字体越大, 锯齿状越清晰。

不推荐使用 ESL 来显示图像, 如果需要显示, 需要开发人员对图像进行抖动, 以达到灰阶显示的效果。

一个用 C#实现图像抖动的算法是: [Even more algorithms for dithering images using C# - Articles and information on C# and .NET development Topics • Cyotek](#)

例如，一个图像看起来像:



使用抖动和不使用抖动图像效果如下:



2 使用 eStation

如前所述，不存在与 eStation 的代码级的集成。你应该管理应用程序中的连接和通信。

有 14 个 Topic，4 个 Topic 从 eStation 设备侧发布，10 个 Topic 从应用程序侧发布。


从你的应用程序侧，eStation 设备将订阅以下 Topic (Alias):

Topic	Alias	Description
configure	0x01	使用该 Topic 发布 eStation 配置信息
taskESL	0x02	[过时的]使用该 Topic 发布图像数据为 Base64 字符串的 ESL 任务
taskESL	0x03	使用该 Topic 发布图像数据为 Byte 数组、带压缩选项的 ESL 任务
taskDSL	0x04	使用该 Topic 发布图像数据为 Bin 的 DSL 任务，仅限特定用户
taskDSL2	0x07	使用该 Topic 发布图像数据为 Bin 的 DSL 任务，仅限特定用户
taskDSL3	0x09	使用该 Topic 发布含 Image 和 Gif 的 DSL 任务，面向所有用户
firmware	0x05	可以使用此 Topic 发布 eStation 的 OTA 信息 或者预存 ESL DSL 的固件，供 ota(0x06)的 Topic 使用
ota	0x06	使用此 Topic 发布 ESL 和 DSL 的 OTA 信息
cert	0x08	使用此 Topic 发布证书更新信息
tagType	0x0A	使用此 Topic 发布价签类型更新信息，以实现向后兼容

从 eStation 设备侧，你的应用程序应该订阅以下 Topic (Alias):

Topic	Alias	Description
infor	0x80	当 eStation 与服务侧建立连接后，将会上报设备的相关信息
message	0x81	当事情发生时，eStation 将返回一些消息代码
result	0x82	当 eStation 将在与 ESL 通信完成后，返回通信结果
heartbeat	0x83	eStation 定期返回心跳信息

注意：你可以不指定 Topic Alias（即默认 0），但如果指定了 Topic Alias，则会优先判断 Topic Alias。



2.1 连接 eStation

eStation 作为 IoT 设备客户侧工作，它将在通电后尝试连接到你的应用程序(服务侧)。

eStation 的默认参数为:

默认目标服务器地址	192.168.1.92:9081
默认用户名	test
默认密码	123456

注意:请尽快更改用户名和密码。

连接到一个站点后，你可以使用配置 Topic 对其进行修改(请参考 2.7 Publish Configuration Information)。

但是，如果你无法连接到 eStation，或者你忘记了它的目标服务器地址，或者你忘记了用户名/密码，你可以按重置按钮几秒钟，在你看到 REST 和引导显示后，它将恢复到默认的目标服务器 IP 地址，用户名和密码。

注意:如果你重置了 eStation，但它仍然无法连接到你的应用程序，请检查你的防火墙和网线连接。

2.2 接收 eStation 信息

接口描述:

Topic Alias	0x80
Topic	{Prefix}/{ID}/infor
Prefix	Topic 前缀，默认为“/estation”（不含引号）
ID	eStation 的 ID
QoS Level	ExactlyOnce
PayloadSegment	eStationInfor 对象的字节数，MessagePack 序列化

eStationInfor 属性是:

#	属性	类型	注意
0	ID	Char (4)	唯一编码，4 位 ID
1	Alias	String	昵称，当为 2 位数字是，数码管将显示它
2	IP	IP String	IP 本地地址
3	MAC	MAC String	MAC 地址
4	ApType	Int	固定 6
5	ApVersion	String	主程序固件版本
6	ModVersion	String	模组固件版本
7	DiskSize	Int	磁盘空间，MB
8	FreeSpace	Int	可用空间，MB
9	Server	String	目标服务器地址，可以为 IP 地址或域名
10	ConnParam	String 数组	连接参数
11	Encrypt	Bool	True: 启用 TLS12 安全协议，False: 不启用 默认不启用，参见 2.9.2 X.509 证书 。
12	AutoIP	Bool	是否自动获取 IP
13	LocalIP	IP String	固定 IP 地址

14	Subnet	IP String	子网掩码
15	Gateway	IP String	网关
16	Heartbeat	Int	心跳，秒，最少 15

注意：当 Encrypt 为 True 时：如果在配置之前，使用了 0x08 向设备写入了证书，那么设备在配置后，进入 mTLS 模式，此刻要求服务端也需要具备 mTLS 模式。如果设备未检测到任何可用证书，那么进入 TLS 模式。

2.3 接收 eStation 消息

接口描述：

Topic Alias	0x81
Topic	/estation/{ID}/message
ID	eStation 的 ID
QoS Level	AtMostOnce
PayloadSegment	eStationMessage 对象的字节数，MessagePack 序列化

eStationMessage 属性是：

#	属性	类型	注意
0	Code	MessageCode	枚举类型

MessageCode 的枚举值如下：

- 0. OK 常规性应答
- 1. Idle 空闲
- 2. Result 通信结果返回
- 3. Heartbeat 心跳监听反馈
- 4. ModError 通信模块异常
- 5. AppError 主程序异常
- 6. Busy 设备繁忙
- 7. MaxLimit 当前数据队列已经达到上限（待发数据超过 10000 条或内存大小超过 512MB）
- 8. InvalidTaskESL 不正确的 ESL 任务数据
- 9. InvalidTaskDSL 不正确的 DSL 任务数据
- 10. InvalidConfig 不正确的配置数据
- 11. InvalidOTA 不正确的 OTA 数据

2.4 接收 eStation 结果

接口描述：

Topic Alias	0x82
Topic	/estation/{ID}/result
ID	eStation 的 ID
QoS Level	ExactlyOnce
PayloadSegment	TaskResult 对象的字节数，MessagePack 序列化 TaskResult 对象包含 TagResult 对象的列表

TaskResult 属性是：

#	属性	类型	备注
0	Port	Int	MOD 串口号
1	WaitCount	Int	缓存中的总任务计数
2	SendCount	Int	发送任务计数（在射频模块中）
3	Message	String	保留字段
4	Tags	List<TagResult>	ESL 结果列表

TagResult 属性是:

#	属性	类型	备注
0	TagID	String	ESL ID
1	RfPower	Int	RF 功率, dBm, -256 表示无数据
2	Battery	Byte	电池电量, V, 0 表示无数据
3	Version	Byte	电子 ESL 固件版本, 保留备用
4	Status	Byte	状态, 保留备用
5	Token	Int	Token, 用于数据闭环, 参见 2.5 令牌
6	Temperature	Int	温度, °C, 0 表示无数据
7	Channel	Int	信道, 保留备用
8	UtcTime	Byte 数组	UTC 时间, 保留备用, 仅适用于 DSL
9	TimePercent	Byte 数组	时间可信度, 保留备用, 仅适用于 DSL
10	Count	Byte	计数器, 保留备用, 仅适用于 DSL

注意:工作站内部有一个队列, 当应用程序将任务数据发送到工作站时, 如果射频模块空闲, 它将立即发送到射频模块, 或者如果射频模块正在工作, 它将等待直到射频模块空闲。因此, 应用程序和 eStation 之间的通信是异步的。

2.5 接收 eStation 心跳

接口描述:

Topic Alias	0x83
Topic	/estation/{ID}/heartbeat
ID	eStation 的 ID
QoS Level	AtMostOnce
PayloadSegment	ApHeartbeat 对象的字节数, MessagePack 序列化 ApHeartbeat 对象包含 TagHeartbeat 对象的列表

ApHeartbeat 属性是:

#	属性	类型	备注
0	Id	String	AP ID
1	ConfigVersion	Int	配置版本 (默认为 0, 保留使用)
2	ApVersion	String	基站版本
3	ModVersion	String	蓝牙模组版本
4	Message	MessageCode	消息, 参见 2.3 MessageCode
5	MessageEx	String	消息 (扩展字段)
6	WaitCount	Int	当前排队等待的价签个数
7	SendCount	Int	当前正在通信中的价签个数
8	Tags	TagHeartbeat 列表	价签心跳信息

TagHeartbeat 属性是:

#	属性	类型	备注
0	TagId	String	价签 ESL/DSL ID
1	RfPower	Int	RF 功率, dBm, -256 表示无数据
2	Battery	Byte	电池电量, V, 0 表示无数据
3	Version	Byte	电子 ESL 固件版本, 保留备用
4	Status	Byte	状态, 保留备用
5	Token	Int	Token, 用于数据闭环, 参见 2.5 令牌
6	Temperature	Int	温度, °C, 0 表示无数据
7	Channel	Int	信道, 保留备用
8	UtcTime	Byte 数组	UTC 时间, 仅适用于 DSL
9	TimePercent	Byte	时间可信度, 仅适用于 DSL
10	Count	Byte	计数器, 仅适用于 DSL
11	Factory	Byte	工厂代码, 为 OTA 使用
12	Color	Byte	屏幕颜色代码, 为 OTA 使用
13	Size	Byte	屏幕尺寸代码, 为 OTA 使用
14	Type	Byte	屏幕类型代码, 为 OTA 使用

注意：心跳 (heartbeat) 与结果 (result) 数据结构定义相似，区别在于：心跳 (heartbeat) 是监听到标签心跳信息的内容，而结果 (result) 是你的应用侧下发的数据后返回的结果。前者是主动发生的，后者是被动发生的。

2.6 发布配置信息

接口描述：

Topic Alias	0x01
Topic	/estation/{ID}/config
ID	eStation 的 ID
QoS Level	ExactlyOnce
PayloadSegment	eStationConfig 对象的字节数, MessagePack 序列化

eStationConfig 属性是：

#	属性	类型	备注
0	Alias	String	昵称, 当为 2 位数字是, 数码管将显示它
1	Server	String	目标服务器地址
2	ConnParam	String 数组	连接参数
3	Encrypt	Bool	True: 启用 TLS12 安全协议, False: 不启用 默认不启用, 参见 2.9.2 X.509 证书
4	AutoIP	Bool	是否自动获取 IP
5	LocalIP	IP String	固定 IP 地址
6	Subnet	IP String	子网掩码
7	Gateway	IP String	网关
8	Heartbeat	Int	心跳, 秒, 最少 15

注意：该 Topic 也支持/estation/{ID}/configure。

2.7 发布 ESL 任务（Base64 版本）

注意：

1. 这是一个过时的 Topic，推荐使用 2.8 Bytes 版本的 Topic。
2. 仅支持 3 色（Black-White-Red）和四色（Black-White-Red-Yellow）价签。

接口描述：

Topic Alias	0x02
Topic	/estation/{ID}/taskESL
ID	eStation 的 ID
QoS Level	ExactlyOnce
PayloadSegment	一个 ESLEntity 对象的列表数组，MessagePack 序列化

ESLEntity 属性是：

#	属性	类型	备注
0	TagID	String	ESL ID
1	Pattern	Int, Pattern	模式代码 参见 3.1 Pattern
2	PageIndex	Int, PageIndex	页面索引 参见 3.2 PageIndex
3	R	Bool	红色 LED 灯
4	G	Bool	绿色 LED 灯
5	B	Bool	蓝色 LED 灯
6	Times	Int, 范围 2 字节	LED 灯闪烁次数，秒
7	Token	Int, 范围 2 字节	Token，将在 2.3 Token 中返回
8	CurrentKey	Int, 范围 8 字节	当前密钥，如果使用默认密钥则保持空
9	NewKey	8 字节	新密钥，如果不需要设置则保持空
10	Base64String	String	图像在 Bitmap 格式下的 Base64String 值

覆盖：对于一个 ESL ID，如果你的应用程序没有等待其前一个任务结果反馈，并继续向其发送任务数据，则 eStation 将放弃其前一个任务。

像素：像素的格式为 **BGRA**，否则会出现颜色解析错误或者显示异常。

尺寸：eStation 会对推送的 ESL 任务数据中的图像数据（Base64String）进行尺寸（长度）检查，如果长度不正确（或实际的图像尺寸不符合价签屏幕的尺寸/补齐尺寸），那么无法成功更新图片。因为无法根据图像数据的 Byte 数组倒推出图像的实际尺寸进行补齐，如 300X400 的图像和 200X600 的图像 Bitmap 数据长度都是一致的。

有关价签类型与屏幕分辨率的关系，请参阅 [3.1 ESL Gen 3.0 型号列表](#)。

特别的，由于屏幕的数据宽度是 8 的整数倍，而部分尺寸型号可能不满足这一要求，因此，可以按照屏幕真实尺寸传递数据，也可以补齐 8 的整数倍后传递数据（多余的部分不会被处理也不会显示）。如：对于 ET0213 价签，下发 250X122 的图像和 256X122 的图像，都是可以接受，但只会显示 250X122 的部分。

上限：使用 Base64 字符串方式推送数据，eStation 的任务缓存上限很低（以 4.2 三色价签测试为例，可能约在 800 个左右），如果需要提升上限，请使用 2.7 Bytes 版本推送数据。

密钥：有关当前密钥和新密钥的更多信息，请参阅 [2.12 安全通信](#)。

2.8 发布 ESL 任务（Bytes 版本）

接口描述：

Topic Alias	0x03
Topic	/estation/{ID}/taskESL2
ID	eStation 的 ID
QoS Level	ExactlyOnce
PayloadSegment	一个 ESLEntity2 对象的列表数组，MessagePack 序列化

ESLEntity2 属性是：

#	属性	类型	备注
0	TagID	String	ESL ID
1	Pattern	Int, Pattern	模式代码 参见 3.1 Pattern
2	PageIndex	Int, PageIndex	页面索引 参见 3.2 PageIndex
3	R	Bool	红色 LED 灯
4	G	Bool	绿色 LED 灯
5	B	Bool	蓝色 LED 灯
6	Times	2 字节	LED 灯闪烁次数，秒
7	Token	2 字节	Token，将在 2.3 Token 中返回
8	CurrentKey	8 字节	当前密钥，如果使用默认密钥则保持空
9	NewKey	8 字节	新键，如果不需要设置则保持空
10	Bytes	Byte 数组	图像数据（见下文说明）
11	Compress	Bool	是否压缩，默认为 True，GZip 压缩算法

像素：该 Topic 对图像像素的要求与 [2.7 发布 ESL 任务（Base64 版本）](#) 一致。

尺寸：该 Topic 对图像尺寸的要求与 [2.7 发布 ESL 任务（Base64 版本）](#) 一致。

上限：使用 Bytes 版本的 Topic，eStation 的上限暂定为 20000 个（这已经满足了绝大多数场景了），如果此上限的任务会被丢弃，并通过 2.3 接收基站消息中的 Topic 返回 MessageCode.MaxLimit。

图像数据：支持 Bitmap 格式的像素数组（BGRA32 和 BGR24 两种格式），亦支持 Bmp、Jpeg、Png 等图片文件。支持 GZip 压缩算法，此时 Compress 需要设置为 True。对于图像尺寸的处理，不同于 taskESL，请严格按照产品型号中定义的屏幕像素设置图片尺寸。

2.9 发布 DSL 任务

接口描述：

Topic Alias	0x04
Topic	/estation/{ID}/taskDSL
ID	eStation 的 ID
QoS Level	ExactlyOnce
PayloadSegment	一个 DSLEntity 对象的列表数组，MessagePack 序列化

DSLEntity 属性是：

#	属性	类型	备注
0	TagID	String	ESL ID

1	R	Bool	红色 LED 灯
2	G	Bool	绿色 LED 灯
3	B	Bool	蓝色 LED 灯
4	Period	2 字节	LED 闪烁次数, -1~3600, 默认 3600, 单位次
5	Interval	2 字节	亮灯间隔, 100~10000, 默认 1000, 单位 ms
6	Duration	8 字节	亮灯时长, 50~100, 默认 50, 单位 ms
7	Token	8 字节	Token, 将在 2.3 Token 中返回
8	HexData	Byte 数组	Bin 文件数据流 (特定客户使用)

数据: Bin 文件指为 2.4TFT 价签 (DSL) 特定生成的图像/指令文件。

常亮: Period=-1 时, 为常亮 (常亮时会忽略 Interval 与 Duration)。

2.10 发布 DSL 任务 (带 Pattern 和 Key)

接口描述:

Topic Alias	0x07
Topic	/estation/{ID}/taskDSL2
ID	eStation 的 ID
QoS Level	ExactlyOnce
PayloadSegment	一个 DSLEntity2 对象的列表数组, MessagePack 序列化

DSLEntity2 属性是:

#	属性	类型	备注
0	TagID	String	ESL ID
1	R	Bool	红色 LED 灯
2	G	Bool	绿色 LED 灯
3	B	Bool	蓝色 LED 灯
4	Period	2 字节	LED 闪烁次数, -1~3600, 默认 3600, 单位次
5	Interval	2 字节	亮灯间隔, 100~10000, 默认 1000, 单位 s
6	Duration	8 字节	亮灯时长, 50~100, 默认 50, 单位 ms
7	Token	8 字节	Token, 将在 2.3 Token 中返回
8	HexData	Byte 数组	Bin 文件数据流
9	Pattern	Int, Pattern	模式代码 参见 3.1 Pattern
10	CurrentKey	8 字节	当前密钥, 如果使用默认密钥则保持空
11	NewKey	8 字节	新键, 如果不需要设置则保持空

数据: Bin 文件指为 2.4TFT 价签 (DSL) 特定生成的图像/指令文件。

常亮: Period=-1 时, 为常亮 (常亮时会忽略 Interval 与 Duration)。

2.11 发布 DSL 任务 (面向 Image 和 Gif)

接口描述:

Topic Alias	0x09
Topic	/estation/{ID}/taskDSL3
ID	eStation 的 ID
QoS Level	ExactlyOnce

PayloadSegment	一个 DSLEntity3 对象的列表数组, MessagePack 序列化
----------------	--

DSLEntity3 属性是:

#	属性	类型	备注
0	TagID	String	ESL ID
1	R	Bool	红色 LED 灯
2	G	Bool	绿色 LED 灯
3	B	Bool	蓝色 LED 灯
4	Period	2 字节	LED 闪烁次数, -1~3600, 默认 3600, 单位次
5	Interval	2 字节	亮灯间隔, 100~10000, 默认 1000, 单位 s
6	Duration	8 字节	亮灯时长, 50~100, 默认 50, 单位 ms
7	Token	8 字节	Token, 将在 2.3 Token 中返回
8	HexData	Byte 数组	Image/Gif 文件数据流
9	Pattern	Int, Pattern	模式代码 参见 3.1 Pattern
10	CurrentKey	8 字节	当前密钥, 如果使用默认密钥则保持空
11	NewKey	8 字节	新键, 如果不需要设置则保持空
12	IsGif	Bool	HexData 的数据是否为 Gif
13	Width	Int	Image/Gif Width
14	Height	Int	Image/Gif Height
15	Top	Int	IsGif = true, Gif top offset
16	Left	Int	IsGif = true, Gif left offset

注意: 当推送 Image 时, 图片 Width 固定为 320, Height 固定为 240。当推送 Gif 时, Width 和 Height 都不能超过 100 个像素, Frame 不能超过 8 个。

2.12 发布 OTA 任务 (固件)

接口描述:

Topic Alias	0x05
Topic	/estation/{ID}/firmware
ID	eStation 的 ID
QoS Level	ExactlyOnce
PayloadSegment	一个 OTADData 对象的列表数组, MessagePack 序列化

OTADData 属性是:

#	属性	类型	备注
0	DownloadUrl	String	固件下载地址
1	ConfirmUrl	String	目标服务器地址
2	Type	Int	OTA 类型: 0-eStation, 1/2-MOD, 3-ESL/DSL
3	Version	String	版本号
4	Name	String	固件名称
5	MD5	IP String	固定 IP 地址

注意:

1. 该 Topic 如果 Type=0, 则会视为 eStation 的固件, 下载校验完成后会立刻重启 eStation 并进行 OTA 动作, 如果 Type=1 或 2, 则被视为 MOD 固件, 会立刻进行 MOD OTA 动作。如果 Type=3, 则视为预存 ESL/DSL 的固件, 用于 2.11 节中的 OTA 价签使用。

2. 当开始进行 OTA 后，请勿在此期间与 eStation 进行通信，直至确切的 OTA 结束。
3. MD5 值的格式，在早先版本 (<1.0.28) 中，格式为：00-11-22-33-44-55-66-77，在后续的版本 (>=1.0.28) 中，格式调整为：00111223344556677。

2.13 发布 OTA 任务（价签）

接口描述：

Topic Alias	0x06
Topic	/estation/{ID}/ota
ID	eStation 的 ID
QoS Level	ExactlyOnce
PayloadSegment	一个 OTATask 对象的列表数组，MessagePack 序列化

OTATask 属性是：

#	属性	类型	备注
0	Step	Int	类型：0-PreOTA; 1-OTA; 2-Clean
1	Firmware	String	固件文件名称
2	TagIDList	String 数组	需要更新的价签 ID 列表

注意：

1. 该 Topic 依赖于 2.10 节中的固件，否则无法找到固件并进行更新。
2. 该 Topic 需要至少连续执行三次（Step 依次为 0/1/2），并根据 2.4 节中的结果检查当前 Step 中所有的价签是否都已经通信成功再决定是否执行下一个 Step。
3. 该 Topic 中的 TagIDList 需要为同一型号的价签 ID，Firmware 为该型号的 2 位编码。

2.14 发布证书导入任务

接口描述：

Topic Alias	0x08
Topic	/estation/{ID}/cert
ID	eStation 的 ID
QoS Level	ExactlyOnce
PayloadSegment	一个 ApCert 对象，MessagePack 序列化

ApCert 属性是：

#	属性	类型	备注
0	DownloadUrl	String	Download URL
1	ConfirmUrl	String	Confirm URL
2	CertName	String	Client certificate name
3	KeyName	String	Client key name
4	CustomTrustStore	String 数组	Custom trust store certificate(s)
5	ExtraStore	String 数组	Extra store certificate(s)
6	MD5	String	MD5，证书 zip 压缩包的 MD5 值

注意：

1. 该 Topic 只是将证书导入到设备上，并不启用 mTLS 通信。如果要启用 mTLS 通信，在使用该 Topic 推送完证书后，还需要使用 Config 的 Topic (0x00) 中启用 Encrypt=true。
2. 在服务端生成 Client 的证书和密钥后下载设备上并不是最佳做法。出于安全的考虑，DownloadUrl 的访问应该是一次性的，而且有效期时间不宜过长。
3. 证书结构：请将证书文件打包为 zip 格式的压缩文件。

2.15 发布价签类型信息

接口描述：

Topic Alias	0x0A
Topic	/estation/{ID}/tagType
ID	eStation 的 ID
QoS Level	ExactlyOnce
PayloadSegment	TagType 对象的数组，MessagePack 序列化

TagType 属性是：

#	属性	类型	备注
0	Code	String	价签类型编码（价签 ID 前 2 位）
1	Height	Int	高度
2	Width	Int	宽度
3	Type	String	价格类型
4	Color	Enum	颜色类型，具体定义参见 3.5 ColorType

注意：

1. 请勿随意修改价签类型参数，错误的价签类型，会导致显示错乱。
2. 请使用正确的数据来源更新价签类型。唯一的数据来源位于：
https://github.com/andersonhwang/eStation_Developer_Demo/blob/main/TagType_e.json
3. 对于已经存在的 Code，该接口将会覆盖之前的数据。

2.16 安全通信

2.12.1. 价签密钥

通常来说，如果其他项目使用他们的 eStation (AP)来控制你的项目 ESL，就会发生意料之外和不可接受的结果。在这种情况下，建议你的 ESL 设置一个密钥。

当你从销售经理那里收到新的 ESL 时，ESL 的默认密钥为空（11 个字节，即 FFFFFFFFFFFFFFFF），你可以保留它或设置当前密钥和新密钥。之后，你的通信应该使用新密钥。

1. 密钥固定长度为 22(11 字节)。
2. 只接受十六进制字符(0123456789ABCDEF)。
3. 如果当前密钥为空，eStation 将使用默认密钥来替换。
4. 如果 New Key 为空，工作站将不会更改密钥。如果 New Key 不为空，基站将更改密钥。

- 5. **非常重要:请安全存储你的密钥，如果你忘记了密钥，你将失去对的 ESL 的控制。**
- 6. 仅固件版本在 35 之后的 ESL 支持密钥通信功能。

2.12.2. X.509 证书

如果在 2.7 发布配置信息中启用了 TLS12 安全协议，服务端可以使用自定义的 X.509 证书对通信数据进行加密。有关服务端如何使用 X.509 证书和使用 TLS12 协议，视开发者选取的服务端开发语言框架决定。

如使用 C#和 MQTTnet 框架开发服务端，则需要一个 pfx 证书，示例代码如下：

```
public async Task Run()
{
    var options = new MqttServerOptionsBuilder()
        .WithDefaultEndpoint()
        .WithEncryptedEndpoint()
        .WithEncryptedEndpointPort(PORT) // TCP port in your server side
        .WithEncryptionCertificate(CERTIFICATE_PATH) // Your certificate path
        .WithEncryptionSslProtocol(SslProtocols.Tls12)
        .Build();
    _server = _factory.CreateMqttServer(options);
    _server.ValidatingConnectionAsync += ServerOnValidatingConnectionAsync;
    _server.ClientConnectedAsync
        += ServeOnClientConnectedAsync;
    _server.ClientDisconnectedAsync
        += ServerOnClientDisconnectedAsync;
    _server.InterceptingPublishAsync +=
        ServerOnInterceptingPublishAsync;
    await _server.StartAsync();
}
```

3 参考

3.1 ESL Gen 3.0 型号列表

种类	尺寸（英尺）	屏幕	颜色	像素 (H*W)	是否冷冻
ET0154-33	1.54	Eink	B/W/R	200*200	-
ET0213-36	2.13	Eink	B/W/R	250*122	-
ET0213-39	2.13	Eink	B/W	250*122	Y
ET0266-3A	2.66	Eink	B/W/R	296*152	-
ET0266-5B	2.66	Eink	B/W	296*152	Y
ET0290-3D	2.9	Eink	B/W/R	296*128	-
ET0290-3F	2.9	Eink	B/W	296*128	-
ET0290-54	2.9	Eink	B/W	296*128	Y
ET0420-40	4.2	Eink	B/W/R	400*300	-
ET0420-42	4.2	Eink	B/W	400*300	-
ET0750-44	7.5	Eink	B/W/R	800*480	-

ET0750-46	7.5	Eink	B/W	800*480	-
ET0430-4C	4.3	Eink	B/W/R	522*152	-
ET0580-4F	5.8	Eink	B/W/R	648*480	-
ET0350-55	3.5	Eink	B/W/R	384*184	-
ET1250-58	12.5	Eink	B/W/R	1304*984	-
ET0420-5D	4.2	TFT	B/W/R	400*300	-
ET1020-64	10.2	Eink	B/W/R	960*640	-
ET1020-67	10.20	Eink	B/W	960*640	-
ET1330-68	13.3	Eink	B/W/R	960*680	-
ET0579-6F	5.8	Eink	B/W/R	792*272	-
ET0154H-71	1.54	Eink	B/W/R	200*200	-
ET0130H-73	1.3	Eink	B/W/R	200*144	-
ET0154-80	1.54	Eink	B/W/R/Y	200*200	-
ET0213-81	2.13	Eink	B/W/R/Y	250*122	-
ET0266-82	2.66	Eink	B/W/R/Y	296*152	-
ET0266-83	2.66	Eink	B/W/R/Y	360*184	-
ET0290-84	2.9	Eink	B/W/R/Y	296*128	-
ET0290-85	2.9	Eink	B/W/R/Y	384*168	-
ET0350-86	3.5	Eink	B/W/R/Y	384*184	-
ET0420-87	4.2	Eink	B/W/R/Y	400*300	-
ET0580-88	5.8	Eink	B/W/R/Y	648*480	-
ET0750-89	7.5	Eink	B/W/R/Y	800*480	-
ET0750-8A	7.5	Eink	B/W/R/Y	880*528	-
ET1020-8B	10.2	Eink	B/W/R/Y	960*640	-
ET0097H-8C	0.97	Eink	B/W/R/Y	184*88	-
ET0130H-8D	1.3	Eink	B/W/R/Y	200*144	-
ET1330-8E	13.3	Eink	B/W/R/Y	960*680	-
ET0370-8F	3.7	Eink	B/W/R/Y	416*240	-
ET0154H-90	1.54	Eink	B/W/R/Y	200*200	-
ET0430-91	4.3	Eink	B/W/R/Y	522*152	-
ET0213-95	2.13	Eink	4-Color	250*122	Y
ET0266-96	2.66	Eink	4-Color	296*152	Y
ET0290-97	2.9	Eink	4-Color	296*128	Y
ET0600-99	5.8	Eink	B/W/R/W	792*272	-
ET0730-A0	7.3	Eink	6-Color	800*480	-
ET1330-A1	13.3	Eink	6-Color	1600*1200	-
ET0240C-D0	2.4	TFT	Full Color?	320*240	-

注意:

1. 在颜色栏中，B 表示黑色，W 表示白色，R 表示红色，Y 表示黄色。
2. 在颜色栏中，6-Color 表示黑白红黄绿蓝。

3.2 Pattern

Pattern	描述
0- UpdateDisplay	更新并且显示
1- Update	更新但不显示
2- Display	显示
3- LED	闪烁 LED 灯
4- Key	更新密钥（参见 2.12.1 价签密钥 ）
5- ClearGif	清除动图（仅 DSL 类型）
6- ClearGifUpdateImage	清除动图，并更新静图（仅 DSL 类型）

3.3 PageIndex

页面 ID	描述
0- P0	第 1 页
1- P1	第 2 页
2- P2	第 3 页
3- P3	第 4 页
4- P4	第 5 页，图片压缩后大小不能超过 32KB
5- P5	第 6 页，图片压缩后大小不能超过 32KB
6- P6	第 7 页，图片压缩后大小不能超过 32KB
7- P7	第 8 页，图片压缩后大小不能超过 32KB

注意: 目前所有 ESL 只有 8 页的数据缓存，受存储空间限制，第 5-8 页下发的图片压缩后不能超过 32KB（使用 LZSS 压缩算法，基站内部实现，服务端依然传递原始图片）。

3.4 RGB 颜色定义

价签 LED 灯使用 RGB 三色灯，可视觉上达到 7 色效果。

颜色	R	G	B
灭	×	×	×
蓝色	×	×	√
绿色	×	√	×
青色	×	√	√
红色	√	×	×
紫色	√	×	√
黄色	√	√	×
白色	√	√	√

3.5 ColorType

ColorType	描述
1 – Black	Black
2 – Red	Red
4 – Yellow	Yellow
3 – Black Red	Black, Red
5 – Black Yellow	Black, Yellow
7 – Black Red Yellow	Black, Red, Yellow
8 – Color4	Black, Red, Yellow
9 – Color6	Black, Yellow, Red, Orange(X), Blue, Green
10 – Color7	Black, Yellow, Red, Dark Orange(X), Dark Gray, Light Gray, Bright Orange(X)

注意：

- 1. White 是默认的颜色。
- 2. Color6 和 Color7 中的橙色目前暂不使用。

