Kicad Shield Pin	Nucleo Connector Name	STM32H563 pin	lqfp-144 pin number	Main pin functions	Timer input capture
J1-1	CN8	NA	NA	NC	N
J1-2	CN8	NA	NA	IOREF	N
J1-3	CN8	NA	NA	NRST	N
J1-4	CN8	NA	NA	3V3	N
J1-5	CN8	NA	NA	5V	N
J1-6	CN8	NA	NA	GND	N
J1-7	CN8	NA	NA	GND	N
J1-8	CN8	NA	NA	VIN	N
J2-1	CN7	pb8	139	TIM16_CH1, TIM4_CH3, I3C1_SCL, I2C1_SCL, SPI4_RDY, I2C4_SCL, SDMMC1_CKIN, UART4_RX, FDCAN1_RX, SDMMC2_D4, ETH_MII_TXD3, SDMMC1_D4, DCMI_D6/PSSI_D6, EVENTOUT	Y
J2-2	CN7	pb9	140	TIM17_CH1, TIM4_CH4, I3C1_SDA, I2C1_SDA, SPI2_NSS/I2S2_WS, I2C4_SDA, SDMMC1_CDIR, UART4_TX, FDCAN1_TX, SDMMC2_D5, SDMMC2_CKIN, SDMMC1_D5, DCMI_D7/PSSI_D7, EVENTOUT	Y
J2-3	CN7	NA	NA	AVDD	N
J2-4	CN7	NA	NA	GND	N
J2-5	CN7	pa5	41	TIM2_CH1, TIM8_CH1N, SPI1_SCK/I2S1_CK, SPI6_SCK, ETH_MII_TX_EN/ETH_RMII_TX_EN, PSSI_D14, TIM2_ETR, EVENTOUT	Y
J2-6	CN7	pg9	124	SPI1_MISO/I2S1_SDI, USART6_RX, OCTOSPI1_IO6, SAI2_FS_B, SDMMC2_D0, FMC_NE2/FMC_NCE, DCMI_VSYNC/PSSI_RDY, EVENTOUT	N
J2-7	CN7	pb5	135	TIM17_BKIN, TIM3_CH2, OCTOSPI1_NCLK, I2C1_SMBA, SPI1_MOSI/I2S1_SDO, I2C4_SMBA, SPI3_MOSI/I2S3_SDO, SPI6_MOSI, FDCAN2_RX, ETH_PPS_OUT, FMC_SDCKE1, DCMI_D10/PSSI_D10, UART5_RX, EVENTOUT	Y
J2-8	CN7	pd14	85	TIM4_CH3, UART8_CTS, UART9_RX, FMC_D0/FMC_AD0, EVENTOUT	Y
J2-9	CN7	pd15	86	TIM4_CH4, UART8_RTS/UART8_DE, UART9_TX, FMC_D1/FMC_AD1, EVENTOUT	Y
J2-10	CN7	pf3	13	LPTIM3_IN1, USART11_TX, FMC_A3, LPTIM5_IN2, EVENTOUT	N
J3-1	CN9	pa6	42	TIM1_BKIN, TIM3_CH1, TIM8_BKIN, SPI1_MISO/I2S1_SDI, OCTOSPI1_IO3, USART11_TX, SPI6_MISO, TIM13_CH1, DCMI_PIXCLK/PSSI_PDCK, EVENTOUT	N
J3-2	CN9	pc0	26	TIM16_BKIN, SAI1_MCLK_A, SPI2_RDY, SAI2_FS_B, FMC_A25, OCTOSPI1_IO7, FMC_SDNWE, EVENTOUT	N
J3-3	CN9	pc3	29	WR, CSTOP, SAI1_D3, LPTIM3_CH1, SPI2_MOSI/I2S2_SDO, OCTOSPI1_IO6, OCTOSPI1_IO0, ETH_MII_TX_CLK, FMC_SDCKE0, EVENTOUT	N
J3-4	CN9	pb1	47	TIM1_CH3N, TIM3_CH4, TIM8_CH3N, OCTOSPI1_IO0, ETH_MII_RXD3, LPTIM5_CH2, EVENTOUT	Y
J3-5	CN9	pc2	28	PWR_CSLEEP, TIM17_CH1, TIM4_CH4, SPI2_MISO/I2S2_SDI, OCTOSPI1_IO5, OCTOSPI1_IO2, ETH_MII_TXD2, FMC_SDNE0, EVENTOUT	Y
J3-6	CN9	pf11	49	SPI5_MOSI, OCTOSPI1_NCLK, SAI2_SD_B, FMC_NRAS, DCMI_D12/PSSI_D12, LPTIM6_CH1, EVENTOUT	N
j4-1	CN10	pg12	127	LPTIM1_IN1, PSSI_D15, SPI6_MISO, USART10_TX, USART6_RTS/USART6_DE, SDMMC2_D3, ETH_MII_TXD1/ETH_RMII_TXD1, FMC_NE4, DCMI_D11/PSSI_D11, LPTIM5_CH1, EVENTOUT	N
j4-2	CN10	pe9	60	TIM1_CH1, UART12_RX, UART7_RTS/UART7_DE, OCTOSPI1_IO6, FMC_D6/FMC_AD6, EVENTOUT	Y
j4-3	CN10	pe11	64	TIM1_CH2, SPI1_RDY, SPI4_NSS, OCTOSPI1_NCS, SAI2_SD_B, FMC_D8/FMC_AD8, EVENTOUT	Y
j4-4	CN10	pe14	67	TIM1_CH4, SPI4_MOSI, SAI2_MCLK_B, FMC_D11/FMC_AD11, EVENTOUT	Y
j4-5	CN10	pe13	66	TIM1_CH3, SPI4_MISO, SAI2_FS_B, FMC_D10/FMC_AD10, EVENTOUT	Y
j4-6	CN10	pg14	129	TRACED1, LPTIM1_ETR, LPTIM1_CH2, SPI6_MOSI, USART10_RTS/USART10_DE, USART6_TX, OCTOSPI1_IO7, SDMMC2_D7, ETH_MII_TXD1/ETH_RMII_TXD1, FMC_A25, LPTIM5_IN1, EVENTOUT	N
j4-7	CN10	pb6	136	TIM16_CH1N, TIM4_CH1, I3C1_SCL, I2C1_SCL, HDMI_CEC, I2C4_SCL, USART1_TX, LPUART1_TX, FDCAN2_TX, OCTOSPI1_NCS, FMC_SDNE1, DCMI_D5/PSSI_D5, UART5_TX, EVENTOUT	Y
j4-8	CN10	pb7	137	TIM17_CH1N, TIM4_CH2, I3C1_SDA, I2C1_SDA, I2C4_SDA, USART1_RX, LPUART1_RX, FDCAN1_TX, SDMMC2_D5, SDMMC2_CKIN, FMC_NL, DCMI_VSYNC/PSSI_RDY, EVENTOUT	Y