ANTONIMAN31 — SETUP PC FULL WHITE

GUIDE WORKFLOW MONTAGE

6 phases · Gaming · Dev Android · IA locale · Mai-Juin 2027 · Prix relevés le 21 octobre 2026

2026

🏠 **Phase 0** — Bureau + Mobilier

~607 € · 1 week-end · MSI Pulse 17 en attendant

2027

💻 **Phases 1-5** — PC + Périphériques + Config

~4 092 € · 2 week-ends · MSI Pulse 17 → backup voyage

PHASE 0

🏠

Bureau + Mobilier

2026 · ~3-4h

PHASE 1

🖥️

Montage PC

2027 · W-E 1 · ~5-6h

PHASE 2

🖥️

Écran secondaire

2027 · W-E 2 · ~15 min

PHASE 3

🎧

Périphériques

2027 · W-E 2 · ~15 min

PHASE 4

🎮

Config logicielle

2027 · W-E 2 · ~1-2h

PHASE 5

🔧

Câble management

2027 · finition · ~1h

⚠️ POINTS CRITIQUES À NE PAS OUBLIER

- 🔴 Shuck Seagate 5 To EN PREMIER — irréversible · SMART BON · 2 808h · adaptateur 2,5"→3,5" 15mm
- 🔴 Câble 12V-2x6 NATIF RM850e directement sur GPU (PAS l'adaptateur fourni avec la 5070 Ti)
- 🔴 Activer XMP/EXPO en BIOS — sinon RAM à 4800 MT/s au lieu de 6000 MT/s
- 🔴 RAM slots A2+B2 (pas A1+B1) · SSD 990 PRO dans M.2_1 (direct CPU, PCIe 4.0)
- 🔴 Clavier + souris filaires ou 2.4GHz pour SignalRGB (Bluetooth = pas de sync RGB)
- 🔴 Pâte thermique incluse avec l'AIO ARCTIC LF III Pro ACFRE00188A — ne pas en racheter
- 🔴 Vérifier stock KARLBY 186cm avant déplacement IKEA Toulouse Sud

🏠 PHASE 0 — Bureau + Mobilier (2026)

💻 Le MSI Pulse 17 sera utilisé comme PC principal sur ce bureau en 2026. Le PC Full White arrive en 2027.

🛒 À acheter — IKEA Toulouse Sud (Roques)

- [ ] KARLBY plan de travail chêne 186×3,8cm — réf. 703.351.89 — ~169 €
- [ ] ALEX Rangement blanc 36×70cm — réf. 505.637.52 — ~70 € — côté gauche
- [ ] ALEX Caisson à tiroirs avec accessoire blanc 36×70cm — réf. 796.280.17 — ~90 € — côté droit
- [ ] Visserie KARLBY (vis 4×30 mm)
- [ ] Fauteuil IKEA MATCHSPEL Bomstad gris clair — réf. 905.715.28 — ~179 €
- [ ] Lampe Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S blanc — ~54 € (prix à reconfirmer)

⚠️ Vérifier stock KARLBY 186cm avant déplacement · Cornières inox = récupérer au taf gratuitement

🛒 À acheter — Amazon (prix à reconfirmer)

- [ ] Scie-cloche Ø60mm BiM (Wolfcraft 5484000) · Foret Ø10mm bois
- [ ] Passe-câble blanc Ø60mm (LouMaxx lot 2)
- [ ] Velcro One-Wrap blanc 10mm×5m · Supports adhésifs 3M (50 pcs)

🔧 Montage bureau

- [ ] Monter ALEX porte (gauche) + ALEX 5 tiroirs (droite) selon notice IKEA
- [ ] Positionner les 2 caissons (~110 cm d'espacement) · Poser le KARLBY à blanc pour valider
- [ ] Retirer le plateau · Marquer + percer : trou Ø60mm (passe-câble) + trou Ø10mm (mât bras ONKRON)
- [ ] Fixer les 2 cornières inox sous l'arête arrière (anti-fléchissement)
- [ ] Reposer le plateau + visser aux ALEX par l'intérieur · Installer passe-câble blanc Ø60mm
- [ ] Monter le fauteuil MATCHSPEL · Installer la lampe Mi LED 1S + appairer HomeKit

📦 Installer les déjà achetés sur le bureau

- [ ] Fixer la multiprise parafoudre 8 prises au dos de l'ALEX 5 tiroirs (droite)
- [ ] Poser la station charge JoyGeek 4-en-1 · Brancher sur multiprise
- [ ] Poser le clavier Aula F108 Pro + souris Aerox 3 Ghost + manette Xbox
- [ ] Dérouler le tapis Playmat Héros (Millenium Battles, 60×35cm) sur le bureau
- [ ] Poser le Hagibis Mini IPS 3,5" sur le bureau (éteint — normal sans PC)

💻 MSI Pulse 17 : brancher sur le bureau comme PC principal jusqu'en 2027. Tapis Logitech G240 reste en service, remplacé en 2027.

✅ **Résultat attendu :** Bureau monté · percé · cornières installées · fauteuil + lampe en place · périphériques posés · Playmat en place · MSI Pulse 17 opérationnel sur le bureau

🖥️ PHASE 1 — Montage PC (2027 · Week-end 1)

💻 **Avant de commencer :** sauvegarder toutes les données du MSI Pulse 17 · le débrancher et le ranger — il passe en mode backup voyage dès maintenant.

🛒 **Achat groupé recommandé :** commander le PC ET tous les périphériques restants (A24i, enceintes Z207) en même temps — ils arrivent listés ci-dessous répartis par phase de montage, mais rien n'empêche de tout réceptionner d'un coup.

📦 Composants à réceptionner

- ☐ CPU AMD Ryzen 7 9800X3D (~444 €) · CM ASUS ROG B850-A GAMING WIFI7 NEO blanc (~280 €, à reconfirmer)
- ☐ RAM Corsair Vengeance RGB 32Go DDR5-6000 CL30 blanc (CMH32GX5M2B6000C30W) AMD EXPO — ~620 €
- ☐ SSD Samsung 990 PRO 2To NVMe PCIe 4.0 · 7 450 Mo/s — ~400 €
- ☐ GPU Gigabyte RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16Go GDDR7 (blanc) — ~1 320 € (Fnac/Darty 21/10, en stock)
- ☐ Boîtier Antec C8 Full Tower E-ATX blanc (~126 €) · Alim Corsair RM850e 850W blanc (~116 €)
- ☐ AIO ARCTIC LF III Pro 360 A-RGB Blanc (ACFRE00188A) — pâte thermique incluse — ~100 €
- ☐ 3× P12 Pro Reverse + 3× P14 Pro Reverse + 1× P14 Pro A-RGB blanc — ~84 €
- ☐ Écran principal Xiaomi G Pro 27Qi 2026 27" QHD 180Hz Mini LED — ~325 €
- ☐ Bras ONKRON G160-W dual blanc · Adaptateur 2,5"→3,5" 15mm · Clé USB Windows 11 Pro OEM (type de licence à confirmer)
- ☐ Support otuiaim rangement sous bureau (~18 €) — lot 3 pièces = 1 emplacement pour MSI Pulse 17
- ☐ Outils montage : tournevis magnétique + serre-câbles blancs (~30 €)

🗄️ Sous-phase 1A — Shuck Seagate 5 To (AVANT TOUT)

⚠️ **PREMIÈRE ÉTAPE OBLIGATOIRE — Irréversible**
SMART BON · 2 808h · 0 défaut · shuck sans risque

- ☐ Ouvrir boîtier Seagate Expansion 5 To avec carte bancaire (clips plastiques, pas de vis)
- ☐ Retirer le disque interne ST5000LM000 SATA 2,5" 15mm · Retirer la carte USB→SATA (1 vis)
- ☐ Visser le disque dans l'adaptateur 2,5"→3,5" 15mm · Mettre de côté

🖥️ Sous-phase 1B — Montage interne C8

- ☐ Alim RM850e : installer en bas du C8 · ventilo vers le bas
- ☐ CM B850-A WIFI7 NEO (E-ATX) dans le C8 · CPU 9800X3D + pâte thermique (fournie AIO)
- ☐ RAM Vengeance RGB dans slots **A2+B2** (dual channel — pas A1+B1)
- ☐ SSD 990 PRO dans slot **M.2_1** (direct CPU, PCIe 4.0)
- ☐ HDD shucké 5To dans baie SATA · câble SATA fourni avec la B850-A · port SATA 2
- ☐ AIO LF III Pro 360 : tubes en bas · pompe vers le GPU · pâte thermique incluse avec l'AIO
- ☐ Airflow : 3× P12 Pro Reverse (SIDE) · 3× P14 Pro Reverse (BOTTOM) · 1× P14 Pro (REAR)
- ☐ ARGB : n°1 → AIO top + REAR · n°2 → BOTTOM · n°3 → SIDE
- ☐ PWM : CPU_FAN → AIO · AIO_PUMP → pompe · CHA_FAN 1/2/3 → ventilos
- ☐ GPU 5070 Ti EAGLE OC ICE dans slot x16 · câble 12V-2x6 **NATIF RM850e**
- ☐ Connecteurs : 24-pin CM · EPS 8-pin CPU · front panel

🔧 Support de rangement MSI Pulse 17

- ☐ Fixer les 3 pièces du support otuiaim sous le KARLBY : une à gauche, une à droite, une à l'arrière — forme un berceau pour le MSI Pulse 17
- ☐ Glisser le MSI Pulse 17 (toujours éteint) dans l'emplacement — usage rangement uniquement, jamais allumé dedans

💻 PHASE 1C — 1er Boot + BIOS + Windows

🖥️ Installation écran principal + 1er démarrage

- ☐ Fixer bras ONKRON G160-W dual en mode **grommet Ø10mm** (trou percé dans le KARLBY ; grommet à confirmer sur la fiche ONKRON avant de percer)
- ☐ Passer câble DP 1.4 + HDMI 2.0 dans les gaines internes du bras
- ☐ Fixer G Pro 27Qi 2026 horizontal au **centre** · VESA 75×75 · câble DP 1.4 → GPU
- ☐ Brancher clavier + souris (déjà sur bureau depuis 2026)
- ☐ Allumer · Vérifier que tous les ventilos tournent + RGB s'allume

⚙️ BIOS

- ☐ Appuyer sur **Suppr** au démarrage pour entrer dans le BIOS
- ☐ Vérifier : CPU 9800X3D détecté · 32Go RAM · SSD 990 PRO · HDD 5To
- ☐ Activer **XMP/EXPO** → DDR5-6000 CL30 (sinon RAM tourne à 4800 MT/s par défaut)
- ☐ Vérifier températures au repos (CPU < 50°C) · Sauvegarder + redémarrer

🪟 Windows 11

- ☐ Installer Windows 11 Pro OEM depuis clé USB · Activer avec la clé
- ☐ Garder la facture destock-informatique.com
- ☐ Installer pilotes CM (chipset) + GPU (NVIDIA App)
- ☐ Paramètres affichage → G Pro 27Qi 2026 à **180Hz**

⚠️ **Pièges courants**

- 12V-2x6 : câble natif RM850e UNIQUEMENT (pas l'adaptateur fourni avec la 5070 Ti)
- Sens AIO : tubes en bas obligatoire · pompe sur AIO_PUMP
- Slots RAM : A2+B2 (pas A1+B1)
- XMP non activé = RAM à 4800 MT/s par défaut au lieu de 6000 MT/s

✅ **Résultat attendu :** PC booté · BIOS OK · XMP activé · Windows installé · G Pro 27Qi 2026 à 180Hz · RGB allumé · MSI Pulse 17 rangé en backup voyage

🖥️ PHASE 2 — Écran secondaire (2027 · W-E 2)

📅 2027 · Week-end 2 · ~15 minutes

- [ ] Fixer Xiaomi A24i 2026 sur bras ONKRON G160-W dual (côté **gauche**) · VESA 75×75 · orienter vertical portrait
- [ ] Brancher câble HDMI 2.0 fourni avec l'A24i : A24i → GPU
- [ ] Paramètres Windows → Affichage : A24i à gauche · orientation **Portrait** · 1920×1080 à 144Hz
- [ ] Vérifier déplacement souris fluide entre les 2 écrans

✅ **Résultat attendu :** G Pro 27Qi 2026 horizontal au centre + A24i 2026 vertical à gauche · 2 écrans opérationnels

🎧 PHASE 3 — Périphériques restants (2027 · W-E 2)

📅 2027 · Week-end 2 · ~15 minutes

✅ **Déjà en place depuis 2026 :** Clavier Aula F108 Pro · Souris Aerox 3 Ghost · Manette Xbox Design Lab · Multiprise parafoudre · Station charge JoyGeek 4-en-1 · Hagibis Mini IPS 3,5" · Tapis Playmat Héros · **Casque Arctis Nova 1P** (acheté le 20/10/2026) + rallonge jack TRRS 2 m

- [ ] Brancher casque Arctis Nova 1P blanc (filaire, jack 3,5 mm via rallonge TRRS 2 m)
- [ ] Configurer dans SteelSeries GG : EQ + Sonar (audio spatial) pour PC
- [ ] Placer enceintes Logitech Z207 blanc en triangle équilatéral · Brancher le cordon secteur 1,75 m (multiprise) + jack 3,5 mm fourni (ou appairer en Bluetooth)
- [ ] Brancher le Hagibis Mini 3,5" en USB-C sur le PC · Configurer AIDA64 Extreme en mode sensor panel
- [ ] Tester audio Z207 + micro casque

💻 Logitech G240 : définitivement remplacé. Peut rejoindre le MSI Pulse 17 en backup.

✅ **Résultat attendu :** Tous les périphériques actifs · Nova 1P branché · Z207 fonctionnelles · Playmat déjà en place depuis 2026 · Hagibis Mini affiche stats temps réel

🎮 PHASE 4 — Configuration logicielle + Tests (2027 · W-E 2)

📅 2027 · Week-end 2 · ~1-2 heures

🎮 Logiciels à installer

- ☐ **SteelSeries GG** → Config souris Aerox 3 (DPI, polling) + casque Nova 1P (EQ, Sonar)
- ☐ **SignalRGB Pro** → Sync TOTALE : CM + GPU + RAM + AIO + 7 ventilos Pro Reverse + clavier + souris · Thème Full White
- ☐ **ASUS Aura Sync** → Bridge pour CM B850-A (alimenté par SignalRGB)
- ☐ **Corsair iCUE** → Bridge pour RAM Vengeance RGB (alimenté par SignalRGB)
- ☐ **Gigabyte Control Center / RGB Fusion** → Bridge pour GPU 5070 Ti (via SignalRGB, compat à confirmer)
- ☐ **Xiaomi Display Manager** → Config G Pro 27Qi 2026 + A24i 2026
- ☐ **AIDA64 Extreme** → Mode sensor panel sur Hagibis Mini IPS 3,5"
- ☐ **Mi Home / HomeKit** → Contrôle lampe Mi LED Desk Lamp 1S
- ☐ **NVIDIA App** → Pilotes GPU + DLSS + Frame Generation

🧩 Tests de stabilité

- ☐ OCCT CPU+RAM 30 min → 0 erreur · températures CPU < 85°C
- ☐ OCCT GPU 30 min → 0 erreur · températures GPU < 80°C
- ☐ Cyberpunk 2077 1440p Ultra Path Tracing + DLSS · 30 min en charge réelle
- ☐ Ajuster courbes ventilos dans SignalRGB si besoin

⚠️ **Important**

- SignalRGB : clavier + souris en filaire ou dongle 2.4GHz OBLIGATOIRE (Bluetooth = pas de sync RGB)
- Anneau RGB G Pro 27Qi 2026 = indépendant de SignalRGB → régler via joystick écran · blanc fixe recommandé
- BSOD pendant OCCT → vérifier stabilité XMP/EXPO dans BIOS
- Si Sonar n'apparaît pas → vérifier le jack 3,5 mm et la sortie audio Windows

✅ **Résultat attendu :** RGB synchronisé Full White · Températures stables · Hagibis Mini affiche stats · Cyberpunk 2077 1440p Ultra en route · 🎉 Setup opérationnel

🔧 PHASE 5 — Câble management + Finalisation (2027)

📅 2027 · Finition · ~1 heure

✅ **Déjà en place depuis 2026 :** Multiprise parafoudre 8 prises fixée au dos de l'ALEX 5 tiroirs (droite) · Tapis Playmat Héros

🔧 Câble management

- [ ] Nettoyer sous le plateau (chiffon sec avant de coller quoi que ce soit)
- [ ] Coller 5-8 supports adhésifs 3M sous le plateau tous les 30-40 cm · Laisser sécher 30 min
- [ ] Regrouper câbles secteur (PC + écrans + enceintes) en faisceau · Sangler velcro One-Wrap blanc
- [ ] Fixer le faisceau aux supports adhésifs 3M
- [ ] Brancher PC + G Pro 27Qi 2026 + A24i 2026 + Z207 sur la multiprise (déjà fixée depuis 2026)
- [ ] Test final : tout s'allume · aucun câble visible depuis l'avant · vue par-dessous propre

📌 Matériel câble management

Velcro One-Wrap blanc
10mm × 5m · Amazon · pour sangle des faisceaux

Supports adhésifs 3M
Lot 50 pcs · Amazon · collés sous le KARLBY

Passe-câble blanc Ø60mm
LouMaxx lot 2 · IKEA Toulouse · sur trou Ø60mm KARLBY

✅ Checklist vérification finale

🖥️ Matériel

- [ ] Tous les ventilos tournent (7 P12/P14 Pro Reverse dans C8)
- [ ] RGB synchronisé sur tous les composants
- [ ] 2 écrans détectés et configurés (G Pro 27Qi 2026 + A24i 2026)
- [ ] HDD 5To visible dans l'explorateur
- [ ] GPU en position horizontale
- [ ] Aucun câble visible depuis l'avant
- [ ] Vue par-dessous : faisceaux rangés + sanglés
- [ ] MSI Pulse 17 rangé dans le support otuiaim sous KARLBY

💻 Logiciels

- [ ] SignalRGB Pro actif · thème Full White
- [ ] XMP/EXPO actif → DDR5-6000 MT/s
- [ ] G Pro 27Qi 2026 à 180Hz · A24i 2026 à 144Hz portrait
- [ ] Hagibis Mini affiche stats AIDA64
- [ ] Nova 1P branché · Sonar actif
- [ ] OCCT CPU+GPU 30min → 0 erreur
- [ ] Windows 11 Pro activé · pilotes à jour

💻 MSI Pulse 17 — Rangement backup voyage

Le setup Full White est terminé. Le MSI Pulse 17 est définitivement rangé dans le support otuiaim sous le KARLBY comme backup : voyages, déplacements, solution de secours. Toujours éteint dans son emplacement. S'assurer qu'il est chargé, à jour, et que toutes les données importantes sont synchronisées dessus.

🎉 SETUP TERMINÉ !

✅ Setup PC Full White complet et opérationnel
✅ RGB synchronisé · Thème Full White
✅ Câbles invisibles depuis l'avant
✅ MSI Pulse 17 rangé en backup voyage
📸 Photos pour l'historique AntoniMan31 !