

PANDUAN TEKNIS AKTIVASI KEMBALI AKUN RENDER

STATUS: PANDUAN RESMI
Display TV Masjid Al-Jihad

Langkah Demi Langkah Mengaktifkan Kembali Layar Display TV dari Mode Perbaikan ke Dua Akun Render

1. Data Konfigurasi Akun & Layanan

Komponen	Identitas / URL Resmi	Keterangan Jadwal
Akun GitHub	mydownndrive-ops (Email: <i>my.downndrive@gmail.com</i>)	Akun pengelola repositori
Repositori Switcher	https://github.com/mydownndrive-ops/aljihad	Tempat file index.html
URL Display TV (Pages)	https://mydownndrive-ops.github.io/aljihad/	Link yang dipasang di Smart TV Masjid
Render Server 1	https://digitalaljihad1.onrender.com	Tanggal 1 s/d 15 setiap bulan
Render Server 2	https://digital-aljihad.onrender.com	Tanggal 16 s/d 31 setiap bulan

2. Prosedur Aktivasi Kembali (Saat Akun Render Sudah Siap)

LANGKAH 1: Unsuspend / Resume Web Service di Dashboard Render

- Buka dashboard Render di browser: <https://dashboard.render.com>.
- Login menggunakan akun **mydownndrive-ops** (atau email **my.downndrive@gmail.com**).
- Buka service pertama: **digitalaljihad1**. Masuk ke tab **Settings**, gulir ke paling bawah, lalu klik tombol **Resume Service / Unsuspend**.
- Lakukan hal yang sama untuk service kedua: **digital-aljihad**.
- Pastikan kedua service telah berubah statusnya menjadi bertanda hijau ✓ **Live**.

LANGKAH 2: Mengubah Saklar **MODE_PERBAIKAN** di GitHub

- Buka repositori GitHub: <https://github.com/mydownndrive-ops/aljihad>.
- Klik pada berkas **index.html**, lalu klik ikon pensil (**Edit this file**).
- Cari baris kode saklar utama (sekitar baris ke-201):
`const MODE_PERBAIKAN = true;`
- Ubah kata **true** menjadi **false** sehingga menjadi:
`const MODE_PERBAIKAN = false;`
- Klik tombol hijau **Commit changes...** di pojok kanan atas untuk menyimpan.

LANGKAH 3: Verifikasi Tampilan di Layar TV / Browser

- Buka alamat: <https://mydownndrive-ops.github.io/aljihad/> di browser laptop atau TV.
- Layar akan menampilkan logo Masjid Al-Jihad dengan animasi putar (splash screen).
- Setelah 5–15 detik (waktu bangun server Render), tampilan akan otomatis terbuka dan menyiarkan display TV digital jadwal sholat & pengumuman secara normal.

3. Detail Perubahan Kode (index.html)

Berikut adalah perbedaan kode saat mode perbaikan aktif dibandingkan saat dikembalikan ke normal:

Mode Saat Ini (Sedang Perbaikan)	Mode Normal (Kedua Render Aktif)
// TAMPILKAN LAYAR PERBAIKAN const MODE_PERBAIKAN = true; Efek: Splash screen memudar ke layar pemberitahuan pemeliharaan & jam digital. Iframe dinonaktifkan.	// JALANKAN SWITCHER NORMAL const MODE_PERBAIKAN = false; Efek: Iframe langsung memuat Render 1 (tgl 1-15) atau Render 2 (tgl 16-31) sesuai tanggal hari ini.

4. Fitur Pintar Bawaan Switcher (Otomasi Penuh 24 Jam)

✓ Otomasi Switch Tanggal 15 ke 16 (00:00 WIB) Skip memonitor tanggal setiap 60 detik. Saat pergantian tanggal dari 15 ke 16 tengah malam tiba, halaman TV otomatis me-refresh dirinya sendiri dan beralih ke Server 2 tanpa perlu campur tangan manusia.
✓ Pembersihan Memori Harian (03:15 WIB) Setiap pukul 03:15 dini hari (waktu sepi sebelum adzan Subuh), sistem melakukan soft reload otomatis untuk membersihkan cache RAM Smart TV/STB agar tidak pernah nge-lag atau freeze.
✓ Penahan Error Logo Gambar (Anti Freeze) Kode telah dilengkapi pengaman this.onerror = null; sehingga jika jaringan mengalami kendala sementara, browser tidak akan mengalami infinite-loop yang menyebabkan layar blank hitam.

Catatan Penting Pengurus: Simpan dokumen PDF ini. Kapan pun Anda ingin mengembalikan tampilan TV ke siaran online dari kedua akun Render, ikuti 3 langkah di Halaman 1. Sistem dirancang ramah dan mudah dikelola bahkan dari ponsel.