In the following instruction sequence, show : the values of the Carry, and Zero flags

```
MOV AL,F5H
TEST AL,1
```

اخترأحد الخيارات

a. CF=0 ; ZF=1

b. CF=0 ; ZF= 0

c. CF=1 ZF= 1

d. CF=1 ZF= 0

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

The register that can be used as a default counter in case of string and loop instructions is:

اخترأحد الخيارات

a. BX

b. DX

c. AX

d. CX

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

What is the binary value of AL and CF after the following instructions have executed?

```
MOV AL,C4H
STC ; set CF=1
RCR AL,1
```

اخترأحد الخيارات

a. AL=62H CF=0

b. AL= E2H CF=0

c. AL=62H CF=1

d. AL= E2H CF=1

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

If AX =1234H and BX=00FFH what is the value stored in AX after the execution of .the following instruction

AND AX, BX

اخترأحد الخيارات

a. 0034H

b. 0000H

c. FF12H

d. 12FFH

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

سؤال 6

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.50

علِّم هذا السؤال

The binary value of AL and carry flag (CF) after the following instructions have ..... executed is

MOV AL,10101011B

SAR AL,1

اختر أحد الخيارات

a. AL=11010101B CF=1

b. AL=01010101B CF=1

c. AL=01010100B CF=0

d. AL=01010100B CF=0

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

what is the value of AL after executing the following

```
MOV AL,-6
MOV CL,2
SAR AL,CL
INC CL
RCR AL,CL
```

اخترأحد الخيارات

- a. DFH
- b. A7H
- c. IFH
- d. BFH

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Defined below X memory locations and the offset address of X is 100h. find the content of register AL after execution of ?the following code

```
X  DB   88H,44H,50H,90H,55H,23H,51H
MOV  BX,OFFSET X
MOV  SI,2
MOV  AL, [BX][SI]
```

اخترأحد الخيارات

a. AL=55H

b. AL=50H

c. AL=90H

d. AL=44H

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

what is the value of AL after executing the following code

```
MOV AL,3
NEG AL
JC L
INC AL
L: DEC AL
```

اخترأحد الخيارات

- FBH
- FCH
- FDH
- 2

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

18. The conditional branch instruction JC __ performs the operations when if

اخترأحد الخيارات

a. CF=1

b. CF=0

c. PF=0

d. ZF =0

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Defined below X memory locations and the offset address of X is 100h. Find the content of register AL and DL after ?execution of the following code

```
X DB    FAH, CBH, 1AH, 80H
MOV BX, OFFSET X
ADD BX,1
MOV AL,[BX]
INC BX
MOV DL,[BX]
```

اخترأحد الخيارات

a. AL=FAH ; DL=CBH

b. AL=CBH ; DL=1AH

c. AL=FAH; DL=80H

d. AL=1AH; DL=80H

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

The addressing mode used in the instruction MOV DL,X[SI] is :

اخترأحد الخيارات

a. Base relative addressing mode

b. Immediate addressing mode

c. Direct addressing mode

d. Direct indexed addressing mode

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

The equivalent code of NOT AX instruction :is

اخترأحد الخيارات

- a. OR AX,AX; ADD AX,1
- b. XOR AX,FFH
- c. XOR AX,FFFFH; ADD AX,1
- d. XOR AX,FFFFH

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

سؤال 14

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.50

علّم هذا السؤال

The unit that controls the external buses and provides access to instructions and ..... data in the 8086 architecture is

اختر أحد الخيارات

a. **EU**

b. **CU**

c. **BIU**

d. **ALU**

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

سؤال 16

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.50

علّم هذا السؤال

what is the value of AL register after executing the following codes:

MOV AL, -7

MOV AH,0

MOV BL, 2

DIV BL

اختر أحد الخيارات

a. 1FH

b. 7CH

c. FDH

d. 13H

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

سؤال 17

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.50

علّم هذا السؤال

Which of the following instruction can be used to multiply constants of register DX by 4?

اخترأحد الخيارات

a. MOV CL,2; SHR DX,CL

b. MOV CL,2; RCL DX,CL

c. MOV CL,2; SHL DX,CL

d. MOV CL,2; ROL DX,CL

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

One of the following instructions does not affect the destination

اخترأحد الخيارات

a. add dest,1111h

b. sub dest, 0FFFFh

c. cmp dest, 1111h

d. mov dest, 0000h

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

سؤال 19

غير مجاب عليه بعد

الدرجة من 1.50

علّم هذا السؤال

Find the content of AL and zero flag (ZF) :after execution of the following code

```
MOV AL,FEH
ADD AL,2
ADC AL,3
```

اخترأحد الخيارات

a. AL=2 ZF=1

b. AL=6 ZF=1

c. AL=5 ZF=0

d. AL=4 ZF=0

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Defined below X memory locations and the offset address of X is 100h. find the content of register AL after execution of ?the following code

```
X  DB   88H,44H,50H,90H,55H,23H,51H

MOV  BX,OFFSET X

MOV  AL, [BX+4]
```

اخترأحد الخيارات

- a. 55
- b. 90
- c. 88
- d. 44

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner