AND		A B A AND B 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1	$A \cdot B$
OR		A B A OR B 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1	$A + B$
NOT		A NOT A 0 1 1 0	$\bar{A}$
NAND		A B A NAND B 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0	$\overline{(A \cdot B)}$ $\bar{A} + \bar{B}$
NOR		A B A NOR B 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0	$\overline{(A + B)}$
XOR		A B A XOR B 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0	$A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B$ $(A + B) \cdot (\bar{A} + \bar{B})$
XNOR		A B A XNOR B 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1	$A \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B}$