Lumières : guide d'utilisation

3 zones de rubans LED RGB commandées par le Raspberry Pi. Remplace <ip> par l'adresse du Pi (ou son nom Tailscale quand tu es à l'extérieur).

1. La page web

- Ouvre **http://<ip>:8080** sur ton téléphone ou ton ordi. Ajoute-la à l'écran d'accueil pour l'avoir sous la main.
- **Zone 1, 2, 3** : touche la pastille de couleur et choisis. La lumière suit en direct.
- **Toutes les zones** : la même couleur partout.
- **Boutons de scènes** : Éteint, Blanc chaud, Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Ambre, Violet, Cyan.
- Un message rouge en bas (« OLA injoignable » ou « Connexion perdue ») signale un problème : voir la section 5.

2. Les adresses rapides

Chaque adresse ouverte dans un navigateur (ou appelée par un raccourci) change la couleur tout de suite.

Adresse	Effet
`http://<ip>:8080/zone/1/rouge`	Zone 1 en rouge
`http://<ip>:8080/zone/2/ff8000`	Zone 2 en orange (code hexadécimal, sans #)
`http://<ip>:8080/all/chaud`	Les 3 zones en blanc chaud
`http://<ip>:8080/zone/3/random`	Zone 3 dans une couleur vive au hasard
`http://<ip>:8080/all/random`	Une couleur différente au hasard dans chaque zone
`http://<ip>:8080/off`	Tout éteindre

Zones : **1**, **2**, **3** ou **all**. On peut aussi écrire /all/<couleur> au lieu de /zone/all/<couleur>.

3. Les couleurs nommées

Couleur	Noms acceptés	Couleur	Noms acceptés
Rouge	rouge, red	Jaune	jaune, yellow
Vert	vert, green	Violet	violet, purple
Bleu	bleu, blue	Rose	rose, pink
Blanc	blanc, white	Cyan	cyan
Blanc chaud	chaud, warm	Éteint	off, eteint, noir, black
Ambre	ambre, amber	Au hasard	random, aleatoire, hasard

Les majuscules ne comptent pas. Pour toute autre couleur, utilise son code hexadécimal à 6 caractères (ex. 00ff80).

4. Raccourcis et domotique

- **iPhone (Raccourcis)** : nouvelle action « Obtenir le contenu de l'URL » avec une adresse rapide, puis ajoute le raccourci à l'écran d'accueil ou à Siri (« Lumières rouges »).
- **Android** : un widget de favori de navigateur, ou une app de requêtes HTTP (HTTP Shortcuts, Tasker).
- **Ligne de commande** : curl http://<ip>:8080/all/bleu
- **MQTT** (Home Assistant, Node-RED, scripts) : publier une couleur sur le sujet **lumieres/zone/<1|2|3|all>/set**, au format #rrggbb, r,g,b ou JSON. L'état de chaque zone est publié sur lumieres/zone/N/state.

```
mosquitto_pub -h <ip> -t lumieres/zone/all/set -m '#ff0000'
```

5. Si ça ne marche pas

Symptôme	À essayer
La page ne s'ouvre pas	Le Pi est-il allumé et sur le réseau ? Vérifie l'adresse IP. En SSH : sudo systemctl status ola-lights
« OLA injoignable »	sudo systemctl restart olad, puis réessaie après 10 secondes.
La page répond mais rien ne s'allume	Nœud Art-Net alimenté, en mode artnet -> dmx ? Décodeurs alimentés et adressés à 1, 5 et 9 ? Teste la DMX Console d'OLA : http://<ip>:9090
Une seule zone ne réagit pas	Vérifie l'adresse de ce décodeur et le câble RJ45 qui y mène (Signal Out vers Signal In).
Mauvaises couleurs (rouge et vert inversés…)	Câblage du ruban sur le décodeur : CH1 = rouge, CH2 = vert, CH3 = bleu.
Après une panne de courant	Rien à faire : la dernière couleur revient toute seule au démarrage.