N
W
E
S

(P8) ML30I
- 9/6 ; S1 ; IF ; 3P10(A10)
+ 13/10AA ; CE3-1 ; ETRS-1 ; IF ; S1L ; BC_15 ; RAB_P70 ; 3P10(A10) ; Q10_m ; 3X 6K ; ET_TRCOMP-PAA
# 0° DE ÂNGULO RELATIVO
# ESFORÇO RESULTANTE = 660 DAN
# DESLOCAR TR 635080 DE P1 PARA ESTE PONTO
# N° DO EQUIPAMENTO 563216
# INSTALAR PLACA COM N° OP 1301213
# +1Q1O(Nº151-10m)
# -1Q10(Nº151-9m)
# REINSTALAR IP e TEL

TAP 1
TR REFERÊNCIA 635080

VERIFICADO TAP 13800
NOS TRAFOS PRÓXIMOS

1301213 112.50 kVA
13.8-380

(V7-8) 3P70(A70) 41.85m
+ 3E70-1A
# +4 ESP.

(P7) CS70f_ef
- 9/2 ; IT ; AFII ; 1P10(A10) ; 2P10(A10)
+ 13/6AA ; CEAF-1g ; IT ; AFS4 ; RAB_P70 ; 1P10(A10) ; 2P10(A10) ; D10_m ; T10_m ; CELOSA-1g ; Operar Chaves
# MANTER AFAST DE BT
# INSTALAR EST. PRIMÁRIA COM AFAST.
# +1D10(Nº188-4m) ; 1T10(Nº178-4m)
# -1D10(Nº188-3m) ; 1T10(Nº178-3m)
# REINSTALAR 1D10(Nº209) ; IP e TEL

(P4) 9/6AA ; 2S2L ; S1L ; ML50I

1301245 75.00 kVA
13.8-380

TAP 1
TR REFERÊNCIA 1082528

VERIFICADO TAP 13800
NOS TRAFOS PRÓXIMOS

(V6-7) 3P70(A70) 29.91m
+ 3E70-1A
# +2 ESP.

(P6) CS70a_ef
- 9/6 ; AFII ; S1L ; 2S2L ; 1P10(A10)
+ 13/6AA ; CEAAF-1 ; S1L ; 2S2L ; AFS4 ; BC_10 ; RAB_P70 1P10(A10) ; D10_m ; CELOSA-1g ; ET_SEC-PAA
# MANTER AFAST DE BT
# INSTALAR EST. PRIMÁRIA COM AFAST.
# +3D10(Nº50-12m, Nº199-17m, Nº227-11m)
# -3D10(Nº50-10m, Nº199-15m, Nº227-9m)
# REINSTALAR 1D10(Nº50) ; IP e TEL
# FAZER AMARRAÇÃO DA REDE MULTIPLEX NO SEGUNDO LEITO DO PRIMEIRO ISOLADOR COMO ESTÁ EXISTENTE EM CAMPO

TAP 1
TR REFERÊNCIA 635080

VERIFICADO TAP 13800
NOS TRAFOS PRÓXIMOS

(V5-6) 3P70(A70) 36.86m
+ 3E70-1A
# +3 ESP.

1301245 75.00 kVA
13.8-380

(P11) 12/6AA ; B3fv-1 ; 2S2L ; S1L ; ML30I

(P9) 12/4AA ; B1cl-1 ; S2L ; S1L ; ML30I

(P10) 12/4AA ; B2cl-1 ; S1L ; S2L ; ML50I
+ ETRSsp-1 ; BC_10 ; 3X 5H ; ET_TRNUAPAA ; TRT75_15/380v
# INSTALAR TR DE 75 kVA NESTE PONTO
# INSTALAR PLACA COM N° OP 1301245
# EXECUTAR P10 COM LV

(P5) ML30I
- 12/4AA ; B1cl-1 ; 2S2L ; IF ; S1L ; ESTRIBO
+ 12/10AA ; B1fv-1P ; CE3DB-1 ; 4S2L ; IF ; PROTETOR PASSARO ; ESTRIBO ; RAB_P70 ; CELOSA-1g ; BC_15 ; ET_3PR-PAA ; ET_SEC-PAA ; 3PR-1 S/MO
# 104° DE ÂNGULO RELATIVO SENTIDO P6
# ESFORÇO RESULTANTE = 696 DAN (SEM CONSIDERAR O ESFORÇO DO VENTO)
# ESTENDER MT DO P5 AO P8
# ABRIR CIRCUITO BT DO P5 PARA P9
# ABRIR CIRCUITO BT DO P5 PARA P6
# EXECUTAR ESTE PONTO COM LV
# INST. 8 EST.
# REINST. 1D10(Nº82) ; 1T10(Nº83) ; IP e TEL

(P12)
+ 12/6AA ; CE3-1 ; ETRSsp-1 ; 2S2L ; S1L ; BC_10 ; ESTRIBO ; 3X 5H ; ET_TRCOMP-PAA ; TRT75_15/380v
# 5° DE ÂNGULO RELATIVO
# ESFORÇO RESULTANTE = 439 DAN
# INSTALAR TR DE 75 kVA NESTE PONTO
# INSTALAR PLACA COM N° OP 1301238
# INSTALAR 5 ESTRIBOS

(V3-12) 3A1/0(A02) 18.58m
+ 3E70-1A
# +1 ESP.

(P13)

(P3) ML50I
- 9/6AA ; S1L ; 2S2L ; ESTRIBO ; 1P10(A10)
+ 12/6AA ; CE4AF-1 ; 2S2L ; S1L ; ESTRIBO ; 1P10(A10) ; D10_n ; CELOSA-1g ; BC_10
# INSTALAR EST. PRIMÁRIA COM AFAST.
# INSTALAR 4 ESTRIBOS
# +2D10(Nº215-15m, Nº216-16m)
# -2D10(Nº215-14m, Nº216-15m)
# REINSTALAR 2D10(Nº197, Nº194) ; 1T10(Nº201) ; IP e TEL

1301238 75.00 kVA
13.8-380

(P2) 12/10AA ; N3fv-1 ; CE3TN-1 ; 4S2L ; ML50I
+ CE3D-1 ; CELOSA-1g
# DERIVAR MT COMPACTA SENTIDO P12
# EXECUTAR ESTE PONTO COM LV

(P1) 12/6 ; S1 ; 2S2 ; ML30I
- ETRN-1
DESLOCAR TR PARA P8
N° DO EQUIPAMENTO 563216
EXECUTAR ESTE PONTO COM LV

(V2-3) 3A1/0(A02) 31.02m
+ 3E70-1A
# +2 ESP.

635080 unset
13.8-380

41482 112.50 kVA
13.8-380

22986 75.0
13.8-380

ESTENDER REDE MT COMPACTA 3E70-1A - 108.615 METROS

ESTENDER REDE MT COMPACTA 3E70-1A - 49.606 METROS

3A1/0(A02)

Nenhuma Anotação

R. JOÃO GREGÓRIO FAVIZ

R. TARQUINIO VIEIRA

R. ANTÔNIO LEMOS DE OLIVEIRA

R. GERVÁSIO SOARES PEREIRA

R. VERGILINO AGAPTO

R. D. ZULMIRA M. SOARES

R. AVELINO PERETTI

R. AYRTON SENNA

R. MACAL RODRIGUES SANTOS

R. CLAUDIR P BELENZIER

R. SATURNINO

RECLASSIFICAÇÃO DE POSTES

OS POSTES DO TIPO TRONCO CÔNICO E FIBRA DE VIDRO CONTIDOS NOS GED'S 1347 E 14606 SEMPRE DEVERÃO SER SUBMETIDOS A AVALIAÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DOS MESMOS CONFORME O **GED 18968**

DEVERÃO SEMPRE SER AVALIADOS 3 PARÂMETROS:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS;
FISSURAS;
APARÊNCIAS.

O DETALHAMENTO DE CADA PARÂMETRO DEVE SER VERIFICADO JUNTO AO GED 18968.

PLANO DE EXECUÇÃO

EXECUTAR ATIVIDADES RESPEITANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA!

Executar de acordo com o projeto e qualquer alteração ou segregação solicitar DI

Substituir postes

Estender rede MT compacta trifásica
Instalar 2 TR's de 75kVA e deslocar TR de 112,5kVA
Intervir em P10, P5, P1 e P2 com equipe de LINHA VIVA
MO de manobra paga no P7

Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração	CHI
Desligar	Transformador	635080	207	5	1035
Linha Viva?		Sim	CHI TOTAL		1035

◯ Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)

FeedBack Para Fábrica de Projetos

3S para 2026

Sucesso
Saúde
Segurança

Planeje
Use
Teste
Sinalize
Aterre

Thomas K. Schumacher
Thomas Koch Schumacher
Gerência de Processos de Obras e Manuntenção | DROP
Técnico de Análise e Projetos
CREA: RS268194

CPFL ENERGIA

Gerência de Obras e Manutenção

Município: Caxias do Sul

Cliente: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Obra: Plano Sobrecarga 2025

Endereço: RUA AYRTON SENNA, 92, CENTENÁRIO, CAXIAS DO SUL - RS

Responsável Técnico:
Eng. Ederson Paulo Vogel
CREA: RS135794 ART: 10911826

Escala: 1:850	Data: 04/12/2025	Nota: 000006783032
Classe de isolação: 15kV	AL: KCE14	Folha 1
Projetista: THOMAS KOCH	Projeto: 000007938308	Levantador: ADELAR MIGUEL F. GRAFE