N
W
E
S

(P17) MS150g
- 9M ; AS44
+ 9/4AA ; IF ; S1L ; CJ4DER|35-50-70 ; ET_SEC-PAA9M
# REINSTALAR 1D10(S/Nº) ; IP e TEL

(P18) ML130I
- 9M ; 2S3 ; 2S2 ; 3P10(A10) ; ESTRIBO ; EA635_R
+ 9/6AA ; 2S2L ; S1L ; ESTRIBO ; Q10_n ; 3P10(A10) ; A1/0 ; MO Emenda
# INSTALAR 4 ESTRIBOS
# +2Q10(Nº330-29m, Nº340-27m)
# -2Q10(Nº330-29m, Nº340-27m)
# REINSTALAR 1Q10(S/Nº) ; IP e TEL
# BT NO TOPO

(P15) 12/4 ; N4-1 ; ETRN-1 ; ITA ; ML130I
+ ESTRIBO ; Numerar Posto
# PADRONIZAR BAIXADA DO TR
# REFAZER CONEXÃO BT
# INSTALAR PLACA Nº OPERATIVO: 678354

(P63)
FAZER PASSAGENS DE BT NO CRUZAMENTO

(P20) ML130I
- 11M ; M1-1 ; 2S1 ; 3S2 ; 2PB
+ 12/4AA ; M1fv-1P ; 2S2L ; S1L ; RPS ; MO Emenda LV ; A4/0 ; A1/0 ; PROTETOR PASSARO ; ESTRIBO ; Operar Chaves ; BC_10
# INSTALAR 5 ESTRIBOS
# REINSTALAR 1D10(S/Nº) ; 1T10(S/Nº) ; IP e TEL

(P14) 12/4 ; M1-1 ; ETRN-1 ; S3 ; S2 ; ML130I
+ Numerar Posto
# PADRONIZAR BAIXADA DO TR
# REFAZER CONEXÕES COM A BT
# INSTALAR PLACA Nº OPERATIVO: 678469

(P5) 11/2 ; EMCF-1 ; S1 ; S2 ; S3 ; ML130I
+ Numerar Posto
# PLACA Nº OPERATIVO: 952011

(V48-49) 3E185 ; 3P70(A70) 27.06m

(P64) 12/4 ; CE1AFTA-1 ; IT ; ML130I
+ Podar Arvore(Desp)

(V49-50) 3E185 ; 3P70(A70) 30.02m

(P19) Sdc ; MS150a
- 9M ; S1 ; S2
+ 9/6AA ; S1L ; IF ; CJ4DER|35-50-70 ; BC_10 ; ET_SEC-PAA9M
# REINSTALAR 5D10(S/Nº) ; IP e TEL
# BT NO TOPO
# INSTALAR POSTE NO MESMO PONTO

606766-3-400
Próprio

952011-3-400
Próprio

678469
112.5 kVA
13.8/0.380

678354
200.00 kVA
13.8/0.380

1 PODA

1 PODA

R MNS. M HENRIQUE COMPAGNONI

R DA VITORIA

R OSVALDO ARANHA

R RAIMUNDO PESSINI

R JOAO CARLOS GASPAROTO

R S.S GOTARDO

R DOS REIS

R JOAO BALLARDIN

PLANO DE EXECUÇÃO

TROCAR POSTES EXECUTANDO A MT COM LINHA VIVA SEGUINDO PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO E NORMAS VIGENTES

Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração	CHI
Abrir	Transformador	678469	67	4	268
Abrir	Transformador	678354	85	4	340
Linha Viva?			CHI TOTAL		608

◯ Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)

FeedBack Para Fábrica de Projetos

RECLASSIFICAÇÃO DE POSTES

OS POSTES DO TIPO TRONCO CÔNICO E FIBRA DE VIDRO CONTIDOS NOS GED'S 1347 E 14606 SEMPRE DEVERÃO SER SUBMETIDOS A AVALIAÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DOS MESMOS CONFORME O **GED 18968**

DEVERÃO SEMPRE SER AVALIADOS 3 PARÂMETROS:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS;
FISSURAS;
APARÊNCIAS.

O DETALHAMENTO DE CADA PARÂMETRO DEVE SER VERIFICADO JUNTO AO GED 18968.

Não improvise ferramentas,

Quando já existem aquelas que trazem segurança a nossa vida!

Planeje
Use
Teste
Sinalize
Aterre

CPFL ENERGIA

Breno Ardenghy

Breno Ardenghy Da Silva
Gerência de Processos de Obras e Manutenção | DROP
Técnico de Análise e Projetos
CFT: 03188101074

Gerência de Obras e Manutenção

Município: São Marcos

Cliente: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Obra: Caxias do Sul 2025 - Insp Visual de Rede

Endereço: R M HENRIQUE COMPAGNONI 289 CENTRO SAO MARCOS

Responsável Técnico: Eng. Ederson Paulo Vogel CREA: RS135794 ART: 10911826	Escala: 1:850	Data: 01/06/2025	Nota: 000006868902
	Classe de isolação: 15kV	AL: SMC11	Folha 1
	Projetista: BRENO ARDENHY	Projeto: 000007807321	Levantador: RICARDO QUEV ALBUQUERQUE