N
W
E
S
R MILANO
PARADISO

1007296 45.00 kVA
13.8-380

1035161 150.00 kVA
13.8-380

1158800 6K
Próprio

1035169 15K
Próprio

1007296 45.00 kVA
13.8-380

784015 30K
Particular

784013 600.00 kVA

784014 30K
Próprio

783697 500.00 kVA

783698 25K
Próprio

771131 45.00 kVA

942098 8K
Próprio

942097 150.00 kVA
13.8-380

738917 300.00 kVA
13.8-380

735969 15K
Próprio

906242 15K
Próprio

1229497-3 630
Próprio

960598 300.00 kVA
13.8-380

1026164 30.00 kVA
13.8-380

770599 15.00 kVA
13.8-220

(P1) 12/6 ; M1-1 ; ETRM-1 ; 2S2L ; S1L ; LS70g_ef

(P2) 12/4 ; CE1H-1 ; ETRMfv-1 ; 4S1L

(P3) LS70g_ef
+ 11M ; N4-1 ; 2S1 ; EA635_R
+ 13/6AA ; CE3TN-1 ; N3fv-1 ; E3PR-1 ; IF ; S1L ; BC_10 ; ET_SEC-PAA ; RAB_P50 ; Operar Chaves ; CELOSA-1g
// DESLOCAR POSTE PARA MARCAÇÃO EM VERMELHO.
// FAZER TRANSIÇÃO DE REDE MT.
// REINSTALAR 1D10(Nº1325)

(P4) LS70a
+ 13/6 ; CE3TM3d-1 ; 4S1L ; ESTRIBO
+ 9/4AA ; SS1L ; BC_10 ; ESTRIBO
// RECLASSIFICAR POSTE
// FAZER BT TOPO FECHADO.

(P5)
+ 13/6AA ; CE1A-1g ; 2S2L ; IF ; BC_10 ; ET_SEC-PAA ; RAB_P50 ; CELOSA-1g
// INSTALAR POSTE NO MEIO DO VÃO.

(P6) 12/4 ; CE1A-1g ; 4S1L ; CELOSA-1g

(P7)
+ 12/6AA ; CE2-1g ; 2S2L ; S1L ; BC_10 ; ESTRIBO ; CELOSA-1g

(P8) 12/4 ; CE1A-1g ; 4S1L ; CELOSA-1g

(P9)
+ 12/4AA ; CE1A-1g ; 4S1L ; CELOSA-1g

(P10) 12/10 ; END(N-M)CFus-1 ; S1 ; S3 ; S2
+ N4-1
+ CE4-1g ; Cortar_Arv_Grde desp ; CELOSA-1g ; BC_15

(P11)
+ 13/6AA ; CE3TN-1 ; N3fv-1 ; E3PR-1 ; 2S2L ; S1L ; BC_10 ; S04 ; MO Emenda ; ESTRIBO
// DERIVAR BT DESTE POSTE ATÉ (P12).
// ESTENDER REDE MT 3E185-1A ATÉ (P3).

(P12) LS50a
+ 13/6 ; CE3TM3d-1 ; 4S1L ; ESTRIBO
+ 9/4AA ; SS1L ; BC_10 ; ESTRIBO
// RECLASSIFICAR POSTE
// FAZER BT TOPO FECHADO.

(P13)
+ 12/4AA ; CE1A-1g ; 4S1L ; CELOSA-1g

(P14) 12/4 ; CE1A-1g ; 4S1L ; CELOSA-1g

(P15) 12/4 ; CE1A-1g ; 4S1L ; CELOSA-1g

(P16)
+ 11/3DT ; B1-1 ; S3 ; S2 ; S1 ; ESTRIBO
// REMOVER POSTE.
// DESLOCAR REDE PARA (P7).

(P17) 13/6AA ; N3Dcl(B)-1 ; 2S2L ; S1L
+ B4cl-1
+ CE4-1g ; E3PR-1 ; CELOSA-1g

(P18)
+ 12/4 ; B4-1 ; SS1
// RETIRAR POSTE E REDE.
// DESLOCAR RAMAL PARA (P3).

RECONDUTORAR REDE MT PARA COMPACTA 3E185-1A.

DESLOCAR BT/MT PARA NOVO TRAÇADO

V12-11) 3S04 : 3A02(A02) 12.11m
+ 3S185-1

V12-11) 3A02(A02) 33.11m
3S04
+ 3E185-1
+ 1 ESP.

V13-10) 3A02(A02) 32.57m
3S04
+ 3E185-1
+ 1 ESP.

V9-10) 3A02(A02) 31.63m
3S04
+ 3E185-1
+ 2 ESP.

V9-7) 3A02(A02) 27.57m
3S04
+ 3E185-1
// + 2 ESP.

V7-17) 3A02(A02) 32.93m
3S04
+ 3E185-1
// + 3 ESP.

V5-3) 30.19m
3S04 : 3A02(A02)
+ 3E185-1 : 3P50(A50)
// + 2 ESP.

V17-9) 3A02(A02) 42.29m
3S04
+ 3E185-1
// + 4 ESP.

34.85
33.11
32.57
31.63
27.57
32.93
30.19
42.29

5 ABATES

PROVISÓRIO

PLANO DE EXECUÇÃO

Preparar a obra seguindo todos os passos de segurança.
SUBSTITUIR POSTES CONFORME INDICAÇÃO DE PROJETO.
ESTENDER REDE MT COMPACTA DO PONTO (P11) AO (P3).
FAZER DERIVAÇÃO DE REDE BT DO (P11) AO (P12).
DESLOCAR REDE BT/MT PARA NOVO TRAÇADO.
FAZER VÃO DE BT MULTIPLEX DO (P3) AO (P5).
ESSE PROJETO SÓ PODE SER ALTERADO POR SOLICITAÇÃO DE DI.
MANOBRAR EQUIPAMENTO ABAIXO PRA REALIZAR PROCEDIMENTO.

Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração	CHI
Abrir	Chave Faca	1232502	39	5	195
Linha Viva?		Não	CHI TOTAL		195

◯ Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)

FeedBack Para Fábrica de Projetos

LEVAR CONHECIMENTO AOS QUE NÃO CONHECEM É DEVER DE TODOS:

A VIDA AGRADECE

Planeje
Use
Teste
Sinalize
Aterre

Pierre Menegoni Felscher
Pierre Menegoni Felscher
Gerência de Processos de Obras e Manuntenção | DROP
Técnico de Análise e Projetos
CFT: 025.116.280-07

CPFL ENERGIA

Gerência de Obras e Manutenção

Município: Flores da Cunha

Cliente: RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Obra: 102-2026_AP_CONF_INT_RER-CGA_AL_REDE 2

Endereço: R MILANO, 1345 - S GOTARDO - FLORES DA CUNHA

Responsável Técnico:
Eng. Ederson Paulo Vogel
CREA: RS135794 ART: 10911826

Escala: 1:850	Data: 03/10/2025	Nota: 000007074294
Classe de isolação: 15kV	AL: KCE11	Folha 1
Projetista: Pierre Felscher	Projeto: 000007894414	Levantador: MÁRCIO BEDIN