Welche Geräte erreicht Home Control?

Berechtigung, offline, Schaltfunktion und Messwert unterscheiden

1 Warum reicht „geht nicht“ nicht?

Ein Smart-Home-Gerät kann aus sehr verschiedenen Gründen nicht reagieren. Wer die Ursache verwechselt, repariert das Falsche. Home Control nennt deshalb beim Schalten die genaue Ursache und sendet in diesen Fällen keinen Befehl.

Befund	Bedeutung	Beispiel
Fehlende Berechtigung	Gerät kann aktiv sein, das Tuya-Projekt darf es aber nicht abfragen	Code 1106
Offline	Tuya kennt das Gerät, erreicht es aber gerade nicht	Barlicht
Fehlende Schaltfunktion	Gerät erreichbar, meldet aber kein switch_1	Türsensor
Fehlender Messwert	Gerät schaltbar, meldet aber keine Leistung	Heizdecke

2 Der Beweis an der Stehlampe

Die Tuya-Cloud lehnt die Lidl-ID mit 1106 ab. Trotzdem meldet sich die Steckdose im WLAN unter genau dieser ID. Damit ist belegt: Sie ist nicht offline, dem Projekt fehlt die Berechtigung.

3 Passiv lauschen

Tuya-Geräte senden regelmäßig UDP-Rundrufe ins Heimnetz. Das Werkzeug tuya-lan-lauschen.py hört nur zu und sendet nichts. Der Schlüssel für diese Rundrufe ist öffentlich dokumentiert. Steuern lässt sich damit nichts, denn dafür braucht jedes Gerät seinen eigenen local_key.

4 Warum nicht einfach lokal schalten?

Den local_key gibt Tuya nur für Geräte heraus, die das eigene Cloud-Projekt sehen darf. Dafür müsste die Steckdose in ein verknüpftes Konto von Tuya Smart oder Smart Life umziehen. Das hieße neu koppeln, und das ist bewusst nicht gewünscht.

5 Nächster Weg: Google Home

Die Android-Test-App kennt den Trait OnOff: Sie liest den Zustand und kann on() und off() aufrufen. Der Rückweg von Home Control zur App wird erst gebaut, wenn die Stehlampe dort nachweislich mit Ein/Aus erscheint. Erst Beleg, dann Code.

6 Für die Präsentation merken

Frage	Antwort
Was bedeutet 1106?	Keine Berechtigung, nicht offline.
Wann gilt ein Schaltvorgang als erfolgreich?	Erst wenn der neue Zustand zurückgelesen wurde.
Warum zeigt eine Steckdose keine Watt?	Schaltbar heißt nicht messfähig. Das Gerät muss cur_power melden.
Warum zählt ein alter 0-Watt-Wert nicht?	Ein Wert zählt nur von einem Online-Gerät und höchstens 30 Minuten alt.