

《网络协议编程》试卷

卷 时间： 90 分钟 适应专业： 网络工程 【考试】【闭卷】

型	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总
数	30	18	24	28							
得分											

评卷人： 合分人： 核查人：

得 分	
-----	--

一、单选题（每小题 2 分，共 30 分）

1. 在 VC 中新增的数据类型中，“UINT”开头的表示（ ）
A. 长整型 B.回调函数参数 C. 无符号整型 D. 指针
2. 在 VS 2010 开发环境中编写程序要使用“<<”操作符，应包含下列哪（ ）
A. stdio.h B. iostream C. iostream.h D. windows.h
3. 在 MFC 中，UpdateData(TRUE)的作用是（ ）
A. 获取所有控件的值到绑定的成员变量
B. 绑定的成员变量设置到所有控件的值
C. 获取指定控件的值到绑定的成员变量
D. 绑定的成员变量设置到指定控件的值
4. 对于程序，char str[15]="ILoveTCPIP"; int a=strlen(str); int b=sizeo

- a 和 b 的值分别是： ()
- A. 10, 10 B. 10,15 C. 11, 15 D. 11, 11
5. 在异步通信程序中，套接字被接受连接的代码应写在下列哪个网络事件中： ()
- A. FD_READ B. FD_WRITE
C. FD_ACCEPT D. FD_CLOSE
6. 对于运算符 “.” 和 “->”，以下说法中错误的是： ()
- A. “->” 前面是地址变量 B. “.” 前面是地址变量
C. “->” 后面是成员函数或成员变量
D. “.” 后面是成员函数或成员变量
7. 对于 MFC 程序，c_recv.SetWindowText(m_recv);，可知()
- A. m_recv 是值变量，c_recv 是控件变量
B. c_recv 是值变量，m_recv 是控件变量
C. m_recv 和 c_recv 都是控件变量
D. m_recv 和 c_recv 都是值变量
8. 有语句：char sendbuf[256] = "服务器: >";，若要给 sendbuf 重新赋值，正确的写法是： ()
- A. char sendbuf[256] = "客户端: ";
B. sendbuf[256] = "客户端: ";
C. strcpy(sendbuf, "客户端: ");
D. strcat(sendbuf, "客户端: ");
9. 要异步套接字编程，需要调用 () 函数。
- A. WSASStartup B. WSAGetLastError C. WSAAsyncSelect D. WSACleanup
10. 以下哪一项是结构体数据类型 ()
- A. WSADATA B. SOCKET
C. send D. recv
11. 在 Windows 编程中要增加或编辑对话框的控件变量，可以借助 () 的帮助。



A 类视图 B. 解决方案资源管理器 C.类向导 D. 资源视图

12.在 MFC 编程中，要使按钮上不可见，需要修改（ ）属性。

A. Caption B. ID C. HelpID D.Visible

13.在 WinSock 的阻塞模式中，下列哪个函数不会引起阻塞（ ）

A. listen() B. accept() C. send() D. recv()

14. 关于 WinSock 套接字编程，下列说法中错误的是：（ ）

A. WSAAsyncSelect()函数不能用在控制台程序中

B. 客户端可以不使用 bind()函数

C. htons()函数的参数是一个表示端口号的字符数组

D. 即使不使用 WSASStartup()进行初始化，程序编译也不会出错

15. 在 VC 中，要将一个字符串与一个整型数连接在一起成为一个新的字符串，可以使用（ ）函数。

A. strlen B. strcmp C. strcat D. strcpy

得 分	
-----	--

二、填空题（每空 2 分，共 18 分）

1. 网络应用程序可分为_____、B/S 和_____三种体系结构。

2. WinSock 中的 connect()函数，对应 MFC 中的_____函数。

3. IDC_btn.EnableWindow(_____);表示禁用控件 IDC_btn。

4. 在 VC 中，要将一个字符串与另一个字符串比较，可以使用

7-2-2-4



1. 在网络通信中，为了唯一标识通信双方的一个连接，需要用到一个五元组，这个五元组是什么？
2. 在 TCP 通信中，服务器端需建立哪两个套接字？
3. 简述 UDP 通信中，服务器端程序和客户端程序的工作流程。
4. MFC 中，自定义消息的处理步骤包括哪四步？

得分	
----	--

四、程序题（第 1 题 10 分，第 2 题 18 分，共 28 分）

1. 阅读下面的程序段，并解释程序中①-⑤处每条语句的作用，包括函数的功能和参数的含义。

```
switch (message) {
    case WM_INITDIALOG:
        SetDlgItemText(hDlg, IDC_IP, "192.168.0.1");
        SetDlgItemText(hDlg, IDC_PORT, "5678");//①
        sockSer=socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
        WSAAsyncSelect(sockSer, hDlg, WM_SOCKET, FD_ACCEPT | FD_READ);
        return TRUE;
    case WM_SOCKET: //自定义消息
        switch (WSAGETSELECTEVENT(lpParam)){
            case FD_READ: {
                recv(sockConn, recvbuf, 256, 0); //②
                strcat(clibuf, recvbuf); //③
                `endDlgItemMessage(hDlg, IDC_RECVBUF, LB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)clibuf);
                ④
                strcpy(clibuf, "客户端: >"); //⑤
            }
        }
    }
}
```



```
break; }
```

2.程序填空：将下面 MFC 版的 **TCP 异步**通信程序服务器端的代码补充完整。

```
void CTCPzdyDlg::OnCreate() { //启动服务器按钮
    WSADATA wsaData;
    WSAStartup( (1) , (2) ); //启动 2.2 版本的 winsock
    HWND hwnd = AfxGetMainWnd()-> (3) ;
    sockSer=socket(AF_INET, SOCK_STREAM ,0);
    WSAAsyncSelect(_sockSer, hwnd,WM_SOCKET, FD_ACCEPT |FD_READ);
    UpdateData();
    addrSer.sin_family= (4) ;
    addrSer.sin_port= (5) (atoi(m_port));
    addrSer.sin_addr.S_un.S_addr= (6) (m_ip);
    int len = (7) (SOCKADDR); //求出 SOCK 地址的字节数
    bind(sockSer, (SOCKADDR*) &addrCli,len);
    accept(sockSer,5);
}
LRESULT CTCPzdyDlg::OnRecvData(WPARAM wParam,LPARAM lParam) {
    SOCKET s=wParam;
    char recvbuf[256];
    CString clibf=" 客户端 : >" ;
    switch (WSAGETSELECTEVENT(lParam)) {
    case FD_ACCEPT: {
        sockCom=accept(sockSer, (SOCKADDR*) &addrCli,&len);
        break;
    case FD_READ: {
        recv( (8) ,recvbuf,256,0);
        clibf+=recvbuf;
        c_recvbuf.AddString( (9) ); //向列表框中添加信息发送者及接收到的
    }
    }
```

息

