

# СЕЛЕКТОР ЗОН ОПОВЕЩЕНИЯ

## Назначение:

Селектор зон оповещения предназначен для распределения сигнала от внешних усилительных устройств по 8 зонам и позволяет построить систему оповещения с ручным управлением.



БЛОК ВС08



ПУЛЬТ КР18-08

## Технические характеристики:

- электропитание селектора осуществляется от сети переменного тока частотой  $(50 \pm 2)$  Hz напряжением  $220 \pm 22$  V;
- потребляемый ток:
  - блок ВС08 - не более 0,5 А;
  - пульт КР18-08 - не более 0,1 А (питание осуществляется от блока питания из комплекта пульта);
- максимальная суммарная мощность громкоговорителей, включаемых в линию одной зоны - не более 300 W;
- коммутируемое напряжение - 30 ... 240 V.

	Блок ВС08	Пульт КР18-08
Габаритные размеры, мм	482 × 180 × 50	228 × 230 × 245
Масса, не более, кг	3,2	0,65

## Условия эксплуатации:

- рабочая температура от -40 до +50° С,
- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре +35° С.

ООО «ЭЛАРТ-М»

✉ 602264, Владимирская область, г. Муром, ул. Орловская, д. 1

☎ (49234) 9-97-79, 9-97-78 @ info@elart-m.ru 🌐 www.elart-m.ru