Cheat Sheet for EE463

Performance Parameters

$$FormFactor = \frac{V_{rms}}{V_{avg}}$$

$$CrestFactor = \frac{V_{peak}}{V_{rms}}$$

$$DistortionFactor = \frac{I_{1rms}}{I_{rms}}$$

ϕ : *phase difference between fundamentals of current and voltage*

$$DisplacementPowerFactor = \cos(\phi)$$

$$TruePowerFactor = \frac{P}{S} = DPF\frac{I_{1,RMS}}{I_{RMS}}$$

$$THD = \sqrt{(\frac{I_{rms}}{I_{1rms}})^2 - 1}$$

Single Phase Diode Rectifier

$$V_{av} = \frac{2\sqrt{2}V_s}{\pi}$$

u: commutation period

$$\cos(u) = 1 - \frac{2\omega L_s I_d}{\sqrt{2}V_s}$$

$$Id\_av = \frac{\int_b^f i(\theta)d\theta}{\pi}$$

$$Id\_(short - circuit) = \frac{Vs}{\omega Ls}$$

Figure 1: Characteristics of source current wrt w*Ls (battery on load side)

Three Phase Rectifier

- **Half Wave**

$$V_{av} = \frac{3\sqrt{6}V_s}{2\pi}$$

Crossing points (integration) on the waves are from $\pi/6$ to $5\pi/6$

- **Full Wave**

Full Bridge Rectifier Average Output V_s:rms value of source voltage

$$V_{av} = \frac{3\sqrt{6}V_s}{\pi} - \frac{3wL_sI_d}{\pi}$$

Thyristor α : *firing angle*

$$V_{av}(\alpha) = \frac{3\sqrt{6}V_d}{\pi} - \frac{3\sqrt{6}V_d}{\pi} \cdot (1 - \cos(\alpha))$$

$$V_d = 0.9V_s cos(\alpha) - \frac{2\omega L_s I_d}{\pi}$$

At the output I_d

$$\cos(\alpha + u) = \cos(\alpha) - \frac{2\omega L_s I_d}{\sqrt{2}V_s}$$

Trigonometric

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2}\left[\sin(A - B) + \sin(A + B)\right]$$

$$\sin A \sin B = \frac{1}{2}\left[\sin(A - B) - \cos(A + B)\right]$$

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2}\left[\cos(A - B) + \cos(A + B)\right]$$