

CELEBRIDISEÑOS

BICHA · lo más importante

Ten esta hoja delante mientras montas. El detalle, en *GUIA_BICHA*.

El orden (marca cada uno)

- ☐ **Compra 1** (unos 280 €): la pantalla de 7", los 2 servos, la placa de micrófonos, la cámara, la seta y el pulsador.
- ☐ **Imprime las 12 pruebas** (`para_imprimir\1_PRUEBA_DE_ENCAJE`) y pruébalas. ¿Encajan todas? Si no: **foto a Claude** y se corrige.
- ☐ **Compra 2** (el resto) e **imprime el robot** (`para_imprimir\2_ROBOT`).
- ☐ **Prepara los servos con el PC**: `programa\pc\PREPARAR_SERVOS.bat` hasta **«✓ TODO BIEN»**.
- ☐ **Monta**: la base → **el cuerpo** → el cuello → la cabeza (guía, pasos 4 a 7). Los cables, antes de bajar el cuerpo.
- ☐ **Encender**: con el programa, al final, cuando esté montada.

Las 10 reglas de oro

1. Todo en **PETG**, perfil «0.20mm Standard», **sin soportes**.
2. **Nunca fuerces** una pieza ni la limes: foto y se corrige.
3. Los servos: **no los gires con la mano**. Piñón y mejillas, solo con los servos **rectos** (el programa del PC).
4. El puentecito de la placa de los servos, siempre en **«B»** (va por USB: al PC para prepararlos, a la Pi dentro de BICHA).
5. Los **M3 × 6** del piñón y de las mejillas: **nunca más largos** (tocarían el servo). Para las mejillas, un destornillador **corto**.
6. El **cuerpo antes que el cuello**: el cuello baja después por el agujero del techo, **mirando de frente**.

7 La **corona se atornilla desde abajo** (en la mesa) y los 2 tornillos del **anillo van atrás**.

8 El conector de carga va en la pared **IZQUIERDA**. Por el tubo suben: el alargador USB-C, los 2 USB y los dupont (antes de bajar el cuerpo).

9 Las **pilas 18650**: las 3 iguales, nunca juntes sus polos. La seta de **PARADA** corta los 12 V de los servos.

10 La pantalla con su **goma EVA** alrededor del cristal; la Pi sin la base de su caja (con la tapa del ventilador).

Si huele a quemado o algo se calienta mucho: desenchufa, quita la batería y repasa los cables con Claude.

🅱 **Plan B, si te cansas o no sale:** BICHA con la **cabeza fija**, sin motores ni engranajes (*GUIA_PLAN_B_BICHA*). Una sola pieza nueva: la **columna B1** (`para_imprimir\3_PLAN_B_QUIETA`), con un servo falso donde se atornillan las mejillas. Los servos se guardan.

Dónde está cada cosa (carpeta BICHA)

GUIA_BICHA (.pdf)	la guía paso a paso, con un dibujo de cada paso y los cables
COMPRAR_BICHA (.html)	la lista de compra con botones
GUIA_PLAN_B_BICHA (.pdf)	el plan B, cabeza fija
para_imprimir	1 · pruebas · 2 · robot · 3 · plan B
programa\pc	PREPARAR_SERVOS.bat (preparar los servos)

BICHA · diseño propio © CelebriDiseños · 22-10-2026