

模块名	信号名	分配管脚 (MXO2)	分配管脚 (MAX10)	说明
MPU6050	I2C_SCL	C8	M4	I2C接口时钟线
	I2C_SDA	B8	P3	I2C接口数据线
BH1750FVI	I2C_SCL	C8	M4	I2C接口时钟线
	I2C_SDA	B8	P3	I2C接口数据线
	DVI	J13	B8	BH1750上电配置接口
DS18B20Z	DS18B20_DQ	K12	A9	DS18B20Z单总线数据接口
IRQ9909	IRQ_DQ	J14	D10	红外对管数字输出接口
LED点阵	COL0	P8	R14	LED点阵第1行
	COL1	N6	R9	LED点阵第2行
	COL2	L3	P7	LED点阵第3行
	COL3	K3	R7	LED点阵第4行
	COL4	K2	P6	LED点阵第5行
	COL5	J3	R5	LED点阵第6行
	COL6	J2	L7	LED点阵第7行
	COL7	F3	R3	LED点阵第8行
	ROW0	N7	P12	LED点阵第1列
	ROW1	P7	R11	LED点阵第2列
	ROW2	P6	P9	LED点阵第3列
	ROW3	N5	P8	LED点阵第4列
	ROW4	H12	C8	LED点阵第5列
	ROW5	G14	B7	LED点阵第6列
	ROW6	G13	D7	LED点阵第7列
	ROW7	F14	E7	LED点阵第8列
	ROW8	F13	B6	LED点阵第9列
	ROW9	G12	A7	LED点阵第10列
	ROW10	F12	A5	LED点阵第11列
	ROW11	E12	B4	LED点阵第12列
W25Q64	SPI_CS	P3	A14	SPI Flash片选管脚
	SPI_SCK	M4	B13	SPI Flash时钟管脚
	SPI_MOSI	N4	B14	SPI_FLASH从机输入
	SPI_MISO	P13	B15	SPI_FLASH从机输出