CSED211 컴퓨터 시스템 2026 가을 · 중간고사 10/29 (목) ·

Data Lab: bitwise 연산만으로 함수 구현하기

DL1·DL2 규칙과 비트/부동소수점 접근법 정리 · 연습 문제는 문제 풀이 페이지에

1 Lab의 규칙: 제약을 지키는 것 자체가 문제

- bits.c 안의 함수들을 bitwise operation만으로 채우는 lab
- 세 가지 제약: ① 허용된 operation만 사용 ② 정해진 최대 operation 개수 이하 ③ programming rule 준수. 위반 시 해당 문제 0점
- 검사 도구: `btest` (함수가 올바른 값을 내는지 테스트) · `dlc` (규칙 위반 검사)

정수 문제 (DL1 전체 + DL2 Q1~Q2): 허용 / 금지

- 허용: 정수 상수 0~255 (0xFF) · 인자와 지역변수 · unary ! ~ · binary & ^ | + << >> (문제마다 허용 목록과 개수 상한이 다름) · int type
- 금지: if · do · while · for · switch · macro · 다른 함수 호출 · && · || · – 등 허용되지 않은 연산 · int 외의 type (array, struct, union)
- 상수가 0~255뿐 → 0xFFFFFFFF, 0x80000000 같은 큰 상수는 직접 못 씀 → `~0`, `1 << 31`처럼 연산으로 만들기
- -가 없음 → 음수화는 two's complement 성질 $-x = \sim x + 1$로

부동소수점 문제 (DL2 Q3~Q6): 규칙이 다름

- float는 bit pattern을 담은 unsigned로 전달·반환
- 허용: 모든 int/unsigned 연산, || &&, if, while, 임의 크기 상수
- 금지: union, struct, array, float 자료형·연산·상수
- 가정: 32-bit two's complement · right shift는 arithmetic · word size 이상 shift는 동작 예측 불가

2 비트 기본기 복습

연습 문제는 문제 풀이 페이지로 옮김

- 비트 기본기 연습 8문제 (힌트·정답 토글) → 문제 풀이의 Data Lab 연습 섹션

Byte와 진법

- Byte = 8 bits · hexadecimal은 base-16 (0~9, A~F) → **hex 한 자리 = 4 bit**
- hex → binary는 자리마다 4 bit로 바꾸면 끝: b = 1011, 9 = 1001

손계산 1 · int a = 0xb9602353의 bit 배치

```
Byte 3: 0xb9 = 1011 1001   ← MSB (왼쪽 끝)
Byte 2: 0x60 = 0110 0000
Byte 1: 0x23 = 0010 0011
Byte 0: 0x53 = 0101 0011   ← LSB (오른쪽 끝)
MSB = 1 → signed int로 보면 음수
```

Bitwise vs Logical operator: 혼동 금지

- bitwise (~ & | ^)는 bit pattern의 각 bit에 적용 / logical (&& || !)는 결과가 항상 0 또는 1

> •예: bitwise 0x69 & 0x55 = 0x41 이지만 logical 0x69 && 0x55 = 1 · ~0x55 = 0xAA (8-bit) 이지만 !0x55 = 0

- assignment 버전: &= |= ^= <<= >>= (a &= b → a = a & b)

A	B	A & B	A | B	A ^ B	~A
0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0

- AND: 둘 다 1일 때 1 · OR: 하나라도 1이면 1 · XOR: 둘 중 하나만 1일 때 1 · NOT: 0 ↔ 1
- bit vector에 bitwise로 적용 → Boolean algebra의 성질이 모두 성립 (De Morgan 포함)

손계산 2 · bit vector 연산 (01101001과 01010101)

```
  01101001    01101001    01101001    ~ 01010101
& 01010101  | 01010101  ^ 01010101  ──────────
──────────  ──────────  ──────────    10101010
  01000001    01111101    00111100
= 0x41        = 0x7D        = 0x3C
```

De Morgan: lab에서 직접 쓰게 됨

$$\sim(a \,\&\, b) = \sim a \mid \sim b \qquad \sim(a \mid b) = \sim a \,\&\, \sim b$$

Shift

- left shift x << y: 왼쪽으로 y칸, 오른쪽은 0으로 채움. 위로 밀려난 bit는 사라짐
- right shift x >> y: logical은 왼쪽을 0으로, arithmetic은 sign bit로 채움
- **C에서 >>는 operand type에 따라 다름**: unsigned → logical, signed → arithmetic

a = 01100010 (MSB 0) · b = 10100010 (MSB 1) — 8-bit

x << 3	a → 00010000 · b → 00010000 (위로 밀린 3 bit 소실, 아래는 0)
x >> 2 logical	a → 00011000 · b → 00101000 (왼쪽을 0으로 채움)
x >> 2 arithmetic	a → 00011000 · b → 11101000 (왼쪽을 sign bit로 채움)

a는 logical = arithmetic이지만 b는 MSB = 1이라 결과가 다름 →
부호 있는 값의 >>는 항상 arithmetic이라고 가정하고 풀 것

손계산 3: 같은 bit pattern도 type에 따라 shift 결과가 갈림

3 Data Lab 1 문제 풀이 (정수 6개)

Q0 minusOne (수업 예제): -1 반환 · 허용 ! ~ & ^ | + << >> · 최대 2 ops

- 허용 연산에 -가 없으니 return -1;은 규칙 위반 → -1의 bit pattern(모든 bit 1)은 0을 반전한 것

```
int minusOne(void) { return ~0; }  /* 1 op */
```

허용된 연산의 조합으로 원하는 bit pattern을 만드는 것이 lab의 기본 패턴.

Q1 bitNor(x, y): ~(x|y) · 허용 ~ & · 최대 8 ops

- 허용 연산에 |가 없음 → De Morgan으로 |를 ~와 &로 바꿈

```
int bitNor(int x, int y) { return ~x & ~y; }  /* 3 ops */
```

Q2 isZero(x): x가 0이면 1 · 최대 2 ops

- !x는 x가 0이면 1, 아니면 0. 정의와 정확히 일치. bitwise ~가 아니라 logical !를 써야 함 (~0은 -1)

```
int isZero(int x) { return !x; }  /* 1 op */
```

Q3 addOK(x, y): x+y가 overflow 없이 계산되면 1 · 최대 20 ops

- signed overflow는 x와 y의 부호가 같은데 합 s의 부호가 다를 때만 발생. 부호가 다른 두 수의 합은 절대 overflow 안 됨
- x ^ s의 MSB = 1 ⇔ x와 s 부호가 다름 → (x ^ s) & (y ^ s)의 MSB = 1 ⇔ overflow
- >> 31은 signed라 arithmetic → 결과는 0 또는 -1 → !로 1/0 변환

```
int addOK(int x, int y) {
  int s = x + y;
  return !(((x ^ s) & (y ^ s)) >> 31);  /* + ^ ^ & >> ! : 6 ops */
}
```

손계산 4 — addOK의 overflow 판정

- 사례 1: 양의 최댓값에 1을 더하는 경우. x=0x7FFFFFFF, y=1. s=0x80000000. (x^s)&(y^s)=0x80000001. MSB가 1이므로 overflow가 발생한다. 반환값은 0이다.
- 사례 2: 최솟값에 −1을 더하는 경우. x=TMin, y=−1. 32-bit bit-vector 모델에서 s=0x7FFFFFFF이다. (x^s)&(y^s)=0x80000000. MSB가 1이므로 overflow가 발생한다. 반환값은 0이다.
- 사례 3: 부호가 다른 두 수를 더하는 경우. x=100, y=−200. s=−100=0xFFFFFF9C. (x^s)&(y^s)=0x000000A0. MSB가 0이므로 overflow가 발생하지 않는다. 반환값은 1이다.
- 사례 4: 두 양수를 더해 음수 비트 패턴이 되는 경우. x=y=0x40000000. s=0x80000000. (x^s)&(y^s)=0xC0000000. MSB가 1이므로 overflow가 발생한다. 반환값은 0이다.

Q4 absVal(x): 절댓값 · 최대 10 ops

- m = x >> 31 (arithmetic) → x ≥ 0이면 0, x < 0이면 -1 (모든 bit 1). 분기 없이 부호에 따라 연산을 고르는 sign mask 기법
- m = 0: (x + 0) ^ 0 = x · m = -1: (x − 1) ^ (전부 1) = ~(x − 1) = −x

```
int absVal(int x) {
  int m = x >> 31;
  return (x + m) ^ m;  /* >> + ^ : 3 ops */
}
```

손계산 5: x = 5 → m = 0 → 5 · x = -5 → m = 0xFFFFFFFF, x+m = -6, ^ m → 5 · x = TMin → 절댓값 2^{31}은 int로 표현 불가 → TMin 그대로 (Data Lab 비트벡터 모델에서 -TMin = TMin — ISO C에서는 signed overflow UB)

Q5 logicalShift(x, n): n칸 logical right shift · 최대 20 ops

- signed int의 >>는 arithmetic → x가 음수면 왼쪽이 1로 채워짐 → shift 후 위쪽 n bit를 0으로 만드는 mask를 AND
- mask: (1 << 31) >> n (arithmetic)이면 위쪽 n+1 bit가 1 → 한 칸 더 밀어(<< 1) 위쪽 n bit만 1로 만든 뒤 ~
- >> (n+1)로 한 번에 밀지 않는 이유: n = 31이면 shift 양이 32 → C에서 정의되지 않은 동작
- n = 0이면 (0x80000000 >> 0) << 1 = 0 → mask = ~0 = 전부 1 → 그대로 통과

```
int logicalShift(int x, int n) {
  int mask = ~(((1 << 31) >> n) << 1);
  return (x >> n) & mask;  /* 6 ops */
}
```

손계산 6: logicalShift(-16, 2): x = 0xFFFFFFF0 → x >> 2 = 0xFFFFFFFC · (1<<31) >> 2 = 0xE0000000 → << 1 = 0xC0000000 → mask = 0x3FFFFFFF · 결과 0xFFFFFFFC & 0x3FFFFFFF = 0x3FFFFFFC (unsigned 계산과 일치)

4 Data Lab 2: FP 문제 접근

문제 목록

- 정수 (DL1과 같은 규칙): Q1 negate(x): 최대 5 ops · Q2 isLess(x, y): 최대 24 ops
- 부동소수점 (별도 규칙, 섹션 1): Q3 float_abs(uf): 최대 10 · Q4 float_twice(uf): 최대 30 · Q5 float_i2f(x): 최대 30 · Q6 float_f2i(uf): 최대 30

FP 문제 공통 접근 (보충): uf를 세 field로 분리해 놓고 생각

```
sign = uf >> 31;  exp = (uf >> 23) & 0xFF;  frac = uf & 0x7FFFFF;
```

- 먼저 exp == 0xFF (NaN/∞), exp == 0 (denorm/0), 그 외 (normalized)로 경우를 나눔
- abs: sign bit만 0인 수. NaN 입력은 그대로 돌려줘야 하는지 명세 확인
- twice: normalized는 exp + 1 (결과가 0xFF면 ∞) · denorm은 (exp|frac) 비트를 통째로 한 칸 왼쪽으로 (frac 최상위 bit의 carry가 exp로 넘어가 자연스럽게 normalized로 — exp를 따로 갱신할 필요 없음) · NaN/∞는 그대로
- i2f: 0과 TMin 특별 취급 · 절댓값의 최상위 1 위치로 E 결정 · 23 bit 넘는 부분은 round-to-even
- f2i: E < 0이면 0 · int 범위 초과·NaN·∞이면 0x80000000 · 그 외는 1.f를 E만큼 shift 후 sign 적용

Two's complement 복습 (자세한 건 Lec2)

범위와 inversion

$\mathrm{TMin} = -2^{w-1}\ (10\ldots0) \qquad \mathrm{TMax} = 2^{w-1}-1\ (01\ldots1) \qquad -x = \sim x + 1$

$-\mathrm{TMin} = \mathrm{TMin}$ (양수 쪽에 대응 값이 없음) · 4-bit 예: 1000 = −8, 1011 = −5, 1111 = −1

- TAdd와 UAdd의 비트 수준 동작: w비트 bit-vector 모델에서 signed 덧셈과 unsigned 덧셈은 하위 w 비트가 동일하며, 결과는 (u+v) mod 2^w로 해석할 수 있다. 이때 최상위 비트 밖으로 나간 carry는 버려진다. ISO C의 주의점: signed 정수의 u+v가 표현 범위를 벗어나면 undefined behavior가 발생한다. 또한 (int)((unsigned)u + (unsigned)v)에서 unsigned 결과가 int의 표현 범위를 벗어나면 변환 결과는 구현 정의일 수 있다. 따라서 두 C 식의 값이 항상 같다고 단정해서는 안 된다. Data Lab에서의 wraparound 계산은 과제에서 가정한 32-bit two's-complement bit-vector 모델과 해당 실행 환경을 기준으로 해석한다.


IEEE 754 복습 (자세한 건 Lec3)

- 형식 $V = (-1)^s \times M \times 2^E$ · s: sign bit · exp field e: E를 encoding (E와 같지 않음) · frac field f: M을 encoding (M과 같지 않음)
- single: s 1, exp 8, frac 23, bias 127 · double: s 1, exp 11, frac 52, bias 1023 · extended (Intel 80-bit): s 1, exp 15, frac 63/64

- normalized: exp가 00…0도 11…1도 아님 → E = exp − Bias, M = 1.f (implied leading 1: 맨 앞 1을 저장하지 않아 1 bit를 공짜로)
- denormalized: exp = 00…0 → E = 1 − Bias, M = 0.f → 0 (f = 0, +0/−0 구분)과 0에 아주 가까운 수 (gradual underflow)
- special: exp = 11…1 → f = 0이면 ±∞ (1.0/0.0), f ≠ 0이면 NaN (sqrt(−1), ∞−∞, ∞×0)
- denorm의 E가 −Bias가 아니라 1 − Bias인 이유: 가장 큰 denorm과 가장 작은 normalized 사이가 끊김 없이 이어지게 하려고

5 손계산 모음

15213.0을 single precision으로 (0x466DB400)



s exp (8) = 13 + 127 = 140 frac (23) = 1.1101101101101의 소수점 뒤 13 bit + 0 10개

```
4 bit씩: 0100 0110 0110 1101 1011 0100 0000 0000 = 0x466DB400
```

$$15213.0 = 1.1101101101101_2 \times 2^{13}$$

Tiny float (s 1, exp 4 bit bias 7, frac 3 bit): IEEE와 같은 규칙

s exp frac	E	값	의미
0 0000 000	−6	0	zero
0 0000 001	−6	1/8 × 1/64 = 1/512	0에 가장 가까운 수
0 0000 111	−6	7/8 × 1/64 = 7/512	가장 큰 denorm
0 0001 000	−6	8/8 × 1/64 = 8/512	가장 작은 normalized
0 0110 111	−1	15/8 × 1/2 = 15/16	1보다 작은 수 중 가장 가까운 수
0 0111 000	0	1	없음

s exp frac	E	값	의미
0 0111 001	0	9/8	1보다 큰 수 중 가장 가까운 수
0 1110 111	7	15/8 × 128 = 240	가장 큰 normalized
0 1111 000	없음	+∞	special

- 가장 큰 denorm 7/512 → 가장 작은 normalized 8/512: 1/512 간격으로 매끄럽게 이어짐 (denorm E = 1 − Bias 덕분)
- 슬라이드 표의 0 0111 110 / 0 0111 111 (E = 7, 224·240) 행은 exp가 1110이어야 맞음 (E = 14 − 7 = 7). 원본 노트의 교정 메모

6 시험 포인트

Data Lab에서 시험에 나올 수 있는 것

- bitwise (~ & | ^)는 bit마다, logical (! && ||)은 결과가 항상 0/1
- C의 >>: unsigned → logical, signed → arithmetic. 8-bit 예: 10100010 >> 2 → logical 00101000, arithmetic 11101000
- De Morgan → bitNor의 핵심
- 규칙: 상수 0~255, 제어문·macro·함수 호출·int 외 type 금지, -와 && || 금지 (정수 문제)
- −1 = ~0 · TMin = 1 << 31 · $-x = \sim x + 1$
- overflow 판정: 같은 부호끼리 더했는데 결과 부호가 다를 때
- sign mask x >> 31 (0 또는 −1)로 분기 없이 연산 선택 · TMin의 절댓값은 표현 불가 → TMin

7 연습문제

연습 문제는 문제 풀이 페이지의 Data Lab 연습 섹션으로 옮김 (비트 기본기 8문제, 힌트·정답 토글).

8 작업 환경 (Linux 기본 명령)

- ls (-a) 디렉토리 목록 (숨김 포함) · cd [dir] 이동 (. 현재, .. 상위) · cp [src] [new] 복사 · mv 이름 변경 (이동) · mkdir 디렉토리 생성 · rm 삭제 (되돌릴 수 없음, 디렉토리는 -rf)
- gcc [files]는 컴파일하여 기본 실행 파일 a.out을 생성한다 · gcc -o [out] [files]는 출력 실행 파일의 이름을 [out]으로 지정한다 · ./[exe] 실행 · chmod +x 실행 권한 · tar -xvf [archive.tar]는 tar 아카이브를 해제한다 · tar -cvf [archive.tar] [files]는 파일들을 압축하지 않고 tar 아카이브로 묶는다 · tar -czvf [archive.tar.gz] [files]는 파일들을 gzip으로 압축하여 tar 아카이브를 생성한다 · cat 내용 출력 · scp -P 2022 원격 복사 (port는 대문자 P)
- editor: vim (vi [file] → a로 편집 → esc, :wq 저장·종료), VSCode · Emacs · Nano