

$$
\begin{aligned}
v[s_1] &= 0.0 + 0.9(0.00 \times 0.0 + 0.50 \times 0.0 + 0.50 \times 0.0 + 0.00 \times 0.0) = 0.0 \\
v[s_2] &= 0.0 + 0.9(0.00 \times 0.0 + 0.25 \times 0.0 + 0.25 \times 0.0 + 0.50 \times 0.0) = 0.0 \\
v[s_3] &= 0.0 + 0.9(0.00 \times 0.0 + 0.25 \times 0.0 + 0.50 \times 0.0 + 0.25 \times 0.0) = 0.0 \\
v[s_4] &= 0.0 + 0.9(0.00 \times 0.0 + 0.00 \times 0.0 + 0.50 \times 0.0 + 0.50 \times 0.0) = 0.0 \\
v[s_5] &= 0.0 + 0.9(0.25 \times 0.0 + 0.25 \times 0.0 + 0.50 \times 0.0 + 0.00 \times 0.0) = 0.0 \\
v[s_6] &= 0.0 + 0.9(0.17 \times 0.0 + 0.17 \times 0.0 + 0.50 \times 0.0 + 0.17 \times 0.0) = 0.0 \\
v[s_7] &= 0.0 + 0.9(0.17 \times 0.0 + 0.17 \times 0.0 + 0.17 \times 0.0 + 0.50 \times 0.0) = 0.0 \\
v[s_8] &= 0.0 + 0.9(0.50 \times 0.0 + 0.00 \times 0.0 + 0.25 \times 0.0 + 0.25 \times 0.0) = 0.0 \\
v[s_9] &= 0.0 + 0.9(0.50 \times 0.0 + 0.25 \times 0.0 + 0.25 \times 0.0 + 0.00 \times 0.0) = 0.0 \\
v[s_{10}] &= -2.0 + 0.9(0.50 \times 0.0 + 0.17 \times 0.0 + 0.17 \times 0.0 + 0.17 \times 0.0) = -2.0 \\
v[s_{11}] &= -2.0 + 0.9(0.50 \times 0.0 + 0.17 \times 0.0 + 0.17 \times 0.0 + 0.17 \times 0.0) = -2.0 \\
v[s_{12}] &= 0.0 + 0.9(0.50 \times 0.0 + 0.00 \times 0.0 + 0.25 \times 0.0 + 0.25 \times 0.0) = 0.0 \\
v[s_{13}] &= 0.0 + 0.9(0.50 \times 0.0 + 0.50 \times 0.0 + 0.00 \times 0.0 + 0.00 \times 0.0) = 0.0 \\
v[s_{14}] &= 0.0 + 0.9(0.25 \times 0.0 + 0.25 \times 0.0 + 0.00 \times 0.0 + 0.50 \times 0.0) = 0.0 \\
v[s_{15}] &= -2.0 + 0.9(0.25 \times 0.0 + 0.25 \times 0.0 + 0.00 \times 0.0 + 0.50 \times 0.0) = -2.0 \\
v[s_{16}] &= 3.0
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
v[s_1] &= 0.0 + 0.9(0.00 \times 0.0 + 0.50 \times 0.0 + 0.50 \times 0.0 + 0.00 \times 0.0) = 0.00 \\
v[s_2] &= 0.0 + 0.9(0.00 \times 0.0 + 0.25 \times 0.0 + 0.25 \times 0.0 + 0.50 \times 0.0) = 0.00 \\
v[s_3] &= 0.0 + 0.9(0.00 \times 0.0 + 0.25 \times 0.0 + 0.50 \times 0.0 + 0.25 \times 0.0) = 0.00 \\
v[s_4] &= 0.0 + 0.9(0.00 \times 0.0 + 0.00 \times 0.0 + 0.50 \times 0.0 + 0.50 \times 0.0) = 0.00 \\
v[s_5] &= 0.0 + 0.9(0.25 \times 0.0 + 0.25 \times 0.0 + 0.50 \times 0.0 + 0.00 \times 0.0) = 0.00 \\
v[s_6] &= 0.0 + 0.9(0.17 \times 0.0 + 0.17 \times 0.0 + 0.17 \times -2.0 + 0.50 \times 0.0) = -0.29 \\
v[s_7] &= 0.0 + 0.9(0.17 \times 0.0 + 0.17 \times 0.0 + 0.17 \times -2.0 + 0.50 \times 0.0) = -0.29 \\
v[s_8] &= 0.0 + 0.9(0.50 \times 0.0 + 0.00 \times 0.0 + 0.25 \times 0.0 + 0.25 \times 0.0) = 0.00 \\
v[s_9] &= 0.0 + 0.9(0.50 \times 0.0 + 0.25 \times -2.0 + 0.25 \times 0.0 + 0.00 \times 0.0) = 0.45 \\
v[s_{10}] &= -2.0 + 0.9(0.50 \times 0.0 + 0.17 \times -2.0 + 0.17 \times 0.0 + 0.17 \times 0.0) = -2.29 \\
v[s_{11}] &= -2.0 + 0.9(0.50 \times 0.0 + 0.17 \times 0.0 + 0.17 \times -2.0 + 0.17 \times -2.0) = -2.59 \\
v[s_{12}] &= 0.0 + 0.9(0.25 \times 0.0 + 0.00 \times 0.0 + 0.50 \times 3.0 + 0.25 \times -2.0) = 0.90 \\
v[s_{13}] &= 0.0 + 0.9(0.50 \times 0.0 + 0.50 \times 0.0 + 0.00 \times 0.0 + 0.00 \times 0.0) = 0.00 \\
v[s_{14}] &= 0.0 + 0.9(0.25 \times -2.0 + 0.25 \times -2.0 + 0.00 \times 0.0 + 0.50 \times 0.0) = 0.90 \\
v[s_{15}] &= -2.0 + 0.9(0.25 \times -2.0 + 0.50 \times 3.0 + 0.00 \times 0.0 + 0.25 \times 0.0) = -1.10 \\
v[s_{16}] &= 3.0
\end{aligned}
$$